

AIX 5L V5.3



# 命令参考大全，卷 6, v - z



AIX 5L V5.3



# 命令参考大全，卷 6, v - z

**注意**

在使用本资料及其支持的产品之前, 请阅读第 289 页的附录 C, 『声明』中的信息。

**第四修订版 (2006 年 7 月)**

本版本适用于 AIX 5L V5.3 及其所有后续发行版, 直到在新版本中另有声明为止。

在本出版物的后面提供了读者意见表。如果该表已被删除, 请将意见寄往 IBM 中国公司上海分公司, 汉化部; 中国上海市淮海中路 333 号瑞安广场 10 楼; 邮政编码: 200021。要通过电子形式发送意见, 请使用以下商业互联网地址: [ctscrcf@cn.ibm.com](mailto:ctscrcf@cn.ibm.com)。我们可以使用您提供的任何信息, 而无需对您承担任何责任。

---

# 目录

关于本书 . . . . .	vii
如何使用本书 . . . . .	vii
ISO 9000 . . . . .	ix
Single UNIX Specification 的 32 位和 64 位支持 . . . . .	ix
相关信息 . . . . .	x
按字母排列的命令清单 . . . . .	1
vacation 命令 . . . . .	1
val 命令 (SCCS) . . . . .	3
varyoffvg 命令 . . . . .	4
varyonvg 命令 . . . . .	5
vc 命令 . . . . .	7
vgrind 命令 . . . . .	10
vi 或 vedit 命令 . . . . .	11
view 命令 . . . . .	27
vmh 命令 . . . . .	27
vmo 命令 . . . . .	29
vmstat 命令 . . . . .	47
vpdadd 命令 . . . . .	54
vpddel 命令 . . . . .	55
vsdatalst 命令 . . . . .	56
vschgserver 命令 . . . . .	58
vsdelnode 命令 . . . . .	59
vsdelvg 命令 . . . . .	60
vsdnode 命令 . . . . .	62
vsdsklst 命令 . . . . .	63
vsdvg 命令 . . . . .	66
vsdvgts 命令 . . . . .	67
w 命令 . . . . .	68
wait 命令 . . . . .	69
wall 命令 . . . . .	70
ewallevent 命令/wallevent 命令 . . . . .	71
watch 命令 . . . . .	73
wc 命令 . . . . .	74
what 命令 . . . . .	76
whatis 命令 . . . . .	77
whatnow 命令 . . . . .	78
whereis 命令 . . . . .	81
which 命令 . . . . .	82
which_fileset 命令 . . . . .	83
who 命令 . . . . .	84
whoami 命令 . . . . .	87
whodo 命令 . . . . .	88
whois 命令 . . . . .	90
whom 命令 . . . . .	91
wlmassign 命令 . . . . .	93
wlmcheck 命令 . . . . .	94
wlmcntrl 命令 . . . . .	96
wlmon 和 wlperf 命令 . . . . .	98

wlmstat 命令 . . . . .	102
wol 命令 . . . . .	106
write 命令 . . . . .	107
writesrv 守护程序 . . . . .	111
wsm 命令 . . . . .	112
wsmaccess 命令 . . . . .	113
wsmserver 命令 . . . . .	114
wtmpfix 命令 . . . . .	116
wump 命令 . . . . .	117
X 命令 . . . . .	118
x_add_fs_fpe 命令 . . . . .	128
x_add_nfs_fpe 命令 . . . . .	129
x_rm_fpe 命令 . . . . .	130
xargs 命令 . . . . .	130
xauth 命令 . . . . .	134
xclock 命令 . . . . .	136
xcmsdb 命令 . . . . .	138
xdm 命令 . . . . .	139
xfindproxy 命令 . . . . .	152
xfs 命令. . . . .	153
xget 命令 . . . . .	155
xhost 命令 . . . . .	156
xinit 命令 . . . . .	157
xkbcomp 命令 . . . . .	159
xkbevd 守护程序 . . . . .	160
xkbprint 命令 . . . . .	162
xlock 命令 . . . . .	163
xlsfonts 命令 . . . . .	165
xmbind 命令 . . . . .	167
xmkmf 命令 . . . . .	167
xmwlm 命令 . . . . .	168
xmodem 命令. . . . .	169
xmodmap 命令 . . . . .	171
xntpd 守护程序 . . . . .	173
xntpdc 命令 . . . . .	175
xpr 命令 . . . . .	182
xpreview 命令 . . . . .	184
xprofiler 命令. . . . .	186
xrdb 命令 . . . . .	188
xsend 命令. . . . .	191
xset 命令 . . . . .	192
xsetroot 命令 . . . . .	195
xss 命令 . . . . .	196
xstr 命令 . . . . .	196
xterm 命令. . . . .	198
xwd 命令 . . . . .	219
xwud 命令 . . . . .	220
yacc 命令 . . . . .	221
yes 命令 . . . . .	223
ypbind 守护程序 . . . . .	224
ypcat 命令 . . . . .	226
ypinit 命令. . . . .	227

ypmatch 命令 . . . . .	228
yppasswd 命令 . . . . .	229
yppasswdd 守护程序 . . . . .	230
yppoll 命令 . . . . .	232
yppush 命令 . . . . .	233
ypserv 守护程序 . . . . .	234
ypset 命令 . . . . .	235
ypupdated 守护程序 . . . . .	237
ypwhich 命令 . . . . .	238
ypxfr 命令 . . . . .	239
zcat 命令 . . . . .	241
zdump 命令 . . . . .	242
zic 命令 . . . . .	243
<b>附录 A. 对大于 2 千兆字节的文件的命令支持 . . . . .</b>	<b>247</b>
不支持大于 2 千兆字节的文件的命令 . . . . .	247
<b>附录 B. 命令的功能列表 . . . . .</b>	<b>249</b>
通信 . . . . .	250
命令列表: 消息处理程序 . . . . .	253
文件和目录 . . . . .	262
常规操作 . . . . .	269
命令列表: 数值数据 . . . . .	276
命令列表: 性能调整 . . . . .	277
编程工具 . . . . .	285
<b>附录 C. 声明 . . . . .</b>	<b>289</b>
商标 . . . . .	290
<b>索引 . . . . .</b>	<b>291</b>



---

## 关于本书

本书向最终用户提供有关 AIX® 操作系统命令的完整详细信息。这些命令按照字母顺序和类别列出，并对命令及其可用的标志给出了完整描述。如果适用，则每个命令列表都包含示例。本卷包含以字母 v 到 z 开头的 AIX 命令。本出版物还可在随操作系统一起提供的文档 CD 上获得。

---

## 如何使用本书

命令是执行操作或运行程序的请求。您能使用命令来指示操作系统希望它执行的任务。当输入命令时，命令解释器（也称之为 shell）将之译码，然后任务被处理。

某些命令能简单地通过输入一个词来输入。也可以组合命令以使一个命令的输出成为另一命令的输入。这称为流水线技术。

标志进一步定义命令操作。标志是命令行中与命令名一起使用的修饰符，通常以破折号开头。

命令也可以组织起来并存储在文件中。这被称为 shell 过程或 shell 脚本。您可以不必个别地执行命令，而是执行包含命令的文件。

某些命令可使用基于 Web 的系统管理器应用程序或系统管理界面工具（SMIT）来构造。

## 突出显示

本书中使用了以下突出显示约定：

粗体	标识命令、子例程、关键字、文件、结构、目录和系统预定义名称的其他项。它也标识图形对象，例如用户选择的按钮、标签和图标。
斜体	标识由用户提供其实际名称或值的参数。
等宽字体	标识特定数据值示例、与您所看到的显示的文本示例、与您作为程序员所写的相类似的部分程序代码示例、来自系统的信息或您应实际输入的信息。

## 格式

每个命令可包含任何下列部分：

用途	描述每个命令的主要功能。
语法	显示命令行选项的语法语句。
描述	详细描述命令功能和使用的讨论。
标志	命令行标志与相关变量的列表，并有标志如何修改命令操作的解释。
参数	命令行参数及其描述的列表。
子命令	说明子命令（对于交互式命令）使用的列表。
退出状态	命令返回出口值的描述。
安全性	指定运行命令所需的任何许可权。
示例	关于您可如何使用命令的特定示例。
文件	命令所使用文件的列表。
相关信息	本书中相关命令和其他书中相关讨论的列表。

## 阅读语法语句

语法语句是一种表示命令语法的方法，它由诸如中括号 ([ ])，大括号 ({ }) 和竖线 (|) 等符号构成。以下是关于 **unget** 命令语法语句的一个示例。

**unget** [ -rSID ] [ -s ] [ -n ] *File* ...

在命令语法语句中，使用以下约定：

- 命令行中的必须照字面原意输入的项用**粗体字**。这些项包含命令名称、标志和文字字符。
- 表示必须用名称替换的变量的项用斜体字。这些项包含带有标志的参数和命令所要读取的参数，例如 *Files* 和 *Directories*。
- 中括号所包含的参数为可选项。
- 大括号所包含的参数为必需项。
- 括号、大括号都未包含的参数为必需项。
- 竖条表示您只能选择一个参数。例如，[ a | b ] 表示您可以选择 a、b 或者什么都不选。同样，{ a | b } 表示您必须选择 a 或者 b。
- 省略号 (...) 表示参数可以在命令行中重复。
- 破折号 (-) 代表标准输入。

## 可安装的软件包清单

要列出一个单独命令的可安装软件包（文件集），可使用带 -w 标志的 **lslpp** 命令。例如，要列出包含 **installp** 命令的文件集，请输入：

```
lslpp -w /usr/sbin/installp
```

输出显示与以下类似：

文件	文件集	类型
/usr/sbin/installp	bos.rte.install	File

要列出包含 **installp** 命令的全部文件名的文件集，请输入：

```
lslpp -w "*installp*"
```

输出显示与以下类似：

文件	文件集	类型
/usr/sbin/installp	bos.rte.install	File
/usr/clvm/sbin/linstallpv	prpq.clvm	File
/usr/lpp/bos.sysmgt/nim/methods/c_installp	bos.sysmgt.nim.client	File

## 在后台运行命令

如果要运行一个花费长时间进行处理的命令，您可指定命令在后台运行。后台处理是一种运行处理较慢的程序的有效方式。要在后台运行命令，您可在命令结尾处使用 & 运算符。

*Command*&

一旦进程在后台运行，您可继续工作并在系统中输入其他命令。

有时候，您也许想要在一个指定时间或特定日期运行一个命令。使用 **cron** 守护程序，您可调度命令自动地运行。或者，使用 **at** 和 **batch** 命令，您可在稍后时间或系统装入级别允许时运行命令。

## 输入命令

典型地，您在命令行中的 shell 提示符之后输入命令。shell 提示符可能有变更。在以下的示例中，\$ 是提示符。

为显示您当前目录的内容列表，您应输入 **ls** 并按下 Enter 键：

```
$ ls
```

当您输入一个命令并运行时，操作系统不显示 shell 提示。当命令完成操作时，系统会再一次显示提示。这表示您可以输入另一个命令。

输入命令的常规格式为：

*Command Flag(s) Parameter*

标志改变命令工作的方式。许多命令有几个标志。例如，如果您在 **ls** 命令后输入 **-l** (long) 标志，系统将提供关于当前目录内容的附加信息。以下示例显示如何使用 **ls** 命令所带有的 **-l** 标志：

```
$ ls -l
```

由跟随在命令或标志后的字符串所构成的参数。它指定数据（如文件或目录的名称）或值。在以下示例中，名为 **/usr/bin** 的目录是一个参数：

```
$ ls -l /usr/bin
```

当输入命令时，重要的是记住下列内容：

- 命令通常以小写字母输入。
- 标志通常带有一个 **-** (负号标志) 的前缀。
- 如果命令由 **;** (分号) 分隔开，则在命令行中可输入多个命令。
- 命令的长序列可通过使用 **\** (反斜杠) 在下一行继续。反斜杠应放置在第一行结束处。以下示例显示反斜杠的放置：

```
$ cat /usr/ust/mydir/mydata > \
/usr/usts/yourdir/yourdata
```

当输入某些命令时，会更改 shell 提示。因为有些命令事实上是程序（例如 **telnet** 命令），当您在命令中操作时，提示会更改。您在程序中所发出的任何命令称为子命令。当您退出程序时，提示返回到 shell 提示。

操作系统可用不同的 shell（例如 Bourne、C 或 Korn）操作，您输入的命令由 shell 来解释。因此，您必须知道所使用的 shell 以便输入格式正确的命令。

## 停止命令

如果您输入了命令后决定停止运行命令，您可以中断命令的进一步处理。要停止命令的处理，按下中断按键顺序（通常是 Ctrl-C 或 Alt-Pause）。当处理停止时，会返回 shell 提示，于是您可以输入另一个命令。

---

## ISO 9000

在此产品的开发和制造中使用了 ISO 9000 注册质量体系。

---

## Single UNIX Specification 的 32 位和 64 位支持

从版本 5.2 开始，此操作系统被设计用来支持 The Open Group 的 Single UNIX Specification V3 (UNIX 03)，提供了对基于 UNIX 操作系统的可移植性。添加了许多新接口或增强了某些当前接口以满足此规范，使版本 5.2 对应用程序具有更强的开放性和可移植性，同时保留了与先前 AIX 发行版的兼容性。

要确定开发可移植到 UNIX 03 的应用程序的正确方法，可能需要参考 The Open Group 的 UNIX 03 规范，可以通过在线访问或从 <http://www.unix.org/> 下载此规范。

---

## 相关信息

下列书籍包含有关或相关命令的信息。

- 《AIX 5L V5.3 命令参考大全, 卷 1》
- 《AIX 5L V5.3 命令参考大全, 卷 2》
- 《AIX 5L V5.3 命令参考大全, 卷 3》
- 《AIX 5L V5.3 命令参考大全, 卷 4》
- 《AIX 5L V5.3 命令参考大全, 卷 5》
- 《AIX 5L V5.3 命令参考大全, 卷 6》
- *AIX 5L Version 5.3 Files Reference*
- 《打印机和打印指南》
- 《安装与迁移》
- 《AIX 5L V5.3 分区环境中的 AIX 安装》
- *AIX 5L Version 5.3 Network Information Services (NIS and NIS+) Guide*
- 《性能管理》
- *AIX 5L Version 5.3 Performance Tools Guide and Reference*
- 《安全性》
- 《操作系统与设备管理》
- 《网络与通信管理》
- *AIX 5L Version 5.3 Technical Reference: Base Operating System and Extensions Volume 1*
- *AIX 5L Version 5.3 Technical Reference: Base Operating System and Extensions Volume 2*
- *AIX 5L Version 5.3 Technical Reference: Communications Volume 1*
- *AIX 5L Version 5.3 Technical Reference: Communications Volume 2*
- *AIX 5L Version 5.3 Technical Reference: Kernel and Subsystems Volume 1*
- *AIX 5L Version 5.3 Technical Reference: Kernel and Subsystems Volume 2*
- 《AIX 5L V5.3 基于 web 的系统管理器管理指南》
- *Performance Toolbox Version 2 and 3 for AIX: Guide and Reference*

---

## 按字母排列的命令清单

---

### **vacation** 命令

#### 用途

返回一条消息给发送方表示邮件接收方正在度假。

#### 语法

**vacation** [ { -I | User } ] | [ { -f Number [ Unit ] | User } ]

#### 描述

**vacation** 命令返回一条消息给邮件消息的发件人，通知发件人：收件人正在度假。一般将其用在 **\$HOME/.forward** 文件中，它容许消息发送给您，同时也发送一条消息返回给发件人。

注：Sendmail V8.9.3 和后续发行版有安全性增强，如果存在以下两种情况中的一种情况，它将忽略 **.forward** 文件：

- **.forward** 文件具有组或通用的可写许可权。
- 任何 **.forward** 文件的父目录都具有组或通用的可写许可权。

如果认为 **vacation** 程序由于 **.forward** 文件被忽略而不运行，请检测许可权。如果必须对 **.forward** 文件具有任何父目录的组或通用的可写许可权，则使用正确的值设置 sendmail 配置文件中的 **DontBlameSendmail** 选项。

**vacation** 命令需要包含回送给每位发件人的消息的 **\$HOME/.vacation.msg** 文件。如果不存在此文件，**vacation** 命令则查找 **/usr/share/lib/vacation.def**，这是系统范围的缺省 **vacation** 消息文件。它应当是一条完整的消息，包含任何所需的报头，如 **From** 或 **Subject**。缺省情况下，该消息仅每星期一次发送给每位发送邮件给您的人。使用 **-f** 标志更改发送消息的频率间隔。发送消息的人名保存在文件 **\$HOME/.vacation.pag** 和 **\$HOME/.vacation.dir** 中。当使用 **-I**（大写 i）标志为用户标识进行 **vacation** 命令初始化时，系统创建这些文件。

如果没有指定 **-I** 标志，**vacation** 命令从标准输入读取首行来查找 **From** 行以确定发件人。标准输入中如果没有文本可用，则命令返回一条错误消息。所有正确格式化的来件都有一个 **From** 行。如果 **From** 标题行表明消息是来自 Postmaster、MAILER-DAEMON，或如果初始 **From** 行包含字符串 REQUEST@，或如果 **Precedence: bulk** 或 **Precedence: junk** 行包含在头中，则不发送消息。

#### 标志

**-I**      初始化 **\$HOME/.vacation.pag** 和 **\$HOME/.vacation.dir** 文件。在修改 **\$HOME/.forward** 文件之前，使用此标志执行 **vacation** 命令。

**-fNumber [Unit ]** 指定发送度假消息的频率间隔。Number 参数是一个整数值， Unit 参数指定时间单位。  
Unit 参数可以是以下值之一：

<b>s</b>	秒
<b>m</b>	分
<b>h</b>	小时
<b>d</b>	天
<b>w</b>	周

注：-f 标志不能与 -I 标志一起使用。

## 示例

- 在使用 **vacation** 命令以返回一条表明正在度假的消息给发件人之前，您必须初始化 **\$HOME/.vacation.pag** 和 **\$HOME/.vacation.dir** 文件。要初始化这些文件，请输入：

```
vacation -I
```

- 修改 **.forward** 文件。例如，Mark 在 **.forward** 文件中输入以下语句：

```
mark, |"/usr/bin/vacation mark"
```

发件人接收 **\$HOME/.vacation.msg** 文件中的消息；或者如果该文件不存在，则接收 **/usr/share/lib/vacation.def** 文件中找到的缺省消息。如果这两个文件都不存在，不会给邮件消息发件人发送自动应答，且不生成错误消息。如果这两个文件中有一个存在，发件人每周会从 mark 收到一条 vacation 消息，不管发件人给 mark 发送多少消息。

- 如果 **.forward** 文件中包含以下条目：

```
mark, |"/usr/bin/vacation -f10d mark"
```

发件人每十天从 mark 接收一条 vacation 消息，不管发件人给 mark 发送多少消息。

- 要创建与缺省度假消息不同的 vacation 消息，创建文件 **\$HOME/.vacation.msg** 并将消息添加到此文件。以下是一条 vacation 消息的示例：

```
From: mark@odin.valhalla (Mark Smith)
Subject: I am on vacation.
Delivered-By-The-Graces-Of: the Vacation program
I am on vacation until October 1. If you have something urgent,
please contact Jim Terry <terry@zeus.valhalla>.
--mark
```

- 要取消 vacation 消息，从 **\$HOME**（登录）目录除去 **.forward** 文件、**.vacation.dir** 文件、**.vacation.pag** 文件和 **.vacation.msg** 文件：

```
rm .forward .vacation.dir .vacation.pag .vacation.msg
```

## 文件

**\$HOME/.forward**  
**/usr/share/lib/vacation.def**  
**\$HOME/.vacation.dir**  
**\$HOME/.vacation.msg**  
**\$HOME/.vacation.pag**  
**/usr/bin/vacation**

包含想将邮件转发至的人名。  
包含系统范围内的缺省 vacation 消息。  
包含使用 **vacation** 命令时发送邮件给您的人名。  
包含个人化的 vacation 消息。  
包含使用 **vacation** 命令时发送邮件给您的人名。  
包含 **vacation** 命令。

## 相关信息

**mail** 命令、**sendmail** 命令。

.forward 文件。

《网络与通信管理》中的『邮件应用程序』、『转发邮件』和『发送度假消息通知』。

《操作系统与设备管理》中的『目录』。

---

## val 命令 (SCCS)

### 用途

验证 SCCS 文件。

### 语法

**val** [ -s ] [ -rSID ] [ -mName ] [ -yType ] *File* ...

### 描述

**val** 命令读取指定文件以确定它是不是符合伴随标志指定的特征的源代码控制系统 (SCCS) 文件。如果为 *File* 值指定一个 - (负号)，则 **val** 程序读取标准输入并将标准输入的每一行解释成 **val** 标志和 SCCS 文件名。文件结束符用于终止输入。

**val** 命令为每一个被处理的文件将消息显示到标准输出。

### 标志

每个标志或标志组独立应用到每个指定的文件。标志可以按任何顺序出现。

- m *Name* 将 *Name* 值与指定文件中的 SCCS 31 标识关键字进行比较。关于标识关键字的信息，请参阅 **get** 命令。
- r *SID* 指定要验证的文件的 SID。SID 必须有效并且无二义性。
- s 消除正常情况下写入标准输出的错误消息。
- y *Type* 指定一种类型与指定文件中的 SCCS 标识关键字进行比较。

### 退出状态

如果对所有文件都成功执行，**val** 命令返回 0，否则将返回一个从可能的错误中提取而得的 8 位代码。它作为位串解释，该位串中设置位按如下方式从左至右进行解释：

- 0x80** 遗漏文件自变量。
- 0x40** 选项未知或重复。
- 0x20** SCCS 文件损坏。
- 0x10** 不能打开文件或文件不是 SCCS。
- 0x08** SID 无效或存在二义性。
- 0x04** SID 不存在。
- 0x02** y 不匹配。
- 0x01** 31, m 不匹配。

**注:** **val** 命令在一个给定命令行上可以处理两个或更多的文件，并能处理多个命令行（当读取标准输入时）。在上述情况下，返回的是一个聚集代码；该聚集代码是为每一命令行和文件处理生成的代码的逻辑“或”。

## 示例

要确定 `s.test.c` 文件是否是 SCCS 文本文件，请输入：

```
val -ytext s.test.c
```

## 相关信息

《AIX 5L V5.3 通用编程概念：编写并调试程序》中的『SCCS 命令列表』。

**admin** 命令、**delta** 命令、**get** 命令、**prs** 命令。

**sccsfile** 文件格式。

《AIX 5L V5.3 通用编程概念：编写并调试程序》中的『源代码控制系统（SCCS）概述』。

---

## varyoffvg 命令

### 用途

释放卷组。

### 语法

**varyoffvg** [ **-s** ] *VolumeGroup*

### 描述

**varyoffvg** 命令释放由 *VolumeGroup* 参数指定的卷组及其相关的逻辑卷。首先，必须关闭逻辑卷。例如，如果逻辑卷包含一个文件系统，就必须将它卸装。

要激活卷组，请使用 **varyonvg** 命令。

**注:** 要使用此命令，必须拥有 root 用户权限，或者是 **system** 组成员。

可以使用系统管理界面工具（SMIT）来运行此命令。要使用 SMIT，请输入：

```
smit varyoffvg
```

**注:** 当调页空间处于活动状态时，无法使一个有调页空间卷的卷组脱机。在释放有活动调页空间卷的卷组之前，请确保在系统初始化时调页空间没被自动激活，然后重新引导系统。

### 标志

**-s** 将卷组置于“系统管理”方式，使得在卷组上只能使用逻辑卷命令。在此方式中，用户不能打开或访问任何逻辑卷。

## 示例

- 要释放卷组 vg03, 请输入:

```
varyoffvg vg03
```

- 要释放卷组 vg02 但是容许逻辑卷命令继续有效, 请输入:

```
varyoffvg -s vg02
```

无法打开卷组中的逻辑卷, 但是逻辑卷命令继续有效。

## 文件

**/usr/sbin/varyoffvg** 包含 **varyoffvg** 命令。

## 相关信息

**exportvg** 命令、**mount** 命令、**umount** 命令、**varyonvg** 命令。

《操作系统与设备管理》中的『系统管理界面工具』说明了结构、主菜单和使用 SMIT 完成的任务。

《操作系统与设备管理》中的『逻辑卷』说明了逻辑卷管理器、物理卷、逻辑卷、卷组、组织形式、确保数据完整性和分配特征。

---

## **varyonvg** 命令

### 用途

激活卷组。

### 语法

```
varyonvg [ -b ] [ -c ] [ -f ] [ -M LTGSize ] [ -n ] [ -p ] [ -r ] [ -s ] [ -t ] [ -u ] VolumeGroup
```

### 描述

**varyonvg** 命令激活由 *VolumeGroup* 参数指定的卷组及其所有相关的逻辑卷。被激活的卷组是可以使用的卷组。

当卷组被激活时, 如果物理分区不是当前的物理分区, 则它们将被同步。处于 PVMISSING 状态和已替换的物理卷将通过 **varyonvg** 命令返回至 PVACTIVE 状态。

无论何时, 当设备配置数据库与存储在逻辑卷管理器中的信息不符时, 所有物理卷列表及其状态会显示到标准输出。卷组可以是联机的卷组, 也可以不是联机的卷组。必须仔细检查列表, 并根据报告的状态采取适当的操作以保持系统的完整性。

当以并行方式联机时, 如果 varyon 进程检测到有系统先前不知道的逻辑卷, 则导入它们的定义。新设备专门文件的许可权和所有权被复制到卷组专门文件的许可权和所有权。如果已经在创建它的节点上更改了这些逻辑卷的设备专门文件的许可权和 / 或所有权, 则必须在该节点执行同样的更改。

**注:** 传统并发方式在 AIX 5.3 中不受支持。

如果卷组因损失大部分物理卷而无法联机, 则显示所有物理卷及其状态的列表。要在此情况下使这些卷组联机, 必须使用强制选项。

如果大部分物理卷不可访问（没有定额），**varyonvg** 将不能使卷组联机。即使已禁用定额检查，也是如此。禁用定额检查只能确保即使在定额丢失的情况下卷组仍然联机。

如果有任何物理卷处于 **PV\_MISSING** 状态且定额检查被禁用，则卷组将不会联机。即使有定额数量的磁盘可用，也是如此。要在此情况下联机，或者使用强制选项，或者将环境变量 **MISSINGPV\_VARYON** 设置为 **TRUE**（如果该卷组需要在引导时丢失磁盘的情况下联机，在 **/etc/environment** 中设置此值。）

在以上情况中（使用强制联机选项和使用 **MISSINGPV\_VARYON** 变量），您应对卷组完整性负责。

**注：** 要使用此命令，必须拥有 **root** 用户权限，或者是 **system** 组的成员。

可以使用系统管理界面工具（SMIT）来运行此命令。要使用 SMIT，请输入：

```
smit varyonvg
```

## 标志

**-b** 中断因正常运行 **varyonvg** 命令而被锁定的磁盘上的磁盘保留。在已经联机的卷组上使用此标志。

**注：**

- 此标志为一个给定卷组中所有的磁盘解锁。
- b** 标志打开使用 **SC\_FORCED\_OPEN** 标志的卷组中的磁盘。对于 SCSI 和 FC 磁盘，此标志强制打开该磁盘所驻留的目标地址上的所有 lun。因此，当使用此联机选项时，卷组不应该共享目标地址。
- 如果在包含活动调页空间的卷组上使用，**-b** 标志会导致系统挂起。

**-c** 以“增强并发”方式使卷组联机。仅当卷组是“并发可行卷组”或“增强并发可行卷组”，并且系统已装入 HACMP™ 产品且可用时，才有可能实现上述操作。如果两者都不成立，卷组联机将失败。

**注：** “增强并发”卷组使用“组服务”。“组服务”必须在以此方式激活卷组之前进行配置。

**-f** 允许激活当前没有定额数量可用磁盘的卷组。所有不能转变为激活状态的磁盘将被置于已除去状态。在卷组中至少必须有一个磁盘可用。

**-M LTGSize** 静态设置卷组的 **LTGSize**。**LTGSize** 的有效值包括 4K、8K、16K、32K、64K、128K、1M、2M、4M、8M、16M、32M 和 128M。如果卷组中的任何磁盘未使用 **LTGSize** 的最大传送或更大的传送来配置，则 **varyonvg** 将失败。

**-n** 禁止 *VolumeGroup* 内的旧物理分区的同步。

**-p** 要使用 **varyonvg** 命令，所有的物理卷都必须可用。

**-r** 以只读方式使卷组联机。此方式防止：

- 对逻辑卷的写操作
- LVM 元数据更新
- 旧分区同步

**注：** 在只读逻辑卷上加载 JFS 文件系统不受支持。

**注：** 在此方式下，所有要求 LVM 元数据更新的 LVM 高级命令将使该请求失败。

**-s** 使卷组只在“系统管理”方式中可用。逻辑卷命令能对卷组执行操作，但是不能为输入或输出打开逻辑卷。

**注：** 逻辑卷命令也不能读取或写入用 **-s** 标志联机的卷组中的逻辑卷。如果逻辑卷命令试图写入用 **-s** 标志联机的卷组内的某个逻辑卷（如 **chvg** 或 **mklvcopy**），那么可能显示错误消息，表明它们不能写入和 / 或读取逻辑卷。

**-t** 检查设备配置数据库和逻辑卷管理器中的时间戳记。如果时间戳记不符，则发出 **synclovdm** 命令使数据库同步。

**注：** 如果卷组以并发方式联机，会始终执行此检查。

- u** 使卷组联机，但使组成卷组的磁盘处于未锁定状态。将该标志作为一个休眠卷组的初始联机的一部分。该标志仅适用于 AIX 4.2 或更新版本。

**注意：**LVM 的基本设计假定只有一个引发设备能访问卷组。HACMP 产品确实和 LVM 一起工作，以便使一个共享卷组的多节点访问同步。但是，多引发设备节点可以轻易地访问具有 **-b** 和 **-u** 标志的卷组，并且不使用 HACMP。必须意识到，因为这两个标志绕过磁盘保护（锁定），卷组状态信息可能并不是太明确或变得模糊不清。如果使用 **-b** 和 **-u** 标志，数据和状态输出无法确保一致。

## 示例

- 要激活卷组 vg03，请输入：

```
varyonvg vg03
```

- 要激活卷组 vg03 而不同步非当前分区，请输入：

```
varyonvg -n vg03
```

## 文件

<b>/usr/sbin</b>	包含 <b>varyonvg</b> 命令目录。
<b>/tmp</b>	当命令运行时存储临时文件。

## 相关信息

**chvg** 命令、**lspv** 命令、**lslv** 命令、**lsvg** 命令、**varyoffvg** 命令。

《操作系统与设备管理》中的『系统管理界面工具』说明了结构、主菜单和使用 SMIT 完成的任务。

《操作系统与设备管理》中的『逻辑卷』说明了逻辑卷管理器、物理卷、逻辑卷、卷组、组织形式、确保数据完整性和分配特征。

---

## vc 命令

### 用途

用标识关键字代替已分配的值。

### 语法

```
vc [ -a ] [ -t ] [ -s ] [ -cCharacter ] [ Keyword=Value]...
```

### 描述

**vc** 命令将各行从标准输入复制到标准输出。输入中的命令行和控制语句内的标志和关键字修改作为结果的输出。**vc** 命令将用户声明的关键字替换为命令行上分配的值。关键字可以在文本和控制语句内被替代。

### 控制语句

控制语句是以控制字符（缺省控制字符是一个：（冒号））开始的单个行。控制语句提供对输入的条件处理。允许的控制语句类型为：

**:if Condition**

## Text

<b>:end</b>	只有条件为真时，才将 <b>:if</b> 语句和相匹配的 <b>:end</b> 之间的所有行写入标准输出。 <b>:if</b> 和 <b>:end</b> 语句可以嵌套。但是，一旦条件为假，剩余的所有嵌套 <b>:if</b> 和 <b>:end</b> 语句都会被忽略。有关条件语法和允许的操作，请参阅『条件语法』一节。
<b>:dcl Keyword, [Keyword . . . ]</b>	声明指定的关键字。所有的关键字都必须加以声明。
<b>:asg Keyword=Value</b>	将指定的值赋给指定的关键字。 <b>:asg</b> 语句优先于 <b>vc</b> 命令行中的关键字赋值。后面的 <b>:asg</b> 语句覆盖所有前面的相关关键字赋值。已声明但没有赋值 <i>Value</i> 的关键字具有空值。
<b>:: Text</b>	除去两个前导控制符，用它们各自的值替换关键字 <i>s</i> ，然后将该行复制到标准输出。
<b>:on</b> 或 <b>:off</b>	打开或关闭所有行的关键字替换。
<b>:ctl Character</b>	将控制字符更改为 <i>Character</i> 值。
<b>:msg Message</b>	按以下格式将消息写入标准错误输出：Message( <i>n</i> ): message
<b>:err Message</b>	其中， <i>n</i> 是消息出现的输入行的行号。 将错误消息写入标准错误。 <b>vc</b> 命令停止处理并返回出口值 1。该错误消息格式如下：  ERROR: message ERROR: err statement on line <i>n</i> (vc15)

## 条件语法

以下是语法项和允许的语句：

条件	<b>::=OR 语句</b>
	<b>::=NOR 语句</b>
<b>OR 语句</b>	<b>::=AND 语句</b>
	<b>::=AND 语句   OR 语句</b>
<b>AND 语句</b>	<b>::=表达式</b>
	<b>::=表达式 &amp; AND 语句</b>
<b>表达式</b>	<b>::=( OR 语句)</b>
	<b>::=值 运算符 值</b>
<b>运算符值</b>	<b>::= = 或 != 或 &lt; 或 &gt;</b>
	<b>::= ASCII 字符串</b>
	<b>::= 数字字符串</b>

可用的条件运算符及其含义为：

<b>=</b>	等于
<b>!=</b>	不等于
<b>&amp;</b>	AND (与)
<b>&amp;l</b>	OR (或)
<b>&gt;</b>	大于
<b>&lt;</b>	小于
<b>( )</b>	用于逻辑分组
<b>NOT</b>	只能紧跟在 <i>if</i> 后面出现，并且使用时反转整个条件的值。

**>** 和 **<** (大于和小于) 仅操作无符号整数值；例如，012 **>** 12 结果为假。所有其他的运算符将字符串作为修改量；例如，012 **!=** 12 结果为真。运算符的优先级从最高到最低优先级排列如下：

- **= ! = > <** (所有优先权相等)
- **&**
- **&l**

圆括号可以用于更改优先级顺序。

值必须用至少一个空格或制表符与运算符或圆括号分开。

## 关键字替换

关键字必须以控制语句中使用的同一控制字符开始和结束。一个关键字可以最多有 9 个字母数字字符，其中第一个字符必须是字母。关键字值可以是任意 ASCII 字符串。数字关键字 *Value* 是数字的无符号字符串。值不能包含制表符或空格。

## 标志

- a 在所有的文本行（不只是那些以两个控制字符开始的行）中，将控制字符包围的关键字 *s* 用其分配的值替换。
- c*Character* 将 *Character* 值用作控制字符。*Character* 参数必须指定一个 ASCII 字符。
- s 不显示通常显示到标准错误的警告消息。
- t 为检测控制语句，忽略从行首开始一直到第一个制表符（包括第一个制表符）的所有字符。如果 **vc** 命令查找到一个控制字符，则它忽略直到制表符（包括制表符）的所有字符。

## 退出状态

本命令返回以下出口值：

- 0 成功完成。
- >0 发生错误。

## 示例

1. *Keyword=Value* 赋值的示例：

```
numlines=4  
prog=acctg  
pass4=yes
```

当将文本写入标准输出时，**vc** 命令从用两个控制符标记的输入文本行除去所有的控制字符和关键字。

2. 要防止解释控制字符，在它的前面插入一个反斜杠，如以下示例所示：

```
::the :prog: program includes several of the following\:
```

**:prog:** 关键字替换为它的值，但是 \: 作为 :(冒号) 传输到标准输出。

以 \ (反斜杠) 开始、紧跟着控制符号的输入行不是控制行，而且除反斜杠之外被复制到标准输出。但是，**vc** 命令写入以反斜杠开始并且没有控制字符跟随的行，而不作任何更改（包括初始反斜杠）。

## 文件

**/usr/bin/vc** 包含 **vc** 命令。

## 相关信息

**admin** 命令、**delta** 命令、**get** 命令。

《AIX 5L V5.3 通用编程概念：编写并调试程序》中的『SCCS 命令列表』。

《AIX 5L V5.3 通用编程概念：编写并调试程序》中的『源代码控制系统（SCCS）概述』。

---

## vgrind 命令

### 用途

格式化易于阅读的程序清单。

### 语法

```
vgrind [ -f ] [ -n ] [ -t ] [ -x ] [ -PPrintdev ] [ -TName ] [ - ] [ -dFile ] [ -h Header ] [ -lLanguage ] [ -sSize ] [ File ... ]
```

### 描述

**vgrind** 命令使用 **troff** 命令以易于阅读的风格格式化（编排）由 *File* 参数指定的程序源文件。注释以斜体字显示、关键字以粗体字显示，当前函数的名称在对应的每页的页边空白中列出。

**vgrind** 命令以过滤器方式或正常方式运行。

在过滤器方式中，**vgrind** 命令以一种类似于 **tbl** 命令的方式充当过滤器。标准输入直接被传递到标准输出，除了用以下 **troff** 样式的宏括起来的行：

.vS 开始处理。  
.vE 结束处理。

前面的行按照 **vgrind** 命令约定被格式化。来自过滤器的输出可以被传递到 **troff** 命令用作输出。**eqn** 或 **tbl** 命令没有特定的顺序。

在正常方式中，**vgrind** 命令接受输入文件、处理它们并依次传递到 **troff** 命令、适当的后处理器，然后传给打印机。

在两种方式中，**vgrind** 命令传递时不转换以小数点开始的行。

**vgrind** 命令仅支持标准 **/usr/share/lib/vgrindefs** 语言定义文件定义的 ASCII 关键字，或任何由 **-d** 标志另外指定的文件定义的 ASCII 关键字。

### 标志

<b>-f</b>	强制使用过滤器方式。
<b>-n</b>	强制不使用粗体关键字。
<b>-t</b>	使格式化文本写入标准输出。
<b>-x</b>	以一种易于阅读的格式输出索引文件。无论什么时候用 <b>index</b> 文件在当前目录运行 <b>vgrind</b> 命令，索引文件就会自动产生。通过运行使用 <b>-x</b> 标志和 <i>File</i> 参数的 <b>vgrind</b> 命令，可以关闭功能定义索引。
<b>-PPrintDev</b>	将输出发送到使用 <b>qprt</b> 命令的 <i>Printdev</i> 打印机。如果没有指定此标志，则使用 <b>PRINTER</b> 环境变量。如果没有设置 <b>PRINTER</b> 环境变量，则使用系统缺省值。
<b>-TName</b>	为由 <i>Name</i> 参数指定的 <b>troff</b> 设备创建输出。输出通过适当的后处理器送出。缺省值为 <b>ibm3816</b> 后处理器。
<b>-</b>	强制从标准输入获取输入（如果指定 <b>-f</b> 标志，则为缺省值）。
<b>-dFile</b>	指定备用语言定义文件（缺省值为 <b>/usr/share/lib/vgrindefs</b> 文件）。
<b>-h Header</b>	指定特定的页眉以便打印在每个输出页上（缺省值为文件名）。

注：在 **-h** 标志之后，*Header* 变量之前，要求有一个空格。

<b>-l</b> <i>Language</i>	指定要使用的语言。当前已知的语言有:
<b>c</b>	C (缺省值)。函数名仅可以在一行上用空格、制表符或星号作为前导。插入的选项也必须位于同一行。
<b>csh</b>	CSH。
<b>p</b>	PASCAL。诸函数名必须作为 <b>function</b> 或 <b>procedure</b> 关键字在同一行上显示。
<b>m</b>	MODEL。诸函数名必须作为 <b>isbeginproc</b> 关键字短语在同一行上显示。
<b>sh</b>	SHELL。
<b>r</b>	RATFOR。
<b>mod2</b>	MODULA2。
<b>yacc</b>	YACC。
<b>isp</b>	ISP。
<b>i</b>	ICON。
<b>-s</b> <i>Size</i>	指定在输出上使用的磅值 (和 <b>.ps</b> 请求完全相同)。

## 文件

<b>index</b>	包含在其中创建索引源的文件。
<b>/usr/bin/vgrind</b>	包含 <b>vgrind</b> 命令。
<b>/usr/share/lib/tmac/tmac.vgrind</b>	包含宏数据包。
<b>/usr/share/lib/vfontedpr</b>	包含预处理器。
<b>/usr/share/lib/vgrindefs</b>	包含语言描述。

## 相关信息

**qprt** 命令、**tbl** 命令、**troff** 命令。

**vgrindefs** 文件格式。

## vi 或 vedit 命令

### 用途

以全屏显示方式编辑文件。

### 语法

```
{ vi | vedit } [ -l ] [ -R ] [ -tTag ] [ -v ] [ -wNumber ] [ -yNumber ] [ -r [ File ] ] [{ + | -c } { Subcommand } ] [ File ... ]
```

### 描述

**vi** 命令启动基于基础 ex 编辑器的全屏编辑器。因此，ex 子命令可以在 vi 编辑器中使用。**vedit** 命令启动适用于初学者的 vi 编辑器版本。在 vedit 编辑器中，报告选项设置为 1，设置了 **showmode** 选项和 **novice** 选项，使其成为一个行编辑器。

您可以通过指定要编辑的文件名启动 vi 编辑器。如果在命令行上提供多个 *File* 参数，vi 编辑器按指定的顺序编辑每一个文件。现有文件的 vi 编辑器在屏幕底部显示文件名、行数和字符数。在多字节语言环境的情况下，字符数要解释成字节数。

由于 vi 编辑器是全屏编辑器，所以可以逐屏编辑文本。vi 编辑器在编辑缓冲区为正在编辑的文件制作副本，并且文件内容直到保存更改才会更改。光标在显示屏幕上的位置表明它在文件中的位置，并且子命令在光标位置影响该文件。

## vi 编辑器的限制

以下列表提供了 vi 编辑器的最大限制。这些计数采用单字节字符集。

- 每个全局命令列表最多包含 256 个字符
- 在一个 shell 转义命令中最多包含 2048 个字符
- 在一个字符串值选项中最多包含 128 个字符
- 在一个标记名中最多包含 30 个字符
- 最多包含 128 个映射宏，总共 2048 个字符
- 默认限制最多包含 1,048,560 行
- 宏名和宏文本被限制在 100 个字符内。

注： vi 编辑器支持最大 2 GB 编辑缓冲区。

## vi 编辑方式

vi 编辑器按以下方式操作：

### 命令方式

当启动 vi 编辑器时，它处于命令方式。您可以输入任何子命令，除了那些指定仅用于文本输入方式的子命令。当子命令和其他方式结束时，vi 编辑器返回命令方式。按 Esc 键取消子命令。

### 文本输入方式

在此方式中使用 vi 编辑器来添加文本。使用以下任一子命令进入文本输入方式：**a** 子命令、**A** 子命令、**i** 子命令、**I** 子命令、**o** 子命令、**O** 子命令、**c<sub>x</sub>** 子命令（其中 *x* 代表子命令的作用域）、**C** 子命令、**s** 子命令、**S** 子命令和**R** 子命令。输入这些子命令之一后，即可输入文本到编辑缓冲区中。要返回命令方式，按 ESC 键正常退出或按“中断”（Ctrl-C 按键顺序）非正常结束。

### 最后行方式

带前缀：(冒号)、/ (斜杠)、? (问号)、! (感叹号) 或 !! (两个感叹号) 的子命令在屏幕底部的显示行上读取输入。当输入初始字符时，vi 编辑器将光标置于屏幕底部，在该处可以输入命令中剩余的字符。按 Enter 键运行该子命令，或按“中断”（Ctrl-C 按键顺序）取消它。当使用 !! 前缀时，光标只在两个感叹号都输入后才移动。当使用 : 前缀进入最后行方式时，如果在指定计数的命令之前使用以下字符，vi 编辑器赋予它们特定含义：

% 所有行，而不管光标的位置

\$ 最后行

. 当前<sup>®</sup>行

注： 可以使用向上和向下方向键来浏览最后行方式子命令的历史记录。

## 定制 vi 编辑器

可以按照以下定制 vi 编辑器：

- 设置 vi 编辑器选项
- 定义宏

- 映射键
- 设置缩写

**设置 vi 编辑器选项:** 以下列表描述可以使用 **set** 命令更改的 vi 编辑器选项。这些选项的缺省设置是 **off**。如果打开了这些开关选项中的一个选项，在选项之前输入 **no** 即可重新关闭它。如果想中断 **autowrite** vi 选项，则输入 **noaw**，其中 **no** 关闭选项，**aw** 指定 **autowrite** 选项。

**注:** 当输入 vi 选项时不要包含圆括号。

<b>vi 选项 ( 缩写 )</b>	<b>描述</b>
<b>autoindent ( ai )</b>	通过使用 <b>shiftwidth</b> 选项指定的制表符停止位之间的空格，在文本输入方式中自动缩排为前一行的缩排格式。缺省值是 <b>noai</b> 。要将光标退回到前面的制表符停止位，请按 Ctrl-D 按键顺序。该选项对于全局命令不起作用。
<b>autoprin ( ap )</b>	在任何更改编辑缓冲区的命令后面打印当前行。缺省值是 <b>ap</b> 。该选项只应用于一行上一系列命令中的最后一个命令，并且对全局命令不起作用。
<b>autowrite ( aw )</b>	如果编辑缓冲区自上次 <b>write</b> 子命令以来发生更改，则在 :n 子命令、:ta 子命令、Ctrl-A、Ctrl -] 和 Ctrl -T 键序列以及 ! 子命令之前，将编辑缓冲区自动写入到文件。缺省值是 <b>noaw</b> 。
<b>backtags ( bt )</b>	允许 Ctrl-T 子命令将文件编辑位置返回到先前发出 Ctrl-] 子命令的位置。如果设置了 <b>nobacktags</b> ，那么 Ctrl-T 与 Ctrl-] 的作用就相同。缺省值是 <b>backtags</b> 。
<b>beautifying text ( bf )</b>	在文本输入（除了制表符、换行符和换页指示符）的过程中，防止用户在编辑缓冲区中输入控制字符。缺省值是 <b>nobf</b> 。此选项应用于命令输入。
<b>closepunct ( cp= )</b>	处理结束标点列表，特别当文本自动换行（ <b>wrapype</b> 选项）时。在多字符标点前指出字符数，例如 <b>cp=3..;}</b> 。当自动换行时， <b>vi</b> 命令不分割结束标点。
<b>directory ( dir= )</b>	显示包含编辑缓冲区的目录。缺省值是 <b>dir = /var/tmp</b> 。
<b>edcompatible ( ed )</b>	在多重替换过程中，保留 <b>g</b> (全局) 和 <b>c</b> (确认) 子命令后缀，并使 <b>r</b> (读取) 后缀像 <b>r</b> 子命令一样工作。缺省值是 <b>noed</b> 。
<b>exrc ( exrc )</b>	如果未设置该标志，则在初始化过程中忽略当前目录下任何 <b>.exrc</b> 文件，除非当前目录是 <b>HOME</b> 环境变量命名的。缺省值是 <b>noexrc</b> 。
<b>hardtabs ( ht= )</b>	告诉 vi 编辑器显示屏幕上硬件制表符停止位之间的距离。（该选项必须与基础的终端或终端仿真器的制表符设置相匹配。）缺省值是 <b>ht=8</b> 。
<b>history ( hist= )</b>	设置对最后行方式历史记录命令的限制。初始值是 <b>hist=32</b> 。 <b>tvi</b> 命令的历史记录大小为零 ( <b>hist=0</b> )。
<b>ignorecase ( ic )</b>	当搜索正则表达式时，忽略大写和小写之间的区别。缺省值是 <b>noic</b> 。
<b>linelimit ( ll= )</b>	设置最大行数，如每个 <b>-y</b> 命令行选项。该选项只有和 <b>.exrc</b> 文件或 <b>EXINIT</b> 环境变量一起使用时有效。
<b>lisp ( lisp )</b>	除去 ( ), { }, [ [ 和 ] ] 的特殊意义，并为 s 表达式启用 = (格式化打印) 运算符，以便能够编辑表处理 (LISP) 程序。缺省值是 <b>nolisp</b> 。
<b>list ( list )</b>	带制表符 (^I) 的行的标记端 (\$) 显示文本。缺省值是 <b>nolist</b> 。
<b>magic ( magic )</b>	当搜索一种模式时，将 . (句号)、[ (左括号) 和 * (星号) 字符当成特殊字符。在关闭方式中，只有 ( ) (圆括号) 和 \$ (美元符) 保持特殊意义。但是，可以通过在其他字符前面加上 \ (反斜杠) 来激活其特殊意义。缺省值是 <b>magic</b> 。
<b>mesg ( mesg )</b>	如果以可视方式设置，打开对终端的写入许可权。该选项只有和 <b>.exrc</b> 文件或 <b>EXINIT</b> 环境变量一起使用时有效。缺省值是 <b>on</b> 。

<b>vi</b> 选项 ( 缩写 )	
<b>modeline</b> ( <b>modeline</b> )	<b>描述</b> 如果在文件开始五行或最后五行中找到 vi 编辑器命令行，则运行该命令行。 vi 编辑器命令行可以位于一行中的任意位置。为了便于 vi 编辑器能辨认命令行，该行必须包含一个空格或制表符，后跟 <b>ex:</b> 或 <b>vi:</b> 字符串。命令行以第二个 : (冒号) 结束。 vi 编辑器尝试将第一个和第二个冒号之间的任意数据解释为 vi 编辑器命令。缺省值是 <b>nomodeline</b> 。
<b>novice</b>	指明是否处于 novice 方式。您不能使用 <b>set</b> 命令更改该值。
<b>number</b> ( <b>nu</b> )	以行号作为前缀显示行。缺省值是 <b>nou</b> 。
<b>optimize</b> ( <b>opt</b> )	加速缺少光标寻址的终端的操作。缺省值是 <b>noopt</b> 。
<b>paragraphs</b> ( <b>para=</b> )	定义开始段落的 vi 宏名。缺省值是 <b>para=IPLPPPQPP\Liplipnpbp</b> 。如果重新指定了一个段落，单字母 <b>nroff</b> 宏 (如 .P 宏) 必须将空格包含为被引用字符。
<b>partialchar</b> ( <b>pc=</b> )	出现在最后的显示列，该列中双宽字符不能完全显示。缺省字符为 - (负号)。
<b>prompt</b>	当处于命令方式时，通过打印 : (冒号) 提示输入新的 vi 编辑器命令。缺省值是 <b>on</b> 。
<b>readonly</b> ( <b>ro</b> )	设置永久的只读方式。缺省值是 <b>noreadonly</b> 。
<b>redraw</b> ( <b>redraw</b> )	在哑工作站上模仿智能工作站。缺省值是 <b>nore</b> 。
<b>remap</b>	允许根据其他宏来定义宏。缺省值是 <b>on</b> 。
<b>report</b> ( <b>re=</b> )	设置在消息显示之前命令能重复的次数。对于产生许多消息的子命令，例如全局子命令，完成命令序列后显示消息。缺省值是 <b>report=5</b> 。
<b>scroll</b> ( <b>scr=</b> )	设置用户上下滚动窗口内容时滚动的行数。缺省值是窗口大小的 1/2，向下舍入。
<b>sections</b> ( <b>sect=</b> )	定义开始段落的 vi 宏名。缺省值是 <b>sect=NHSHHH\ HUuhsh+c</b> 。如果指定段落，单字母 <b>nroff</b> 宏 (如 .P 宏) 必须将空格包含为被引用字符。
<b>shell</b> ( <b>sh=</b> )	为 ! 子命令或 :! 子命令定义 shell。缺省值是登录 shell。
<b>shiftwidth</b> ( <b>sw=</b> )	为 <b>autoindent</b> 选项、shift 命令 (> 和 <) 和文本输入命令 (Ctrl-D 和 Ctrl-T 按键顺序) 使用的软件制表符停止位设置间距。 vi 选项只影响行首的缩排。缺省值是 <b>sw=8</b> 。
<b>showmatch</b> ( <b>sm</b> )	当如输入 ) (右圆括号) 或 } (右花括号) 时显示 (( 匹配的左圆括号) 或 { (左花括号)。缺省值是 <b>nosm</b> 。
<b>showmode</b> ( <b>smd</b> )	当 vi 编辑器处于输入方式时显示消息加以指明。缺省值是 <b>nosmd</b> 。
<b>slowopen</b> ( <b>slow</b> )	在插入期间，延迟更新显示屏。缺省值是 <b>noslow</b> 。
<b>tabstop</b> ( <b>ts=</b> )	在显示的文件中设置制表符停止位之间的间距。缺省值是 <b>ts=8</b> 。
<b>tags</b> ( <b>tags =</b> )	为使用 <b>ctags</b> 命令创建的函数名的数据库文件定义搜索路径。缺省值是 <b>tags=tags\ /usr/lib/tags</b> 。
<b>term</b> ( <b>term=</b> )	设置正在使用的工作站类型。缺省值是 <b>term=\$TERM</b> ，其中 \$TERM 是 <b>TERM</b> shell 变量的值。
<b>terse</b> ( <b>terse</b> )	允许 vi 编辑器显示消息的短格式。缺省值是 <b>noterse</b> 。
<b>timeout</b> ( <b>to</b> )	为字符的输入设置两秒的时间限制。当设置 <b>timeout</b> 选项时，此限制容许宏中的字符作为单独的字符输入和处理。要恢复宏的使用，请设置 <b>notimeout</b> 选项。缺省值是 <b>to</b> 。
<b>ttytype</b>	为正在使用的终端指明 tty 类型。不能从 vi 编辑器更改此值。
<b>warn</b> ( <b>warn</b> )	如果这是在编辑缓冲区中作了更改，但还没有写入文件时第一次发送 shell 命令，则在 ! 子命令执行 shell 命令之前显示警告消息。缺省值是 <b>warn</b> 。
<b>window</b> ( <b>wi=</b> )	设置显示在一个文本窗口中的行数。缺省值取决于操作时使用的波特率：如波特率为 600 波特或更少，则缺省值为 8 行；如波特率为 1200 波特，则缺省值为 16 行；如波特率为更高的速率，则缺省值为全屏减去 1 行。

<b>vi 选项 (缩写)</b>	<b>描述</b>
<b>wrapmargin (wm=)</b>	设置从一行到下一行自动换行的页边距。缺省值是 <b>wm=0</b> 。0 值关闭自动换行。
<b>wrapscan (ws)</b>	允许字符串搜索从编辑缓冲区结尾处自动换行到下一行的开始部分。缺省值是 <b>ws</b> 。
<b>wraptype (wt=)</b>	指明用于在行尾使单词换行的方法。缺省值是 <b>general</b> 。可以指定下列四个值中的一个值:
	<b>general</b>
	允许在单词中断处 (如两个字符之间的空白) 自动换行。此设置为缺省值。
	<b>word</b> 允许在单词上自动换行。
	<b>rigid</b> 允许在列上和结束标点之前自动换行。
	<b>flexible</b>
	允许在列上自动换行, 但是一个标点符号可以扩展到超过页边距。
<b>writeany (wa)</b>	关闭通常在 <b>write</b> 子命令之前进行的检查。缺省值是 <b>nowa</b> 。

要查看根据缺省设置而更改的 vi 编辑器设置列表, 请输入 **set** 并按空格键。按 **Enter** 键返回到命令方式。

要查看 vi 编辑器设置的完全列表, 请输入 **set all**。按 **Enter** 键返回到命令方式。

要打开 vi 编辑器选项, 请输入 **set Option**。此命令自动返回到命令方式。

要打开多个 vi 编辑器选项, 请输入 **set Option Option Option**。此命令打开三个指定的 vi 编辑器选项并返回到命令方式。

要关闭一个 vi 编辑器选项, 请输入 **set no Option**。此命令自动返回到命令方式。

要更改一个 vi 编辑器选项的值, 请输入 **set Option=Value**。此命令自动返回到命令方式。

可以使用 vi 编辑器的 **:set** 子命令来仅为此编辑会话设置选项, 或为此编辑会话和所有将来的编辑会话设置选项。

要只为此编辑会话设置或更改 vi 编辑器选项, 请从命令行输入 **:set** 子命令。

要为所有编辑会话设置 vi 选项, 将 **:set** 子命令放置在 **.profile** 文件 (由 shell 在登录时读取) 的 **EXINIT** 环境变量中, 或将 **set** 子命令放置在 **.exrc** 文件中。vi 编辑器首先查找 **EXINIT** 环境变量并运行其命令。如果 **EXINIT** 环境变量不存在, 则 vi 编辑器查找 **\$HOME/.exrc** 文件并运行其命令。最后, 不管以前的结果如何, vi 编辑器查找本地 **.exrc** 文件并运行其命令。

**注:** 除了 **tvi** 命令 (可信的 vi) 外, 该过程都成立。在此情况下, vi 编辑器查找并只运行 **/etc/.exrc** 文件。

关于通过设置 **EXINIT** 环境变量来更改选项的信息, 请参阅 **environment** 文件中对于环境变量的描述。

**.exrc** 文件可以包含 **set Option=Value;** 格式的子命令, 例如:

```
set cp=3 . . ;
```

要在 **.exrc** 文件中包含注释, 请将 " (双引号) 作为该行的第一个字符。

**定义宏:** 如果经常使用一条子命令或一系列子命令, 可以使用 vi 编辑器来定义发出子命令或子命令序列的宏。

要定义一个宏，请将子命令序列输入到以字母表中一个字母命名的缓冲区中。小写字母 a 到 z 覆盖缓冲区的内容，大写字母 A 到 Z 将文本附加到缓冲区先前的内容，这样可以逐块构建宏。

例如，要定义命名为 c 的宏，该宏搜索单词 corner 并使单词 corner 后的第三行成为当前行，请输入以下命令：

```
o /corner/+3
```

然后按 ESC 键并输入以下命令：

```
"c
```

其中 c 是缓冲区宏的名称。

要添加文本到已定义的缓冲区中以前的内容，请输入 o viSubcommand，按 ESC 键，并输入 "CapitalLetter，其中 CapitalLetter 变量指定一个从 A 到 Z 的大写字母。例如，要构建名为 T 的缓冲区宏，该宏搜索单词 corner 并允许添加更多命令，请输入以下命令：

```
o corner
```

然后按 ESC 键并输入以下命令：

```
"T
```

其中 T 是缓冲区宏的名称。任何时候都可以重复本过程将更多的 vi 子命令添加到相同的缓冲区。

例如，要添加移动光标到前面行并删除该行的命令，请输入以下命令：

```
o -dd
```

这里 - (负号) 意为将光标上移一行，而 dd 表示删除当前行。按 ESC 键并输入以下命令：

```
"Tdd
```

要启动宏，请输入 @ Letter，其中 Letter 变量指定想要使用的缓冲区宏的字母名。要再使用相同的宏，请输入 @@ (两个位于符号)。例如，输入 @T 启动 T 缓冲区宏并运行搜索、移动光标和删除行命令。输入 @@T 以再次启动 T 缓冲区宏。

系统使用的字符集通过整理表定义。该表影响 vi 宏的性能。

**映射键：** 可以使用 :map、:map! 和 :ab 子命令将击键操作映射到命令或命令序列。:map 子命令在命令方式中使用。:map! 和 :ab 子命令在文本输入方式中使用。可以为此编辑会话和所有以后的编辑会话映射键，或者仅为当前编辑会话（以两种方式中的一种方式）映射键。

要为所有以后的编辑会话映射键，请将子命令置于 \$HOME/.exrc 文件中。vi 编辑器每次启动时会读取此文件。映射保持对每一次编辑会话有效。

要仅从命令方式为当前的编辑会话映射键，请在 vi 编辑器会话期间启动子命令。要只通过文本输入方式为当前编辑会话映射键，请在 vi 编辑器会话期间在命令行上输入子命令。映射保持仅对当前编辑会话有效。

**警告：** 如果使用 IBM® 3161 ASCII 显示站、IBM 3163 ASCII 显示站或 IBM 3101 ASCII 显示站，则 vi 编辑器的缺省键映射可能导致丢失数据。要查看缺省映射，请发出 :map 子命令。ESC-J 或 Shift-J 按键顺序产生特殊的问题。这些按键顺序删除从光标的当前位置到文件尾所有的信息。为了避免出现问题，请使用 .exrc 文件来更改此按键顺序。

**:map**、**:map!** 和 **:ab** 子命令按以下方式定义和使用:

**:map** 在命令方式中定义宏。在 vi 编辑器中, **:map** 子命令允许通过按单一键来运行指定的命令或命令序列。

要在命令方式中映射键, 启动带空的编辑缓冲区的 vi 编辑器而不使用 **vi** 命令命名 **vi** 文件或在 vi 编辑器启动后输入任何东西到缓冲区。可以使用 **:map** 子命令完成以下任务:

- 要将字符映射到编辑命令序列, 请输入:

```
:map Letter viSubcommand
```

- 要在命令方式中取消先前映射的字符, 请输入:

```
:unmap Letter
```

- 要为命令方式显示当前映射列表, 请输入:

```
:map
```

vi 编辑器不使用以下键, 但是可以在命令方式中和 **:map** 子命令一起使用这些键:

- 字母 s、g、K、q、V 和 v
- 控制键序列 Ctrl-A、Ctrl-K、Ctrl-O、Ctrl-W 和 Ctrl-X
- 符号 \_ (下划线), \* (星号), \ (反斜杠) 和 = (等号)

尽管可以映射已被 vi 编辑器使用的键, 但只要映射有效, 就无法使用键的常用功能。有些终端允许将命令序列映射到功能键。如果处于 LISP 方式, 则不能使用 = (等号), 因为它已由 vi 编辑器使用。

要映射字母 v 到命令序列, 该命令序列找到下一个出现的 map 单词并将它改成单词 MAP, 请输入以下命令:

```
:map v /map<Ctrl-V><Enter>cwMAP<Ctrl-V><Esc><Ctrl-V><Enter>
```

前面的示例指示 vi 编辑器找到下一个 map (/map<Ctrl-V><Enter>), 将 map 更改为 MAP (cwMAP), 结束 change-word 子命令 (<Ctrl-V><Esc>), 并输入命令 (<Ctrl-V><Enter>)。

**注:** 为了防止 vi 编辑器解释 Enter 键, 当它被映射时, 必须在前面输入 Ctrl-V 按键顺序。此情况对 Esc、Backspace 和 Delete 键也成立。

要映射控制字符 Ctrl-A、Ctrl-K 和 Ctrl-O, 同时按 Ctrl 键和相应的字母。例如, 要将 Ctrl-A 按键顺序映射到保存文件和编辑系列中下一个文件的命令序列, 请输入以下命令:

```
:map <Ctrl-A> :w<Ctrl-V><Enter>:n<Ctrl-V><Enter>
```

要映射控制字符 Ctrl-T、Ctrl-W 和 Ctrl-X, 必须首先用 Ctrl-V 按键顺序为它们转义。

要映射 | (管道符) , 首先必须用两个 Ctrl-V 按键顺序为它转义, 这通过以下示例说明: 将字符 g 映射到命令序列, 该命令序列转义到 shell, 连接文件 /etc/motd 并输出到 wc 命令:

```
:map g :!cat /etc/motd <Ctrl-V><Ctrl-V>| wc<Ctrl-V><Enter>
```

如果终端允许映射功能键, 必须用 #number 按键顺序引用它们, 以指定想映射的功能键的号码。在下例中, F1 功能键映射到删除一个单词并将光标下移三个单词的命令序列:

```
:map #1 dwwww
```

为了使功能键映射起作用, 功能键给终端类型的输出必须和 **terminfo** 文件中定义的输出相匹配。这些定义由 kfnumber 条目表示, 其中, kf1 代表 F1 功能键, kf2 代表 F2 功能键, 等等。如果当按功能键时所获取的输出与此条目不匹配, 在任何映射可以发生之前, 必须使用终端的设置方式去纠正设置以便和这些终端数据库条目相匹配。

也可以映射某些键盘特殊键, 如 Home、End、Page Up 和 Page Down 键。对于大多数的终端, 这些键已经在 vi 编辑器中映射。可以通过使用 :map 子命令验证此映射。如果这些键还没有映射, 可以如下使用 :map 子命令:

```
:map <Ctrl-V><End> G  
:map <Ctrl-V><Home> 1G  
:map <Ctrl-V><PageUp> <Ctrl-F>  
:map <Ctrl-V><PageDown> <Ctrl-B>
```

要在命令方式中获取所有当前映射列表, 请输入 :map 子命令。则前例显示如下:

```
v      v      /map<Ctrl-M>cwMAP<Ctrl-[>Ctrl-M>  
<Ctrl-A> <Ctrl-A> :w<Ctrl-M>:n<Ctrl-M>  
g      g      :!cat /etc/motd | wc <Ctrl-M>
```

**注:** Ctrl-V 和 Enter 按键顺序显示为 Ctrl-M 按键顺序, 而 Ctrl-V 和 Esc 按键顺序显示为 Ctrl-[ 按键顺序。

**:map!** 当处于文本输入方式时, 将字符串映射到单个键。要在文本输入方式中映射键, 启动带空的编辑缓冲区的 vi 编辑器而不使用 vi 命令命名 vi 文件或在 vi 编辑器启动后输入任何内容到缓冲区。可以使用 :map! 子命令完成以下任务:

- 要在文本输入方式中映射一个字母到一个或多个 vi 字符串, 请输入:  
`:map! Letter String`
- 要在文本输入方式中取消先前映射的字母, 请输入:  
`:unmap! Letter`
- 要显示在文本输入方式中已映射到特殊键的现有字符串列表, 请输入:  
`:map!`

当处于文本输入方式时, 输入映射键会生成指定的字符串。Ctrl-V 和 Esc 按键顺序进入命令方式, 回到当前单词的开始 (bbw), 并启动 cw (change-word) 子命令。例如:

```
:map! % <Ctrl-V><Esc>bbwcw
```

当输入文本时, 如果意识到已经输错了一个单词, 可以通过按 % (百分号) 键并重新输入该单词。编辑器自动返回到插入方式。

**注:** 当选择将用于 :map! 子命令的键时要特别当心。一旦键已映射, 除非先发出 :unmap! 子命令, 否则它们就不能再作为文本输入。

**:ab** 将键或按键顺序映射到字符串以用于文本输入方式。当输入具有几个重复的短句、名称或标题时，**:ab** 子命令十分有用。

以下示例将 city 替换为短句 Austin, Texas 78759，只要它是用文本输入方式输入并且后面紧跟一个空格、句号或冒号：

```
:ab city Austin, Texas 78759
```

例如，如果在输入文本时，您输入以下内容：

```
My current residence is city.
```

按 Tab 键扩展单词 city，将句子修改为：

```
My current residence is Austin, Texas 78759.
```

缩写在单词中不扩展。例如，如果您输入 My current residence iscity，单词 iscity 不扩展。

如果 **:map!** 子命令用于映射用于插入方式的缩写，则出现的所有缩写都被扩展，而不管它出现在什么位置。如果在前例中使用 **:map!** 子命令 (**:map! city Austin, Texas 78759**)，那么无论什么时候输入单词 city，无论前面或后面是什么，该单词将扩展为 Austin, Texas 78759。因此，单词 iscity 成为 isAustin, Texas 78759。

**注：**当选择用于 **:ab** 子命令的键时，需要小心。一旦键已定义，除非先发出 **:unab** 子命令，否则它们就不能再作为文本输入。

**设置缩写：** **set** 命令具有与 **map!** 命令类似的行为，除了 **set** 命令仅当缩写是单个单词时以缩写形式代替字符串。可以使用 vi 编辑器的 **set** 命令完成以下任务：

- 列出现有的缩写
- 除去缩写
- 设置（定义）缩写

**注：**用空编辑缓冲区启动 vi 编辑器。不要使用 **vi** 命令命名 vi 文件或在 vi 编辑器启动后输入任何内容到缓冲区。按 Esc 键以确保处于命令方式。

要列出缩写

输入 **:ab** 命令来列出现有的缩写。按 Enter 键返回到命令方式。

要除去缩写

输入 **:anab Abbreviation** 命令以除去缩写，其中 *Abbreviation* 变量指定不再想缩写的字符串。

要设置（定义）缩写

输入 **:ab Abbreviation String** 命令来设置缩写，其中 *Abbreviation* 变量指定定义为缩写的字符串，而 *String* 变量指定被缩写的字符串。只有当缩写是单独的单词时，缩写可以被字符串替代。

例如，如果输入 **:ab kn upper** 命令，然后当处于文本输入方式时输入 acknowledge，因为单词 acknowledge 中的 kn 字符串不是单独的单词，所以设置缩写字符串命令不启动。

然而，如果输入 **:ab kn upper** 命令，然后当处于文本输入方式时输入 make the kn line all kncase，结果是 make the upper line all uppercase。

## 标志

<b>-c</b> <i>Subcommand</i>	在开始用 <b>vi</b> 查看之前，执行 <b>ex</b> 编辑器子命令。光标移到被最近执行的命令影响的行。当输入一个空操作数时，如 <b>-c''</b> ， <b>vi</b> 编辑器将光标置于文件的第一行。 <b>-c</b> 标志不能与 <b>+</b> 标志兼容。不要同时指定这两个标志。
<b>-l</b>	在 LISP 方式中进入 <b>vi</b> 编辑器。在此方式中， <b>vi</b> 编辑器适当地为 LISP 代码创建缩排，修改 <b>(</b> 、 <b>)</b> 、 <b>{</b> 、 <b>}</b> 、 <b>[</b> 和 <b>]</b> 子命令以便适当地为 LISP 进行操作。
<b>-r</b> <i>[File]</i>	在 <b>vi</b> 编辑器或系统故障之后恢复文件。如果不指定 <i>File</i> 变量， <b>vi</b> 编辑器显示所有保存过的文件列表。
<b>-R</b>	设置只读选项以保护文件使其不被覆盖。
<b>-t</b> <i>Tag</i>	编辑包含 <i>Tag</i> 变量的文件并将 <b>vi</b> 编辑器定位于它的定义。要使用该标志，必须首先使用 <b>ctags</b> 命令创建一个函数名及其位置的数据库。
<b>-v</b>	在详细方式中进入 <b>vi</b> 编辑器。
<b>-w</b> <i>Number</i>	将缺省窗口大小设置为 <i>Number</i> 变量指定的值。当在低速线路上使用 <b>vi</b> 编辑器时，此标志十分有用。
<b>-y</b> <i>Number</i>	用任何大于 1024 的值覆盖 1,048,560 的最大行设置。由于 <b>vi</b> 编辑器使用额外的行进行缓冲区处理，请求的行数应该是需要的两倍。
<b>+[Subcommand]</b>	在开始编辑之前，执行 <b>ex</b> 编辑器子命令。如果不指定 <i>Subcommand</i> 变量，光标将置于文件的首行。此 <b>+</b> 标志与 <b>-c</b> 标志不兼容。不要同时指定这两个标志。

## vi 一般子命令语法

使用以下一般语法来输入子命令：

*[Named\_Buffer] [Operator] [Number] Object*

注：方括号标识任选项。

<i>[Named_Buffer]</i>	指定临时文本存储区域。
<i>[Operator]</i>	指定子命令或操作；指导 <b>vi</b> 编辑器。
<i>[Number]</i>	将操作范围或行地址指定为一个整数。
<i>Object</i>	指定操作对象，如文本对象（字符、单词、句子、段落、节、字符串）或文本位置（一行、在当前行中的位置、屏幕位置）。

## 在子命令之前计数

可以在许多子命令前放一个数字。**vi** 编辑器以下面方式之一解释此数字：

- 转至由 *Number* 参数指定的行：

5G  
10Z

- 转至由 *Number* 参数指定的列。

25|

- 上下滚动由 *Number* 参数指定的行数：

10Ctrl-U  
10Ctrl-D

## vi 编辑器子命令

使用子命令执行以下种类的操作：

- 移动光标
- 编辑文本

- 操纵文件
- 其他操作

## 移动光标

按以下方式使用子命令在文件内移动光标:

- 在行内移动
- 按字符位置在行内移动
- 移到单词
- 按行位置移动
- 移到句、段落或节
- 通过重绘屏幕移动
- 翻页和滚动
- 搜索模式
- 在文件中标记具体位置并返回

**在行内移动:** 在命令方式中输入以下子命令。可以通过按 Esc 键取消不完整的命令。如果需要关于 vi 子命令格式的信息，请参阅“vi 一般子命令语法”。

**左箭头或 **h** 或 **Ctrl-H****

将光标左移一个字符。

**下箭头或 **j** 或 **Ctrl-J** 或 **Ctrl-N****

将光标下移一行（它仍然在同一列中）。

**上箭头或 **k** 或 **Ctrl-P****

将光标上移一行（它仍然在同一列中）。

**右箭头或 **l****

将光标右移一个字符。

**按字符位置在行中移动:** 在命令方式中输入以下子命令。可以通过按 Esc 键取消不完整的命令。如果需要关于 vi 子命令格式的信息，请参阅“vi 一般子命令语法”。

**^** 将光标移到第一个非空字符。

**0** 将光标移到行的开始。

**\$** 将光标移到行尾。

**fx** 将光标移到下一个 *x* 字符。

**Fx** 将光标移到最后一个 *x* 字符。

**tx** 将光标移到下一个 *x* 字符的前一列。

**Tx** 将光标移到最后一个 *x* 字符的最后一列。

**;** 重复最近的 **f**、**F**、**t** 或 **T** 子命令。

**,** 以反方向重复最近的 **f**、**F**、**t** 或 **T** 子命令。

**Numberl** 将光标移到指定列。

**移到单词:** 在命令方式中输入以下子命令。如果需要关于 vi 子命令格式的信息，请参阅“vi 一般子命令语法”。

**w** 将光标移到下一个字。

**b** 将光标移到前一个字。

**e** 将光标移到下一个字的结尾。

**W** 将光标移到下一个大字。

**B** 将光标移到前一个大字。

**E** 将光标移到下一个大字的结尾。

**按行位置移动:** 在命令方式中输入以下子命令。如果需要关于 vi 子命令格式的信息，请参阅“vi 一般子命令语法”。

<b>H</b>	将光标移到屏幕的顶行。
<b>L</b>	将光标移到屏幕的最后一行。
<b>M</b>	将光标移到屏幕的中间行。
<b>+</b>	将光标移到它的第一个非空字符的下一行。
<b>-</b>	将光标移到它的第一个非空字符的前一行。
<b>Enter</b>	将光标移到它的第一个非空字符的下一行。

**移到句、段落或节:** 在命令方式中输入以下子命令。可以通过按 Esc 键取消不完整的子命令。如果需要关于 vi 子命令格式的信息，请参阅“vi 一般子命令语法”。

<b>(</b>	将光标置于前一句的开始，或前一个 s 表达式（如果处于 LISP 方式）。
<b>)</b>	将光标置于下一句的开始，或下一个 s 表达式（如果处于 LISP 方式）。
<b>{</b>	将光标置于前一个段落的开始，或下一个列表（如果处于 LISP 方式）。
<b>}</b>	将光标置于下一个段落的开始，如果处于 C 方式，则置于下一节，或者如果处于 LISP 方式则置于下一个列表。
<b>]]</b>	将光标置于下一节，或者下一个函数（如果处于 LISP 方式）。
<b>[[</b>	将光标置于前一节，或者前一个函数（如果处于 LISP 方式）。

**通过重绘屏幕移动:** 在命令方式中输入以下子命令。可以通过按 Esc 键取消不完整的子命令。如果需要关于 vi 子命令格式的信息，请参阅“vi 一般子命令语法”。

<b>z</b>	重绘屏幕，并使当前行位于屏幕顶部。
<b>z-</b>	重绘屏幕，并使当前行位于屏幕底部。
<b>z.</b>	重绘屏幕，并使当前行位于屏幕中间。
<b>/Pattern z-</b>	重绘屏幕，使包含 Pattern 参数指定的字符串的行位于屏幕底部。

**翻页和滚动:** 在命令方式中输入以下子命令。可以通过按 Esc 键取消不完整的子命令。如果需要关于 vi 子命令格式的信息，请参阅“vi 一般子命令语法”。

<b>Ctrl-U</b>	向上滚动 1/2 屏幕。
<b>Ctrl-D</b>	向下滚动 1/2 屏幕。
<b>Ctrl-F</b>	向前滚动一个屏幕。
<b>Ctrl-B</b>	向后滚动一个屏幕。
<b>Ctrl-E</b>	将窗口向下滚动一行。
<b>Ctrl-Y</b>	将窗口向上滚动一行。
<b>z+</b>	向上翻页
<b>z^</b>	向下翻页

**搜索模式:** 在命令方式中输入以下子命令。可以通过按 Esc 键取消不完整的子命令。如果需要关于 vi 子命令格式的信息，请参阅“vi 一般子命令语法”。

<b>[Number]G</b>	将光标置于由 Number 参数指定的行号，或者最后一行（如果没有指定 Number 参数）。
<b>/Pattern</b>	将光标置于包含由 Pattern 参数指定的字符串的行的下一行。
<b>?Pattern</b>	将光标置于包含由 Pattern 参数指定的字符串的行的上一行。
<b>n</b>	在同一方向重复上次对 Pattern 参数指定的文本的搜索。
<b>N</b>	在相反方向重复上次对 Pattern 参数指定的文本的搜索。
<b>/Pattern +Number</b>	将光标置于与由 Pattern 参数指定的字符串相匹配的行后面的指定行数。
<b>?Pattern?-Number</b>	将光标置于与由 Pattern 参数指定的字符串相匹配的行前面的指定行数。
<b>%</b>	查找与当前光标位置的括号或大括号相匹配的括号或大括号。

## 编辑文本

用于编辑的子命令使您能执行以下任务:

- 在文件中标记具体位置并返回
- 添加文本到文件
- 当处于输入方式时更改文本
- 从命令方式更改文本
- 复制和移动文本
- 恢复和重复更改

**在文件中标记具体位置并返回:** 在命令方式中输入以下子命令。可以通过按 Esc 键取消不完整的子命令。如果需要关于 vi 子命令格式的信息, 请参阅 “vi 一般子命令语法”。

“ 将光标移到当前行的前一位置。  
“ 将光标移到包含当前行前一位置的行的开始。  
**mx** 用 *x* 参数指定的字母标记当前位置。  
`*x* 将光标移到由 *x* 参数指定的标记。  
'*x* 将光标移到包含由 *x* 参数指定的标记的行的开始。

**添加文本到文件 (文本输入方式):** 在命令方式中输入以下子命令以使得 vi 编辑器切换进入文本输入方式。如果需要关于 vi 子命令格式的信息, 请参阅 “vi 一般子命令语法”。

**a***Text* 在光标后面插入由 *Text* 参数指定的文本。按 Esc 键结束文本输入方式。  
**A***Text* 添加由 *Text* 参数指定的文本到行尾。按 Esc 键结束文本输入方式。  
**i***Text* 在光标前面插入由 *Text* 参数指定的文本。按 Esc 键结束文本输入方式。  
**I***Text* 在行中的第一个非空字符前插入由 *Text* 参数指定的文本。按 Esc 键结束文本输入方式。  
**o** 在当前行的下面添加一个空行。按 Esc 键结束文本输入方式。  
**O** 在当前行的上面添加一个空行。按 Esc 键结束文本输入方式。

**当处于输入方式时更改文本:** 仅当处于文本输入方式时使用以下子命令。这些命令在命令方式中有不同的含义。如果需要关于 vi 子命令格式的信息, 请参阅 “vi 一般子命令语法”。

**Ctrl-D** 回退到前一个自动缩排停止位。  
**^ Ctrl-D** 只结束该行的自动缩排。  
**0Ctrl-D** 将光标退回到左页边。  
**Esc** 结束插入并返回到命令状态。  
**Ctrl-H** 擦除上一个字符。  
**Ctrl-Q** 如果 xon 禁用则输入任意字符。  
**Ctrl-V** 输入任意字符  
**Ctrl-W** 擦除上一个小字。  
**\** 引用擦除和行删除符。  
**Ctrl-?** 中断并结束插入或 Ctrl-D 按键顺序。

**从命令方式更改文本:** 在命令方式中使用以下子命令。可以通过按 Esc 键取消不完整的子命令。如果需要关于 vi 子命令格式的信息, 请参阅 “vi 一般子命令语法”。

**C** 更改行的剩余部分 (同 **c\$** 一样)。  
**cc** 更改一行  
**cw** 更改一个单词  
**cw***Text* 将字更改为 *Text* 参数指定的文本。  
**D** 删除行的剩余部分 (同 **d\$** 一样)。

<b>dd</b>	删除一行。
<b>dw</b>	删除一个单词。
<b>J</b>	连接行。
<b>rx</b>	用 <i>x</i> 指定的字符替换当前字符。
<b>RText</b>	用 <i>Text</i> 参数指定的文本覆盖字符。
<b>s</b>	替代字符 (同 <b>cl</b> 一样)。
<b>S</b>	替代行 (同 <b>cc</b> 一样)。
<b>u</b>	撤销上次更改。
<b>x</b>	删除光标位置的字符。
<b>X</b>	删除光标前的一个字符 (同 <b>dh</b> 一样)。
<b>&lt;&lt;</b>	将一行向左移位。
<b>&lt;L</b>	将从光标位置开始的所有行向左移到屏幕末尾。
<b>&gt;&gt;</b>	将一行向右移位。
<b>&gt;L</b>	将从光标位置开始的所有行向右移到屏幕末尾。
<b>~</b>	将光标位置的字母更改为相反的大小写格式。
<b>!</b>	缩排 LISP。

**复制和移动文本:** 在命令方式中使用以下子命令。可以通过按 Esc 键取消不完整的子命令。如果需要关于 vi 子命令格式的信息，请参阅“vi 一般子命令语法”。

<b>p</b>	将撤销缓冲区中的文本还原到光标之后。
<b>P</b>	将撤销缓冲区中的文本还原到光标之前。
<b>"xp</b>	将 <i>x</i> 缓冲区中的文本还原
<b>"xd</b>	将文本删除到 <i>x</i> 缓冲区。
<b>y</b>	将跟随的对象 (例如 word 为 <b>w</b> ) 放到撤销缓冲区。
<b>"xy</b>	将跟随的对象放到 <i>x</i> 缓冲区，其中 <i>x</i> 为任意字母。
<b>Y</b>	将行放到撤销缓冲区。

**恢复和重复更改:** 在命令方式中使用以下子命令。可以通过按 Esc 键取消不完整的子命令。如果需要关于 vi 子命令格式的信息，请参阅“vi 一般子命令语法”。

<b>u</b>	撤销最后一次更改。
	<b>注:</b> 撤销后，光标移到更新过的当前行的第一个非空字符。
<b>U</b>	如果最后一次更改以来光标还没有离开该行，则恢复当前行。

- 重复上次更改或增加 "**np** 命令。

#### 注:

1. 这条子命令将重复最后一次的更改，包括撤销命令。因此，一次撤销后，重复一次撤销而不是重复最后一次更改。

2. 这条子命令不是为和宏一起使用设计的。输入 **@@** (两个位于字符) 以重复宏。

**"n p** 检索完整行或行块的倒数第 *n* 次删除。

## 操纵文件

用于操纵文件的子命令允许执行在以下各节中概述的任务:

- 将更改保存至文件
- 编辑另一个文件
- 编辑文件列表
- 查找文件信息

**将更改保存至文件:** 在命令方式中使用以下子命令。如果需要关于 vi 子命令格式的信息, 请参阅 “vi 一般子命令语法”。

<b>:w</b>	将编辑缓冲区内容写入原始文件中。如果正在 ex 编辑器中使用这条子命令, 不必输入 : (冒号)。
<b>:w File</b>	将编辑缓冲区内容写入由 <i>File</i> 参数指定的文件中。如果正在 ex 编辑器中使用这条子命令, 不必输入 : (冒号)。
<b>:w! File</b>	用缓冲区内容覆盖由 <i>File</i> 参数指定的文件。如果正在 ex 编辑器中使用这条子命令, 不必输入 : (冒号)。

**编辑另一文件:** 在命令方式中输入以下子命令。如果需要关于 vi 子命令格式的信息, 请参阅 “vi 一般子命令语法”。

<b>:e File</b>	编辑指定文件。如果正在从 ex 编辑器使用这条子命令, 不必输入 : (冒号)。
<b>:e!</b>	重新编辑当前文件并废弃所有更改。
<b>:e + File</b>	从结尾开始编辑指定文件。
<b>:e + Number File</b>	从指定行号开始编辑指定文件。
<b>:e #</b>	编辑备用文件。在用 :e 命令访问另一个文件之前, 备用文件通常是以前的文件名。但是, 如果当调用一个新文件时更改在当前文件中处于暂挂状态, 则该新文件成为备用文件。这条子命令和 <b>Ctrl-A</b> 子命令相同。
<b>:r File</b>	通过在当前行下面添加新行, 将文件读取到编辑缓冲区。如果正在从 ex 编辑器使用这条子命令, 不必输入 : (冒号)。
<b>:r !Command</b>	通过在当前光标位置下面添加新行, 运行指定命令并将其输出放到文件中。
<b>:ta Tag</b>	从 <i>Tag</i> 标记符位置开始, 编辑包含该标记符的文件。要使用这条子命令, 必须首先使用 <b>ctags</b> 命令创建一个函数名及其位置的数据库。如果正在从 ex 编辑器使用这条子命令, 不必输入 : (冒号)。
<b>Ctrl-J</b>	从标记位置开始, 编辑包含与当前字关联的标记的文件。要使用这条子命令, 必须首先使用 <b>ctags</b> 命令创建一个函数名及其位置的数据库。Ctrl-T 在先前发出 Ctrl-J 子命令的编辑位置编辑文件。如果已经发出了多个 Ctrl-J 子命令, 那么可以使用多个 Ctrl-T 子命令来返回到发出 Ctrl-J 子命令的先前编辑位置。
<b>Ctrl-A</b>	编辑备用文件。备用文件通常使用前一个当前文件名。但是, 如果当调用一个新文件时更改在当前文件中处于暂挂状态, 则该新文件成为备用文件。这条子命令和 :e # 子命令相同。

**编辑文件列表:** 在命令方式中输入以下子命令。如果需要关于 vi 子命令格式的信息, 请参阅 “vi 一般子命令语法”。

<b>:n</b>	编辑命令行上输入的列表中的下一个文件。如果正从 ex 编辑器使用这条子命令, 则不需要 : (冒号)。
<b>:n Files</b>	指定一个要编辑的新文件列表。如果正从 ex 编辑器使用子命令, 则不需要 : (冒号)。

**查找文件信息:** 在命令方式中输入以下子命令。如果需要关于 vi 子命令格式的信息, 请参阅 “vi 一般子命令语法”。

**Ctrl-G** 显示当前文件名、当前行号、文件中行数和光标定位于文件整体的百分比。

## 其他操作

vi 编辑器提供以下各节描述的子命令:

- 调整屏幕
- 输入 shell 命令
- 中断和结束 vi 编辑器

**调整屏幕:** 在命令方式中输入以下子命令。可以通过按 Esc 键取消不完整的子命令。如果需要关于 vi 子命令格式的信息，请参阅“vi 一般子命令语法”。

**Ctrl-L** 清除和重绘屏幕。  
**Ctrl-R** 重绘屏幕并消除以 @ (位于符号)标记的空行。  
**zNumber** 使窗口长度能显示指定行数。

**输入 shell 命令:** 以下子命令允许在 vi 编辑器内运行命令。在命令方式中输入这些子命令。如果需要关于 vi 子命令格式的信息，请参阅“vi 一般子命令语法”。

**:sh** 进入 shell 以便能运行多条命令。通过按 Ctrl-D 按键顺序可以返回到 vi 编辑器。如果正在 ex 编辑器中使用这条子命令，则不需要 : (冒号)。  
**:!Command** 运行指定的命令然后返回到 vi 编辑器。如果正在 ex 编辑器中使用这条子命令，则不需要 : (冒号)。  
  
**注:** 当跟着 :! 子命令时，# (备用文件)、% (当前文件) 和 ! (前面的命令) 特殊字符都会扩展。要避免这些字符中的任意字符被扩展，可使用 \ (反斜杠)。  
**:!!** 重复最近一次的 :!Command 子命令。  
**Number !!Command** 运行指定的命令并用命令输出替代由 Number 指定的行。如果没有指定数目，则缺省值是 1。如果命令需要标准输入，则指定的行用作输入。  
**!Object Command** 运行指定命令，并用命令输出替代由 Object 参数指定的对象。如果命令需要标准输入，则指定的对象用作输入。

**中断和结束 vi 编辑器:** 在命令方式中输入以下子命令。如果需要关于 vi 子命令格式的信息，请参阅“vi 一般子命令语法”。

**Q** 在命令方式中进入 ex 编辑器。  
**ZZ** 退出 vi 编辑器，保存更改。  
**:q** 退出 vi 编辑器。如果更改了编辑缓冲区的内容，vi 编辑器显示一条警告消息并且不退出。如果正从 ex 编辑器使用这条子命令，则不需要 : (冒号)。  
**:q!** 退出 vi 编辑器，废弃编辑缓冲区。如果正从 ex 编辑器使用这条子命令，则不需要 : (冒号)。  
**Esc** 结束文本输入或结束一条不完整的子命令。  
**Ctrl-?** 中断一条子命令。

## 退出状态

返回以下出口值：

**0** 指示成功完成。  
**>0** 指示发生错误。

## 输入文件

输入文件必须是文本文件或和文本文件相似的文件，不完整的最后一行（该行不包含空字符）除外。

.exrc 文件必须是由 ex 命令组成的文本文件。

\$HOME/.vi\_history 文件是自动生成的文本文件，该文件用于记录最后行方式命令历史记录。

缺省情况下，vi 编辑器从将要编辑的文件读取行，而不将这些行中任意一行解释成任何格式的 vi 编辑器命令。

## 相关信息

**ctags** 命令、**ed** 命令、**ex** 命令、**sed** 命令、**tvi** 命令和 **view** 命令。

.profile 文件。

---

## view 命令

### 用途

以只读方式启动 vi 编辑器。

### 语法

```
view [ -cSubcommand ] [ -l ] [ -t Tag ] [ -wNumber ] [ -y ] [ -r [ File ] ] [ + [ Subcommand ] ] [ File ... ]
```

### 描述

**view** 命令以只读方式启动 vi 全屏编辑器。仅在防止对文件作意外的更改时建议使用只读方式。要覆盖只读方式，当执行一条命令时，请使用 ! (感叹号)。*File* 参数指定想要浏览的文件名。使用 vi 子命令在文件内移动。使用 :q 子命令退出 **view** 命令。如果修改了文件，可通过按 Esc 键和 wq! 保存修改。

### 标志

-cSubcommand	在开始用 vi 查看之前，执行 ex 编辑器子命令。当输入一个空操作数时，如 -c ''，则编辑器将光标置于文件最后一行上。
-l	输入包含为了用 LISP 语言编写程序设计的特定功能部件的 vi 编辑器版本。在此方式中，vi 编辑器适当地为 LISP 编程进行缩排，(, ), {, }, [[ 和 ]] 子命令被修改以便适当地为 LISP 进行操作。
-r [File]	在编辑器或系统崩溃后恢复文件。如果没有指定 <i>File</i> 参数，编辑器显示所有已保存文件的列表。
-t Tag	编辑包含由 <i>Tag</i> 参数指定的标记的文件，并将编辑器置于它的定义位置。要使用该标志，必须首先使用 <b>ctags</b> 命令创建一个函数名及其位置的数据库。
-wNumber	将缺省窗口大小设置为 <i>Number</i> 参数指定的值。当终端与正在慢速通信线路上运行编辑器的系统通信时，这很有用。
-y	用任何大于 1024 的值覆盖 1,048,560 的最大行设置。
+[Subcommand]	在开始用 vi 查看之前，执行 <i>Subcommand</i> 参数指定的 ex 编辑器子命令。如果您没有指定子命令，则光标被置于文件的最后一行。

## 相关信息

**vi** 命令、**ctags** 命令。

---

## vmh 命令

### 用途

启动与 MH 命令一起使用的可视界面。

### 语法

```
vmh [ -prompt String ] [ -vmhproc CommandString | -novmhproc ]
```

## 描述

**vmh** 命令启动可视界面以便和 MH 命令一起使用。**vmh** 命令实现 MH 窗口管理协议的服务器端，并为任何实现协议客户机端的程序保持分屏界面。

**vmh** 命令提示输入命令并将它们发送给协议的客户机端。如果命令产生多个输出屏幕的窗口，则 **vmh** 命令提示用户输入一条子命令。使用 **vmh** 子命令可以显示命令输出的特定部分。

## vmh 子命令

<b>Ctrl-L</b>	刷新屏幕。
<b>空格键</b>	前进到下一个屏幕。
<b>[Number] Enter 键</b>	前进指定行数。缺省值为一行。
<b>[Number] d</b>	前进指定行数的 10 倍。 <i>Number</i> 变量的缺省值为 1，总共 10 行。
<b>[Number] g</b>	到指定行。
<b>[Number] G</b>	到窗口的末尾。如果指定 <i>Number</i> 变量，该命令的作用和 <b>g</b> 标志的作用一样。
<b>[Number] u</b>	退回指定行数的 10 倍。 <i>Number</i> 变量的缺省值为 1，总共 10 行。
<b>[Number] y</b>	退回指定行数。缺省值为一行。
<b>h</b>	显示一条帮助消息。
<b>q</b>	结束输出

## 标志

<b>-help</b>	列出命令语法、可用的开关（切换）和版本信息。
	<b>注：</b> 对于 MH，此标志的名称必须拼写完整。
<b>-novmhproc</b>	运行缺省值 <b>vmproc</b> 而不使用窗口管理协议。
<b>-prompt String</b>	用指定的字符串作为提示符。
<b>-vmhproc CommandString</b>	指定实现窗口管理协议的客户机端的程序。缺省为 <b>msh</b> 程序。

## 概要文件项

在 *UserMhDirectory/.mh\_profile* 文件中输入了以下项:

**Path:** 指定用户的 MH 目录。  
**mshproc:** 指定 MH shell 使用的程序。

## 文件

<b>\$HOME/.mh_profile</b>	包含 MH 用户概要文件。
<b>/usr/bin/vmh</b>	包含 <b>vmh</b> 命令。

## 相关信息

**msh** 命令。

**mh\_alias** 文件格式、**mh\_profile** 文件格式。

《网络与通信管理》中的『邮件应用程序』。

---

## vmo 命令

### 用途

管理虚拟内存管理器可调参数。

### 语法

**vmo** [ -p | -r ] { -o Tunable [= Newvalue] }

**vmo** [ -p | -r ] { -d Tunable }

**vmo** [ -p | -r ] -D

**vmo** [ -p | -r ] -a

**vmo** -h [ Tunable ]

**vmo** -L [ Tunable ]

**vmo** -x [ Tunable ]

注: 允许多个 **-o**、**-d**、**-x** 和 **-L**。

### 描述

注: **vmo** 命令只能由 root 用户执行。

使用 **vmo** 命令来配置虚拟内存管理器调整参数。此命令设置或显示所有虚拟内存管理器调整参数的当前值或下一个引导值。还可以用此命令进行永久性更改，或将更改推迟到下一次重新引导之后生效。此命令是设置参数还是显示参数，要由所带标志来决定。带 **-o** 标志的话，两个操作都执行。它既可以显示参数的值，也可以为参数设置新值。

虚拟内存管理器（VMM）维护一个空闲实存页面帧的列表。这些页面帧可用于维持满足一个缺页故障所需的虚拟内存页。当空闲列表上的页面数低于 **minfree** 参数所指定的数值时，VMM 开始取走页面以添加至空闲列表。VMM 继续取走页面直到空闲列表至少达到 **maxfree** 参数所指定的页面数。

如果内存中的文件页面（永久页面）数少于 **minperm%** 参数所指定的数值，VMM 就会从计算页面或者文件页面取走帧，而不管重调页率。如果文件页面数大于 **maxperm%** 参数所指定的数值，VMM 就只从文件页面中取走帧。如果介于二者之间，正常情况下 VMM 只取走文件页面，但是如果文件页面的重调页率大于计算页面的重调页率，计算页面也会被取走。

也可以修改用于判断何时系统耗尽调页空间的阈值。**npswarn** 参数指定调页空间可用页数值，从该数值系统开始警告进程调页空间不足。**npskill** 参数指定调页空间可用页面数，从该数值系统开始杀死进程以释放调页空间。

### 了解更改可调参数的效果

误用此命令会导致性能下降或操作系统故障。在试验操作 **vmo** 之前，应该十分了解『虚拟内存管理器的性能概述』和『使用 **maxclient** 参数提高的 JFS 文件系统高速缓存限制』中所述的内容。

在修改任何可调参数之前，您应该首先小心地阅读下面的可调参数部分中它的所有特征，并按照任何“参阅”指针以完全了解其用途。

然后必须确保此参数的“诊断”部分和“调整”部分真的适用于您的情况，且更改此参数的值可以有助于提高系统性能。

如果“诊断”部分和“调整”部分都仅包含“N/A”，则您可能应该永远不要更改此参数，除非 AIX 开发有明确的指示。

## 标志

**-a** 显示所有可调参数的当前、重新引导（当与 **-r** 一起使用时）或永久（当与 **-p** 一起使用时）值，每行一个，按 **Tunable = Value** 成对显示。仅当一个参数的重新引导值和当前值相等时，才会显示其永久选项值，否则，显示其值为 **NONE**。

**-d Tunable** 将 **Tunable** 复位为缺省值。如果 **Tunable** 需要更改（也就是说，它当前不是设置为缺省值），并且它属于类型 **Bosboot** 或 **Reboot**，或者如果它属于类型 **Incremental** 并且已经更改其缺省值，而且没有与 **-r** 一起使用，那么它将不会被更改而是显示警告。

**-D** 将所有的可调参数复位为缺省值。如果需要更改的可调参数属于类型 **Bosboot** 或 **Reboot**，或者如果它属于类型 **Incremental** 并且已经更改其缺省值，而且没有与 **-r** 一起使用，那么它将不会被更改而是显示警告。

**-h [Tunable]** 如果指定了一个可调参数，则显示关于 **Tunable** 参数的帮助。否则，显示 **vmo** 命令用法语句。

**-L [ Tunable ]** 列出一个或所有可调参数的特征，每个一行，使用以下格式：

NAME	CUR	DEF	BOOT	MIN	MAX	UNIT	TYPE
DEPENDENCIES							
memory_frames	128K		128K			4KB pages	S
---							
maxfree	1088	1088	130	16	200K	4KB pages	D
minfree							
memory_frames							
---							
minfree	960	960	122	8	200K	4KB pages	D
maxfree							
memory_frames							
---							

其中： CUR = 当前值

DEF = 缺省值

BOOT = 重新引导值

MIN = 最小值

MAX = 最大值

UNIT = 可调计量单位

TYPE = 参数类型： D (指 Dynamic)、S (指 Static)、R (指 Reboot)、B (指 Bosboot)、M (指 Mount)、I (指 Incremental)、C (指 Connect) 和 d (指 Deprecated)

DEPENDENCIES = 从属可调参数的列表，每个一行

**-o Tunable[=Newvalue]** 显示值或将可调参数设置为 *Newvalue*。如果一个可调参数需要更改（指定值与当前值不同），并且它属于类型 **Bosboot** 或 **Reboot**，或者如果它属于类型 **Incremental** 并且其当前值比指定值大，而且没有与 **-r** 一起使用，那么它将不会被更改而是显示警告。

当与 **-r** 一起使用而没有指定新值时，则显示可调参数的下一个引导值。当与 **-p** 一起使用而没有指定新值时，则只有在可调参数的当前值和下一个引导值相同时，才显示值。否则，显示其值为 **NONE**。

**-p** 当与 **-o**、**-d** 或 **-D** 组合使用时，将更改应用到当前值和重新引导值，也就是说，除了打开当前值的更新，还打开 **/etc/tunables/nextboot** 文件的更新。这些组合无法用于 **Reboot** 和 **Bosboot** 类型参数，因为它们的当前值无法更改。

当与 **-a** 或 **-o** 组合使用而没有指定新值时，则只有在一个参数的当前值与下一个引导值相同时才会显示参数值。否则，显示其值为 **NONE**。

**-r** 当与 **-o**、**-d** 或 **-D** 组合使用时，将更改应用到重新引导值，例如，打开 **/etc/tunables/nextboot** 文件的更新。如果对类型 **Bosboot** 的任何参数做了更改，则提示用户运行 **bosboot**。

**-x [Tunable]** 当与 **-a** 或 **-o** 一起使用而不指定新值时，则显示可调参数的下一个引导值而不是当前值。  
列出一个或所有可调参数的特征，每个一行，使用以下（电子表格）格式：

```
tunable,current,default,reboot,min,max,unit,type,{dtunable }
```

其中：  
**current** = 当前值  
**default** = 缺省值  
**reboot** = 重新引导值  
**min** = 最小值  
**max** = 最大值  
**unit** = 可调计量单位  
**type** = 类型参数：D（指 Dynamic）、S（指 Static）、R（指 Reboot）、  
B（指 Bosboot）、M（指 Mount）、I（指 Incremental）、  
C（指 Connect）和 d（指 Deprecated）  
**dtunable** = 从属可调参数的列表

任何对 Mount 类型的参数的更改（带 **-o**、**-d** 或 **-D**）将产生一个显示信息，警告用户该更改仅对将来的安装有效。

任何对 Connect 类型的参数的更改（带 **-o**、**-d** 或 **-D** 标识）将导致重新启动 **inetd**，并显示一个信息，警告用户更改仅对将来的套接字连接有效。

任何试图在不使用 **-r** 的情况下对 **Bosboot** 或 **Reboot** 类型的参数的更改（带 **-o**、**-d** 或 **-D**），都会导致错误消息。

任何试图将 Incremental 类型参数的当前值更改为比它小的新值（带 **-o**、**-d** 或 **-D**，但不带 **-r**）都会导致错误消息。

## 可调参数类型

所有由调整命令（**no**、**nfso**、**vmo**、**ioo**、**raso** 和 **schedo**）操作的可调参数都已被分类到以下类别中：

Dynamic	如果该参数可在任何时间更改
Static	如果该参数决不可更改
Reboot	如果该参数仅可在重新引导期间更改
Bosboot	如果该参数仅可通过运行 <b>bosboot</b> 并重新引导机器来更改
Mount	如果参数的更改仅对将来文件系统或目录安装有效
Incremental	如果该参数仅可增量（除了引导时间之外）
Connect	如果参数的更改仅对将来的套接字连接有效
Deprecated	如果 AIX 的当前发行版不再支持更改此参数。

对于 Bosboot 类型的参数，无论何时执行更改，调整命令会自动提示用户，问他们是否想执行 **bosboot** 命令。对于 Connect 类型的参数，调整命令会自动重新启动 **inetd** 守护程序。

注意由 **vmo** 命令管理的当前参数集合仅包含 Static、Dynamic 和 Bosboot 类型。

## 兼容性方式

当以 AIX 5.2 以前版本的兼容性方式（由 **sys0** 的 **pre520tune** 属性控制）运行时，参数的重新引导值（除了那些 Bosboot 类型）并不真正有意义，因为在该方式下不会在引导时应用这些参数。有关更多信息，请参阅《性能管理》中的『AIX 5.2 兼容性方式』。

在 AIX 5.2 以前版本的兼容性方式中，通过在引导序列期间在所调用的脚本中嵌入调用调整命令，来继续完成对调整参数的重新引导值的设置。所以 **Reboot** 类型的参数可以不使用 **-r** 标志来设置，这样现有的脚本也可以继续工作。

当机器迁移到 AIX 5.2 时，该方式自动打开。对于完全安装，该方式关闭且参数的重新引导值通过在重新引导序列过程中应用 **/etc/tunables/nextboot** 文件的内容设置。只有在该方式下，**-r** 和 **-p** 标志才能完全发挥作用。有关更多信息，请参阅 *AIX 5L Version 5.3 Performance Tools Guide and Reference* 中的 Kernel Tuning。

## 可调参数

### **cpu\_scale\_memp**

**用途:** 确定每个内存池的 CPU 的比率。对于每个 **cpu\_scale\_memp** CPU，将至少创建一个内存池。

**值:** 缺省值: 8

范围: 1 到 128 (CPU 的最大数目)

**诊断:** 不适用

**调整:** 可降低以减少内存池中的争用。结合 **maxperm** 参数的调整使用。

### **data\_stagger\_interval**

**用途:** 指定可使用 LDR\_CNTRL=DATA\_START\_STAGGER=Y 执行的大页面数据的数据段将采用的偏差。例如，在给定 MCM 上执行的第 n 个大页面数据进程使其数据段以偏移量 (n \* **data\_stagger\_interval** \* 4096) % LGPSIZE 开始。

**值:** 缺省值: 0xA1

范围: 0 到 (LargePageSize/4096) -1.

类型: Dynamic

**诊断:** 不适用

### **defps**

**用途:** 打开 / 关闭延迟调页空间分配 (DPSA) 策略。

**值:** 缺省值: 1

范围: 0 或 1 (DPSA 已打开)

类型: Dynamic

**诊断:** 不适用

**调整:** 如果担心调页空间过量使用，那么关闭 DPSA 策略可能有用。获取关于减少调页空间需求的值。

**请参阅:**

『使用 vmo 命令在 LPSA 和 DPSA 之间选择』。

### **force\_realias\_lite**

**用途:** 如果设置为 0，则当拆卸 **mmap** 区域时将使用启发方法以确定何时避免锁定源 **mmapped** 段。这是一个由 **relalias\_percentage** 控制的可伸缩性折衷方案，可能会消耗更多的计算时间。

**值:**

缺省值: 0

范围: 1 或 0

**诊断:**

**调整:** 如果设置为 1，则当可能时避免源段锁定，而不管 **relalias\_percentage** 的值。

缺省值是 0。

**framesets**

**用途:** 指定每个内存池的实内存页集合数。在 UP 内核中该参数不存在。

**值:**

缺省值: 2

范围: 1 到 10

类型: Bosboot

**诊断:** 不适用

**调整** 不适用

**htabscale**

**用途:** 在非 lpar 机器上, 硬件页帧表 (PFT) 完全由软件控制, 且其大小是基于正在使用的内存数量的。在缺省情况下, 每个内存帧 ( $sz=(M/4096)*4*16$ , 其中 PTE 的大小是 16 字节) 具有 4 个 PTE 的 (PFT 条目)。

**值:**

缺省值: -1

**诊断:** 不适用

**调整:** 可通过 **htabscale** 按比例增加或减少大小。缺省值是 -1 (PTE 对帧的比率是 4:1)。**htabscale** 的每个减量都将 PFT 的大小减半。**htabscale** 的每个增量都使 PFT 的大小增加一倍。

**kernel\_heap\_psize**

**用途:** 设置缺省页面大小以用于内核堆。这是建议的设置且仅在 64 位内核上有效。如果无法分配指定大小的页面, 则内核堆将使用另一个页面大小更小的页面。在高性能环境中 16M 页面应该仅用于内核堆。

**值:**

缺省值: 4096

范围: 4096 或 16777216

类型: Bosboot

**诊断:** 不适用

**kernel\_psize**

**用途:** 指定返回内核段的页面大小。该设置仅在 POWER4 和更新的处理器的 64 位内核中有效。当使用 16M 页面返回内核时, 将使用约 240MB 的额外固定内存, 但性能却有所提高。

**值:**

缺省值: 0

范围: 0、4096、16777216

类型: bosboot

**诊断:** 不适用

**调整** 如果指定为 0, 则由内核决定最佳页面大小。4096 和 16777216 以字节为单位来指定页面大小。

**large\_page\_heap\_size**

**用途:** 当 **kernel\_heap\_psize** 设置为 16M 时, 此可调参数设置内核堆的最大数量以尝试恢复到 16M 页面。在内核堆增长到超出此数量且选定了 16M **kernel\_heap\_psize** 之后, 4K 页面将用于内核堆。如果此可调参数设置为 0, 则将忽略它, 且不设置可以恢复到 16M 页面的内核堆数量的最大值。此可调参数应该仅用于非常特殊的环境, 在这些环境中, 仅需要将内核堆的一部分恢复到 16M 页面。

**值:**

缺省值: 0

范围: 0 至 MAXINT64

类型: Bosboot

**诊断:** 不适用

**lgpg\_regions**

**用途:** 指定大页池中的页面数。在运行在非基于 POWER4 的机器上的 64 位内核中, 该参数不存在。

**值:**

缺省值: 0

范围: 0 - 页数。

类型: Dynamic

**诊断:** 在有许多 TLB 不命中和大量内存被访问的情况下, 使用大页面将会提高性能。

**调整** 除了此选项外还必须使用 **lpgpg\_size**。

用于更改系统上大页面数量的 **vmo** 操作可能部分成功。如果增加或减少池大小的请求无法完全成功 (例如, 如果 **lgpg\_regions** 调整为 0, 但是有大页面正由应用程序使用), 则 **vmo** 命令将添加或除去页面以尽可能达到请求的页面数。

**注:** 如果使用 **-p** 选项更改了 **lgpg\_regions**, 则指定值将保留到下次引导时, 而不管直接操作是如何成功。

**请参阅:**

『大页面的系统配置』

**lpgpg\_size**

**用途:** 指定用于实现大页池的硬件支持的大型页面的大小 (以字节表示)。在运行在非基于 POWER4 的机器上的 64 位内核中, 该参数不存在。

**值:**

缺省值: 0

范围: 0 或 268435456 (在非 POWER4 上), 或者是 0 或 16777216 (在 POWER4 上)。

类型: Dynamic

**诊断:** 在有许多 TLB 不命中和大量内存被访问的情况下, 使用大页面将会提高性能。

**调整** 除了本参数之外, **lgpg\_region** 必须设置为非零值。

**请参阅:**

『大页面的系统配置』

**low\_ps\_handling**

**用途:** 在调页空间不足的环境下，指定该操作更改关于处理终止的系统工作情况。

**值:**

缺省值: 1

Range: 1 or 2

类型: Dynamic

**诊断:** 不适用

**调整** 系统缺乏调页空间，并且没有足够的进程被杀死。缺省值（值为 1）工作情况是不用 SIGDANGER 处理程序杀死进程。一个新的工作情况（值 = 2）将允许系统用 SIGDANGER 处理程序杀死最小的进程。如果未找到进程，则系统将在没有 SIGDANGER 处理程序的情况下杀死。

**lrubucket**

**用途:** 指定每个存储区的内存帧数。页替换算法将实存划分为帧存储区。在有多个内存池的系统上，**lrubucket** 参数是每个内存池。

**值:**

缺省值: 131072 帧

范围: 65536 到内存帧的总数目

类型: Dynamic

**诊断:** 不适用

**调整** 大多数的系统上不推荐调整此参数。页替换算法不是扫描系统中的每一个帧来搜索可用帧，而是扫描整个存储区内容，并且在继续进行到第二个存储区之前对同一存储区扫描第二遍。

**请参阅:**

『使用 lrubucket 参数减少内存扫描开销』。

**maxclient%**

**用途:** 指定可以用于对客户机页面进行高速缓存的 RAM 最大百分比。与 **maxperm%** 类似，但是不能大于 **maxperm%**。

**值:**

缺省值: 80

范围: 1% 到 100%。

类型: Dynamic

**诊断:** 如果 J2 文件页面或 NFS 页面正在促使工作的存储页面被调出，那么可以减少 **maxclient**。

**调整** 如果由于太多的 J2 客户机页面或 NFS 客户机页面在内存中，产生调出到调页空间的情况，则减少 **maxclient** 的值。增加值会允许更多的 J2 或 NFS 客户机页面在页替换启动之前放入内存。

**请参阅:**

『文件数据调整的最大高速缓存』和『使用 maxclient 参数提高的 JFS 文件系统高速缓存限制』。

**maxfree**

用途: 指定页面取走停止时的空闲列表上的帧数。

值:

缺省值: 1088

范围: 16 到 204800

类型: Dynamic

诊断: 用 **vmstat n** 观察空闲列表大小的更改。

调整 如果 **vmstat n** 显示应用程序的要求频繁导致空闲列表大小低于 **minfree**, 则增加 **maxfree** 以减少补充空闲列表的调用。将该值设置太高会使页替换运行更长时间。该值必须比 **minfree** 至少大 8。

请参阅:

『**minfree** 参数和 **maxfree** 参数的值』。

**maxperm%**

用途: 指定页面取走算法只取走文件页面的临界点。

值:

缺省值: 内存帧的总数目 \* 0.8

范围: 1 到 100

类型: Dynamic

诊断: 用 **iostat n** 监视磁盘 I/O。

调整 此值表示为系统中全部实存页面帧的一个百分比。减小此值可以减少或消除因大量文件页面访问所造成的工作存储页的页替换。增加此值对基本上只读的 NFS 服务器可能有帮助。例如, 如果已知有些文件是反复读取的, 而从启动开始 I/O 率不随时间减少, 则 **maxperm** 可能太低。

请参阅:

『**minfree** 参数和 **maxfree** 参数的值』。

**maxpin%**

用途: 指定能被固定的实存的最大百分比。

值:

缺省值: 80%

范围: 1 到 99

类型: Dynamic

诊断: 不能固定内存, 尽管自由内存可用。

调整 如果更改该值, 新值应该确保至少 4 MB 实内存没有被固定, 以供内核使用。**maxpin** 值必须大于 1 小于 100。仅在极端情况下更改此参数, 比如最大负载性能测试时。

**memory\_affinity**

用途: 从 2004 年 12 月更新到 AIX 5L V5.3 开始, 就已经不推荐此参数。可以使用 **memplace\_\*** 参数作为代替, 来为各种用户内存对象调整内存布置策略。

值:

- 缺省值: 1
- 范围: N/A
- 类型: Deprecated

诊断: 不适用

调整 不适用

<b>memplace_data</b>	<p><b>用途:</b> 此参数用来为数据指定缺省的内存布置策略。数据是指：主要的可执行程序的数据（初始化的数据、BSS）、堆、共享库数据以及在运行时装入的对象模块的数据。数据布置可以设置为“First Touch”（1）或者“Striped”（2）。</p> <p><i>First Touch</i> 意味着在首次访问内存的相似域中分配内存。<i>Striped</i> 意味着在系统相似域之间以循环法方式分配内存。</p> <p>更改只适用于新的进程。现有进程的内存对象将仍然有在创建内存对象时存在的策略。</p> <p><b>值:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>缺省值: 1 (First Touch)</li> <li>范围: 1 到 2</li> <li>类型: Dynamic</li> </ul> <p><b>诊断:</b> 不适用</p> <p><b>调整</b> 不适用</p>
<b>memplace_mapped_file</b>	<p><b>用途:</b> 此参数用来为映射到进程的地址空间（例如通过 <b>shmat()</b> 和 <b>mmap()</b>）的文件指定缺省的内存布置策略。内存映射文件的缺省布置可以设置为“First Touch”（1）或者“Striped”（2）。</p> <p><i>First Touch</i> 意味着在首次访问内存的相似域中分配内存。<i>Striped</i> 意味着在系统相似域之间以循环法方式分配内存。</p> <p>更改只适用于新的进程。现有进程的内存对象将仍然有在创建内存对象时存在的策略。</p> <p><b>值:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>缺省值: 2 (Striped)</li> <li>范围: 1 到 2</li> <li>类型: Dynamic</li> </ul> <p><b>诊断:</b> 不适用</p> <p><b>调整</b> 不适用</p>
<b>memplace_shm_anon</b>	<p><b>用途:</b> 此参数用来为匿名共享内存指定缺省的内存布置策略。匿名共享内存是指使用 <b>shmget()</b> 或 <b>mmap()</b> 创建的、工作中的存储内存，该内存只能由创建进程或它的子进程访问。该内存不与名称（或关键字）相关联。匿名共享内存的缺省布置可以设置为“First Touch”（1）或者“Striped”（2）。</p> <p><i>First Touch</i> 意味着在首次访问内存的相似域中分配内存。<i>Striped</i> 意味着在系统相似域之间以循环法方式分配内存。</p> <p>更改只适用于新的进程。现有进程的内存对象将仍然有在创建内存对象时存在的策略。</p> <p><b>值:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>缺省值: 2 (Striped)</li> <li>范围: 1 到 2</li> <li>类型: Dynamic</li> </ul> <p><b>诊断:</b> 不适用</p> <p><b>调整</b> 不适用</p>

**memplace\_shm\_named**

**用途:** 此参数用来为命名的共享内存指定缺省的内存布置策略。命名的共享内存是指使用 **shmget()** 或 **shm\_open()** 创建的、工作中的存储内存，该内存与一个名称（或关键字）相关联，而此名称（或关键字）允许多个进程同时访问该内存。命名的共享内存的缺省布置可以设置为“First Touch”（1）或者“Striped”（2）。

*First Touch* 意味着在首次访问内存的相似域中分配内存。*Striped* 意味着在系统相似域之间以循环法方式分配内存。

更改只适用于新的进程。现有进程的内存对象将仍然有在创建内存对象时存在的策略。

**值:**

- 缺省值: 2 (Striped)
- 范围: 1 到 2
- 类型: Dynamic

**诊断:** 不适用

**调整** 不适用

**memplace\_stack**

**用途:** 此参数用来为程序堆栈指定缺省的内存布置策略。堆栈布置可以设置为“First Touch”（1）或者“Striped”（2）。

*First Touch* 意味着在首次访问内存的相似域中分配内存。*Striped* 意味着在系统相似域之间以循环法方式分配内存。

更改只适用于新的进程。现有进程的内存对象将仍然有在创建内存对象时存在的策略。

**值:**

- 缺省值: 1 (First Touch)
- 范围: 1 到 2
- 类型: Dynamic

**诊断:** 不适用

**调整** 不适用

**memplace\_text**

**用途:** 此参数用来为应用程序文本指定缺省的内存布置策略。它只适用于主要的可执行程序的文本，而不适用于它的附属程序。文本布置可以设置为“First Touch”（1）或者“Striped”（2）。

*First Touch* 意味着在首次访问内存的相似域中分配内存。*Striped* 意味着在系统相似域之间以循环法方式分配内存。

更改只适用于新的进程。现有进程的内存对象将仍然有在创建内存对象时存在的策略。

**值:**

- 缺省值: 1 (First Touch)
- 范围: 1 到 2
- 类型: Dynamic

**诊断:** 不适用

**调整** 不适用

<b>memplace_unmapped_file</b>	<p><b>用途:</b> 此参数用来为未映射的文件访问（例如通过 <b>read()</b> 或 <b>write()</b>）指定缺省的内存布置策略。未映射的文件访问的缺省布置可以设置为“First Touch”（1）或者“Striped”（2）。</p> <p><i>First Touch</i> 意味着在首次访问内存的相似域中分配内存。<i>Striped</i> 意味着在系统相似域之间以循环法方式分配内存。</p> <p>更改只适用于新的进程。现有进程的内存对象将仍然有在创建内存对象时存在的策略。</p> <p><b>值:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>缺省值: 2 (Striped)</li> <li>范围: 1 到 2</li> <li>类型: Dynamic</li> </ul> <p><b>诊断:</b> 不适用</p> <p><b>调整</b> 不适用</p>
<b>mempools</b>	<p><b>用途:</b> 不赞成使用此参数。可以使用 <b>cpu_scale_memp</b> 参数代替，以部分地确定所使用的 mempool 数量。</p> <p><b>值:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>缺省值: 1</li> <li>范围: N/A</li> <li>类型: Deprecated</li> </ul> <p><b>诊断:</b> 不适用</p> <p><b>调整</b> 不适用</p> <p><b>请参阅:</b> 『内存池』。</p>
<b>minfree</b>	<p><b>用途:</b> 指定空闲列表中 VMM 开始取走页面来补充空闲列表的最小帧数目。</p> <p><b>值:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>缺省值: 960</li> <li>范围: 8 到 204800</li> <li>类型: Dynamic</li> </ul> <p><b>诊断:</b> vmstat n</p> <p><b>调整</b> 当空闲帧的数目达到 <b>minfree</b> 时，发生页替换。如果进程由于页面被取走而被延迟，则增加 <b>minfree</b> 来改进响应时间。<b>minfree</b> 和 <b>maxfree</b> 之差应该始终等于或大于 <b>maxpgahead</b>。</p> <p><b>请参阅:</b> 『minfree 参数和 maxfree 参数的值』。</p>

**minperm%**

**用途:** 按内存帧总数的百分比指定一个点，在该点之下，页面调度程序将会取走文件或者计算页面而不管重调页率为多少。

**值:**

缺省值: 20%

范围: 1 到 100.

类型: Dynamic

**诊断:** 用 **iostat n** 监视磁盘 I/O。

**调整** 如果内存中的大量文件页面造成工作存储页面被替换，则减少此参数可能有用。如果已知有些文件是反复读取的，而从启动开始 I/O 率不随时间减少，则 **minperm** 可能太低。

**请参阅:**

『**minperm** 参数和 **maxperm** 参数的值』。

**nokilluid**

**用途:** 在缺乏调页空间的情况下不杀死低于此值的用户标识。

**值:**

缺省值: 0 (关闭)

范围: 任何正整数。

类型: Dynamic

**诊断:** 不适用

**调整** 缺乏调页空间的系统和系统管理员进程将会被杀死。设置为 1 以防止由于缺乏调页空间或为确保有足够的调页空间可用而杀死特殊用户标识进程。

**请参阅:**

『**npswarm** 参数和 **npskill** 参数的值』。

**npskill**

**用途:** 指定空闲调页空间页数，据此操作系统开始杀死进程。

**值:**

缺省值: MAX ( 64, 调页空间页面的数目 / 128 )

范围: 0 到系统中调页空间页面的总数。

类型: Dynamic

**诊断:** 不适用

**调整** 如果发现由于缺乏调页空间导致进程被杀死，请增大该值。

**请参阅:**

『**npswarm** 参数和 **npskill** 参数的值』。

**npsrpgmax**

**用途:** 指定空闲调页空间块数，在达到该数后操作系统停止释放“延迟的页面空间分配策略”页面的页面调进上的磁盘块。

**值:**

缺省值: MAX ( 1024, **npswarn**\*2 )。

范围: 0 到系统上调页空间块的总数。

**诊断:** 不适用

**调整:** 不适用

<b>npsrpgmin</b>	<p><b>用途:</b> 指定空闲调页空间块数，在达到该数后操作系统开始释放“延迟的页面空间分配策略”页面的页面调进上的磁盘块。</p> <p><b>值:</b></p> <p>缺省值: MAX9768, <b>npswarn+(npswarn/2)</b>。 范围: 0 到系统上调页空间块的总数。</p> <p><b>诊断:</b> 不适用</p> <p><b>调整:</b> 不适用</p>
<b>npsscrubmax</b>	<p><b>用途:</b> 指定空闲调页空间块数，在该数处操作系统停止在内存页面中清除，以释放“延迟的页面空间分配策略”页面的磁盘块。</p> <p><b>值:</b></p> <p>缺省值: MAX ( 1024, <b>npsrpgmax</b> )。 范围: 0 到系统上调页空间块的总数。</p> <p><b>诊断:</b> 不适用</p> <p><b>调整:</b> 不适用</p>
<b>npsscrubmin</b>	<p><b>用途:</b> 指定空闲调页空间块数，在该数处操作系统开始在内存页面中清除，以释放“延迟的页面空间分配策略”页面的磁盘块。</p> <p><b>值:</b></p> <p>缺省值: MAX ( 768, <b>npsrpgmin</b> )。 范围: 0 到系统上调页空间块的总数。</p> <p><b>诊断:</b> 不适用</p> <p><b>调整:</b> 不适用</p>
<b>npswarn</b>	<p><b>用途:</b> 指定空闲调页空间页数，当达到该数字时操作系统开始发送 SIGDANGER 信号到进程。</p> <p><b>值:</b></p> <p>缺省值: MAX ( 512, 4*npskill ) 范围: 0 到系统中调页空间页面的总数。 类型: Dynamic</p> <p><b>诊断:</b> 不适用</p> <p><b>调整:</b> 如果发现由于缺乏调页空间导致进程被杀死，请增大该值。</p> <p><b>请参阅:</b> 『 npswarm 参数和 npskill 参数的值 』。</p>

<b>num_spec_databeg</b>	<p><b>用途:</b> 保留特殊数据段标识供与环境变量 DATA_SEG_SPECIAL=Y 一起执行的进程使用。分配这些数据段以便这些段中的硬件页表条目在高速缓存中分布更好以减少高速缓存冲突。特殊数据段会被尽可能多的保留，最大达到所请求的数字。重新引导后运行 <b>vmo -a</b> 将显示保留的实际数字。此参数仅在运行于基于 POWER4 机器的 64 位内核中得到支持。</p> <p><b>值:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>缺省值: 0</li> <li>范围: 0 或正数</li> <li>类型: Bosboot</li> </ul> <p><b>诊断:</b> 不适用</p> <p><b>调整</b> 要保留的正确数目取决于与 DATA_SEG_SPECIAL=Y 同时运行的进程数目和每个进程所使用的数据段数。</p>
<b>page_stal_method</b>	<p><b>用途:</b> 选择虚拟内存页替换策略。</p> <p><b>值:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>缺省值: 1</li> <li>范围: 0 或 1。0 适用于 WLM 页和非 WLM 页替换。对于 0，调页器按物理地址扫描页。对于 1，调页器按类（针对 WLM）或按 mempool（针对非 WLM）扫描来自列表的页。</li> <li>类型: Bosboot</li> </ul>
<b>pagecoloring</b>	<p><b>用途:</b> 打开或关闭 VMM 中的页面着色。在 64 位内核中不支持该参数。</p> <p><b>值:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>缺省值: 0 (关闭)</li> <li>范围: 0 或 1。</li> <li>类型: Bosboot</li> </ul> <p><b>诊断:</b> 不适用</p> <p><b>调整</b> 此参数对于在有直接映射高速缓存的机器上运行的一些应用程序有用。</p>
<b>pta_balance_threshold</b>	<p><b>用途:</b> 指定一个点，新的 <b>pta</b> 段将分配在该点。在 64 位内核中该参数不存在。</p> <p><b>值:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>缺省值: pta 段大小 * 0.5</li> <li>范围: 1 到 99。</li> <li>类型: Dynamic</li> </ul> <p><b>诊断:</b> 系统将从 <b>dsi</b> 崩溃（异常结束代码 300），带有类似以下的堆栈：</p> <pre> findsrval64() shmforkws64() shmforkws() procdup() kforkx() kfork() </pre> <p>转储调查将会显示生成缺页故障页面的 <b>pta</b> 段已满。</p> <p><b>调整</b> 将 <b>pta</b> 平衡阈值调低将促使新的 <b>pta</b> 段提前分配，因此减少了 <b>pta</b> 段填满并使得系统崩溃的机会。如果可能，更好的解决方案是移至没有此潜在问题的 64 位内核。</p>

<b>relalias_percentage</b>	<p><b>用途:</b> 如果 <b>force_realias_lite</b> 设置为 0, 那么这将指定在启发方法中使用的因子, 以决定是否避免锁定源 <b>mmapped</b> 段。</p> <p><b>诊断:</b> 不适用</p> <p><b>调整:</b> 这在拆卸 <b>mmapped</b> 区域时使用, 且为可伸缩性语句, 避免锁定可能有助于系统吞吐量, 但是, 在某些情况下, 将以使用更多的计算时间为代价。如果取消映射的页面数小于此值除以 100 并乘以源 <b>mmapped</b> 段中内存的页面总数, 那么将避免源锁定。<b>relalias_percentage</b> 的值为 0, 且也将 <b>force_realias_lite</b> 设置为 0, 将导致始终采用源段锁定。缺省值是 0。<b>relalias_percentage</b> 的有效值将随工作负载的不同而有所不同, 然而, 建议值是: 200。</p>
<b>rpgclean</b>	<p><b>用途:</b> “启用”或“禁用”释放“延迟的页面空间分配策略”页面的调页空间磁盘块(在其进行读访问时)。</p> <p><b>值:</b></p> <p>缺省值: 0, 释放仅在正在修改的页面的页面调进上的调页空间磁盘块。</p> <p>范围: 1, 释放正在修改或访问(读)的页面的页面调进上的调页空间磁盘块。</p> <p><b>诊断:</b> 不适用</p> <p><b>调整:</b> 不适用</p>
<b>rpgcontrol</b>	<p><b>用途:</b> “启用”或“禁用”释放“延迟的页面空间分配策略”页面的页面调进上的调页空间磁盘块。</p> <p><b>值:</b></p> <p>缺省值: 1, 当系统空闲调页空间块数量低于 <b>npsrpgmin</b> 时启用释放调页空间磁盘块, 并继续释放直到高于 <b>npsrpgmin</b> 为止。</p> <p>范围: 0-2,</p> <p>0 禁用释放页面调进上的调页空间磁盘块。</p> <p>2, 始终启用释放页面调进上的调页空间磁盘块, 而不管阈值。</p> <p><b>诊断:</b> 不适用</p>
<b>scrub</b>	<p><b>用途:</b> “启用”或“禁用”释放“延迟的页面空间分配策略”页面的内存中的页面上的调页空间磁盘块。</p> <p><b>值:</b></p> <p>缺省值: 0, 完全禁用清除。</p> <p>范围: 0-1,</p> <p>1 当系统空闲调页空间块数量低于 <b>npsscrubmin</b> 时启用清除内存中调页空间磁盘块, 并继续清除直到高于 <b>npsscrubmax</b> 为止。</p> <p><b>诊断:</b></p> <p><b>调整:</b></p>

<b>scrubclean</b>	<p><b>用途:</b> “启用”或“禁用”释放内存中未修改的“延迟的页面空间分配策略”页面的调页空间磁盘块。</p> <p><b>值:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>缺省值: 0,</li> <li>仅释放内存中修改过的页面的调页空间磁盘块。</li> <li>范围: 0-1,</li> <li>1, 释放修改过或未修改过的页面的调页空间磁盘块。</li> </ul> <p><b>诊断:</b></p> <p><b>调整:</b></p>
<b>soft_min_lpgps_vmpool</b>	<p><b>用途:</b> 当 <b>soft_min_lpgps_vmpool</b> 非零时, 将不从低于其空闲大页面的 <b>soft_min_lpgps_vmpool</b> % 的 <b>vmpool</b> 分配大页面。如果所有 <b>vmpools</b> 的空闲大页面都小于这些空闲大页面的 <b>soft_min_lpgps_vmpool</b> %, 则将按正常情况进行分配。</p> <p><b>值:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>缺省值: 0</li> <li>范围: 0 至 90</li> <li>类型: Dynamic</li> </ul> <p><b>诊断:</b> 不适用</p> <p><b>用途:</b> 修改使用 <i>num_spec_dataseg</i> 保留的特殊数据段标识之间的间隔。此参数仅在运行于基于 POWER4 机器的 64 位内核中得到支持。</p> <p><b>值:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>缺省值: 512</li> <li>范围: 1 到任何正整数</li> <li>类型: Bosboot</li> </ul> <p><b>诊断:</b> 不适用</p> <p><b>调整:</b> 通常, 对于带 DATA_SEG_SPECIAL=Y 执行的进程, 要优化性能, 所有进程都访问的数据段页面越多, 则该值应当越高。然而, 过高的值会限制可以保留的特殊段标识的数目。性能影响高度依赖于硬件体系结构和应用程序行为, 而且对于不同体系结构和不同应用程序最佳值可能不同。</p>
<b>strict_maxclient</b>	<p><b>用途:</b> 如果设置为 1, 则 <b>maxclient</b> 值对于可用作客户机文件高速缓存的 RAM 的数量将是一个硬性限制。</p> <p><b>值:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>缺省值: 1 (打开)</li> <li>范围: 0 或 1.</li> </ul> <p><b>诊断:</b> 不适用</p> <p><b>调整:</b> 当存在足够空闲页面时, 如果客户机页面正在页面调出, 设置为 0, 以使 <b>maxclient</b> 值成为软性限制。结合 <b>maxperm</b> 和 <b>maxclient</b> 参数的调整使用。</p>

**strict\_maxperm**

**用途:** 如果设置为 1, **maxperm** 值对于可用作持久文件高速缓存的 RAM 的数量是一个硬性限制。

**值:**

缺省值: 0 (关闭)

范围: 0 或 1。

类型: Dynamic

**诊断:** RAM 中文件页面太多导致过多的页面调出调页空间。

**调整** 设置为 1 以使 **maxperm** 值成为一个硬性限制 (结合 **maxperm** 参数的调整使用)。

**请参阅:**

『使用 strict\_maxperm 选项的持久文件高速缓存限制』。

**v\_pinshm**

**用途:** 如果设置为 1, 将允许对共享内存段的固定。

**值:**

缺省值: 0 (关闭)

范围: 0 或 1。

类型: Dynamic

**诊断:** 从共享内存段固定或解除对 AIO 缓冲区固定的开销太大时更改此值。

**调整** 仅当进行 **shmget** 调用时应用程序也设置 SHM\_PIN 标志, 或当从共享内存段进行 I/O 同步时, 此选项才有用。

**请参阅:**

『数据库固定共享内存』。

**vm\_modlist\_threshold**

**用途:** 确定是否保持对脏文件页面的跟踪。

**值:**

缺省值: -1

范围: -2 到任何正整数

类型: Dynamic

**诊断:** 不适用

**调整:** 特殊值:

-2: 从不保持对修改过的页面的跟踪。这在 AIX 5.3 之前的系统上提供相同的工作情况

-1: 保持对所有修改过的页面的跟踪。

其他值:

$\geq 0$ : 如果在完全同步时间内存中的帧数大于或等于 **vm\_modlist\_threshold**, 则保持对文件中的所有脏文件页面的跟踪。此参数可随时修改, 更改运行中的系统的工作情况。通常, 直到下一次完全同步该文件后新的值才为可见。

当使用 **VW\_FULLSCREEN** 标志或将文件中的所有页面 (从 0 到 **maxvpn**) 都写入磁盘时发生完全同步。

**wlm\_page\_stal\_byclass**

**用途:** 当“工作负载管理器”(WLM)打开时，选择“虚拟内存页面替换”策略。如果设置为1，WLM按“类”从列表扫描页面。如果设置为0，“工作负载管理器”按“物理地址”扫描页面。

**值:**

缺省值: 1

范围: 0–1

类型: Bosboot

**诊断:** 不适用

**调整:** 不适用

## 示例

- 要列出由 **vmo** 命令管理的所有可调参数的当前和重新引导值、范围、单元、类型和相关性，请输入:

```
vmo -L
```

- 要在 POWER4 系统中打开并保留 16MB 大页面，请输入:

```
vmo -r -o lgpg_regions=10 -o lgpg_size=16777216
```

此命令将向用户建议 **bosboot**，并警告在更改生效之前必须重新引导。

**注:** **-r** 标志（和后继的重新引导）对于 AIX 5.3 和后续发行版本不是必需的。

- 要显示 **nokilluid** 的帮助，请输入:

```
vmo -h nokilluid
```

- 要在下一次重新引导后打开 **v\_pinshm**，请输入:

```
vmo -r -o v_pinshm=1
```

- 要将所有 **vmo** 可调参数永久复位为缺省值，请输入:

```
vmo -p -D
```

- 要列出所有虚拟内存管理器可调参数的重新引导值，请输入:

```
vmo -r -a
```

- 要列出（电子表格格式）由 **vmo** 命令管理的所有可调参数的当前和重新引导值、范围、单元、类型和相关性，请输入:

```
vmo -x
```

## 相关信息

**ioo** 命令、**schedo** 命令、**no** 命令、**nfso** 命令、**raso** 命令、**tunchange** 命令、**tunsave** 命令、**tunrestore** 命令、**tuncheck** 命令和 **tundefault** 命令。

在《性能管理》中的『虚拟内存管理器 (VMM) 性能概述』

*AIX 5L Version 5.3 Performance Tools Guide and Reference* 中的 Kernel Tuning。

《性能管理》中的『AIX 5.2 兼容性方式』。

---

## vmstat 命令

### 用途

报告虚拟内存统计信息。

### 语法

```
vmstat [ -f ] [ -i ] [ -s ] [ -l ] [ -t ] [ -v ] [ -w ] [ -I ] [ { -p | -P } pagesize | ALL ] ALL [ PhysicalVolume ... ] [ Interval [ Count ] ]
```

### 描述

**vmstat** 命令报告关于内核线程、虚拟内存、磁盘、陷阱和 CPU 活动的统计信息。由 **vmstat** 命令生成的报告可以用于平衡系统负载活动。系统范围内的这些统计信息（所有的处理器中）都计算出以百分比表示的平均值，或者计算其总和。

如果调用 **vmstat** 命令时不带标志，则报告包含系统启动后虚拟内存活动的摘要。如果指定 **-f** 标志，则 **vmstat** 命令报告自从系统启动后派生的数量。*PhysicalVolume* 参数指定物理卷的名称。

*Interval* 参数指定每个报告之间的时间量（以秒计）。如果没有指定 *Interval* 参数，**vmstat** 命令生成包含有自系统启动以来的统计信息的单个报告然后退出。*Count* 参数只能和 *Interval* 参数一起指定。如果指定了 *Count* 参数，其值决定生成的报告数目和相互间隔的秒数。如果指定 *Interval* 参数而没有指定 *Count* 参数，则连续生成报告。*Count* 参数不允许为 0。

在 AIX 4.3.3 及更新版本中包含有此方法的增强，用于计算 CPU 等待磁盘 I/O 所花时间（*wio* 时间）的百分比。某些情况下，AIX 4.3.2 以及该操作系统更早的版本中使用的该方法在 SMP 上会给出夸大的 *wio* 时间报告。

AIX 4.3.2 和更早版本中使用的方法如下：在每个处理器的每一次时钟中断（每个处理器一秒钟 100 次），确定上一个 10 毫秒时间要归入四种类别（usr/sys/wio/idle）中的哪一个类别。如果在时钟中断的时候，CPU 正忙于 *usr* 方式，那么 *usr* 将获取该时钟周期并添加到其类别中。如果在时钟中断的时候，CPU 正忙于内核方式，那么 *sys* 类别获取该时钟周期。如果 CPU 不忙的话，则检测是否有磁盘 I/O 正在进行。如果有任何正在进行的磁盘 I/O，则累加 *wio* 类别。如果没有磁盘 I/O 正在进行且 CPU 不忙，则 *idle* 类别获取该时钟周期。由于所有的空闲 CPU 都被归入 *wio* 类别，而不管正在等待 I/O 的线程数量，所以会产生夸大的 *wio* 时间报告。例如，只有一个 I/O 线程的系统可能会报告 90% 以上的 *wio* 时间，而不管它拥有的 CPU 数量。**sar**（%*wio*）、**vmstat**（*wa*）和 **iostat**（% *iowait*）命令报告 *wio* 时间。

操作系统 AIX 4.3.3 及其更新版本使用的方法如下：如果一个未完成的 I/O 在空闲的 CPU 上启动，则操作系统 AIX 4.3.3 中的更改将只将该 CPU 标记成 *wio*。当只有少量线程在进行 I/O 而系统其他部分是空闲的，此方法能报告低得多的 *wio* 时间。例如，一个有四个 CPU 和一个正在进行 I/O 的线程的系统将报告最多 25% 的 *wio* 时间。有 12 个 CPU 和一个正在进行 I/O 的线程的系统只报告最大为 8% 的 *wio* 时间。NFS 客户机通过 VMM 读取 / 写入，*biods* 在 VMM 中花费的等待 I/O 完成的时间现在报告为 I/O 等待时间。

内核为内核线程、调页和中断活动维护统计信息，**vmstat** 命令通过使用 **perfstat** 内核扩展来对其进行访问。磁盘输入 / 输出统计信息由设备驱动程序维护。对于磁盘，利用活动时间和传送信息数量来确定平均传送速率。活动时间的百分数根据报告期间驱动器忙的时间量来计算。

从 AIX 5.3 开始，**vmstat** 命令报告在微分区环境中消耗的物理处理器（pc）数和消耗的授权（ec）百分比。这些度量值将仅对微分区环境显示。

由 **vmstat** 命令生成的报告包含以下列标题及其描述：

关于内核线程状态的 **kthr**: 信息。

- r** 取样时间间隔内的平均可运行内核线程数。可运行是指处于预备状态但等待运行的线程，以及已经在运行的线程。
- b** 取样时间间隔内的置于 VMM 等待队列（等待资源、等待输入 / 输出）的平均内核线程数。

内存: 关于使用虚拟内存和实内存的信息。如果虚拟页已经被访问的话，虚拟页可以被认为是活动的页面。一页为 4096 个字节。

- avm** 活动虚拟页。
- fre** 空闲列表的大小。

**注:** 大部分实内存都用作文件系统数据的高速缓存。对于保持较小的空闲列表，这是很正常的。

页: 关于缺页故障和调页活动的信息。这些是间隔的平均值，以秒为单位给出。

- re** 页面调度程序输入 / 输出列表。
- pi** 从调页空间调度进的页面。
- po** 调出到调页空间的页面。
- fr** 释放的页（页面替换）。
- sr** 通过页替换算法扫描的页面。
- cy** 按页替换算法的时钟周期。

故障: 采样间隔平均每秒的捕获和中断率。

- in** 设备中断
- sy** 系统调用。
- cs** 内核线程上下文切换。

Cpu: CPU 使用时间故障百分比。

- us** 用户时间。
- sy** 系统时间。
- id** CPU 空闲时间。
- wa** CPU 空闲时间，在此期间系统有未完成的磁盘/NFS I/O 请求。请参阅上面的详细描述。
- pc** 消耗的物理处理器数。仅当使用共享处理器运行分区时才显示。
- ec** 消耗的授权容量百分比。仅当使用共享处理器运行分区时才显示。因为计算该数据所依赖的时基可以变化，所以授权容量百分比可能有时会超过 100%。该超过现象仅在小采样时间间隔时显得尤为突出。

磁盘: 每秒向指定物理卷提供的传送数目，该过程在采样间隔中发生。*PhysicalVolume* 参数可以用于指定一到四个名称。每个指定驱动器的传送统计信息按指定顺序给出。该计数代表向物理设备的请求数。它并不暗示读取或写入的数据量。几个逻辑请求可以组合成为一个物理请求。如果使用了 *PhysicalVolume* 参数，则在命令执行的开始打印物理卷名称。

如果指定一个 **-I** 标志，I/O 定向视图将会出现以下栏目变化。

- kthr** 除了栏 **r** 和 **b** 之外，栏 **p** 也将显示。
- 页** 将显示新栏 **fi** 和 **fo**，代替 **re** 和 **cy** 栏。
  - fi** 每秒调入的文件。
  - fo** 每秒调出的文件。

当 **vmstat** 命令正在运行时，如果在系统配置中存在将影响输出的更改，则 **vmstat** 将打印有关该配置更改的警告消息。然后它在打印更新后的系统配置信息和页眉之后，继续输出。

如果指定 **-l** 标志，则还会显示“大页面”部分，其中包含以下列：

**alp** 指示当前正在使用的大页面数。

**fip** 指示在大页面空闲列表上的大页面数。

如果指定了 **-p** 选项，则为所指定的页面大小显示 VMM 统计信息的附加行。借助 **-l** 和 **-t** 选项，**-p** 选项将为所指定的页面大小产生附加行。该行包含与所指定页面大小有关的以下 VMM 统计信息：

- **avm**
- **fre**
- **re**
- **fi**
- **fo**
- **pi**
- **po**
- **fr**
- **sr**
- **cy**

注： **re**、**fi**、**fo** 和 **cy** 选项的显示受 **-l** 选项影响。

这些 VMM 统计信息在 **psz** 列之后和 **siz** 列之前。这两列的描述如下：

**psz** 页面大小（例如，4K、64K）。

**siz** 系统中所指定的页面大小的框架数量。

借助 **-s** 选项，**-p** 选项将产生单独的输出节，该节仅包含与所指定页面大小相关的统计信息。该附加节在页面大小的头之后。

**-P** 选项将为指定的页面大小产生以下报告：

**pgsz** 表示页面大小（例如，4K、64K）。

### Memory

表示所指定的页面大小的内存统计信息。

**siz** 系统中所指定的页面大小的框架数量。

**avm** 适用于所指定的页面大小的活动虚拟页。

**fre** 所指定的页面大小的空闲列表大小。

**Page** 表示所指定的页面大小的相关缺页故障和调页活动。与列 **re**、**pi**、**po**、**fr**、**sr**、**cy**、**fi** 和 **fo** 相关的页面也适用于该报告。

## 标志

注：如果在命令行中输入了 **-f**（或 **-s**）标志，系统将仅接受 **-f**（或 **-s**）标志，将忽略其他标志。如果同时指定了 **-f** 和 **-s** 标志，系统将仅接受第一个标志，忽略第二个标志。

- f** 报告从系统启动后的派生数目。
- i** 显示从系统启动后每个设备造成的中断数目。  
注: **-l**、**-t**、**-w** 和 **-I** 标志与 **-i** 标志一同指定时会将被忽略。
- l** 用新的输出栏显示 I/O 定向视图, **p** 在标题 **kthr** 下; 栏 **fi** 和 **fo** 在标题页面下, 而不是栏下; **re** 和 **cy** 在页标题中。
- l** 还显示“大页面”部分, 其中包含 **a1p** 和 **f1p** 列。
- p pagesize** 将所指定的页面大小的 VMM 统计信息附加到常规 **vmstat** 输出。
- P pagesize** 仅显示与所指定的页面大小相关的 VMM 统计信息。
- s** 将总数结构中的内容写入到标准输出, 该结构包含从系统初始化后调页事件的绝对计数。 **-s** 标志只能与 **-v** 标志一起使用。如下描述了这些事件:

#### 地址翻译错误

每次发生地址转换页面故障时增加。解决页面故障可能需要 I/O, 也可能不需要。存储保护页面故障(失去锁定)不包含在此计数之内。

**入页** 随虚拟内存管理器读入的每页增加。计数随调页空间和文件空间的入页增加。它和出页统计信息一起表示实际 I/O(由虚拟内存管理器启动)的总量。

**出页** 随虚拟内存管理器写出的每页增加。计数随调页空间和文件空间的出页而增加。它和入页统计信息一起表示实际 I/O(由虚拟内存管理器启动)的总量。

#### 调页空间入页

只随 VMM 启动的来自调页空间的入页而增加。

#### 调页空间出页

只随 VMM 启动的来自调页空间的出页而增加。

**总回收** 当不启用一个新的 I/O 请求也可以满足地址翻译错误时增加。如果页面以前已经被 VMM 请求过, 但是 I/O 还没有完成; 或者页面被预读算法提前提取, 但是被故障段隐藏了; 或者如果页面已经被放入空闲列表中, 但还没有重新使用, 则会发生此情况。

#### 零填充页面故障

如果页面故障针对的是工作存储器, 且可以通过指定一个帧并以零填充帧来满足它的话, 则该值增加。

#### 可执行填充页面故障

随着每个指令页面故障而增加。

#### 用时钟检查页面

VMM 利用时钟算法实施伪最近最少使用(1ru)的页面替换模式。时钟检查过的页面是 *aged*。为每个时钟检查过的页面增加此计数值。

#### 时钟指针的转动

随着每次 VMM 时钟旋转而增加(即在每一次完整的内存扫描后)。

#### 用时钟释放的页面

随着时钟算法从实内存中选择释放的每一个页面而增加。

**回溯** 随着解决前一个页面故障时出现的每一个页面故障而增加。(必须首先解决新的页面故障，然后可以回溯到最初的页面故障。)

#### 空闲帧等待

在收集可用帧时，每次 VMM 等待一个进程时增加。

#### 扩展 XPT 等待

每次正在进行提交而使得 VMM 等待一个进程时，随着正在被访问的段而增加。

#### 暂挂 I/O 等待

每次 VMM 等待一个进程时随着要完成的入页 I/O 而增加。

#### 启动 I/O

随着每个被 VMM 启动的读取或写入 I/O 请求而增加。此计数应该与入页和出页的总数相等。

#### iodones

在每次完成 VMM I/O 请求时增加。

#### CPU 上下文交换

随着每次 CPU 上下文交换而增加（新进程的分派）。

#### 设备中断

每次硬件中断时增加。

#### 软件中断

每次软件中断时增加。一次软件中断是一个类似于硬件中断（保存一些状态和服务器例程分支）的机器指令。系统调用用软件中断指令来完成，该指令转换控制到系统调用处理程序例程。

#### decrementer 中断

每次 decrementer 中断时增加。

#### mpc 发送中断

每次 mpc 发送中断时增加。

#### mpc 接收中断

每次 mpc 接收中断时增加。

#### 幻象读取中断

每次幻象读取中断时增加。

#### 陷阱

不通过操作系统来维护。

#### syscalls

随着每次系统调用而增加。

当与 **-p pagesize** 选项结合使用时，**-s** 选项将所指定的页面大小的总数结构附加到系统范围的总数结构中。该附加节在页面大小的头（例如，4K 页面）之后。因为以下这些统计信息与页面大小无关，所以在该 pagesize-based 节中不会显示以下详细信息：

- CPU 上下文转接
- 设备中断
- 软件中断
- Decrementer 中断
- MPC 发送中断
- MPC 接收中断
- 幻象读取中断
- 陷阱
- Syscalls

- t** 打印 **vmstat** 的每一输出行旁边的时间戳记。时间戳记按照 HH: MM: SS 格式显示。  
注: 如果指定了 **-f**, **-s** 或 **-i** 标志, 将不打印时间戳记。
  - v** 将虚拟内存管理器维护的不同统计信息写入标准输出。**-v** 标志只能与 **-s** 标志一起使用。
- 内存页** 实内存的大小 (以 4 KB 的页面数目计)。
- lruable 页** 要用于替换的 4 KB 页面的数目。此数目不包含被用于 VMM 内部页和用于内核文本的固定部分的页面。
- 空闲页面** 空闲 4 KB 页面的数目。
- 内存池** 指定内存池数目的调整参数 (使用 **vmo** 管理)。
- 固定页面** 固定的 4 KB 页面的数目。
- maxpin 百分比** 指定能被固定的实内存百分数的调整参数 (使用 **vmo** 管理)。
- minperm 百分比** 实内存百分比的调整参数 (使用 **vmo** 管理)。它指定一临界点, 低于此临界点时阻止页面重新调度算法使用文件页面。
- maxperm 百分比** 实内存百分比的调整参数 (使用 **vmo** 管理)。它指定一临界点, 高于此临界点时页面取走算法只取走文件页面。
- numperm 百分比** 当前由文件高速缓存使用的内存百分数。
- 文件页面** 当前由文件高速缓存使用的 4 KB 页面的数目。
- 压缩百分比** 由压缩页面使用的内存百分数。
- 压缩页面** 压缩内存页面的数目。
- numclient 百分数** 被客户机页面占用的内存百分数。
- maxclient 百分数** 指定能用于客户机页面的最大内存百分数的调整参数 (使用 **vmo** 管理)。
- 客户机页面** 客户机页面的数目。
- 已调度的远程出页** 调度用于客户机文件系统的出页的数目。
- 无 pbuf 而阻塞的暂挂磁盘 I/O** 没有可用 pbuf 而阻塞的暂挂磁盘 I/O 请求的数目。Pbuf 是用于保存逻辑卷管理器层上的 I/O 请求的固定的内存缓冲区。
- 无 psbuf 而阻塞的调页空间 I/O** 没有可用 psbuf 而阻塞的调页空间 I/O 请求的数目。Psbuf 是用于保存虚拟内存管理器层上的 I/O 请求的固定内存缓冲区。

**-v** (由 **-v** 显示的统计信息, 接上页):

**无 fsbuf 而阻塞的文件系统 I/O**

没有可用 fsbuf 而阻塞的文件系统 I/O 请求的数目。Fsbuf 是用于保存文件系统层上的 I/O 请求的固定内存缓冲区。

**无 fsbuf 而阻塞的客户机文件系统 I/O**

没有可用 fsbuf 而阻塞的客户机文件系统 I/O 请求的数目。NFS (网络文件系统) 和 VxFS (Veritas) 是客户机文件系统。Fsbuf 是用于保存文件系统层上的 I/O 请求的固定内存缓冲区。

**无 fsbuf 而阻塞的外部页面调度程序文件系统 I/O**

没有可用 fsbuf 而被阻塞的外部页面调度程序客户机文件系统 I/O 请求的数目。JFS2 是一个外部页面调度程序客户机文件系统。Fsbuf 是用于保存文件系统层上的 I/O 请求的固定内存缓冲区。

**-w** 以宽方式显示报告

## 示例

1. 要显示引导后的统计信息摘要, 请输入:

```
vmstat
```

2. 要显示 2 秒时间间隔的 5 个摘要, 请输入:

```
vmstat 2 5
```

3. 要显示引导后包括逻辑磁盘 scdisk13 和 scdisk14 的统计信息摘要, 请输入:

```
vmstat scdisk13 scdisk14
```

4. 要显示派生统计信息, 请输入:

```
vmstat -f
```

5. 要显示各事件的计数, 请输入:

```
vmstat -s
```

6. 要显示 **vmstat** 的每一输出栏旁边的时间戳记, 请输入:

```
vmstat -t
```

7. 要以另一套输出栏显示 I/O 定向视图, 请输入:

```
vmstat -I
```

8. 要显示所有可用的 VMM 统计信息, 请输入:

```
vmstat -vs
```

9. 要以 8 秒为时间间隔显示“大页面”部分 (包含 alp 和 flp 列), 请输入:

```
vmstat -l 8
```

10. 要显示指定到特定页面大小 (在该示例中, 4K) 的 VMM 统计信息, 请输入:

```
vmstat -p 4K
```

11. 要显示系统支持的所有页面大小的 VMM 统计信息, 请输入:

```
vmstat -p ALL
```

OR (或)

```
vmstat -p all
```

12. 要仅显示特定页面大小 (在该示例中, 4K) 的 VMM 统计信息, 请输入:

```
vmstat -P 4K
```

13. 要仅显示所有受支持的页面大小的 VMM 统计信息中每一页的故障信息, 请输入:

```
vmstat -P ALL
```

OR (或)

```
vmstat -P all
```

## 文件

**/usr/bin/vmstat** 包含 **vmstat** 命令。

## 相关信息

**iostat** 和 **vmo** 命令。

《性能管理》中的『内存性能』。

---

## vpdadd 命令

### 用途

将项添加到产品、lpp、历史和供应商数据库中。

### 语法

```
vpdadd { -c Component | -p Product | -f Feature } -v v.r.m.f [ -D Destdir ] [ -U Command ] [ -R Prereq ] [ -S Msg_Set ] [ -M Msg_Number ] [ -C Msg_Catalog ] [ -P Parent ] [ -I Description ]
```

### 描述

**vpdadd** 命令与希望被列入重要产品数据库 (VPD) 的安装程序一起使用或被它们使用。VPD 由产品、lpp 和历史数据库构成。库存清单数据库项必须由 **sysck** 命令添加。现在包含一种新的供应商数据库来跟踪使用目标目录和非 **installpp** 卸载程序的产品。

**vpdadd** 命令使用树结构, 其最高级别为 *Product*, 其次为 *Feature*, 再次为 *Component*。

*Component* 是最底层的可安装单元, 但是在这个层次结构里, 不能选择一个 *Component* 用于安装或卸载。因此, 如果安装程序正在使用 **vpdadd** 命令来更新安装数据库, 它们应该查看自己的树形表示并且基于它们的结构添加项。如果每个安装只添加一个项, 那么添加 *Product* 类型而不是 *Component* 类型将会允许该项列入卸载基于 Web 的系统管理器和 SMIT 界面。所有的项都是在 VPD 里进行的, 但是在缺省 **lslpp** 列表 (-Lc) 中滤除了 *Component* 和 *Feature*。

### 标志

<b>-C</b> <i>Msg_Catalog</i>	指定用以搜索 <i>Component</i> 的一个已翻译描述的消息编目。缺省 (英文) 描述是用 <b>-I</b> 标志指定的。如果消息编目不在标准 NLSPATH 中, 那么应该给出全路径名。
<b>-c</b> <i>Component</i>	指定添加到 VPD 的 <i>Component</i> 名称。仅当一个项是唯一的项时才能被添加。唯一性描述为有一个不同的目标目录。如果 <i>Component</i> 的相同实例已经在数据库里, 则不添加任何项, 并且会返回错误。这允许强制安装 (即重新安装)。
<b>-D</b> <i>Destdir</i>	指定根 (前缀) 路径, 当安装时 (和用 <b>sysck</b> 命令添加到库存数据库时) 这个路径被添加到 <i>Component</i> 中的全部文件中。 <i>Component</i> 中的文件都按相对路径名列出, 所以允许更改根路径。缺省目标目录是 <b>/opt</b> 。

<b>-f Feature</b>	指定添加到 VPD 的 <i>Feature</i> 名称。仅当一个项是唯一的项时才能被添加。唯一性是指有一个不同的 VRMF 或目标目录。如果 <i>Feature</i> 的相同实例已经在数据库里，则不添加任何项，并且不返回错误。这允许强制安装（即重新安装）。
<b>-I Description</b>	指定 <i>Component</i> 、 <i>Feature</i> 或 <i>Product</i> 的缺省值描述。描述必须在双引号中指定。在描述内部允许使用单引号，双引号必须以一个 \ 开头。
<b>-M Msg_Number</b>	指定描述的消息号。
<b>-P Parent</b>	指定父代软件单元。一个 <i>Component</i> 根据它在树中的位置，指定一个 <i>Feature</i> 或 <i>Product</i> 作为其父代单元。这个标志用来在基于 Web 的系统管理器中提供树列表。
<b>-p Product</b>	指定添加到 VPD 的 <i>Product</i> 名称。仅当一个项是唯一的项时才能被添加。唯一性是指有一个不同的 VRMF 或目标目录。如果 <i>Product</i> 的相同实例已经在数据库里，则不添加任何项，并且不返回错误。这允许强制安装（即重新安装）。
<b>-R Prereq</b>	指定一个安装 <i>Component</i> 所必备的 <i>Component</i> （文件集）。参数必须在引号中指定。可多次使用该标志来指定多项先决条件。尽管在安装时这些会被（安装程序）认为是先决条件，为了避免创建循环的先决条件链，在 <i>Product</i> 数据库里它们都被列为并存条件。
<b>-S Msg_Set</b>	指定消息集（如果目录中的消息超过一个）。
<b>-U Command</b>	为该 <i>Component</i> 指定用来启动卸载程序的 <i>Command</i> 。这可能仅仅是一个命令路径名；如果存在一个全局卸载程序，它也可能包含参数。 <b>geninstall</b> 命令调用该卸载程序，并且如果在 VPD 中设置了该值， <b>installip</b> 也不会卸载一个文件集。
<b>-v v.r.m.f</b>	正在添加的 <i>Component</i> 、 <i>Feature</i> 或 <i>Product</i> 的 VRMF。

## 示例

- 以下示例显示了注册表服务如何调用 **vpdadd** 为 *Foo* 产品添加一个 *Component*。该 *Component* 有两个先决条件，一个特定于操作系统，另一个列为 GUID。

```
vpdadd -c EPL2890198489F -v 1.2.3.0 -R "bos.rte.odm 4.3.3.0" -R "8KDE0KY90245686 1.1.0.0" \
-U /usr/opt/foo/uninstaller.class -p KID892KYLIE25 -I "Foo Database Component"
```

- 要向 VPD 添加一个新产品 *devices.pci.cool.rte*，请输入：

```
vpdadd -p devices.pci.cool.rte -v 5.1.0.0 -U /usr/sbin/udissetup
```

## 文件

**/usr/sbin/vpdadd**

## 相关信息

**installip** 命令、**lslpp** 命令、**vpddel** 命令和 **geninstall** 命令。

## vpddel 命令

### 用途

从产品、lpp、历史和供应商数据库中除去项。

### 语法

```
vpddel { -c Component | -p Product | -f Feature } -v v.r.m.f -D Dest_dir
```

### 描述

**vpddel** 命令从产品、lpp、历史和供应商数据库中除去项。必须指定 vrmf 和目标目录才能除去正确的项。

## 标志

<b>-c Component</b>	除去指定的 <i>Component</i> 。在除去 <i>Component</i> 时，必须包含 VRMF。
<b>-D Dest_dir</b>	指定要除去的 <i>Component</i> 的目标目录。如果没有包含目标目录，则使用缺省目录 <b>/opt</b> 。
<b>-f Feature</b>	指定要从供应商数据库中除去的 <i>Feature</i> 。
<b>-p Product</b>	要从供应商数据库中除去的 <i>Product</i> 。
<b>-v V.R.M.F</b>	指定要从 VPD 和供应商数据库中删除的 <i>Component</i> 版本、发行版、修订版以及修正级别。

## 示例

要从产品、历史、lpp 和供应商数据库中除去 *Component* EPL2890198489F，请输入：

```
vpddel -c EPL2890198489F -v 1.2.3.0 -D /usr/lpp/Foo
```

## 文件

**/usr/sbin/vpdde1**

## 相关信息

vpdadd 命令和 lslpp 命令。

---

## vsdatalst 命令

### 用途

**vsdatalst** – 显示虚拟共享磁盘子系统的信息。

### 语法

**vsdatalst { -g | -n | -v | -c }**

### 描述

使用此命令来向标准输出显示几种信息中的一种信息。

可以使用系统管理界面工具（SMIT）来运行 **vsdatalst** 命令。要使用 SMIT，请输入：

```
smit list_vsd
```

并选择有关想要查看的虚拟共享磁盘 SDR 信息种类的选项。

## 标志

在每次调用 **vsdatalst** 时只能指定以下标志中的一个标志：

**-g** 显示以下全局卷组数据：

*global\_group\_name*,  
*local\_group\_name*,  
*primary\_server\_node*,  
*secondary\_server\_node*。（这仅对可恢复的虚拟共享磁盘子系统启用。）  
*eio\_recovery*  
*recovery*  
*CVSD server\_list*

**-n** 显示以下节点数据:  
*node\_number*,  
*host\_name*,  
*adapter\_name*,  
*min\_buddy\_buffer\_size*,  
*max\_buddy\_buffer\_size*,  
*max\_buddy\_buffers*.

**-v** 显示以下定义数据:

*vsd\_name*,  
*logical\_volume\_name*,  
*global\_group\_name*,  
*minor\_number*.

**-c** 显示以下集群信息:

*node\_number*  
*cluster\_name*

## 参数

无。

## 安全性

必须具有 root 用户权限才能运行此命令。

## 退出状态

**0** 表示命令成功完成。

非零 表示出错。

## 限制

必须从对等域中的联机节点上发出此命令。要使对等域联机，请使用 **startrpdomain** 命令。要使特定节点在现有对等域中联机，请使用 **startrpnode** 命令。有关创建和管理 RSCT 对等域的更多信息，请参考 *RSCT: Administration Guide*。

## 标准输出

当前 RVSD 子系统运行级别。

## 示例

1. 要显示全局卷组日期，请输入:

```
vsdatalst -g
```

系统会显示一条类似于以下的消息:

VSD 全局卷组信息

全局卷组名	本地 VG 名	主卷组	服务器节点号	备份卷组	eio_recovery	恢复	server_list	vsd_type
gpfs0vg	gpfs0vg	1	2	0	0	0	0	VSD
gpfs1vg	gpfs1vg	2	1	0	0	0	0	VSD
gpfs3vg	gpfs3vg	1	0	0	0	0	1:2	CVSD

2. 要显示全局卷组日期, 请输入:

```
vsdatalst -n
```

系统会显示一条类似于以下的消息:

VSD 节点信息

节点 编号 host_name	VSD 适配器	IP 大小	信息包 大小	伙伴缓冲区		
				最小	最大	最大缓冲区数
1 host1	m10	61440	4096	262144	128	
2 host2	m10	61440	4096	262144	128	

3. 要显示全局卷组日期, 请输入:

```
vsdatalst -v
```

系统会显示一条类似于以下的消息:

VSD 表 VSD 名称	逻辑卷	全局卷组	次要编号 size_in_MB
gpfs0vsd	gpfs0lv	gpfs0vgv	3 4096
gpfs1vsd	gpfs1lv	gpfs1vgv	1 4096
gpfs3vsd	gpfs3lv	gpfs3vgv	4 4096

## 位置

/opt/rsct/vsd/bin/vsdatalst

## 相关信息

命令: **lsvsd**、**updatevsdnode**、**vsdnode**

---

## vsdchgserver 命令

### 用途

**vsdchgserver** – 将一个或多个虚拟共享磁盘的服务器功能从当前充当服务器节点的节点切换到另一个节点上。

### 语法

```
vsdchgserver -g vsd_global_volume_group_name -p primary_node  
[-b secondary_node] [ -o EIO_recovery]
```

### 描述

**vsdchgserver** 命令允许在主节点上定义的全局卷组的服务功能由辅助节点接管, 或者由主节点从辅助节点上接管。这样允许应用程序在物理磁盘与其中的一个附加节点之间的电缆或适配器不工作的情况下继续使用虚拟共享磁盘。

如果 (仅仅如果) **vsdchgserver** 命令用来交换以 **-g** 标志指定的全局卷组中当前定义的主节点与辅助节点, 则可恢复虚拟共享磁盘子系统自动更新虚拟共享磁盘设备。

### 标志

- g** 为代表在特定节点上定义的所有虚拟共享磁盘的卷组指定全局卷组名称。
- p** 为全局卷组指定主服务器节点号。

- b** 为全局卷组指定辅助节点号。如果未指定 **-b** 标志，则会除去辅助节点定义。
- o** 指定为 **0** 表示不对 EIO 错误进行恢复，或者指定为 **1** 表示对 EIO 错误进行恢复。

## 参数

无。

## 安全性

必须具有 root 用户权限才能运行此命令。

## 退出状态

- 0** 表示命令成功完成。
- 非零 表示出错。

## 限制

必须从对等域中的联机节点上发出此命令。要使对等域联机，请使用 **startrpdomain** 命令。要使特定节点在现有对等域中联机，请使用 **startrpnode** 命令。有关创建和管理 RSCT 对等域的更多信息，请参考 *RSCT: Administration Guide*。

## 标准输出

当前 RVSD 子系统运行级别。

## 示例

要通过 EIO 恢复将全局卷组 node12vg 的主服务器节点更改为节点 1 以及将辅助节点更改为节点 2，请输入：  
`vsdchgserver -g node12vg -p 1 -b 2 -o 1`

## 位置

**/opt/rsct/vsd/bin/vsdchgserver**

## 相关信息

有关如何使用此命令编写应用程序的信息，请参考 *RSCT: Managing Shared Disks*。

---

## **vsdelnode** 命令

## 用途

除去一个节点或一系列节点的虚拟共享磁盘信息。

## 语法

**vsdelnode** *node\_number* ...

## 描述

该命令用来除去一个节点或一系列节点的虚拟共享磁盘数据。

**vsdelnode** 命令使得列出的节点不再是虚拟共享磁盘节点，以便无法通过它们访问虚拟共享磁盘。该命令对所有节点都是失败的，这些节点是任何全局卷组的服务器。

可以使用系统管理界面工具（SMIT）来运行 **vsdelnode** 命令。要使用 SMIT，请输入：

```
smit delete_vsd
```

并选择删除虚拟共享磁盘节点信息选项。

## 标志

- g** 为代表在特定节点上定义的所有虚拟共享磁盘的卷组指定全局卷组名称。
- p** 为全局卷组指定主服务器节点号。
- b** 为全局卷组指定辅助节点号。如果未指定 **-b** 标志，则会除去辅助节点定义。
- o** 指定为 **0** 表示不对 EIO 错误进行恢复，或者指定为 **1** 表示对 EIO 错误进行恢复。

## 参数

*node\_number* 指定想要删除其虚拟共享磁盘信息的节点的节点号。

## 安全性

您必须具有 **root** 权限才能运行该命令。

## 限制

必须在要删除的节点上停止可恢复虚拟共享磁盘子系统。否则，结果可能将不可预测。有关更多信息，请参阅 *RSCT for AIX 5L™: Managing Shared Disks*。

必须从对等域中的联机节点上发出此命令。要使对等域联机，请使用 **startrpdomain** 命令。要使特定节点在现有对等域中联机，请使用 **startrpnode** 命令。有关创建和管理 RSCT 对等域的更多信息，请参考 *RSCT Administration Guide*。

## 示例

要删除节点 **3** 和 **6** 的虚拟共享磁盘节点信息，请输入：

```
vsdelnode 3 6
```

## 位置

**/opt/rsct/vsd/bin/vsdelnode**

## 相关信息

命令：**vsdatalst**、**vsdnode**

---

## vsdelvg 命令

## 用途

**vsdelvg** – 除去虚拟共享磁盘的全局卷组信息。

## 语法

**vsdelvg** [**-f**] *global\_group\_name* ...

## 描述

使用此命令除去虚拟共享磁盘的全局卷组信息。如果全局卷组上定义了任何虚拟共享磁盘，则除非指定了 **-f**，否则 **vsdelvg** 命令失败。如果指定了 **-f**，则必须取消配置任何此类虚拟共享磁盘，并且这些磁盘在要被删除的所有虚拟共享磁盘节点上处于已定义状态。

可以使用系统管理界面工具（SMIT）来运行 **vsdelvg** 命令。要使用 SMIT，请输入：

```
smit delete_vsd
```

并选择删除虚拟共享磁盘全局卷组信息选项。

## 标志

**-f** 强制除去该全局卷组上定义的任何虚拟共享磁盘。

## 参数

*global\_group\_name*

指定您不再希望其对系统是全局的卷组。

## 安全性

必须具有 root 用户权限才能运行此命令。

## 退出状态

**0** 表示命令成功完成。

非零 表示出错。

## 限制

必须从对等域中的联机节点上发出此命令。要使对等域联机，请使用 **startrpdomain** 命令。要使特定节点在现有对等域中联机，请使用 **startrpnode** 命令。有关创建和管理 RSCT 对等域的更多信息，请参考 *RSCT: Administration Guide*。

## 标准输出

当前 RVSD 子系统运行级别。

## 示例

要除去全局卷组 **vg1n1**，请输入：

```
vsdelvg vg1n1
```

## 位置

**/opt/rsct/vsd/bin/vsdelvg**

## 相关信息

命令: **undefvsd**、**vsdatalst**、**vsdvg**

---

### **vsdnode** 命令

#### 用途

为一个节点或一系列节点定义虚拟共享磁盘信息。

#### 语法

```
vsdnode      node_number... adapter_name min_buddy_buffer_size  
                  max_buddy_buffer_size max_buddy_buffers  
                  vsd_max_ip_msg_size [cluster_name]
```

#### 描述

使用此命令使指定的节点成为虚拟共享磁盘节点，并指定它们的虚拟共享磁盘运行参数。如果此信息对所有节点都是相同的，则只运行此命令一次。如果此信息对各节点来说是不同的，则为每个应该具有相同的虚拟共享磁盘信息的节点组运行此命令一次。

可以使用系统管理界面工具（SMIT）来运行 **vsdnode** 命令。要使用 SMIT，请输入：

```
smit vsd_data
```

并选择虚拟共享磁盘节点信息选项。

#### 标志

**-f** 强制除去该全局卷组上定义的任何虚拟共享磁盘。

#### 参数

*node\_number* 指定将要设置虚拟共享磁盘信息的节点。为 *node\_number* 指定的值必须与有效的 RSCT 远程对等域节点号匹配。

*adapter\_name* 指定要用于指定节点的虚拟共享磁盘通信的适配器名称。此适配器名称必须已定义给节点。请注意虚拟共享磁盘支持中涉及的节点必须完全连接，以便可以进行正确通信。使用 **mlo** 来指定虚拟共享磁盘设备驱动程序通过 SP 交换机传送数据请求。在下次装入虚拟共享磁盘设备驱动程序时，将使用 **mlo** 适配器。

*min\_buddy\_buffer\_size* 指定服务器用来对虚拟共享磁盘满足远程请求的最小伙伴缓冲区。该值必须是 2 的乘方并且大于或等于 4096。IBM 建议使用的值为 4096 (4KB)。对于 512 字节的请求，4KB 过大。然而，回想起来，在服务器节点上处理远程请求时，伙伴缓冲区只能在短期内使用。

*max\_buddy\_buffer\_size* 指定服务器用来满足远程非高速缓存的请求的最大伙伴缓冲区。该值必须是 2 的乘方并且大于或等于 *min\_buddy\_buffer\_size*。IBM 建议使用的值为 262144 (256KB)。在使用虚拟共享磁盘以及由虚拟共享磁盘软件使用的网络时，该值取决于应用程序的 I/O 请求大小。

#### *max\_buddy\_buffers*

指定要分配的 *max\_buddy\_buffer\_size* 缓冲区数目。虚拟共享磁盘设备驱动程序在首次装入时将具有初始大小，然后将按需要动态地分配和回收额外的空间。建议的值为 2000 个 256KB 的缓冲区。

伙伴缓冲区仅在服务器上使用。在客户机节点上，您可能需要将 *max\_buddy\_buffers* 设置成 1。

**注:** **statvsd** 命令将指示是否有远程请求正在排队等候伙伴缓冲区。

#### *vsd\_max\_ip\_msg\_size*

指定虚拟共享磁盘的最大消息大小（以字节为单位）。此值不得大于网络的最大传输单元（MTU）大小。建议的值为：

- 61440 (60KB) (对于交换机)
- 8192 (8KB) (对于巨型帧以太网)
- 1024 (1KB) (对于 1500 字节 MTU 以太网)

#### *cluster\_name*

必须对将要为并发访问的共享磁盘提供服务的服务器节点指定集群名称。此集群名称可以是任何用户提供的名称。一个节点只属于一个集群。例如，当您拥有一个并发访问环境时，CVSD 的两台服务器必须都指定相同的集群名称。

**注:** 仅 SSA (串行存储器体系结构) 磁盘需要 *cluster\_name*。

## 安全性

您必须具有 **root** 权限才能运行该命令。

## 限制

在该命令上指定的节点必须已属于一个对等域，并且必须从这个对等域中的联机节点上发出此命令。要使对等域联机，请使用 **startrpdomain** 命令。要使特定节点在现有对等域中联机，请使用 **startrpnode** 命令。有关创建和管理 RSCT 对等域的更多信息，请参考 *RSCT Administration Guide*。

## 示例

以下示例定义交换网络和节点 1 到 8 的信息。

```
vsdnode 1 2 3 4 5 6 7 8 m10 4096 262144 128 61440
```

## 位置

/opt/rsct/vsd/bin/vsdnode

## 相关信息

命令: **updatevsdnode**、**vsdatalst**、**vsdelnode**

---

## **vsdsklst** 命令

## 用途

生成输出结果，该输出结果向您显示对等域中的虚拟共享磁盘子系统使用的磁盘资源。

## 语法

```
vsdsklst [-v] [-d] {-a | -n node_number[, node_number2, ...]}
```

## 描述

使用此命令来检查对等域中的磁盘使用率。

## 标志

- v** 显示有关卷组和与卷组关联的虚拟共享磁盘的磁盘使用信息。
- d** 显示有关卷组和与卷组关联的物理磁盘的磁盘使用信息。
- a** 显示系统或系统分区中所有节点的指定信息。
- n *node\_number*** 列出要显示其信息的一个或多个节点号。

## 参数

*node\_number* 指定将要设置虚拟共享磁盘信息的节点。为 *node\_number* 指定的值必须与有效的 RSCT 远程对等域节点号匹配。

*adapter\_name* 指定要用于指定节点的虚拟共享磁盘通信的适配器名称。此适配器名称必须已定义给节点。请注意虚拟共享磁盘支持中涉及的节点必须完全连接，以便可以进行正确通信。使用 **mlo** 来指定虚拟共享磁盘设备驱动程序通过 SP 交换机传送数据请求。在下次装入虚拟共享磁盘设备驱动程序时，将使用 **mlo** 适配器。

*min\_buddy\_buffer\_size* 指定服务器用来对虚拟共享磁盘满足远程请求的最小伙伴缓冲区。该值必须是 2 的乘方并且大于或等于 4096。IBM 建议使用的值为 4096 (4KB)。对于 512 字节的请求，4KB 过大。然而，回想起来，在服务器节点上处理远程请求时，伙伴缓冲区只能在短期内使用。

*max\_buddy\_buffer\_size* 指定服务器用来满足远程非高速缓存的请求的最大伙伴缓冲区。该值必须是 2 的乘方并且大于或等于 *min\_buddy\_buffer\_size*。IBM 建议使用的值为 262144 (256KB)。在使用虚拟共享磁盘以及由虚拟共享磁盘软件使用的网络时，该值取决于应用程序的 I/O 请求大小。

*max\_buddy\_buffers* 指定要分配的 *max\_buddy\_buffer\_size* 缓冲区数目。虚拟共享磁盘设备驱动程序在首次装入时将具有初始大小，然后将按需要动态地分配和回收额外的空间。建议的值为 2000 个 256KB 的缓冲区。

伙伴缓冲区仅在服务器上使用。在客户机节点上，您可能需要将 *max\_buddy\_buffers* 设置成 1。

**注:** **statvsd** 命令将指示是否有远程请求正在排队等候伙伴缓冲区。

*vsd\_max\_ip\_msg\_size* 指定虚拟共享磁盘的最大消息大小（以字节为单位）。此值不得大于网络的最大传输单元 (MTU) 大小。建议的值为：

- 61440 (60KB) (对于交换机)
- 8192 (8KB) (对于巨型帧以太网)
- 1024 (1KB) (对于 1500 字节 MTU 以太网)

*cluster\_name* 必须对将要为并发访问的共享磁盘提供服务的服务器节点指定集群名称。此集群名称可以是任何用户提供的名称。一个节点只属于一个集群。例如，当您拥有一个并发访问环境时，CVSD 的两台服务器必须都指定相同的集群名称。

**注:** 仅 SSA (串行存储器体系结构) 磁盘需要 *cluster\_name*。

## 安全性

您必须具有 **root** 权限才能运行该命令。

## 限制

必须从对等域中的联机节点上发出此命令。要使对等域联机，请使用 **startrpdomain** 命令。要使特定节点在现有对等域中联机，请使用 **startrpnnode** 命令。有关创建和管理 RSCT 对等域的更多信息，请参考 *RSCT Administration Guide*。

## 示例

此命令：

```
vsdsklst -dv -a
```

在节点 1 和 2 上定义了在具有卷组和虚拟共享磁盘的系统上显示以下信息。

c164n12.ppd.pok.ibm.com:	节点号: 2; 节点名: c164n12.ppd.pok.ibm.com
c164n12.ppd.pok.ibm.com:	卷组: rootvg; 分区大小: 32; 总计: 271; 可用: 168
c164n12.ppd.pok.ibm.com:	物理磁盘: hdisk0; 总计: 271; 可用: 168
c164n12.ppd.pok.ibm.com:	卷组: testvg 未联机。
c164n12.ppd.pok.ibm.com:	物理磁盘: hdisk5;
c164n12.ppd.pok.ibm.com:	卷组: test1vg; 分区大小: 4; 总计: 537; 可用: 534
c164n12.ppd.pok.ibm.com:	物理磁盘: hdisk2; 总计: 537; 可用: 534
c164n12.ppd.pok.ibm.com:	VSD 名称: vsd1n2[testnewlv21n2]; 大小: 1
c164n12.ppd.pok.ibm.com:	VSD 名称: vsd2n2[test1v1n2]; 大小: 346112.25
c164n12.ppd.pok.ibm.com:	VSD 名称: vsd3n2[test1v2n2]; 大小: 346112.25
c164n12.ppd.pok.ibm.com:	卷组: vgl 未联机。
c164n12.ppd.pok.ibm.com:	物理磁盘: hdisk9;
c164n12.ppd.pok.ibm.com:	卷组: sharkvg 未联机。
c164n12.ppd.pok.ibm.com:	物理磁盘: hdisk7;
c164n12.ppd.pok.ibm.com:	物理磁盘: hdisk10;
c164n12.ppd.pok.ibm.com:	卷组: bdhclvg; 分区大小: 32; 总计: 134; 可用: 102
c164n12.ppd.pok.ibm.com:	物理磁盘: hdisk13; 总计: 134; 可用: 102
c164n12.ppd.pok.ibm.com:	卷组: gpfs0vg; 分区大小: 8; 总计: 536; 可用: 0
c164n12.ppd.pok.ibm.com:	物理磁盘: hdisk12; 总计: 536; 可用: 0
c164n12.ppd.pok.ibm.com:	VSD 名称: gpfs0vsd[gpfs01v]; 大小: 352256.75
c164n12.ppd.pok.ibm.com:	未分配物理磁盘:
c164n12.ppd.pok.ibm.com:	物理磁盘: hdisk1
c164n12.ppd.pok.ibm.com:	物理磁盘: hdisk3
c164n12.ppd.pok.ibm.com:	物理磁盘: hdisk4
c164n12.ppd.pok.ibm.com:	物理磁盘: hdisk6
c164n12.ppd.pok.ibm.com:	物理磁盘: hdisk11
c164n12.ppd.pok.ibm.com:	物理磁盘: hdisk15
c164n11.ppd.pok.ibm.com:	节点号: 1; 节点名: c164n11.ppd.pok.ibm.com
c164n11.ppd.pok.ibm.com:	卷组: rootvg; 分区大小: 32; 总计: 271; 可用: 172
c164n11.ppd.pok.ibm.com:	物理磁盘: hdisk0; 总计: 271; 可用: 172
c164n11.ppd.pok.ibm.com:	卷组: bdhclvg; 分区大小: 32; 总计: 134; 可用: 102
c164n11.ppd.pok.ibm.com:	物理磁盘: hdisk9; 总计: 134; 可用: 102
c164n11.ppd.pok.ibm.com:	VSD 名称: bdhcvsd1n1[lvbdhcvsd1n1]; 大小: 45056
c164n11.ppd.pok.ibm.com:	卷组: testvg; 分区大小: 16; 总计: 134; 可用: 70
c164n11.ppd.pok.ibm.com:	物理磁盘: hdisk13; 总计: 134; 可用: 70
c164n11.ppd.pok.ibm.com:	未分配物理磁盘:
c164n11.ppd.pok.ibm.com:	物理磁盘: hdisk1
c164n11.ppd.pok.ibm.com:	物理磁盘: hdisk2
c164n11.ppd.pok.ibm.com:	物理磁盘: hdisk3

## 位置

/opt/rsct/vsd/bin/vsdsklst

## 相关信息

命令: **vsdatalst**

---

## **vsdvg** 命令

### 用途

**vsdvg** – 定义一个虚拟共享磁盘全局卷组。

### 语法

**vsdvg** [-g *global\_volume\_group*] {-l *server\_list* *local\_group\_name* | *local\_group\_name* *primary\_node* [*secondary\_node* [*eio\_recovery*]]}

### 描述

使用此命令来定义虚拟共享磁盘子系统使用的卷组。该操作通过指定本地卷组名、它所驻留的节点，以及在整个集群中用来辨认卷组时的名称来实现。

可以使用系统管理界面工具（SMIT）来运行 **vsdvg** 命令。要使用 SMIT，请输入：

```
smit vsd_data
```

并选择虚拟共享磁盘全局卷组信息选项。

### 标志

**-g** *global\_volume\_group*

为新的全局卷组指定唯一的名称。该名称在系统分区中必须是唯一的名称。它在 SP 中应该唯一，以避免在将来的系统分区操作中产生任何命名冲突。建议的命名约定是 **vgxxn<sub>yy</sub>**，其中 <sub>yy</sub> 是节点号，<sub>xx</sub> 是该节点上卷组的唯一编号。如果不指定这个名称，则对全局名称使用本地组名。名称的长度必须小于或等于 31 个字符。

**-l** *server\_list* 为 CVSD 定义服务器列表。服务器数大于一表示 *global\_volume\_group* 是一个并发卷组。

### 参数

*local\_group\_name*

指定想要指示为用作虚拟共享磁盘的卷组名。该名称对于它所驻留的主机来说是本地名称。名称的长度必须小于或等于 15 个字符。

*primary\_node* 指定卷组所驻留的主服务器节点号。名称的长度必须小于或等于 31 个字符。

*secondary\_node* 指定卷组所驻留的辅助服务器节点号。名称的长度必须小于或等于 31 个字符。

*eio\_recovery*

指定可恢复虚拟共享磁盘子系统将要如何响应 EIO 错误。如果 *eio\_recovery* 设置为值 1（缺省值），则 EIO 错误将导致可恢复虚拟共享磁盘系统交换当前的主节点和辅助节点，并在新的主节点上再执行一次重试。

### 安全性

必须具有 root 用户权限才能运行此命令。

## 退出状态

**0** 表示命令成功完成。

非零 表示出错。

## 限制

必须从对等域中的联机节点上发出此命令。要使对等域联机，请使用 **startrpdomain** 命令。要使特定节点在现有对等域中联机，请使用 **startrpnode** 命令。有关创建和管理 RSCT 对等域的更多信息，请参考 *RSCT: Administration Guide*。

## 标准输出

当前 RVSD 子系统运行级别。

## 示例

- 以下示例将 **gpfs1vg** 定义为一个虚拟共享磁盘全局卷组，此时本地卷组 **gpfs1vg** 从作为 *primary\_node* 的 **node1** 和作为 *secondary\_node* 的 **node2** 进行访问。

```
vsdvg -g gpfs1vg gpfs1vg 1 2
```

- 以下示例将 **gpfs3vg** 定义为一个虚拟共享磁盘全局卷组，此时本地卷组 **gpfs3vg** 从 **node1** 和 **node2** 进行并发访问。

```
vsdvg -g gpfs3vg -l 1:2 gpfs3vg
```

## 位置

/opt/rsct/vsd/bin/vsdvg

## 相关信息

命令: **updatevsdvg**、**vsdelvg**

---

## vsdvgts 命令

### 用途

**vsdvgts** – 通过从物理磁盘的卷组描述符区域 (VGDA) 读取时间戳记来更新可恢复虚拟共享磁盘子系统使用的时间戳记。

### 语法

**vsdvgts** [-a] [ volgrp ]

### 描述

请使用此命令来更新可恢复虚拟共享磁盘子系统使用的时间戳记，以确定是否更改了孪生尾部卷组。当子系统检测到更改时，恢复脚本导出卷组，然后导入此卷组。

在导出与导入操作并非真正必要的情况下，此命令可用来避免在恢复期间导出卷组然后导入卷组。使用此命令应该非常小心。

## 标志

- a** 指定应该对主节点和辅助节点二者更新该卷组的时间戳记。如果未指定此标志，则仅在本地节点上更新时间戳记。

## 参数

*volgrp* 指定一个卷组。如果不指定此操作对象，则该节点上所有卷组的时间戳记都会更新。

## 安全性

必须具有 root 用户权限才能运行此命令。

## 退出状态

- 0** 表示命令成功完成。  
**1** 表示程序无法读取一个或多个时间戳记。

## 限制

必须从对等域中的联机节点上发出此命令。要使对等域联机，请使用 **startrpdomain** 命令。要使特定节点在现有对等域中联机，请使用 **startrpnode** 命令。有关创建和管理 RSCT 对等域的更多信息，请参考 *RSCT: Administration Guide*。

## 标准输出

当前 RVSD 子系统运行级别。

## 示例

要仅对该节点更新与虚拟共享磁盘卷组 vsdvg1 关联的时间戳记，请输入：

```
vsdvgts vsdvg1
```

## 位置

/usr/lpp/vsd/bin/vsdvgts

## 相关信息

命令： **updatevsdvg**、**vsdelvg**

---

## w 命令

## 用途

打印当前系统活动摘要。

## 语法

**w** [ **-h** ] [ **-u** ] [ **-w** ] [ **-l** | **-s** | **-X** ] [ *User* ]

## 描述

**w** 命令打印系统中当前活动的摘要。该摘要包含以下内容：

用户	登录的用户。
tty	用户使用的 tty 名称。
注册@	用户登录的日期和时间。
空闲	自程序上次试图读取终端开始持续的分钟数。
JCPU	该终端上的所有进程及其子进程使用的系统部件时间。
PCPU	当前活动进程所使用的系统部件时间。
什么	当前进程的名称和参数。

摘要标题行显示当前日期和时间、系统已经启动的时间、登录到系统的用户数和平均负载。平均负载是指在先前 1、5、15 分钟时间间隔内的可运行进程数。

下面的示例显示了登录时间字段所用的不同格式：

10:25am	用户在最近 24 小时内登录。
Tue10am	用户在 24 小时和 7 天之间登录。
12Mar91	用户在 7 天以前登录。

如果用 *User* 参数指定了用户名，则输出仅限于该用户。

## 标志

<b>-h</b>	禁用标题。
<b>-l</b>	用长格式打印摘要。这是缺省值。
<b>-s</b>	用短格式打印摘要。在短格式中，tty 是缩写，并且登录时间、系统部件时间和命令参数都被省略。
<b>-u</b>	打印日期和时间、自上次系统启动以来的时间总计、登录的用户数和正在运行的进程数。这是缺省值。指定 <b>-u</b> 标志而不指定 <b>-w</b> 或 <b>-h</b> 标志等效于 <b>uptime</b> 命令。
<b>-w</b>	等效于同时指定 <b>-u</b> 和 <b>-l</b> 标志，这是缺省值。
<b>-x</b>	打印每个用户名的所有可用字符，而不是将其截断为前 8 个字符。还将用户名移动到输出的最后一列。

## 文件

<b>/etc/utmp</b>	包含用户列表。
------------------	---------

## 相关信息

**who** 命令、**finger** 命令、**ps** 命令、**uptime** 命令。

---

## wait 命令

### 用途

等待直到进程标识终止。

### 语法

**wait** [ *ProcessID* ... ]

## 描述

**wait** 命令等待（暂停执行）直到由 *ProcessID* 变量指定的进程标识终止。如果没有指定 *ProcessID* 变量，**wait** 命令会等待直到调用 shell 的所有已知进程标识终止并且以 0 为退出状态退出。如果 *ProcessID* 变量代表一个未知的进程标识，**wait** 命令会将它们视为以 127 为退出状态退出的已知进程标识。**wait** 命令以 *ProcessID* 变量指定的上个进程标识的退出状态退出。

## 标志

*ProcessID* 指定一个命令的无符号十进制整数进程标识，**wait** 命令会等待直到该进程标识终止。

## 退出状态

如果指定一个或多个操作数，所有的操作数终止或不为调用 shell 所知，并且上个操作数指定的状态是已知的，那么 **wait** 命令的退出状态与上个操作数指定的命令退出状态信息相同。如果进程由于收到信号而异常终止，那么退出状态会大于 128 并且与其他信号生成的退出状态信息不同，尽管未指定确切的状态值（请参阅 **kill -l** 命令选项）。否则，**wait** 命令会以以下值中的一个值退出：

- 0 以无操作数方式调用 **wait** 命令，并且调用的 shell 所已知的所有进程标识已经终止。
- 1-126 **wait** 命令检测到一个错误。
- 127 由上一个指定的 *ProcessID* 操作数所标识的命令是未知的命令。

## 文件

**/usr/bin/wait** 包含 **wait** 命令。

## 相关信息

**shutdown** 命令、**sleep** 命令、**wall** 命令。

**alarm** 子例程、**pause** 子例程、**sigaction** 子例程。

《操作系统与设备管理》中的 shell。

---

## wall 命令

### 用途

给所有登录的用户写一条消息。

### 语法

**wall** [ **-a** ] [ **-g** *Group* ][ *Message* ]

## 描述

**wall** 命令给所有登录的用户写一条消息。如果没有指定 *Message* 参数，**wall** 命令从标准输入读取消息直到遇到文件结束符。然后，消息被发送给所有已登录用户。消息以以下标题开始：

广播消息自  
user@node

( tty ) 于 hh:mm:ss ...

hh:mm:ss 代表消息被发送时的小时、分钟和秒。

要覆盖其他用户设置的任何保护，必须以 root 用户权限进行操作。典型情况下，root 用户使用 **wall** 命令来警告所有其他用户系统即将关闭。

注:

1. **wall** 命令仅对本地节点发送消息。
2. 消息可以包含多字节字符。

## 标志

**-a**

执行缺省操作。这个标志是为兼容 System V 而提供的。它对控制台和伪终端广播消息。

**-g Group**

仅对指定的组广播。

## 文件

**/dev/tty** 指定一个设备。

## 相关信息

**mesg** 命令、**su** 命令、**write** 命令。

---

## **ewallevent** 命令/**wallevent** 命令

### 用途

向所有登录用户广播一个事件或一个重整事件。

### 语法

**ewallevent [-c] [-h]**

**wallevent [-c] [-h]**

### 描述

**ewallevent** 脚本总是用英文返回消息。返回 **wallevent** 脚本消息所用的语言取决于语言环境设置。

当事件或重整事件发生时，这些脚本对所有当前登录到主机的用户广播关于这个事件或重整事件的消息。事件或重整事件信息在环境变量中被事件响应资源管理器捕获并公布，这些环境变量是在事件或重整事件发生时由事件响应资源管理器生成的。这些脚本能用作事件响应资源运行的操作。它们还能用作创建其他用户定义操作的模板。

当事件或重整事件发生时，消息会以这种格式显示在所有登录用户的控制台上，对事件或重整事件来说这些脚本是一个响应操作：

*hh:mm:ss* 来自于 *user@host (tty)* 的广播消息...

*yy/mm/dd hh:mm:ss* 在 *resource\_class\_name* 的资源 *resource\_name* 上的因“条件” *condition\_name* 发生了 *severity event\_type*。  
该资源在 *node\_name* 受到监视，并驻留于 *{node\_names}*。

返回有关这些 ERM 环境变量的事件信息，其中还包括以下内容：

### 本地时间

观察事件或重整事件的时间。ERM 提供的实际环境变量是 RRM\_TIME。这个值已经本地化且在显示之前已转换成可阅读的格式。

**wallevent** 脚本捕获环境变量值并用 **wall** 命令将一条消息写到当前登录用户控制台。

## 标志

- c** 指示 **wallevent** 广播 ERM 事件的 **ERRM\_VALUE**。如果指定了 **-c** 标志，**wallevent** 将广播该 SNMP 陷阱消息。
- h** 将脚本的用法语句写到标准输出。

## 参数

*log\_file*

指定记录事件信息的文件名。应当指定 *log\_file* 参数的绝对路径。

*log\_file* 被当作一个循环日志且其大小固定为 64KB。当 *log\_file* 写满时，新项覆盖现有最旧的项。

如果 *log\_file* 已经存在，事件信息被追加到它的后面。如果 *log\_file* 不存在，会创建它以使事件信息能写入其中。

## 退出状态

- 0** 脚本已经成功运行。
- 1** 当脚本运行时发生错误。

## 限制

1. 这些脚本必须运行在 ERM 正在运行的节点上。
2. **wall** 命令用来将一条消息写到当前登录用户控制台。请参考 **wall** 的联机帮助页以获取关于 **wall** 命令的更多信息。

## 标准输出

当指定 **-h** 标志时，将脚本用法语句写到标准输出。

## 示例

1. 假定在关键通知响应里 **wallevent** 脚本是一个预定义操作，它与资源 **/var** 上已使用的 **/var** 空间条件相关联。已符合为该情况定义的事件表达式的阈值，同时发生一个事件。关键通知响应发生，且 **wallevent** 运行。在所有登录用户的控制台上显示以下消息：

18:42:03 来自于 joe@neverland.com (pts/6) 的广播消息...

02/03/28 18:41:50 时在 IBM.FileSystem 的资源 /var 上因“条件”已使用的 /var 空间而发生了关键事件  
该资源在 c174n05 受到监视，并驻留于 {c174n05}。

2. 当为资源 **/var** 上的已使用的 **/var** 空间情况发生一个重整事件，下列信息显示在所有登录用户的控制台上：
- 18:42:03 来自于 joe@neverland.com ( pts/6 ) 的广播消息...
- 02/03/28 18:41:50 时在 IBM.FileSystem 的资源 /var 上因“条件”已使用的 /var 空间而发生了关键重整事件  
该资源在 c174n05 受到监视，并驻留于 {c174n05}。

## 位置

**/usr/sbin/rsct/bin/ewallevent** 包含 **ewallevent** 脚本

**/usr/sbin/rsct/bin/wallevent** 包含 **wallevent** 脚本

## 相关信息

命令: **wall**

---

## watch 命令

### 用途

观察一个可能是不可信的程序。

### 语法

**watch** [ **-e** *Events* ] [ **-o** *File* ] *Command* [ *Parameter* ... ]

### 描述

**watch** 命令允许 root 用户或一个审计组成员观察一个认为是不可信赖的程序操作。**watch** 命令执行用 *Command* 参数指定的程序，可以带任何 *Parameter* 字段也可以不带，记录所有审计事件或用 **-e** 标志指定的审计事件。

**watch** 命令观察所有在程序运行时创建的进程，包括任何子进程。**watch** 命令会继续直到所有的进程（包括它创建的进程）退出，以观察所有发生的事件。

**watch** 命令格式化审计记录并将它们写到标准输出或用 **-o** 标志指定的一个文件。

为了使 **watch** 命令起作用，一定不要配置和启用审计子系统。

### 标志

<b>-e</b> <i>Events</i>	指定要审计的事件。 <i>Events</i> 参数是在 <b>/etc/security/audit/events</b> 文件中定义的以逗号分隔的审计事件列表。缺省值是所有事件。
<b>-o</b> <i>File</i>	指定输出文件的路径名。如果没有使用 <b>-o</b> 标志，则输出写到标准输出。

## 安全性

访问控制：这个命令应授予 root 用户和审计组成员执行 (x) 访问权。该命令应该为 root 用户的 **setuid**，以使其能访问其他审计子系统命令和文件，并有**可信计算库**属性。

访问的文件：

方式	文件
r	<b>/dev/audit</b>

方式	文件
x	/usr/sbin/auditstream
x	/usr/sbin/auditselect
x	/usr/sbin/auditpr

## 示例

- 要观察 **bar** 命令打开的所有文件, 请输入:

```
watch -e FILE_Open /usr/lpp/foo/bar -x
```

这个命令打开审计设备并执行 **/usr/lpp/foo/bar** 命令。然后它读取所有记录并选择和格式化那些 FILE\_Open 事件类型的记录。

- 要观察 xyzproduct 程序的安装, 该程序可能是不可信赖的, 请输入:

```
watch /usr/sbin/installp xyzproduct
```

这个命令打开审计设备并执行 **/usr/sbin/installp** 命令。然后读取所有记录并将它们格式化。

## 文件

<b>/usr/sbin/watch</b>	包含 <b>watch</b> 命令。
<b>/dev/audit</b>	指定从中读取审计记录的审计设备。

## 相关信息

**audit** 命令、**auditbin** 守护程序、**auditcat** 命令、**auditpr** 命令、**auditselect** 命令、**auditstream** 命令、**login** 命令、**logout** 命令、**su** 命令。

**auditread** 子例程。

关于用户的标识和认证、自主访问控制、可信计算库和审计的更多信息, 请参阅《安全性》。

关于审计的更多信息, 请参阅《安全性》中的『审计概述』。

## WC 命令

### 用途

计算文件中的行数、字数、字节数或字符数。

### 语法

```
wc [ -c | -m ] [ -l ] [ -w ] [ File ... ]
```

```
wc -k [ -c ] [ -l ] [ -w ] [ File ... ]
```

### 描述

缺省情况下, **wc** 命令对 *File* 参数指定的文件中的行数、字数和字节数进行计数。这个命令将换行符数、字数和字节数写到标准输出并为所有指定的文件保留一个总数。

当使用 *File* 参数时，**wc** 命令显示文件名以及请求的计数。如果没有给 *File* 参数指定一个文件名，**wc** 命令使用标准输入。

**wc** 命令受 **LANG**、**LC\_ALL**、**LC\_CTYPE** 和 **LC\_MESSAGES** 环境变量影响。

**wc** 命令将一个字看作是被一个空格（如空白和跳格）分隔的非零长度字符串。

## 标志

<b>-c</b>	统计字节数，除非指定 <b>-k</b> 标志。如果指定 <b>-k</b> 标志， <b>wc</b> 命令统计字符数。
<b>-k</b>	统计字符数。指定 <b>-k</b> 标志等同于指定 <b>-klwc</b> 标志。如果将 <b>-k</b> 标志同其他标志一起使用，那么必须包含 <b>-c</b> 标志。否则，将会忽略 <b>-k</b> 标志。请参阅示例 4 和 5 以获取更多信息。 <b>注：</b> 这个标志在将来的发行版中将会撤销。
<b>-l</b>	统计行数。
<b>-m</b>	统计字符数。这个标志不能与 <b>-c</b> 标志一起使用。
<b>-w</b>	统计字数。一个字被定义为由空白、跳格或换行字符分隔的字符串。

**注：**如果没有指定标志，缺省情况下，**wc** 将统计文件中的或来自标准输入的行、字和字节数。

## 退出状态

本命令返回以下出口值：

<b>0</b>	命令成功运行。
<b>&gt;0</b>	发生错误。

## 示例

- 要显示一个文件的行数、字数和字节数统计，请输入：

```
wc chap1
```

**wc** 命令显示 chap1 文件中的行数、字数和字节数。

- 要仅显示字节数和字数统计，请输入：

```
wc -cw chap*
```

**wc** 命令显示以 chap 开头的每个文件中的字节数和字数。这个命令也显示这些文件中的总字节数和字数。

- 要显示一个文件的行数、字数和字符数统计，请输入：

```
wc -k chap1
```

**wc** 命令显示 chap1 文件中的行数、字数和字符数。

- 要显示一个文件的字数和字符数统计，请输入：

```
wc -kcw chap1
```

**wc** 命令显示 chap1 文件中的字符数和字数。

- 要在标准输入上使用 **wc** 命令，请输入：

```
wc -klw
```

**wc** 命令显示在标准输入中的行数和字数。**-k** 标志被忽略。

- 要显示一个文件的字符数统计，请输入：

```
wc -m chap1
```

**wc** 命令显示 chap1 文件中的字符数。

- 要在标准输入上使用 **wc** 命令, 请输入:

```
WC -m1w
```

**wc** 命令显示标准输入中的行数、字数和字符数。

## 文件

/usr/bin/wc、/bin/wc	包含 <b>wc</b> 命令。
/usr/ucb/wc	包含到 <b>wc</b> 命令的符号链接。

## 相关信息

《操作系统与设备管理》中的『文件』和『输入和输出重定向』。

《AIX 5L V5.3 本地语言支持指南和参考大全》中的『理解语言环境环境变量』。

---

## what 命令

### 用途

显示文件中的标识信息。

### 语法

**what** [ **-s**] *Pathname/File.*

### 描述

**what** 命令搜索指定的文件, 查找所有发生用 **get** 命令替换 **@(#)** 关键字母的模式 (参阅 **get** 或 **prs** 命令获取关于标识关键字的描述)。根据约定, 被替代的值是 "@(#)" (双引号、符号 "@"、左括号、井号、右括号、双引号)。如果没有指定文件, **what** 命令从标准输入读取。

无论模式后跟是什么字符, **what** 命令都写到标准输出, 一直到 (但是不包含) 第一个双引号 (" )、大于符号 (>)、换行符、反斜杠 (\) 或空字符。

**what** 命令应该和 **get** 命令一起使用, 这样会自动插入标识信息。也可以对手动插入信息的文件使用 **what** 命令。

注: **what** 命令可能在可执行文件中找不到 SCCS 标识字符串。

### 标志

**-s** 仅搜索第一个出现的 **@(#)** 模式。

### 退出状态

本命令返回以下出口值:

- 0** 找到所有匹配内容。
- 1** 没有找到任何匹配内容。

## 示例

假设文件 test.c 包含一个 C 程序，这个程序含有以下行：

```
char ident[ ] = "@(#)Test Program";
```

如果编译 test.c 来生成 test.o，那么命令：

```
what test.c test.o
```

显示：

```
test.c:  
Test Program  
test.o:  
Test Program
```

注：如果文件不在当前目录里，则需要完整的文件路径名 `usr/bin/test.c` 和 `user/bin/test.o`。

## 文件

**/usr/bin/what** 包含 **what** 命令。

## 相关信息

**get** 命令、**sccshelp** 命令。

**sccsfile** 文件格式。

《AIX 5L V5.3 通用编程概念：编写并调试程序》中的『SCCS 命令列表』。

《AIX 5L V5.3 通用编程概念：编写并调试程序》中的『源代码控制系统（SCCS）概述』。

---

## whatis 命令

### 用途

描述命令执行何种功能。

### 语法

**whatis** [ -M *PathName* ] *Command* ...

### 描述

**whatis** 命令在用 **catman -w** 命令创建的数据库中查找 *Command* 参数指定的命令、系统调用、库函数或特殊文件名。**whatis** 命令显示手册部分的页眉行。然后可以发出 **man** 命令以获取附加的信息。

**whatis** 命令等同于使用 **man -f** 命令。

注：当 `/usr/share/man/whatis` 数据库是使用 **catman -w** 命令从 HTML 库构建时，部分 3 等同于部分 2 或 3。要获取这些部分的进一步解释，请参阅 **man** 命令。

## 标志

**-M PathName** 指定一个可替代的搜索路径。搜索路径由 *PathName* 参数指定，并且是一个 **whatis** 命令期望在其找到标准手册子目录的以冒号分隔的目录列表。

## 示例

要找出 **ls** 命令做哪些操作，请输入：

```
whatis ls
```

这个命令产生以下输出：

```
ls(1) — 显示一个目录的内容。
```

## 文件

**/usr/share/man/whatis** 包含 **whatis** 数据库。

## 相关信息

**apropos** 命令、**catman** 命令、**ls** 命令、**man** 命令。

---

## whatnow 命令

### 用途

为草稿处置启动一个提示界面。

### 语法

```
whatnow [ { -draftfolder +Folder | -nodraftfolder | File } { -draftmessage Message | File } ] [ -editor Editor | -noedit ] [ -prompt String ]
```

### 描述

**whatnow** 命令为消息处置提供一个界面。缺省情况下，界面在当前草稿消息上操作。当输入 **whatnow** 命令时，系统载入界面并返回以下提示：

现在怎样？

在该界面中能用 **whatnow** 子命令操作消息草稿。要查看子命令列表，在现在怎样？提示时按 Enter 键。要退出界面，按 q。

如果没有指定 **-draftfolder** 标志或如果没有定义 **\$HOME/.mh\_profile** 文件中的 Draft-Folder: 项，**whatnow** 命令会在 MH 目录中搜索一个草稿文件。在 **-draftfolder** +*Folder* 标志之后指定消息，与指定 **-draftmessage** 标志的效果一样。

要更改 **whatnow** 命令的缺省编辑器，请使用 **-editor** 标志或在 **UserMhDirectory/.mh\_profile** 文件中定义 Editor: 项。

注： **comp**、**dist**、**forw** 或 **repl** 命令使用与 **whatnow** 命令相同的界面。

## 标志

**-draftfolder** *+Folder*

指定包含消息的文件夹。缺省情况下，系统使用 *UserMhdirectory/draft* 文件。  
在**-draftfolder** *+Folder* 之后指定一条消息，与使用 **-draftmessage** 标志时一样。

**-draftmessage** *Message*

指定草稿消息。

**-editor** *Editor*

指定 *Editor* 变量的值是用于撰写或修改消息的初始编辑器。

**-help**

列出命令语法，可用的开关（切换）和版本信息。

*File*

*Message*

**注：**对于 MH，此标志的名称必须拼写完整。

用户选择的草稿文件。

指定消息。用以下参考资料来指定消息：

*Number* 消息编号。

**cur** 或 **.** (句点)

当前消息。这是缺省值。

**first** 文件夹中的第一条消息。

**last** 文件夹中的最后一条消息。

**next** 当前消息的后一条消息。

**prev** 当前消息的前一条消息。

**-nodraftfolder**

将草稿放到 *UserMhDirectory/draft* 文件中。

**-noedit** 禁止初始编辑。

**-prompt** *String*

用指定的字符串作为提示符。缺省的字符串是现在怎样？。

## whatnow 子命令

**whatnow** 子命令使您能够编辑消息，指导消息的处置，或结束 **whatnow** 命令的处理。

**display** [*Flags*]

显示重新分发或答复的消息。可以指定任何对列表程序有效的 *Flags* 参数。

( 使用在 **\$HOME/.mh\_profile** 文件中的 **lproc:** 项来设置一个缺省列表程序。 ) 如果指定了对列表程序无效的标志，**whatnow** 命令不会传递草稿的路径名。

**edit** [*CommandString*]

用 *CommandString* 参数为消息指定一个编辑器。可以指定编辑器和对这个编辑器有效的任何标志。如果不指定一个编辑器，**whatnow** 命令会使用在 *UserMhDirectory/.mh\_profile* 文件中的 **Editor:** 项指定的编辑器。如果没有定义 **Editor:** 项，**whatnow** 命令会启动在先前的编辑会话中使用的编辑器。

**list** [*Flags*]

显示草稿。可以指定对列表程序有效的任何 *Flags* 参数。( 要指定一个缺省列表程序，请在 **\$HOME/.mh\_profile** 文件中设置 **lproc:** 项。 ) 如果指定了对列表程序无效的任何标志，**whatnow** 命令不会传递草稿路径名。

**push** [*Flags*]

在后台发送消息。可以指定对 **send** 命令有效的任何标志。

**quit** [-**delete**]

结束 **whatnow** 会话。如果指定了 **-delete** 标志，**whatnow** 命令会删除草稿。否则，**whatnow** 命令会存储草稿。

**refile** [*Flags*] *+Folder*

将指定文件夹中的草稿归档并提供一个新的指定了以前格式的草稿。可以指定对作为 **fileproc** 运行的命令有效的任何 *Flags* 参数。( 可以在 **\$HOME/.mh\_profile** 文件中设置一个缺省 **fileproc:** 项。 )

**send** [*Flags*]

发送消息。可以指定对 **send** 命令有效的任何标志。

**whom** [*Flags*]

显示消息将会被发送到的地址。可以指定对 **whom** 命令有效的任何标志。

## 概要文件项

在 *UserMhDirectory/.mh\_profile* 文件中输入了以下项:

Draft-Folder:	为草稿设置缺省文件夹。
Editor:	设置缺省编辑器。
fileproc:	指定用于接力传送消息的程序。
LastEditor-next:	指定在退出 <i>LastEditor</i> 变量指定的编辑器之后使用的编辑器。
lproc:	指定用于列出消息内容的程序。
Path:	指定 <i>UserMhDirectory</i> 。
sendproc:	指定用于发送消息的程序。
whomproc:	指定用于确定消息将会被发送到哪个用户的程序。

## 示例

- 当答复一条消息时为了显示原始消息，在现在怎样？提示下输入以下内容:

```
display
```

系统显示原始消息。如果从另外一个命令而不是从 **dist** 或 **repl** 命令中输入 **display** 子命令，则会收到一条系统消息表明没有可显示的备用消息。

- 要用 **vi** 编辑器编辑草稿消息，请在“现在怎样？”提示下输入以下内容:

```
edit vi
```

- 要在 **.mh\_profile** 文件中指定的缺省编辑器编辑草稿消息，请在“现在怎样？”提示下输入以下内容:

```
edit
```

- 要列出已经编辑好的草稿消息的内容，请在“现在怎样？”提示下输入以下内容:

```
list
```

将显示正在撰写的草稿消息。

- 要在后台发送草稿消息并立即获取一个 shell 提示，请在“现在怎样？”提示下输入以下内容:

```
push
```

草稿消息已发送，并且会立即收到 shell 提示。

- 要退出正在撰写的草稿消息并将其保存到一个文件以便您能在以后完成撰写，请在“现在怎样？”提示下输入以下内容:

```
quit
```

系统会用一条类似于以下内容的消息来响应。

```
whatnow: draft left on /home/dale/Mail/draft
```

在该示例中，用户 **dale** 的草稿消息保存到 **/home/dale/Mail/draft** 文件中。

- 要退出正在撰写的草稿消息并删除该消息，请在“现在怎样？”提示下输入以下内容:

```
quit -delete
```

当删除草稿消息时显示 shell 提示。

- 要在发送之前将正在编辑的草稿消息归档，请在“现在怎样？”提示下输入以下内容:

```
refile +tmp
```

系统会用一条类似于以下内容的消息来响应:

```
Create folder "home/dale/Mail/tmp"?
```

在该示例中, 如果回答 yes, 草稿消息会归档在用户 dale 的文件夹 tmp 中。

9. 要发送已经撰写完的草稿消息, 请在“现在怎样?”提示下输入以下内容:

```
send
```

当消息被发送后会显示 shell 提示。

10. 要验证邮件投递系统能否识别草稿消息中的所有地址, 请在“现在怎样?”提示下输入以下内容:

```
whom
```

系统会用一条类似于以下内容的消息来响应:

```
jeanne... 用户 未知  
dale@venus... 可投递
```

在该示例中, 邮件投递系统能将 dale@venus 作为一个正确的地址识别, 但是不能将 jeanne 作为一个正确的地址识别。

## 文件

<b>\$HOME/.mh_profile</b>	指定 MH 用户概要文件。
<b>UserMhDirectory/draft</b>	包含当前消息草稿。
<b>/usr/bin/whatnow</b>	包含 <b>whatnow</b> 命令。

## 相关信息

**comp** 命令、**dist** 命令、**forw** 命令、**prompter** 命令、**refile** 命令、**repl** 命令、**rmm** 命令、**scan** 命令、**send** 命令和 **whom** 命令。

**mh\_alias** 文件格式、**mh\_profile** 文件格式。

《网络与通信管理》中的『邮件应用程序』。

---

## whereis 命令

### 用途

找到程序的源、二进制文件或手册。

### 语法

```
whereis [ -s ] [ -b ] [ -m ] [ -u ] [ { { -S | -B | -M } Directory ... }... -f ] File ...
```

### 描述

**whereis** 命令找到指定文件的源、二进制文件和手册等各部分。提供的名称首先去除前导路径名组件和任何（单个的）格式为 *.ext* 的尾随扩展名（例如，**.c**）。由于使用源代码控制系统（请参阅 **SCCS**）而引起的 **s.** 前缀也会被处理。然后命令试图从一个标准位置列表中查找期望的程序。

如果输入错误的选项，则返回一条用法消息。在其他情况下，不提供诊断。

## 标志

如果给出 **-b**、**-s**、**-m** 或 **-u** 标志中的任一个，则 **whereis** 命令仅分别搜索二进制文件、源、手册或不寻常部分（或其中的两项）。

- b** 搜索文件的二进制部分。
- m** 搜索文件的手册部分。
- s** 搜索文件的源部分。
- u** 搜索不寻常文件。如果一个文件没有每个请求类型的一个项则认为该文件是不寻常文件。输入 **whereis -m -u \***，则寻找当前目录中那些没有文档的文件。

**-B**、**-M** 和 **-S** 标志可以用于更改或限制 **whereis** 命令搜索的位置。由于该程序为了运行得更快而使用了 **chdir** 子例程，所以用 **-M**、**-S** 和 **-B** 标志目录列表给出的路径名必须是完整的路径名；例如，它们必须以一个 /（斜杠）开始。

- B** 与 **-b** 一样，但是添加了要搜索的目录。更改或限制 **whereis** 命令搜索二进制文件的位置。
- M** 与 **-m** 一样，但是添加了要搜索的目录。更改或限制 **whereis** 命令搜索手册部分的位置。
- S** 与 **-s** 一样，但是添加了要搜索的目录。更改或限制 **whereis** 命令搜索源的位置。
- f** 终止最后的 **-M**、**-S** 或 **-B** 目录列表并发文件名起始位置信号。

## 示例

要查找 **/usr/ucb** 目录中的所有文件，这些文件或者在 **/usr/man/man1** 目录里没有归档或者在 **/usr/src/cmd** 目录里没有源，请输入：

```
cd /usr/ucb  
whereis -u -M /usr/man/man1 -S /usr/src/cmd -f *
```

## 文件

<b>/usr/share/man/*</b>	包含手册文件的目录。
<b>/sbin, /etc, /usr/{lib, bin, ucb, lpp}</b>	包含二进制文件的目录。
<b>/usr/src/*</b>	包含源代码文件的目录。

## 相关信息

**chdir** 子例程。

---

## which 命令

### 用途

定位一个程序文件，包含别名和路径。

### 语法

**which** [ *Name* ... ]

## 描述

**which** 命令取得程序名列表并寻找当这些文件名作为命令给定时所运行的文件。**which** 命令展开每个参数（如果它有别名），并沿着用户的路径搜索它。别名和路径从用户主目录中的 **.cshrc** 文件取得。如果 **.cshrc** 文件不存在，或者如果路径没有在 **.cshrc** 文件中定义，则 **which** 命令使用在用户环境中定义的路径。

如果名称的别名多于一个单字或如果在路径里没有找到一个有参数名称的可执行文件，那么将会给出诊断信息。

在 Korn shell 中，能使用 **whence** 命令来生成一个更详细的报告。请参阅《操作系统与设备管理》中的『Korn shell 或 POSIX shell 内置命令』以获取关于 **whence** 命令的更多信息。

## 示例

要查找与 **lookup** 命令名有关的可执行文件：

```
which lookup
```

## 文件

**\$HOME/.cshrc** 包含别名和路径值的源。

## 相关信息

**csh** 命令、**find** 命令、**file** 命令、**ksh** 命令、**sh** 命令、**whereis** 命令。

《操作系统与设备管理》中的 **shell** 描述了 **shell**、不同类型以及它们如何影响命令的解释方式。

《操作系统与设备管理》中的『命令』。

---

## which\_fileset 命令

### 用途

搜索 **/usr/lpp/bos/AIX\_file\_list** 文件，查找指定文件名或命令。这个命令仅适用于 AIX 4.2.1 或后续版本。

### 语法

```
which_fileset [ File ]
```

## 描述

**which\_fileset** 命令搜索 **/usr/lpp/bos/AIX\_file\_list**，查找指定文件名或命令名，并打印出提供该文件或命令的文件集名。

**/usr/lpp/bos/AIX\_file\_list** 文件很大并且不会自动安装。必须安装 **bos.content\_list** 文件集以接收这个文件。

*File* 参数可以是命令名、全路径名或一个搜索模式的正则表达式。

## 示例

1. 要显示 **dbx** 命令在哪个文件集中提供，请输入：

```
which_fileset dbx
```

屏幕显示以下内容:

```
/usr/bin/dbx > /usr/ccs/bin/dbx          bos.adt.debug 4.2.1.0  
/usr/ccs/bin/dbx                      bos.adt.debug 4.2.1.0
```

2. 要显示所有包含 *sendmail* 字符串的命令和路径, 请输入:

```
which_fileset sendmail.*
```

屏幕显示以下内容:

```
/usr/ucb/mailq > /usr/sbin/sendmail    bos.compat.links 4.2.0.0  
/usr/ucb/newaliases > /usr/sbin/sendmail bos.compat.links 4.2.0.0  
/usr/lib/nls/msg/Ca_ES/sendmail187.cat  bos.msg.Ca_Es.net.tcp.client 4.2.0.0  
/usr/lib/nls/msg/ca_ES/sendmail187.cat  bos.msg.ca_Es.net.tcp.client 4.2.0.0  
/usr/lib/nls/msg/cs_CZ/sendmail187.cat  bos.msg.cs_CZ.net.tcp.client 4.2.0.0  
/usr/lib/nls/msg/De_DE/sendmail187.cat  bos.msg.De_DE.net.tcp.client 4.2.0.0  
/usr/lib/nls/msg/de_DE/sendmail187.cat  bos.msg.de_DE.net.tcp.client 4.2.0.0  
/usr/lib/nls/msg/En_US/sendmail187.cat  bos.msg.En_US.net.tcp.client 4.2.0.0  
/usr/lib/nls/msg/en_US/sendmail187.cat  bos.msg.en_US.net.tcp.client 4.2.0.0  
/usr/lib/nls/msg/Es_ES/sendmail187.cat  bos.msg.Es_ES.net.tcp.client 4.2.0.0  
/usr/lib/nls/msg/es_ES/sendmail187.cat  bos.msg.es_ES.net.tcp.client 4.2.0.0  
/usr/lib/nls/msg/Fr_FR/sendmail187.cat  bos.msg.Fr_FR.net.tcp.client 4.2.0.0  
/usr/lib/nls/msg/fr_FR/sendmail187.cat  bos.msg.fr_FR.net.tcp.client 4.2.0.0  
/usr/lib/nls/msg/hu_HU/sendmail187.cat  bos.msg.hu_HU.net.tcp.client 4.2.0.0  
/usr/lib/nls/msg/It_IT/sendmail187.cat  bos.msg.It_IT.net.tcp.client 4.2.0.0  
/usr/lib/nls/msg/it_IT/sendmail187.cat  bos.msg.it_IT.net.tcp.client 4.2.0.0  
/usr/lib/nls/msg/Ja_JP/sendmail187.cat  bos.msg.Ja_JP.net.tcp.client 4.2.0.0  
/usr/lib/nls/msg/ja_JP/sendmail187.cat  bos.msg.ja_JP.net.tcp.client 4.2.0.0  
/usr/lib/nls/msg/ko_KR/sendmail187.cat  bos.msg.ko_KR.net.tcp.client 4.2.0.0  
/usr/lib/nls/msg/pl_PL/sendmail187.cat  bos.msg.pl_PL.net.tcp.client 4.2.0.0  
/usr/lib/nls/msg/ru_RU/sendmail187.cat  bos.msg.ru_RU.net.tcp.client 4.2.0.0  
/usr/lib/nls/msg/Sv_SE/sendmail187.cat  bos.msg.Sv_SE.net.tcp.client 4.2.0.0  
/usr/lib/nls/msg/sv_SE/sendmail187.cat  bos.msg.sv_SE.net.tcp.client 4.2.0.0  
/usr/lib/nls/msg/ZH_CN/sendmail187.cat  bos.msg.ZH_CN.net.tcp.client 4.2.0.0  
/usr/lib/nls/msg/zh_CN/sendmail187.cat  bos.msg.zh_CN.net.tcp.client 4.2.0.0  
/usr/lib/nls/msg/Zh_TW/sendmail187.cat  bos.msg.Zh_TW.net.tcp.client 4.2.0.0  
/usr/lib/nls/msg/zh_TW/sendmail187.cat  bos.msg.zh_TW.net.tcp.client 4.2.0.0  
/etc/sendmail.cf                      bos.net.tcp.client.4.2.1.0  
/usr/lib/sendmail > /usr/sbin/sendmail  bos.net.tcp.client.4.2.1.0  
/usr/sbin/mailq > /usr/sbin/sendmail  bos.net.tcp.client.4.2.1.0  
/usr/sbin/newaliases > /usr/sbin/sendmail  bos.net.tcp.client.4.2.1.0  
/usr/sbin/sendmail                      bos.net.tcp.client.4.2.1.0
```

3. 要查找提供 **/usr/sbin/which\_fileset** 命令的位置, 请输入:

```
which_fileset /usr/bin/which_fileset
```

屏幕显示:

```
/usr/sbin/which_fileset      bos.rte.install 4.2.1.0
```

---

## who 命令

### 用途

识别当前登录的用户。

### 语法

```
who [ -a | -b -d -i -l -m -p -q -r -s -t -u -w -A -H -T -X ] [ File ]
```

```
who am { i || }
```

## 描述

**who** 命令显示关于当前在本地系统上的所有用户的信息。显示以下内容：登录名、tty、登录日期和时间。输入 **who am i** 或 **who am I** 显示您的登录名、tty、您登录的日期和时间。如果用户是从一个远程机器登录的，那么该机器的主机名也会被显示出来。

**who** 命令也能显示自从线路活动发生以来经过的时间、命令解释器（shell）的进程标识、登录、注销、重新启动和系统时钟的变化，还能显示由初始化进程生成的其他进程。

**who** 命令的一般输出格式如下：

名称 [状态] 线路 时间 [活动] [进程标识] [出口] （主机名）

其中：

名称	标识用户的登录名。
状态	表明线路是否对每个用户都是可写的（请参阅 <b>-T</b> 标志）。
线路	标识为在 <b>/dev</b> 目录中查找到线路名。
时间	表示用户登录的时间。
活动	表示自从在那个用户线路上的最后一个活动发生以来的小时和分钟数。这里的一个 .(点) 表明在上一分钟里的线路活动。如果线路保持静止已经超过 24 小时或自从最近系统启动以来还没有被使用，项就被标记为旧的线路。
Pid	标识用户登录 shell 的进程标识。
项	标识进程终止状态（请参阅 <b>-d</b> 标志）。要得到关于终止值的更多信息，请参考 <b>wait</b> 子例程或 <b>/usr/include/sys/signal.h</b> 文件。
出口	标识已结束进程的退出状态（请参阅 <b>-d</b> 标志）。
主机名	指出用户从其进行登录的机器名。

要获取信息，**who** 命令通常检查 **/etc/utmp** 文件。如果用 *File* 参数指定另一个文件，**who** 命令改为检查那个文件。这个新文件通常是 **/var/adm/wtmp** 或 **/etc/security/failedlogin** 文件。

如果 *File* 参数指定了不止一个文件名，则只会使用最后的文件名。

注：这个命令仅标识在本地节点上的用户。

## 标志

<b>-a</b>	处理 <b>/etc/utmp</b> 文件或有全部信息的指定文件。等同于指定 <b>-bdlprtTu</b> 标志。
<b>-b</b>	指出最近系统启动的时间和日期。
<b>-d</b>	显示没有被 init 重新生成的所有到期的进程。退出字段用于显示死进程并包含死进程的终止和退出值(由 wait 进程返回的)。(这个标志用于通过查看应用程序返回的错误号来确定一个进程的结束原因。)
<b>-l</b>	列出任何登录进程。
<b>-m</b>	仅显示关于当前终端的信息。 <b>who -m</b> 命令等同于 <b>who am i</b> 和 <b>who am I</b> 命令。
<b>-p</b>	列出任何当前活动的和以前已由 init 生成的活动进程。
<b>-q</b>	打印一份在本地系统上的用户和用户数的快速清单。
<b>-r</b>	显示当前进程的运行级别。
<b>-s</b>	仅列出名字、线路和时间字段。这个标志是缺省值；因此， <b>who</b> 和 <b>who -s</b> 命令是等效的。
<b>-t</b>	显示 root 用户上一次用 <b>date</b> 命令对系统时钟做的更改。如果 <b>date</b> 命令自从系统安装以来还没有被运行过， <b>who -t</b> 命令就不产生输出。
<b>-u</b> 或 <b>-i</b>	显示每个当前用户的用户名、tty、登录时间、线路活动和进程标识。
<b>-A</b>	显示在 <b>/etc/utmp</b> 文件中的所有记帐项。这些项是通过 <b>acctwtmp</b> 命令生成的。
<b>-H</b>	显示一个头（标题）。

- T** 或 **-w** 显示 tty 的状态并如下显示谁能够对 tty 写入:
  - +** 对任何人都可写。
  - 仅对 root 用户或其所有者可写。
  - ?** 遇到线路故障。
- X** 打印每个用户名的所有可用字符，而不是将其截断为前 8 个字符。还将用户名移动到输出的最后一列。

## 退出状态

本命令返回以下出口值:

- 0** 成功完成。
- >0** 发生错误。

## 示例

1. 1. 要显示关于谁正在使用本地系统节点的信息，请输入:

```
who
```

显示类似于以下内容的信息:

```
pts/1      Nov  9 00:20  long_username_greater_than_eight_characters (localhost)
```

2. 要显示您的用户名，请输入:

```
who am i
```

显示类似于以下内容的信息:

```
george 1ft/0 Jun  8 08:34
```

3. 要显示登录、注销、系统启动和系统关闭的历史记录，请输入:

```
who /var/adm/wtmp
```

显示类似于以下内容的信息:

```
hank  1ft/0   Jun  8  08:34  (ausnix5)
john  1ft/0   Jun  8  08:34  (JIKey)
mary  1ft/0   Jun  8  08:22  (machine.austin.ibm)
jan   pts4    Jun  8  09:19  (puff.wisc.edu)
```

4. 要显示本地系统节点的运行级别，请输入:

```
who -r
```

显示类似于以下内容的信息:

```
. run-level 2 Jun 8 04:15 2 0 s
```

5. 要显示当前活动的和先前由 init 生成的任何活动进程，请输入:

```
who -p
```

显示类似于以下内容的信息:

```
srcmstr .   Jun 8 04:15 old 2896
cron     .   Jun 8 04:15 old 4809
uprintfd .   Jun 8 04:15 old 5158
```

6. 要通过指定 **-bdlprtTu** 标志来处理 **/var/adm/wtmp** 文件，请输入:

```
who -a /var/adm/wtmp
```

显示类似于以下内容的信息:

```
.      system boot Jun 19 10:13
.      run-level 2 Jun 19 10:13
.          .     Jun 19 10:14     old
.          .     Jun 19 10:14     old
.          .     Jun 19 10:14     old
rc      -      .     Jun 19 10:13     old
.          .     Jun 19 10:16     old
.          .     Jun 19 10:14     old
srcmstr -      .     Jun 19 10:14     old
rctcpip -      .     Jun 19 10:14     old
rcdce   -      .     Jun 19 10:14     old
rccm    -      .     Jun 19 10:15     old
dceupdtd -      .     Jun 19 10:15     old
rcnfs   -      .     Jun 19 10:15     old
cron    -      .     Jun 19 10:16     old
piobe   -      .     Jun 19 10:16     old
qdaemon -      .     Jun 19 10:16     old
writesrv -      .     Jun 19 10:16     old
uprintfd -      .     Jun 19 10:16     old
.          .     Jun 19 10:16     old
LOGIN   - 1ft0  Jun 19 10:16     old
.          .     Jun 19 10:16     old
.          .     Jun 19 10:16     old
```

## 文件

**/etc/utmp**

包含用户和记帐信息。

**/etc/security/failedlogin**

包含所有无效登录的历史记录。

**/var/adm/wtmp**

包含自从上次文件创建以来的所有登录历史记录。

**/usr/include/sys/signal.h**

包含一个终止值的列表。

## 相关信息

**date** 命令、**mesg** 命令、**whoami** 命令、**su** 命令。

**wait** 子例程。

---

## whoami 命令

### 用途

显示登录名。

### 语法

**whoami**

### 描述

**whoami** 命令显示登录名。与使用命令 **who** 并指定 **am i** 不同，**whoami** 命令在有 **root** 用户权限时也有效，因为它不检查 **/etc/utmp** 文件。

## 文件

**/etc/passwd** 包含用户标识。

## 相关信息

**who** 命令。

---

### whodo 命令

#### 用途

列出系统中用户正执行的任务。

#### 语法

**whodo** [ **-h** ] [ **-l** ] [ **-X** ] [ *User* ]

#### 描述

打印关于一个终端的所有进程及子进程的信息。

缺省情况下，每个活动登录用户的命令所生成的输出将会包含终端名、用户标识、登录日期和时间。输出以日期、时间和机器名开头。这个信息之后是一个与那个用户标识相关的活动进程记录。每个记录显示终端名、进程标识、使用的 CPU 分秒数和进程名。

#### 标志

<b>-h</b>	禁止打印到输出上的标题。
<b>-l</b>	生成长格式的输出。打印系统上当前活动的一个摘要。该摘要包含以下内容：  <b>用户</b> 登录的用户。 <b>tty</b> 用户使用的 tty 名称。 <b>登录 @</b> 用户登录的日期和时间。 <b>空闲</b> 自程序上次试图读取终端开始持续的分钟数。 <b>JCPU</b> 该终端上的所有进程及其子进程使用的系统部件时间。 <b>PCPU</b> 当前活动进程所使用的系统部件时间。 <b>什么</b> 当前进程的名称和参数。 <b>摘要</b> 行显示当前日期和时间、系统已经启动的时间、登录到系统的用户数。
<b>-X</b>	打印每个用户名的所有可用字符，而不是将其截断为前 8 个字符。还将用户名移动到输出的最后一列。

#### 参数

*User*                 限制为仅输出与 *User* 指定的用户相关的所有会话。一次指定的用户名不能超过一个。

## 退出状态

**0** 命令成功完成。

**>0** 发生错误。

## 示例

1. 当在主机 “linguist” 上调用 **whodo** 命令而不带任何标志和参数时，输出看起来类似于下面的内容：

2002 年 7 月 28 日 16:27:12 星期日  
linguist

```
lft0 jeffg 8:15
? 4136 0:00 dtlogin
? 3408 4:55 dtsession
? 2072 4:37 dtwm
? 17310 0:00 dtexec
? 20904 5:53 dtterm
pts/0 22454 0:00 ksh
pts/0 4360 0:07 ksh
pts/0 25788 0:00 whodo
? 23672 0:00 dtexec
? 27536 0:00 dtterm
pts/3 21508 0:00 ksh
? 23888 0:00 dtexec
? 24384 2:49 dtterm
pts/2 24616 0:00 ksh
pts/2 25002 0:04 ksh
pts/2 26110 0:00 ksh
? 25276 0:00 dtexec
? 27090 0:31 dtterm
pts/1 24232 0:00 ksh
pts/1 23316 0:01 ksh
? 12566 4:23 dtfile
? 21458 1:35 dtfile

pts/0 jeffg 8:16
pts/0 22454 0:00 ksh
pts/0 4360 0:07 ksh
pts/0 25788 0:00 whodo

pts/1 jeffg 17:8
pts/1 24232 0:00 ksh
pts/1 23316 0:01 ksh

pts/2 jeffg 17:20
pts/2 24616 0:00 ksh
pts/2 25002 0:04 ksh
pts/2 26110 0:00 ksh

pts/3 root 16:26
pts/3 21508 0:00 ksh
```

2. 在主机 linguist 上的命令 **whodo -l** 生成以下输出：

用户	tty	登录	空闲	JCPU	PCPU	什么
jeffg	lft0	02 年 07 月 08	21 天		/usr/sbin/getty /de	
jeffg	pts/0	02 年 07 月 08		14:00	7	whodo -l
jeffg	pts/1	02 年 07 月 16	10 天	44	9	/usr/bin/ksh
jeffg	pts/2	02 年 07 月 12	11	8:39	4	/usr/bin/ksh
root	pts/3	下午 04:26	7			-ksh

3. 在主机 kq11 上的命令 **whodo -IX** 生成以下输出：

上午 12:50	向前 3 天, 1 小时, 41 分钟	4 用户	
tty	登录 @ 空闲	JCPU	PCPU 什么
tty0	星期三晚上 11 2 天		-ksh root
pts/0	中午 12:12		tn 0 root
pts/1	中午 12:20		whodo -1X long_username_greater_than_eight_characters
pts/2	星期五凌晨 05 2天		-ksh root

## 文件

**/usr/sbin/whodo** 包含 **whodo** 命令。  
**/etc/utmp** 包含用户列表。

## 相关信息

**ps** 命令、**who** 命令。

## whois 命令

### 用途

根据用户标识或别名标识一个用户。

### 语法

**whois** [ -h *HostName* ] [ . | ! ] [ \* ] *Name* [ . . . ]

**whois** ?

### 描述

**/usr/bin/whois** 命令搜索一个用户名目录并显示 *Name* 参数指定的用户标识和别名的信息。 **whois** 命令试图到达 ARPANET 主机 `internic.net`, 在那里它检查用户名数据库以获取信息。 **whois** 命令应该仅能由 ARPANET 上的用户使用。请参考 RFC 812 以获取更完整的信息和对 **whois** 命令的最近更改。

注: 如果您的网络是在美国国内网络(例如 ARPANET)上, 则主机名和 `internic.net` 一样是硬编码的。

*Name* [ . . . ] 参数代表用户标识、主机名、网络地址或用于执行目录搜索的别名。 **whois** 命令执行通配符搜索, 查找与任选的 ... (三个句点) 之前的字符匹配的所有名称。

### 标志

.	强制执行“仅按名称”搜索, 查找 <i>Name</i> 参数指定的名称。
!	显示在 <i>Name</i> 参数中指定的别名或句柄标识的帮助信息。
*	显示一个组或组织的完整会员资格列表。如果有很多成员, 这可能要花费一些时间。
?	向 ARPANET 主机请求帮助。
<b>-h</b> <i>HostName</i>	指定一个备用的主机名。在 ARPANET 上的缺省主机名是 <code>internic.net</code> 。通过指定 <b>-h</b> <i>HostName</i> 标志, 可以联系其他主要的 ARPANET 用户名数据库 ( <code>nic.ddn.mil</code> )。

### 示例

1. 要显示用户名为 Smith 的 ARPANET 注册用户的相关信息, 请输入:

```
whois Smith
```

2. 要显示使用句柄 Hobo 的 ARPANET 注册用户的相关信息, 请输入:

```
whois !Hobo
```

3. 要显示用户名为 John Smith 的 ARPANET 注册用户的相关信息, 请输入:

```
whois .Smith, John
```

4. 要显示用户名或句柄以字母 HEN 开头的 ARPANET 注册用户的相关信息, 请输入:

```
whois HEN ...
```

5. 要获取关于 **whois** 命令的帮助信息, 请输入:

```
whois ?
```

## 相关信息

**who** 命令。

**named.conf** 文件格式。

《网络与通信管理》中的『通信与网络』。

---

## whom 命令

### 用途

操作消息处理程序 (MH) 地址。

### 语法

```
whom [ -alias File ... ] [-nocheck | -check ] [ { -draftfolder +Folder | -nodraftholder | File } {  
-draftmessage Message | -draftFile } ]
```

### 描述

**whom** 命令进行以下操作:

- 将一个消息头扩展到一个地址集。
- 列出一条消息的建议收件人地址。
- 验证该地址可由传送服务投递。

注: **whom** 命令不能保证一定能投递到那些被列为可投递的地址。

消息可驻留在一个草稿文件夹或一个文件中。要指定消息驻留在什么地方, 请使用 **-draft**、**-draftfolder** 或 **-draftmessage** 标志。

如果不指定 **-draftfolder** 标志或者如果 **\$HOME/.mh\_profile** 文件中的 **Draft-Folder:** 项没有定义, **whom** 命令会在 MH 目录中搜索 **draft** 文件。在 **-draftfolder +Folder** 标志之后指定消息, 与指定 **-draftmessage** 标志的效果一样。

### 标志

**-alias** *File*

指定一个用于搜索邮件别名的文件。缺省情况下, 系统搜索 **/etc/mh/MailAliases** 文件。

**-draft**

使用在 *UserMhDirectory/draft* 文件中的头信息, 如果它存在的话。

<b>-draftfolder</b> <i>+Folder</i>	使用来自于指定文件夹中草稿消息的头信息。如果指定了一个不存在的草稿文件夹，则系统会为您创建一个草稿文件夹。
<b>-draftmessage</b> <i>Message</i>	使用来自于指定草稿消息的头信息。
<b>-help</b>	列出命令语法、可用的开关（切换）和版本信息。
<i>Message</i>	<b>注：</b> 对于 MH，此标志的名称必须拼写完整。 指定消息草稿。用以下内容来指定消息：
	<i>Number</i> 消息编号。
	<b>cur</b> 或 <b>.</b> （句点） 当前消息。这是缺省值。
	<b>first</b> 文件夹中的第一条消息。
	<b>last</b> 文件夹中的最后一条消息。
	<b>next</b> 当前消息的后一条消息。
	<b>prev</b> 当前消息的前一条消息。
<b>-nodraftfolder</b>	撤销 <b>-draftfolder</b> <i>+Folder</i> 标志的上一次出现。

**注：**其他两个标志，**-check** 和 **-nocheck**，也是可用的。这些标志对于 **whom** 命令如何完成验证没有影响。**-check** 和 **-nocheck** 标志仅为了兼容而提供。

## 概要文件项

在 *UserMhDirectory/.mh\_profile* 文件中输入了以下项：

**Draft-Folder:** 为草稿设置缺省的文件夹。  
**postproc:** 指定用于公布消息的程序。

## 示例

要列出并验证一条消息的建议收件人地址，请在各自的提示上输入消息的收件人和主题，如下所示：

到： d77@nostromo  
 主题： a test

当再一次提示时，输入消息文本：

```
-----输入 初始 文本
test
-----
```

在 **whatnow** 提示之后，输入 **whom** 命令：

```
whatnow>>> whom
```

然后消息的建议收件人地址显示为：

```
lance...
d77@nostromo... 可投递
```

## 文件

<b>\$HOME/.mh_profile</b>	指定 MH 用户概要文件。
<b>/usr/bin/whom</b>	包含 <b>whom</b> 命令。

## 相关信息

**ali** 命令、 **post** 命令、 **whatnow** 命令。

**mh\_alias** 文件格式、 **mh\_profile** 文件格式。

《网络与通信管理》中的『邮件应用程序』。

---

## wlmassign 命令

### 用途

手动为“工作负载管理”类分配进程或取消早先对进程的手动分配。

### 语法

**wlmassign** [ **-s** | **-S** ] [ **-u** | *Class\_Name* ] [ *PID\_List* ] [ **-g** *Pgid\_List* ]

### 描述

**wlmassign** 命令：

- 将由进程标识符 (pid) 和 / 或进程组标识符 (pgid) 列表指定的进程集分配给指定的超类和 / 或子类，从而覆盖自动类分配或早先的手动分配。
- 取消早先对在 *pid\_list* 或 *pgid\_list* 中指定的进程的手动分配。

**wlmassign** 命令允许使用 PID 和 / 或 PGID 列表来指定进程。这些列表的格式是：

**pid**[, **pid**[, **pid**[...]]]

或

**pgid**[, **pgid**[, **pgid**[...]]]

要手动将目标进程分配给一个类，必须指定有效的超类或子类名。如果目标类是一个超类，根据该超类的子类的分配规则，每个进程被分配给指定超类的子类中的一个子类。

手动分配会一直有效（并且进程保持在其手动分配的类中），直到：

- 进程终止
- 工作负载管理 (WLM) 被停止。当重新启动 WLM 时，在 WLM 停止时起作用的手动分配丢失了。
- 已给其分配进程的类被删除
- 新的手动分配覆盖了先前的一个分配。
- 用 **-u** 标志取消了对进程的手动分配。
- 进程调用 **exec()** 例程。

要手动将目标进程分配给一个类，必须指定有效的超类或子类名。分配可以在超类和 / 或子类级别完成或取消。当对进程的手动分配被取消或进程调用 **exec()** 时，进程会自动分类；如果进程所在的类启用了继承，那么它将保留在那个类里，否则进程将会被根据分配规则重新分类。自动分配（继承和规则）、继承和手动分配之间的交互在《操作系统与设备管理》中的『工作负载管理』中有详细的说明。

对于手动分配：

- 如果 *Class\_Name* 是一个超类名，在列表里的进程就会被分配到这个超类中。然后，使用目标超类的子类的分配规则，为每个进程确定子类。

- 如果类名是一个子类名 (*supername.subname*)，则缺省情况下进程会被分配到超类和子类中。仅能通过指定 **-S** 标志将进程指定给超类，或仅能通过指定 **-s** 标志将进程指定给子类。

```
wlmassign super1.sub2 -S pid1
```

等同于：

```
wlmassign super1 pid1
```

要将进程分配给类，或取消先前的手动分配，用户必须同时具有进程和目标类的权限。这些约束解释为以下内容：

- root** 用户可以将任何进程分配给任何类。
- 对一个给定超类的子类具有管理特权的一个用户（也就是说，用户名或组名与在超类的 **adminuser** 和 **admingroup** 属性中指定的用户名和组名匹配）能手动将任何进程从这个超类其中的一个子类重新指定给该超类的另一个子类。
- 用户能手动将自己的进程（同一个真实或有效用户标识）分配给他们有手动分配特权的类（即，用户名或组名与在这个超类或子类的 **authuser** 和 **authgroup** 属性指定的用户名或组名相匹配）。

这在能手动将进程分配给类的用户中定义了 3 个级别的特权，**root** 处于最高级别。用户要修改或终止一个手动分配，他们必须至少有与进行上一个手动分配的用户相同的特权级别。

**注：****wlmassign** 命令处理当前装入的 WLM 配置。如果当前配置是一个集合，并且对不是在集合中所有配置里都存在的类进行分配，则当不包含类的配置激活（类被删除）时，该分配将会丢失。

## 标志

<b>-g</b> <i>Pgid_list</i>	显示以下列表是一个 pgid 列表。
<b>-S</b>	指定分配仅在超类级别完成或取消。这个标志与格式如 <i>supername.subname</i> 的子类名一起使用。
<b>-s</b>	指定分配仅在子类级别完成或取消。这个标志与格式如 <i>supername.subname</i> 的子类名一起使用。
<b>-u</b>	取消任何对 <i>pid_list</i> 或 <i>pgid_list</i> 中的进程的有效手动分配。如果 <b>-s</b> 或 <b>-S</b> 标志其中的任何一个都没使用，这时会取消超类和子类级别的手动分配。

## 相关信息

**chclass** 命令、**lsclass** 命令、**mkclass** 命令和 **rmclass** 命令。

《操作系统与设备管理》中的关于『工作负载管理』的概念文章。

## wlmcheck 命令

### 用途

检查自动分配规则和 / 或决定具有指定属性集的进程将归类的“工作负载管理”类。

### 语法

```
wlmcheck [ -d Config] [ -a Attributes] [ -q ]
```

### 描述

没有参数的 **wlmcheck** 命令给出工作负载管理 (WLM) 的状态并进行若干一致性检查：

- 显示 WLM 的当前工作状态（运行 / 不运行、主动 / 被动、 rsets 绑定活动、启用总体限制）。

- 显示报告上次载入错误（如果有的话）的状态文件。如果“current”配置是一个集合，这会应用于集合中的所有配置，并且报告 WLM 守护程序记录的消息。
- 检查属性和分配规则文件的一致性（例如，类的存在性、用户名和组名的有效性、应用程序文件名的存在性等等）。

如果没有指定 **-d Config** 标志，则对“当前”配置执行检查。

**wlmcheck** 命令能应用于一个配置集。在这种情况下，上面提及的检查在检查了集合自身之后执行对集合中所有配置的检查。超类名按“config/superclass”格式报告以表明它们所属的正常配置。

用 **-d Config** 来指定配置将执行对 *Config* 配置或集合的检查，而不是对“current”执行检查。这不更改状态文件报告和 WLM 守护程序日志报告，该日志仅适用于活动配置。

与 **-a** 标志一起使用时，**wlmcheck** 根据当前或指定配置或配置集的规则，显示具有 *Attributes* 指定属性的进程将会分配到的类。*Attributes* 字符串的格式类似于在 *rules* 文件中的一个项，但有以下不同：

- 类字段被省略（它实际上是 **wlmcheck** 的输出）
- 每个字段最多能有一个值。不允许使用排除 (!)、属性分组 (\$)、逗号分隔的列表和通配符。对于 *type* 字段，允许使用与运算符“+”，因为对类型属性，一个进程同时能有几个可能的值。例如，一个进程可以是 32 位的进程并调用 plock，或是 64 位固定优先级的进程。
- 必须至少指定一个字段（有一个不同于连字符“-”的值）。

另外，开始的两个字段是强制性的。其他的字段，如果未提供，则缺省设置为连字符（-），它表示分配规则相应字段中的任何值都匹配。当在属性字符串里的一个或多个字段既不呈现也没有指定为连字符（-）时，字符串就可能匹配多个规则。在这种情况下，**wlmcheck** 显示与所有可能匹配相关的所有类。

有效属性字符串的示例：

```
$ wlmcheck -a "- root system /usr/lib/frame/framemaker --"
$ wlmcheck -a "-- staff - 32bit+fixed"
$ wlmcheck -a "- bob"
```

## 标志

- |                      |   |
|----------------------|---|
| <b>-d Config</b>     | 使用 <i>/etc/wlm/Config</i> （它可以显示以时间为基准的配置集）中的而不是 <i>/etc/wlm/current</i> 中的 WLM 属性文件。 |
| <b>-a Attributes</b> | 为进程的分类属性传递一个值集用来决定进程将被放进哪个类中。这是一个检查方法，它可以检查分配规则是否正确和是否对进程进行预期的分类。                     |
| <b>-q</b>            | 禁止 WLM 最新活动 / 更新的状态输出和 WLM 守护程序记录的消息输出（安静方式）。   |

## 文件

- |                |              |
|----------------|--------------|
| <b>classes</b> | 包含类的名称和定义。   |
| <b>limits</b>  | 包含强加于类的资源限制。 |
| <b>rules</b>   | 包含自动分配规则。    |
| <b>shares</b>  | 包含分配给类的资源共享。 |

## 相关信息

**chclass** 命令、**lsclass** 命令、**mkclass** 命令、**rmclass** 命令。

**rules** 文件。

---

## wlmcntrl 命令

### 用途

启动或停止“工作负荷管理器”。

### 语法

```
wlmcntrl [ [-a | -c | -p] [ -T [ class | proc ] [ -g ] [ -d Config_Dir ] [ -o | -q ] ]
```

```
wlmcntrl -u [ -S Superclass | -d Config_Dir ]
```

### 描述

**wlmcntrl** 命令停止、启动、更新或查询工作负荷管理器（WLM）的状态。当启动或更新 WLM 时，会预处理用于目标配置的 WLM 属性文件，并且将数据装入内核。WLM 能以两种不同的方式启动：

- 一种是主动方式，这种方式下 WLM 监视和调节各种类中的进程对 CPU、内存和磁盘 I/O 的使用率。
- 一种是被动方式，这种方式下 WLM 仅监视资源使用率而不干涉标准操作系统资源分配机制。

主动方式是 WLM 通常的操作方式。

在 **classes**、**limits** 和 **shares** 文件中分别描述了这些类、它们的限制和份额。自动分配规则来自于 **rules** 文件。用于 WLM 配置 **Config** 的超类的类属性文件在 **/etc/wlm/Config** 子目录中。用于配置 **Config** 的超类 **Super** 的子类的属性文件位于 **/etc/wlm/Config/Super** 中。附随操作系统一起提供的标准配置在 **/etc/wlm/standard** 中。当前配置是在目录里用符号链接 **/etc/wlm/current** 指向的那个。

当没有使用 **-d Config\_dir** 标志时，**wlmcntrl** 使用在目录中符号链接 **/etc/wlm/current** 所指向的配置文件。

当使用了 **-d Config\_dir** 标志时，**wlmcntrl** 使用在 **/etc/wlm/Config\_dir** 中的配置文件并更新 **/etc/wlm/current** 符号链接以指向 **/etc/wlm/Config\_dir**，使 **/etc/wlm/Config\_dir** 成为当前配置。这是推荐的使 **/etc/wlm/Config\_dir** 成为当前配置的方法。

当用 **-u** 标志更新 WLM 时，用 **-d** 标志可将一个空字符串作为 **Config\_dir** 传递：

```
wlmcntrl -u -d ""
```

将会将当前配置的分配规则简单地刷新（重新装入）到内核中而不重新装入类定义。当 WLM 的一个早先的激活检测到不能访问一些应用程序文件时，这个会很有用。在系统管理员修复了规则或文件存在的问题后，这个命令仅能用于重新装入规则。

WLM 的配置 **Config** 也可以是一个基于时间的配置集合，在这个情况下子目录 **/etc/wlm/Config** 不包含属性文件，但包含配置列表和应用它们时的星期中的时间。属性文件仍然存在于集合的每个常规配置的子目录中。当 WLM 启动或更新时，这时一个集合、一个守护程序负责在一个适用的集合更改时切换集合的常规配置。

### 标志

- a** 以主动方式启动 WLM 或将 WLM 从被动方式切换到主动方式。当除了 **-d**、**-g** 或**-T** 以外，没有指定别的标志时，这是缺省值。
- c** 以“仅 CPU”方式启动 WLM 或将 WLM 从任何方式切换到“仅 CPU”方式。在这种方式里，WLM 对所有资源进行记帐，但仅调节 CPU 资源。

<b>-d</b> <i>Config_dir</i>	将 <b>/etc/wlm/Config_dir</b> 作为一个 WLM 配置（包含类文件、限制文件、共享文件和规则文件）或配置集合（包含配置列表和它们应用时的时间范围）的备用目录。这会使 <b>/etc/wlm/Config_dir</b> 成为当前配置。当以主动方式、“仅 CPU”或被动方式启动 WLM 时，或者当更新 WLM 时，这个标志是有效的。这个标志不能与 <b>-o</b> 和 <b>-q</b> 标志一起使用，或者不能在从一个方式（在主动、“仅 CPU”和被动之间）切换到另一个方式时使用。
<b>-g</b>	指示 WLM 忽略任何潜在的资源集合绑定。这意味着所有类都有权访问系统的整个资源集，而不管它们是否在使用一个受限制的资源集。
<b>-o</b>	停止“工作负载管理器”。
<b>-p</b>	以被动方式启动 WLM 或将 WLM 从任何方式切换到被动方式。在这个方式下，WLM 对所有资源进行记帐，但不调节资源。
<b>-q</b>	查询 WLM 的当前状态。返回：
<b>0</b>	WLM 正在以主动方式运行。
<b>1</b>	WLM 没有启动。
<b>2</b>	WLM 正在以被动方式运行。
<b>3</b>	WLM 正在以主动方式运行而没有绑定 rset。
<b>4</b>	WLM 正在以被动方式运行而没有绑定 rset。
<b>5</b>	WLM 正在以“仅 CPU”的主动方式运行。
<b>6</b>	WLM 正在以“仅 CPU”的主动方式运行而没有绑定 rset。
<b>16</b>	WLM 正在以主动方式运行，进程总记帐关闭。
<b>18</b>	WLM 正在以被动方式运行，进程总记帐关闭。
<b>19</b>	WLM 正在以主动方式运行而没有绑定 rset，进程总记帐关闭。
<b>20</b>	WLM 正在以被动方式运行而没有绑定 rset，进程总记帐关闭。
<b>21</b>	WLM 正在以“仅 CPU”的主动方式运行，进程总记帐关闭。
<b>22</b>	WLM 正在以“仅 CPU”的主动方式运行而没有绑定 rset，进程总记帐关闭。
<b>32</b>	WLM 正在以主动方式运行，类总记帐关闭。
<b>34</b>	WLM 正在以被动方式运行，类总记帐关闭。
<b>35</b>	WLM 正在以主动方式运行而没有绑定 rset，类总记帐关闭。
<b>36</b>	WLM 正在以被动方式运行而没有绑定 rset，类总记帐关闭。
<b>37</b>	WLM 正在以“仅 CPU”的主动方式运行，类总记帐关闭。
<b>38</b>	WLM 正在以“仅 CPU”的主动方式运行而没有绑定 rset，类总记帐关闭。
<b>48</b>	WLM 正在以主动方式运行，类和进程总记帐关闭。
<b>50</b>	WLM 正在以被动方式运行，类和进程总记帐关闭。
<b>51</b>	WLM 正在以主动方式运行而没有绑定 rset，类和进程总记帐关闭。
<b>52</b>	WLM 正在以被动方式运行而没有绑定 rset，类和进程总记帐关闭。
<b>53</b>	WLM 正在以“仅 CPU”的主动方式运行，类和进程总记帐关闭。
<b>54</b>	WLM 正在以“仅 CPU”的主动方式运行而没有绑定 rset，类和进程总记帐关闭。

一条指示 WLM 当前状态的消息打印到 STDOUT 上。

<b>-S</b> <i>Superclass</i>	请求对限制为超类的子类的 WLM 更新。将该标志与 <b>-u</b> 标志一起使用。如果正在运行的配置是一个基于时间的配置集合，Superclass 必须以“config/Superclass”的格式给出，其中“config”是 Superclass 所属集合的常规配置。如果“config”是集合的当前活动配置，变化将会立即生效，否则它们会在下次激活“config”时生效。
-----------------------------	---

<b>-T</b>	类和进程合计都禁用，限制记帐和调节。
<b>-T class</b>	只禁用类合计，限制记帐和调节。
<b>-T proc</b>	只禁用进程合计，限制记帐和调节。
<b>-u</b>	更新 WLM。单个更新操作能够更改现有类的属性、限制和共享，和 / 或添加或移除类。如果正在运行的配置是一个集合，这个操作将该集合描述与所有该集合的配置内容一起刷新。一个拥有 root 权限的用户能够使用更新来切换至一个备用配置或配置集合。而且超类级管理员也能使用更新来更新仅他有管理访问权的超类的子类（使用 <b>-S</b> 标志）。

## 安全性

访问控制：启动、停止、从一个方式切换至另一个方式，而且更新超类或一个配置集需要 root 特权。更新一个给定超类的子类仅需要管理用户或管理组特权（超类管理员）。任何用户都能够查询 WLM 状态。

## 文件

<b>classes</b>	包含类的名称和定义。
<b>limits</b>	包含强加于类的资源限制。
<b>rules</b>	包含自动分配规则。
<b>shares</b>	包含分配给类的资源共享。
<b>description</b>	包含每个配置的描述文本。
<b>groupings</b>	包含用于配置的属性值分组。

## 相关信息

**chclass** 命令、**confsetcntrl** 命令、**lsclass** 命令、**lswlmconf** 命令、**mkclass** 命令和 **rmclass** 命令。

《操作系统与设备管理》中的工作负载管理『工作负载管理』。

## wlmon 和 wlperf 命令

### 用途

**wlmon** 和 **wlperf** 命令根据类来提供工作负荷管理器（WLM）资源活动的图形化视图。

### 语法

**wlmon**

**wlperf**

### 描述

**wlmon** 和 **wlperf** 命令生成系统 WLM 活动的资源使用情况报告。**wlperf** 命令是性能工具箱（PTX®）的一部分，它可以根据 PTX 守护程序所作的趋势记录生成涵盖分钟、小时、日、星期和月份为周期的报告。**wlmon** 命令，它与基本 AIX 一起装入，仅生成最近 24 小时时间段内的报告而且没有使用选项。能够生成三种类型的视觉报告：

- 快照显示
- 详细显示
- 表格显示

能够将报告类型定制为在特定时间周期上涵盖指定的 WLM 类。另外，可以针对任何选定的显示类型比较（显示趋势）两个不同周期的 WLM 活动。

这些报告是从与用 **wlmstat** 命令一样的机制收集的数据中生成的。然而，**wlmmmon** 和 **wlmpf** 命令使用守护程序产生的记录，该守护程序必须一直运行以收集 WLM 数据。对 **wlmmmon** 命令来说，这个守护程序称为 **xmwlm**，并随基本 AIX 一起提供。对于 **wlmpf** 命令，此守护程序称为 **xmtrend** 并随 PTX 一起提供。

## 分析概述

虽然 **wlmstat** 命令提供一个 WLM 活动的“每秒”视图，但它并不适合于长期的分析。为了补充 **wlmstat** 命令，**wlmmmon** 和 **wlmpf** 命令提供在更长时间周期内的 WLM 活动报告，而只有最小限度的系统影响。由这个工具所生成的报告是以由相关联的记录守护程序所完成的采样为基础的。这些守护程序以很高的速率（用秒来测量）对 WLM 和系统统计信息进行采样，但只以低速率（用分来测量）来记录超级样本值。对每个在记录周期内收集的统计信息来说，这些值表示最小、最大、平均和标准偏差值。

## WLM 报告浏览器

在启动的基础上，显示“报告浏览器”。浏览器显示一个报告集合。用户可配置的显示类型，是以被选择用来生成报告的属性为基础的。

“报告浏览器”菜单选项：

新建	创建报告
关闭	退出浏览器
打开	显示一个选中的报告
属性	允许查看和编辑一个报告的属性
删除	删除一个选中的报告

## 报告属性面板

“报告属性面板”允许用户定义那些控制 WLM 数据的实际图形表示的属性。在这个面板里有三个标记过的选项卡窗格：

- 常规菜单
- 层 / 类菜单
- 高级菜单

报告名 一个用于命名报告的用户可编辑字段。报告应该以 .rpt 扩展名结束。

**常规菜单：** 第一个标记过的选项卡窗格允许用户编辑一个显示的常规属性，如下：

趋势框	表明将会生成一个选中类型的趋势报告。趋势报告允许在同一显示上进行两个不同时间周期的比较。选择这个框以使您能够编辑第一个时间间隔结束字段。
资源	允许选择要显示的 WLM 资源（例如 CPU 或内存）。请参考 WLM 用户指南和文档以获取关于可管理资源的信息。

**时间间隔的宽度** 表示涵盖于任何显示类型的时间周期，这些周期或从报告中最新的可用值开始测量，或从用户输入时间选择开始。从这个菜单中选择时间间隔宽度。可用的选择是变化的，取决于使用的工具：

**wlmon**

用于分钟和小时的多项选择

**wlperf**

用于分钟、小时、日、星期和月份的多项选择

**第一个时间间隔的结束** 显示对生成一个趋势报告感兴趣的周期的结束时间。第一个时间间隔始终表示一个比上个时间间隔更早的时间周期。选择了“趋势框”才能编辑这个字段。

**最后一个时间间隔的结束** 表示对趋势和非趋势报告感兴趣的周期的结束时间。最后的时间间隔始终表示用于生成一个显示报告的最新时间范围。存在这个字段的两个互斥的选择选项：

**Latest** 使用记录中可用的最新时间作为报告的结束时间。

**Selected Time**

允许用户输入最后时间间隔的结束时间。

**层 / 类菜单:** 第二个选项卡窗格允许用户定义包含在一个报告中的 WLM 层和类设置。

**作用域** 允许用户为显示选择一个以层或以类为基础的作用域。这个显示根据 AIX 发行版（AIX 4.3 类对 AIX 5.1 超类和子类定义）之间的层和类概念的变化而变化。

**选择** 允许选择包含和排除记录中的可用 WLM 层或类。

**高级菜单:** “报告属性面板”里第三个选项卡窗格提供了高级选项，主要用于快照显示。对快照来说，提供给用户选择用于为显示着色的互斥方法。选项 1 忽略 WLM 环境中的配置里定义的最小和最大设置。选项 2 使用该最小和最大设置。

## 报告显示

有三种报告显示类型：

- 快照显示
- 详细显示
- 表格显示

三种显示中的每一种都有以下公共元素：

<b>WLM 控制台</b>	用于选择打印或关闭显示。
<b>时间周期</b>	显示在“报告属性面板”中定义的时间周期。对比较两个时间周期的趋势报告来说，显现两个时间显示。
<b>层列</b>	显示与一个类关联的层类数。对于 AIX 5.1，这个列有两个项，超类层（左）和子类层（右）。
<b>类列</b>	显示类名。
<b>资源列</b>	显示以已选择的图形报告的选择类型为基础的资源信息。将会在下面描述它们。
<b>状态区域</b>	显示全局系统性能度量的一个集合，这个度量也记录以在分析方面给予帮助。所显示的集合在各 AIX 发行版之间可能不同，但都会包含诸如运行、队列、交换队列和 CPU 忙之类的度量值。

**快照显示:** 这个显示是一个快速的“一切正常吗？”概述。该显示主要显示以用户指定的与已定义的目标份额之间的偏差为基础的类资源关系。要选择或调整这个显示的偏差参数，请使用“报告属性面板高级菜单”。

如果趋于用快照显示，则以前的（第一个）分析周期用箭头来指示，该箭头从以前的测量指向后来的（第二个）测量。如果在周期之间没有变化，就不显示箭头。

**详细显示：** 在这个显示中，资源列以条形图样式显示，与在指定时间周期上测量的资源活动的百分比一起显示。百分比是以由 WLM 子系统定义的总系统资源为基础计算出来的。如果趋于详细显示，则后来的（第二个）测量将显示在以前的（第一个）测量时间间隔之上。

**表格显示：** 显示报告的第三种类型是一个列表报告。在这个报告里，提供了以下字段：

采样数	这个周期中记录的样本数。
份额值	WLM 计算的份额值目标
平均值	在样本周期上计算平均值
标准偏差	计算标准偏差
定义最小值	在 WLM 限制中定义的类最小值
观察最小值	在时间周期上实际观察到的最小值
定义软性最大值	在 WLM 限制中定义的类软性最大值
定义硬性最大值	在 WLM 限制里定义的类硬性最大值
观察最大值	在时间周期上实际观察到的最大值

## 守护程序记录和配置

守护程序在 **/etc/perf/wlm** 目录中创建记录。对于基本的 AIX 工具 **wlmon** 来说，这些记录限于最后的 24 小时周期。

对于“性能工具箱”工具 **wlperf** 来说，这些记录限于 1 年。对于 PTX，使用 **xmtrend** 守护程序并使用一个配置文件记录首选项。这个配置文件的与 WLM 相关记录的一个样本位于 **/usr/lpp/perfagent.server/xmtrend\_wlm.cf**。记录定制、启动和操作，与那些对 **xmtrend** 守护程序的描述一样。

对于基本 AIX 来说，使用 **xmwlm** 守护程序并且不能定制。

对于要创建的记录来说，**/etc/perf/wlm** 目录必须获得足够的磁盘分配，至少允许 10 MB 磁盘空间。另外，应该从一个 **/etc/inittab** 项启动守护程序以使记录能在系统重新引导之后自动重新启动。无论 WLM 子系统是在主动方式、被动方式或禁用（关闭）方式，守护程序都将运行。然而，当 WLM 关闭时记录活动是被限制的。

## 先决条件

Java™ 1.3 **perfagent.tools**

## 退出状态

如果没有找到 WLM 记录，工具会发出一条警告消息。

## 文件

<b>/usr/bin/wlmon</b>	基本 AIX
<b>/usr/bin/xmwlm</b>	基本 AIX
<b>/usr/bin/wlperf</b>	性能工具箱
<b>/usr/lpp/perfagent.server/xmtrend.cf</b>	性能工具箱
<b>wlmon 和 xmwlm</b>	在 <b>perfagent.tools</b> 文件集中。

## 相关信息

**wlmstat**、**wlmcntrl** 和 **topas** 命令。

### wlmstat 命令

#### 用途

显示 WLM 每类资源使用率统计信息。

#### 语法

```
wlmstat [ -I Class | -t Tier ] [ -S | -s ] [ -c | -m | -b ] [ -B Device ] [ -T ] [ -a ] [ -w ] [ -v ] [ Interval ] [ Count ]
```

```
wlmstat [ -I Class | -t Tier ] [ -c | -m | -b ] [ -u ] [ Interval ] [ Count ]
```

```
wlmstat [ -I Class | -t Tier ] [ -M | -w | -v ] [ Interval ] [ Count ]
```

#### 描述

**wlmstat** 命令用符号的形式显示从内核检索的 WLM 数据结构的内容。如果指定 *Count*, **wlmstat** 循环 *Count* 次并在显示每个块操作之后睡眠 *Interval* 秒。如果没有指定 *Interval* 和 *Count*, 则产生一个输出报告。如果指定 *Interval* 但没有给出 *Count*, **wlmstat** 在给定的时间间隔内连续地输出结果直到被一个信号 (SIGINTR、SIGQUIT、SIGKILL 等等) 停止。缺省情况下, **wlmstat** 用于显示每个超类和子类的所有资源的统计信息。可以指定标志来将统计信息焦点缩小到某个资源类型、层、超类或子类, 并更改输出格式。

注: 查看 **wlmstat** 输出时应该考虑以下情况:

1. 从 AIX 5.3 开始, WLM CPU 使用值和处理优先级调整在缺省情况下每秒更新 10 次。
2. 显示的 CPU 使用值不是上一秒的当前即时使用值, 而是最近 *N* 次读取的平均值 (从 AIX 5.3 开始, *N* 的缺省值为 15)。
3. Unmanaged 类用于报告系统中断时间。

在两次连续的 WLM 使用更新之间, 具有 50% 硬性限制的进程有可能使用超过 50% 的 CPU。每十分之一秒对每个进程指定一次优先权, 然后调度程序将根据所有进程的指定优先权调度它们。在 WLM 更新之间, 一个进程可以接收多于进程硬性限制的 CPU 资源。

在缺省情况下, 来自每次更新的每个即时 CPU 使用值将为接下来的 15 次读取保留, 并与其他 14 次读取平均值, 之后才以 **wlmstat** 显示。由于在 WLM 更新之间单个实例大于 50% 使用率, 这可能导致大于 50% 的值。

如果某个进程始终到达或超过它的硬性限制, 则该进程的优先权将显著降低, 该进程将无法运行。在很长一段时间内, 该进程的资源使用率必须处于该进程的硬性限制最大值或在该值之下。较短时间间隔之后, **wlmstat** 可能显示使用超过进程硬性限制的进程。在这种情况下, 可以使用在 bos.adt.samples PTF 中提供的 **/usr/samples/kernel/wlmtune** 命令修改 WLM 的行为。相关的可调值有:

#### schedhz

WLM 调度程序重新计算类消耗和 CPU 优先权的频率。缺省值是 10。修改此值将更改 WLM 的

响应率。增加此值使 WLM 更新更频繁，从而减少进程在较短时间间隔内超出其硬性限制的可能性。由于将发生更多的 WLM 处理，对此的折衷方案是增加开销。这可能会影响整个系统性能。

#### **cpuhist**

在平均计算中使用的连续 CPU 消耗值数。缺省值为 15。增加此值将进一步使较长时间内所报告的 CPU 使用平均值趋于平衡。

要使 WLM 响应更快，以便各类不超过其最大超长期间，建议您首先尝试修改 **schedhz**，直到 **wlmstat** 输出显示您想要的结果。您还可能想要修改 **cpuhist**，以便 **wlmstat** 在相同的时间间隔上取平均值。例如，如果 **schedhz** 是 20，**cpuhist** 是 15，**wlmstat** 将在 0.75 秒 (15/20) 的期间上取平均值，因此您可能想要将 **cpuhist** 更改为 30，这样 **wlmstat** 仍然在 1.5 秒内取平均值。

在没有 CPU 争用的系统上，建议对 **wlmstat** 使用 5 秒的时间间隔，以遵守 WLM 限制。

## 标志

**-a**

以常数项显示子类消耗。缺省情况下，子类消耗百分比与超类消耗对比显示。使用该选项，子类消耗与系统中可用的资源总量对比显示（正如超类显示的那样）。所有值都以 1% 的精确度显示。例如，如果一个超类有 20% 的 CPU 目标且由不带 **-a** 的 **wlmstat** 显示用于一个子类的 CPU 百分比是 10%，则带有 **-a** 的 **wlmstat** 将显示用于子类的 CPU 百分比是 2%。

**-b**

仅显示磁盘 I/O 统计信息。

**-B Device**

显示磁盘 I/O 设备统计信息。传递一个空字符串 (-B "") 显示类访问的所有磁盘的统计信息。

**-c**

仅显示 CPU 统计信息。

**-l Class**

显示用于 *Class* 名的统计信息。如果没有被指定，所有类与相应字段的一个摘要一起显示。

**-m**

仅显示物理内存统计信息。

**-M**

显示实际 / 虚拟内存统计信息。使用 **-M** 选项将在输出中添加以下列：

**RMSIZ** 类使用的实内存大小

**VMSIZ** 类使用的虚拟内存大小

**RMLIM** 类的实内存限制

**VMLIM** 类的虚拟内存限制

**LGPGSIZ**

类中使用的大页面数

**LGPGLIM**

类的大页面限制

**注：** 如果未定义限制，将对 **RMLIM**、**VMLIM** 和 **LGPGLIM** 字段显示 -。当 **-M** 和 **-w** 选项一起使用时，**RMSIZ** 和 **VMSIZ** 字段将包含这些属性的高水位标记，而不是实际使用值。另外，将关闭 **LGPGSIZ** 和 **LGPGLIM** 字段。

**-s**

仅显示子类统计信息。

**-S**

仅显示超类统计信息。

**-t Tier**

显示仅用于指定的 *Tier* 的统计信息。

**-T**

显示自从 WLM 启动或类被创建以来资源使用率的总数，不管哪个是更迟创建的。单位是：

**CPU** 由某个类所消耗的总 CPU 时间（以毫秒计）

**MEM** 未使用。

**DKIO** 一个类发送 / 接收的为所有磁盘设备所访问的 512 字节块的总数。

**-v**

指定详细方式。此标志意在用于故障诊断，也显示一些类属性、资源份额及限制和其他一些 WLM 参数，包括打算供 AIX 支持工作人员使用的内部参数值。用户可能对下面的信息感兴趣：

列头 描述

**类** 类名

**tr** 层数（0 到 9）

**i** 继承属性值：0 = no, 1 = yes。

**#pr** 类中的进程数。如果一个类没有分配（0）给它的进程，在其他列中显示的值可能是没有意义的。

**CPU** 类的 CPU 使用率（%）。

**MEM** 类的物理内存使用率（%）。

**DKIO** 类的磁盘 IO 带宽使用率（%）。

**sha** 份额数（“-”表示 -1）

**min** 资源最小限制（%）

**smx** 资源软性最大限制（%）

**hmx** 资源硬性最大限制（%）

**des** （期望的）：WLM 使用份额数（%）计算的百分比目标（目标）

**npg** 类拥有的内存页数。

其他列仅属于内部使用且对管理员和最终用户来说没有意义。这个格式与一个资源选择器（**-c**, **-m**, 或 **-b**）一起使用会比较好，否则行可能太长而不适合于显示终端的一行。

**-w**

显示内存最高峰，即自从 WLM 启动或类创建（无论哪个最后发生）后，一个类在任何给定时间内在内存中所拥有的页面最大值。

**-u**

显示每层和未使用的总资源。

## 显示

结果制成表格，有以下字段：

名称

类名

CPU

类消耗的总 CPU 时间百分比。

MEM

类消耗的物理内存百分比。

名称	类名
DKIO	类消耗的磁盘 IO 带宽百分比。这个数是类访问的所有磁盘设备上磁盘带宽的平均值，这个值通常不很重要。例如如果一个类消耗了磁盘带宽的 80% 和两个其他磁盘带宽的 5%，DKIO 列将显示 30%。有关每个设备使用率的详细信息，请使用 -B 设备选项。

## 示例

1. 要立刻获得 WLM 活动打印输出，请输入:

```
wlmstat
```

这个命令产生以下输出:

```
CLASS CPU MEM DKIO
    Unclassified 0 0 0
        Unmanaged 0 0 0
        Default 0 0 0
        Shared 0 0 0
        System 0 0 0
        class1 12 0 0
            class1.Default 4 0 0
            class1.Shared 0 0 0
        class1.subclass1 4 0 0
        class1.subclass2 4 0 0
            class2 12 0 0
            class2.Default 4 0 0
            class2.Shared 0 0 0
        class2.subclass1 4 0 0
        class2.subclass2 4 0 0
```

2. 要获得超类 **class1** 的一个报告，请输入:

```
wlmstat -l class1
```

这个命令产生以下输出:

```
CLASS CPU MEM DKIO

    class1 12 0 0
        class1.Default 4 0 0
        class1.Shared 0 0 0
    class1.subclass1 4 0 0
    class1.subclass2 4 0 0
```

3. 要获得一分钟内每 10 秒更新一次的子类 **class1.subclass2** 的一个报告，请输入:

```
wlmstat -l class1.subclass2 10 6
```

这个命令产生以下输出:

```
CLASS CPU MEM DKIO
    class1.subclass2 4 0 0
    class1.subclass2 4 0 0
```

4. 要显示虚拟 / 实内存统计信息，请输入:

```
wlmstat -M
```

这个命令产生以下输出:

CLASS	RMSIZ	RMLIM	VMSIZ	VMLIM	LGPGSIZ	LGPGLIM
Unmanaged	1024	4096	4096	8192	0	-
Default	0	-	0	-	0	-
Shared	0	-	0	-	0	-
System	23567	50000	819234	1000000	0	-

5. 要显示内存高水位标记, 请输入:

```
wlmstat -M -W
```

这个命令产生以下输出:

CLASS	RMSIZ	RMLIM	VMSIZ	VMLIM	LGPGSIZ	LGPGLIM
Unmanaged	1024	4096	4096	8192	0	-
Default	0	-	0	-	0	-
Shared	0	-	0	-	0	-
System	23567	50000	819234	1000000	0	-

## 错误

如果 WLM 没有启动则 **wlmstat** 发出一条警告消息。

## 相关信息

**wlmcntrl** 命令。

---

## wol 命令

### 用途

通过发送“魔术包”唤醒与网络相连的, 处于暂挂方式的一个或多个主机。

### 语法

要向子网方向的广播地址发送“魔术包”:

```
wol { [ -m MACAddress [ [ -h Host -s SubnetMask ] | -i Interface ] | -f File } [ -v ]
```

要向多点广播地址发送“魔术包”:

```
wol { -m MACAddress -M MulticastAddress [ -p Port ] [ -i Interface ] | -f File } [ -v ]
```

### 描述

**wol** 命令通过向指定子网上的指定地址发送“魔术包”, 唤醒与网络相连的, 处于暂挂方式的一个或多个主机。

如果用户没有指定 **-h** 和 **-s** 标志, **wol** 管理器将以如下方式广播“魔术包”:

- 如果用户指定了接口名称 (**-i Interface**), 将从指定接口广播“魔术包”。
- 如果用户没有指定接口名称, **wol** 管理器将在该机器上安装的每个网络接口之间循环。如果某个接口已打开, 它将从该接口广播“魔术包”, 然后继续到下一个接口, 直到通过了该机器上的整个接口列表。

使用 **-f File** 指定的文件包含需唤醒的主机列表。此文件包含一或多行, 每行包含该格式的以下信息:

MacAddress; Hostname/IPaddress; SubnetMask; Multicast; Port; Interface

例如，该文件外观可能类似：

```
00:20:35:7a:7:89a;      9.41.86.19;      255.255.255.0 ; ; ;
00:04:ac:17:c0:9f ;    obiwan.aoot.austin.ibm.com;      255.255.255.224; ; ;
00:07:be:4a:2:394; ; ; ; en0
00:06:38:6b:7e:8f ;    ; ; 234.5.6.7;   12345 ;
```

以“#”字符开始的行是注释，将被忽略。每行都包含 6 个以“;”分隔的标记。此 MAC 地址是强制的。其他标记是可选的，但必须使用“;”字符来分隔未使用的标记。

## 标志

<b>-i Interface</b>	指定运行 <b>wol</b> 命令的主机上要使用的接口。
<b>-f File</b>	指定包含组列表的文件的名称。此标志允许用户唤醒指定的主机组。
<b>-h Host</b>	指定要唤醒的主机，格式可以为以点字符串形式的主机名或 IPv4 地址（如 10.0.0.3）。
<b>-m MACAddress</b>	指定主机的十六进制形式的 48 位 MAC 地址（如 00:20:35:7a:78:9a）。
<b>-M MulticastAddress</b>	指定 IPv4 多点广播地址。
<b>-p Port</b>	指定此多点广播机器上要使用的端口。
<b>-s SubnetMask</b>	指定点字符串形式的 IPv4 子网掩码（如 255.255.255.0）。
<b>-v</b>	指定详细方式。

## 退出状态

<b>0</b>	命令成功完成。
<b>&gt;0</b>	发生错误。

## 位置

**/usr/sbin/wol**

---

## write 命令

### 用途

打开一条通信线路以实时地将消息发送给系统上的其他用户。

### 语法

要查询所有消息并等待一个主机上用户的应答，并根据句柄来显示它们，请输入以下命令：

```
write -q [ -n Host ]
```

要应答由“应用程序”或“Shell 脚本”发送的“消息”，或“重新显示与给定句柄关联的消息”，请输入以下命令：

```
write -hHandle, { ok | cancel | query } [ -n Host ]
```

要有选择地在另一个主机或特别的设备上给用户发送消息，请输入以下命令：

```
write [ -r ] { [ -n Host ] User | User@Host } [ Line ]
```

## 描述

**write** 命令使消息能够在系统上实时发送。它提供与另一个登录用户类似交谈一样的通信。每个用户交替地从其他工作站发送或接收简短消息。通过在一个文件中输入完整的消息然后将该文件作为输入重定向到 **write** 命令就能发送长消息。

对另一个用户（由 *User* 参数指定），要接收消息，用户必须登录并消息许可权没有被拒绝。当一条消息被发往一个未登录的用户时，会显示消息用户未登录。如果消息发送给一个用户，该用户通过将 **mesg** 命令设置为 no 而具有拒绝的消息许可权，则显示消息 **write:** 许可权拒绝。

当发出 **write** 命令时，它会立即发送以下消息，同时带有消息收件人或目标的声音提醒（ASCII BEL 字符）：  
消息 来自于 SenderID 在 SenderHostname 上 (ttynn) [日期] ...

随着连接成功，**write** 命令发送两个 ASCII BEL 字符到两个工作站。蜂鸣声提醒发送方消息可以开始而且它提醒接收用户有消息进入。

当按下次 Enter 键时发送一行。从发送方到接收方的通信链路保持打开并且发送会继续直到 Ctrl-D 按键顺序结束发送链路。然后将一个正文结束符 (<EOT>) 发送到目标工作站并终止 **write** 命令。

接收用户或目标用户能够通过向始发用户发送 **write** 命令进行响应。这打开了一条从接收方返回发送方的通信线路，使得消息响应能够返回。对于此类型的交换，下面的约定很有用：当第一次写给其他用户时，在发送任何文本之前等待响应。用诸如 o (over) 的信号结束消息以提醒其他人应答。当对话完成时使用 oo (结束并离开)。

如果在一行的开始有字符！(感叹号)，**write** 命令调用 shell 将行的剩余部分作为命令来执行。

当将一条消息写到一位登录到多于一个工作站或多处使用多于一个进程的用户时，**write** 命令使用在 **/etc/utmp** 文件中找到的第一个登录实例作为消息交付点（通常是登录或控制台 shell），并且提示以下消息：

UserID 已在多于一个位置登录。  
您已连接到“工作站”。  
其他位置是：  
工作站

当接收到这条消息时，如果想将消息发送到一个不同于初始登录位置的位置，可以通过指定位置（例如，tty00）的 Line 来在不同位置联系目标用户。

允许写给其他用户的许可权由各用户用 **mesg** 命令授权或拒绝。一些命令在运行时拒绝消息许可权以阻止对其输出的干扰。具有 root 用户权限的用户能写给任何工作站而不考虑工作站的消息许可权。

可以用 **write** 命令同在其他主机上的用户对话。可以通过使用 -nHostName 标志或 User@Host 参数标识在远程主机上的用户。为了写给远程主机上的用户，**writesrv** 守护程序必须同时运行在当前主机和远程主机上。

**qdaemon** 守护程序也用 **write** 命令来将消息发送到在其他主机上的用户并等待应答。仅有三种有效应答：

ok 原始写操作以 0 状态退出。  
cancel 原始写操作以 1 状态退出。  
query 显示与给定句柄相关联的消息。

## 参数

*User* 指定接收消息文本人的用户标识。  
*User@Host* 指定接收消息文本人的用户标识和远程主机。

*Line* 联系在另一个位置（例如，`tty00`）的目标用户。

## 标志

<b>-h Handle,Reply</b>	通过使用带有应答选项的 <code>write</code> 来应答用实用程序或 shell 脚本发送的消息。要用于 <i>Handle</i> 变量的值在内部生成并在原始消息文本中提供给用户。应答可能是 <code>ok</code> 、 <code>cancel</code> 或 <code>query</code> 。
<b>-n Host</b>	指定一个远程主机。 <i>Host</i> 变量可以是别名或因特网地址。
<b>-q</b>	查询所有消息并等待一个主机上用户的应答，并根据它们的句柄来显示它们。
<b>-r</b>	生成消息句柄，将它放到消息头中，发送消息并等待应答。这个标志由 <b>qdaemon</b> 守护程序用于操作程序消息并能插入到 shell 脚本中。它不用于交互式对话。退出状态 0 表示应答是 <code>ok</code> ，退出状态 1 表示应答是 <code>cancel</code> ，退出状态 2 表示无法联系到用户。

注:

1. 为了使任何标志都有效，**writesrv** 守护程序必须运行在目标主机上。如果不是正在用 **-n** 标志或 **@Host**，而是在用 **-h**、**-q** 或 **-r**，那么 **writesrv** 守护程序必须运行在当前主机上。
2. 如果机器上没有安装 TCP/IP，但是设置了 *HostName*，那么为了使用 `write` 命令和 **-h**、**-q** 或 **-r** 标志同本地用户对话，必须将当前主机名附加到 **/etc/hosts** 文件中 `loopback` 项的末尾。原始项应该是:  
`127.0.0.1 loopback LocalHostName`

新项应该是:

`127.0.0.1 loopback LocalHostName HostName`

## 退出状态

本命令返回以下出口值:

<b>0</b>	成功完成。
<b>&gt;0</b>	目标用户没有登录或拒绝许可权。

## 示例

1. 要将一条消息写到登录用户，请输入:

`write june`

按 Enter 键并输入,

`I need to see you! Meet me in the computer room at 12:30.`

然后按 Ctrl-D 按键顺序以终止 `write` 命令方式。

如果您的用户标识是 `karen` 并且您正在使用工作站 `tty3`, `june` 的工作站显示:

消息 来自于 `karen` 在 `trek` `tty3` 8 月 17 11:55:24 ...  
`I need to see you! Meet me in the computer room at 12:30.`  
`<EOT>`

2. 要保持一个对话，请输入:

`write june`

按 Enter 键并输入,

`Meet me in the computer room at 12:30.`  
0

此命令启动对话。下一行开始的 o 表示消息结束。它告诉 June 您正在等待响应。如果希望继续，不要按 Ctrl-D。

现在 June 通过输入以下内容进行应答：

```
write karen
```

按 Enter 键并输入，

```
I'm running tests at 12:30. Can we meet at 3?  
o
```

您可能回应：

```
OK--the computer room at 3.  
oo
```

oo 指结束并离开，告诉 June 您没有什么其他要说的了。如果 June 也是以 oo 结束，那么你们都按 Ctrl-D 来结束对话。

3. 要将一条已准备的消息写给某人，请输入：

```
write june < message.text
```

它将 **message.text** 文件的内容写到 june 的工作站。

4. 要写给使用特定工作站的那个人，请输入：

```
write -n console
```

按 Enter 键并输入，

```
The printer in building 998 has jammed.  
Please send help.
```

然后按 Ctrl-D 按键顺序。

这将消息写给登录到工作站 /dev/console 的人。

5. 要将消息发送到在主机 partya 上的用户 spuds，请输入：

```
write -n partya spuds
```

按 Enter 键并输入，

```
Your new tape has just arrived,  
come see me to pick it up.  
Thanks!
```

然后按 Ctrl-D 按键顺序。

或者

```
write spuds@partya
```

按 Enter 键并输入，

```
Your new tape has just arrived,  
come see me to pick it up.  
Thanks!
```

然后按 Ctrl-D 按键顺序。

6. 这里是一个 **qdaemon** 守护程序发送消息的示例：

```
消息 来自 mary 在 trek 上 (tty10) 8 月 17 10:03:34 ...
使用 "write -h 6398492,reply" 来 应答
请在 rmt0 中插入 5 号 磁带。
<EOT>
```

要肯定地答复, 请输入:

```
write -h 6398492,ok
```

然后按 Ctrl-D 按键顺序。

要否定地答复, 请输入:

```
write -h 6398492,cancel
```

然后按 Ctrl-D 按键顺序。

使用 **-h** 标志时, 没有必要提供主机名或用户标识。该信息通过句柄跟踪。

## 文件

<b>/etc/hosts</b>	包含 TCP/IP 主机信息。
<b>/etc/utmp</b>	包含用于 <b>who</b> 、 <b>write</b> 和 <b>login</b> 命令的用户和记帐信息。

## 相关信息

**mesg** 命令、**wall** 命令、**who** 命令、**writesrv** 命令。

《操作系统与设备管理》中的 shell。

---

## writesrv 守护程序

### 用途

允许用户将消息发送到远程系统并从远程系统接收消息。

### 语法

**writesrv**

### 描述

**writesrv** 守护程序允许用户将消息发送给在远程系统上的用户并接收远程系统上用户用 **write** 命令所作的响应。

**writesrv** 实用程序接收来自 **write** 命令的输入请求并创建服务器进程来处理这个请求。这个服务器进程与客户机进程 (**write**) 进行通信并提供任何请求的服务。

要执行这些服务, **writesrv** 守护程序创建一个连接到 **/etc/services** 文件中定义的端口的套接字。所有的服务请求都作为消息发送到这个套接字。

注: 如果 **writesrv** 守护程序异常终止 (例如系统崩溃、电源故障或 **kill -9** 命令), 必须被手动清除 **/var/spool/writesrv** 目录以除去任何由 **writesrv** 守护程序留下的文件。

## 示例

- 要从 **/etc/rc** 脚本启动 **writesrv** 守护程序, 请输入:

```
/usr/sbin/writesrv
```

**writesrv** 守护程序从 **/etc/rc** 脚本启动。这是通常启动守护程序的方法。

- 要用系统资源控制器 (SRC) 启动 **writesrv** 守护程序, 请输入:

```
startsrc -s writesrv &
```

该命令使用 SRC 启动 **writesrv** 守护程序。

## 文件

<b>/etc/services</b>	包含网络服务目录。
----------------------	-----------

## 相关信息

**kill** 命令、**write** 命令

《打印机和打印指南》中的『打印管理』和『远程打印概述』。

《操作系统与设备管理》中的『系统资源控制器』。

---

## wsm 命令

### 用途

启动“基于 Web 的系统管理器”客户机会话。

### 语法

```
/usr/websm/bin/wsm -host managing host
```

```
/usr/websm/bin/wsm -lang language
```

```
/usr/websm/bin/wsm -port port number
```

```
/usr/websm/bin/wsm -profile pathname of preference file
```

```
/usr/websm/bin/wsm -user username
```

```
/usr/websm/bin/wsm -DdefaultTurners=value
```

```
/usr/websm/bin/wsm -DdrawTreeLine=value
```

```
/usr/websm/bin/wsm -Ddatadir=path
```

### 描述

**wsm** 命令用于启动“基于 Web 的系统管理器”客户机会话。

注: 必须指定该命令的全路径名, **/usr/websm/bin/wsm**。

## 标志

<b>-host</b> <i>managing host</i>	强制“基于 Web 的系统管理器”初始连接到指定主机。即使在运行“基于 Web 的系统管理器”时能轻易地管理其他主机，这个选项也允许用指定主机上设置的首选项来启动“基于 Web 的系统管理器”。
<b>-lang</b> <i>language</i>	指定显示消息用的语言。如果没有安装 <b>sysmgt.msg.Language.websm.apps</b> 文件集，消息将会以英文显示。
<b>-port</b> <i>port number</i>	使“基于 Web 的系统管理器”使用指定端口连接到任何其他主机。这个使用的端口号必须与在 <b>/etc/services</b> 文件中指定的用于 <b>wsmserver</b> 服务的受管机器上的端口号相匹配。
<b>-profile</b> <i>pathname of preference file</i>	指定一个备用的首选项文件。缺省首选项文件将会是一个在用户根目录中名为 <b>WebSM.pref</b> 的文件。使用这个选项使用户能够使用不同的首选项文件。如果用户管理用于不同客户机的不同机器集，这可能很有用。 注：从本地机器或从 <b>-host</b> 自变量指定的机器读取首选项文件。
<b>-user</b> <i>username</i>	使“基于 Web 的系统管理器”以给定用户名运行。将提示输入用户密码。
<b>-DdefaultTurners</b> = <i>value</i>	当值为 true 时，将对“导航区域”和“内容区域”中的父树节点使用“Java 外观”调试器，而不是 Windows® 调试器。在树对象之间没有绘制有角度的线。
<b>-DdrawTreeLine</b> = <i>value</i>	当值是 true 和 <b>-DdefaultTurners</b> =true 时，会导致在“导航区域”和“内容区域”中的树对象之间绘制有角度的线。
<b>-Ddatadir</b> = <i>path</i>	指定备用目录以寻找通常能在 <b>/var/websm/config/user_settings</b> 中找到的配置文件。

## 示例

1. 要指定一个备用首选项文件，请输入：

```
/usr/websm/bin/wsm -profile pathname of preference file
```

2. 要指定一个备用配置文件，请输入：

```
/usr/websm/bin/wsm -Ddatadir=pathname
```

## 相关信息

要获取关于安装基于 Web 的系统管理器的信息，请参阅《AIX 5L V5.3 基于 web 的系统管理器管理指南》中的第二章，『安装与系统需求』。

---

## wsmaccess 命令

### 用途

包装程序使用 **wsm** 命令以启用“辅助功能”部件。

### 语法

```
/usr/websm/bin/wsmaccess -host managing hos
```

```
/usr/websm/bin/wsmaccess -lang language
```

```
/usr/websm/bin/wsmaccess -port port number
```

```
/usr/websm/bin/wsmaccess -profile pathname of preference file
```

```
/usr/websm/bin/wsmaccess -user username
```

```
/usr/websm/bin/wsmaccess -DdefaultTurners=value
```

```
/usr/websm/bin/wsmaccess -DdrawTreeLine=value
```

```
/usr/websm/bin/wsmaccess -Ddatadir=path
```

## 描述

包装程序使用 **wsm** 命令以启用“辅助功能”部件。

**注:** 必须指定该命令的全路径名, **/usr/websm/bin/wsmaccess**。

## 标志

<b>-host</b> <i>managing host</i>	强制“基于 Web 的系统管理器”初始连接到指定主机。即使在运行“基于 Web 的系统管理器”时能轻易地管理其他主机，这个选项也允许用指定主机上设置的首选项来启动“基于 Web 的系统管理器”。
<b>-lang</b> <i>language</i>	指定显示消息用的语言。如果没有安装 <b>sysmgt.msg.Language.websm.apps</b> 文件集，消息将以英文显示。
<b>-port</b> <i>port number</i>	使“基于 Web 的系统管理器”使用指定端口连接到任何其他主机。这个使用的端口号必须与在 <b>/etc/services</b> 文件中指定的用于 <b>wsmserver</b> 服务的受管机器上的端口号相匹配。
<b>-profile</b> <i>pathname of preference file</i>	指定一个备用的首选项文件。缺省首选项文件将会是一个在用户根目录中名为 <b>WebSM.pref</b> 的文件。使用这个选项使用户能够使用不同的首选项文件。如果用户管理用于不同客户机的不同机器集，这可能很有用。 <b>注:</b> 从本地机器或从 <b>-host</b> 自变量指定的机器读取首选项文件。
<b>-user</b> <i>username</i>	使“基于 Web 的系统管理器”以给定用户名运行。将提示输入用户密码。
<b>-DdefaultTurners</b> = <i>value</i>	当值为 true 时，将对“导航区域”和“内容区域”中的父树节点使用“Java 外观”调试器，而不是 Windows 调试器。在树对象之间没有绘制有角度的线。
<b>-DdrawTreeLine</b> = <i>value</i>	当值是 true 和 <b>-DdefaultTurners</b> =true 时，会导致在“导航区域”和“内容区域”中的树对象之间绘制有角度的线。
<b>-Ddatadir</b> = <i>path</i>	指定备用目录以寻找通常能在 <b>/var/websm/config/user_settings</b> 中找到的配置文件。

## 示例

1. 要指定一个备用首选项文件，请输入:

```
/usr/websm/bin/wsmaccess -profile pathname of preference file
```

2. 要指定一个备用配置文件，请输入:

```
/usr/websm/bin/wsmaccess -Ddatadir=pathname
```

## 相关信息

要获取关于安装基于 Web 的系统管理器的信息，请参阅《AIX 5L V5.3 基于 web 的系统管理器管理指南》中的第二章，『安装与系统需求』。

---

## wsmserver 命令

### 用途

配置“基于 Web 的系统管理器”服务器功能。

## 语法

```
/usr/websm/bin/wsmserver -enable  
  
/usr/websm/bin/wsmserver -disable  
  
/usr/websm/bin/wsmserver -start  
  
/usr/websm/bin/wsmserver -enablehttps [port_number]  
  
/usr/websm/bin/wsmserver -disablehttps  
  
/usr/websm/bin/wsmserver -starthttps  
  
/usr/websm/bin/wsmserver -sslalways  
  
/usr/websm/bin/wsmserver -ssloptional
```

## 描述

**wsmserver** 命令用来控制“基于 Web 的系统管理器”使用的服务器进程。服务器用于启用 applet 和“客户机 — 服务器”执行方式。另外，如果已安装安全性功能，则可以配置 SMGate 实用程序。

注：必须指定该命令的全路径名，**/usr/websm/bin/wsmserver**。

## 标志

<b>-enable</b>	启用 applet 和“客户机 — 服务器”方式。
<b>-disable</b>	禁用 applet 和客户机 / 服务器方式
<b>-start</b>	启动“基于 Web 的系统管理器”服务器会话。  通常这仅能由 inetd 使用。

仅当已安装安全性功能时，可以使用下面的标志：

<b>-enablehttps</b> [port_number]	启动 SMGate 实用程序。可以指定一个用于 SMGate 服务器的任选的 <i>port_number</i> 。如果指定 <i>port_number</i> ，SMGate 服务器侦听该端口，而不是缺省的 9092。
<b>-disablehttps</b>	禁用 SMGate 实用程序。
<b>-starthttps</b>	启动 SMGate 实用程序。通常这是由 <b>init</b> 进程启动的。
<b>-sslalways</b>	仅允许安全连接。这个标志用于有安全性配置的系统。
<b>-ssloptional</b>	允许到“基于 Web 的系统管理器”的安全和非安全连接。

## 示例

1. 要启用用于 applet 和“客户机 — 服务器”方式的“基于 Web 的系统管理器”，请输入：

```
/usr/websm/bin/wsmserver -enable
```

2. 要启用 SMGate 实用程序，请输入：

```
/usr/websm/bin/wsmserver -enablehttps
```

## 相关信息

要获取关于安装基于 Web 的系统管理器的信息, 请参阅 《AIX 5L V5.3 基于 web 的系统管理器管理指南》中的第二章, 『安装与系统需求』。

---

## wtmpfix 命令

### 用途

通过更正日期和时间戳记不一致性来操作连接时记帐记录。

### 语法

**/usr/sbin/acct/wtmpfix** [ *File* ... ]

### 描述

**wtmpfix** 命令由 **runacct** 过程调用, 用来检查标准输入或包含以 **wtmp** 格式记录的 *File*, 并更正那些可能使 **acctcon1** 或 **acctcon2** 命令失败的问题。 **wtmpfix** 命令更正日期和时间戳记的不一致性, 并将更正过的记录写到标准输出。当 **acctcon1** 命令运行时, 如果日期和时间戳记不一致, **acctcon1** 命令会生成一个错误并停止运行。

**wtmpfix** 命令也检查名称字段的有效性以确保它仅由字母数字字符、\$ (美元符号) 或空格构成。如果名称无效, **wtmpfix** 命令将登录名状态更改为 **INVALID** 并将一条诊断消息写入标准错误。这样, **wtmpfix** 命令减少了 **acctcon2** 命令失败的可能性。

每次设置日期时 (在系统启动时或使用 **date** 命令设置时), 将一对日期更改记录写入 **/var/adm/wtmp** 文件中。第一个记录是旧日期, 用 *old time* 字符串表示。*old time* 字符串放置在行字段中并且将 **OLD\_TIME** 标志放在类型字段中。第二个记录是新日期, 用 *new time* 字符串表示。*new time* 字符串放置在行字段中并且将 **NEW\_TIME** 标志放在类型字段中。**wtmpfix** 命令用这些记录使文件中的所有日期和时间戳记同步。

### 标志

无。

### 参数

*File* 指定文件以检查是否包含 **wtmp** 格式的记录。

### 安全性

访问控制: 这些命令应该只将执行 (x) 访问权授予 **adm** 组的成员。

### 示例

1. 要将 **wtmp** 格式的二进制记录转换成称为 **dummy.file** 的 ASCII 记录, 请输入:

```
/usr/sbin/acct/fwtmp < /var/adm/wtmp > dummy.file
```

二进制 **wtmp** 文件内容被重定向到哑元 ASCII 文件。

2. 要将 ASCII 格式的 **dummy.file** 转换成 **wtmp** 格式的称为 **/var/adm/wtmp** 的二进制文件, 请输入 **fwtmp** 命令并使用 **-ic** 开关:

```
/usr/sbin/acct/fwtmp -ic < dummy.file > /var/adm/wtmp
```

哑元 ASCII 文件被重定向到二进制 **wtmp** 文件。

## 文件

<b>/usr/sbin/acct/wtmpfix</b>	包含 <b>wtmpfix</b> 命令。
<b>/var/adm/wtmp</b>	包含包括一个旧日期和一个新日期的日期更改记录。
<b>/usr/include/utmp.h</b>	包含包括原因、日期和时间的历史记录。

## 相关信息

**acctcon1** 或 **acctcon2** 命令、**acctmerg** 命令、**acctwttmp** 命令、**fwtmp** 命令、**runacct** 命令。

《操作系统与设备管理》中的『系统记帐』描述建立记帐系统必须执行的步骤。

请参阅《操作系统与设备管理》中的『记帐命令』，获取能自动运行的或从键盘输入的记帐命令列表，并获取关于每日和每月报告的准备以及记帐文件的信息。

---

## wump 命令

### 用途

启动“猎取 wumpus”游戏。

### 语法

**wump**

### 描述

wumpus 是一种生活在洞穴中的动物，这个洞穴有许多由隧道互相连接的房间。您在房间之间移动，试图用箭射杀 wumpus 并避免被 wumpus 吃掉或掉进无底的陷阱中。还有“超级蝙蝠”，可以将您抓起并将您放在随意选择的房间中。为了在房间之间移动并射出箭，游戏会用适当的问题提示您并按您的指令执行。例如：

您正在 14 号房间。

我想要一个草图。

这里有通往 1 13 18 号房间的隧道。

移动还是射击？(m-s) m

哪个房间？1

您正在 1 号房间。

我想要一个草图。

这里有通往 14 17 18 号房间的隧道。

移动还是射击？(m-s) m

哪个房间？17

您正在 17 号房间。

您掉到陷阱里了！

进行另外一次游戏？(y-n)

在上面的示例里，您从房间 14 出发。计算机显示我想要一个草图。这是一个附近有陷阱的暗示。选择移动到房间 1。又一次被警告有陷阱。然后选择移动到房间 17，在那儿落入了陷阱并死了。

在游戏开始，提示指令？(y-n)。选择 y 提供警告、如何移动和如何射击的解释。

游戏结束并提示进行另外一次游戏？(y-n)，如果：

- 杀死了 wumpus。
- wumpus 吃了您。
- 落入了无底陷阱。
- 射光了箭。

要在任何时间退出游戏，按中断（Ctrl-C）按键顺序。

## 文件

**/usr/games** 包含系统游戏的位置。

## 相关信息

**arithmetic** 命令、**back** 命令、**bj** 命令、**craps** 命令、**fish** 命令、**fortune** 命令、**hangman** 命令、**moo** 命令、**number** 命令、**quiz** 命令、**ttt** 命令、**turnoff** 命令和 **turnon** 命令。

## X 命令

### 用途

启动 X 服务器。

### 语法

```
X [ -a Number ] [ -auth FileName ] [ -bc | +bc ] [ -bp Color ] [ -broadcast ] [ -bs | -nobs ]
[ -c Volume ] [ -cc VisualType [ :Display ] ] [ -class DisplayClass ] [ -co File ] [ -cookie XDMAuthenticationBit ] [ -D File ] [ -d Depth [ :Display ] ] [ -displayID DisplayID ] [ -damage
| +damage ] [ -evie | +evie ] [ -f Number ] [ -fc Font ] [ -fixes | +fixes ] [ -fn Font ] [ -fp Font ] [ -help ] [ -l ] [ -indirect HostName ] [ -layer # [ :Display ] ] [ -logo | nologo ] [ -n :Number ] [ -once ] [ -P RowColumn Display } ] [ -pbuffer level [:display name | :display number] ] [ -p Number ]
[ -port PortNumber ] [ -query HostName ] [ -r | r ] [ -s Number ] [ -secIP [PermissionCode]] [ -secLocal [PermissionCode]] [ -secSMT[PermissionCode]] [ -stereo [:Display]] [ -su ] [ -T ] [ -t Number ]
[ -to Number ] [ -v ] [ -wm ] [ -wp Color ] [ -wrap | [ -wrapx ] [ -wraphy ] ] [ -x ExtensionName ] [ -xkbdir Directory ] [ -xkbmap FileName ] [ [+|-]accessx ] [ -ar1 Milliseconds ] [ -ar2 Milliseconds ] [ -sp FileName ] [ +/- xinerama FileName ]
```

### 描述

**X** 命令启动 X 服务器，一个运行在位图终端上的显示服务器。X 服务器将输入和输出请求分配到（或从输入和输出请求分配）程序，该程序位于主机系统或通过网络与其连接的系统上。

通过使用 Ctrl+Alt+Backspace 按键顺序结束一个增强 X-Windows 会话。

能指定一个或多个显示设备。如果没有指定设备，缺省值是全部。缺省配置顺序是由适配器插槽顺序决定的。第一个插槽里的适配器被初始化为最左边的屏幕，在它的右边第二个插槽里的适配器初始化为下一个屏幕。要重新安排屏幕的布局，请使用 **-P** 标志。**-P** 标志将设备的行和列同设备名关联在一起。能够用 **lsdisp** 命令来决定设备名。

两个屏幕可以排列成垂直的或水平的。以下示例显示用 **-P** 标志指定一个水平排列：

**-P11 ppr0 -P12 ppr1**

在第二个 **-P** 标志右边的 2 表明第二个监视器视图是沿 x 轴的。这会产生水平排列:



要以垂直排列查看两个监视器, **-P** 标志应该是:

**-P11 ppr0 -P21 ppr1**

在第一个位置的 2 表明监视器使用沿 y 轴的垂直配置:



在水平配置里, 当鼠标正在“显示器 1”中从左向右移动并到达“显示器 1”和 2 的边界时, 光标会继续沿同样的 y 轴位置进入“显示器 2”中。当光标到达“显示器 2”的边界且设置了 **-wrapx** 标志时, 它出现在“显示器 1”的最左边 y 轴的同样位置。如果没有设置 **-wrapx** 标志, 鼠标会停止在“显示器 2”的远离您的一边。

在垂直配置里, 当鼠标正在“显示器 1”中从上向下移动并到达“显示器 1”和“显示器 2”的边界时, 光标会继续沿同样的 x 轴位置进入“显示器 2”中。当光标到达“显示器 2”的底部且已设置 **-wraphy** 标志时, 它会出现在“显示器 1”顶部的 x 轴同样位置。如果没有设置 **-wraphy** 标志, 鼠标会停止在“显示器 2”的底部。

另外, 在 **/tmp/xlogfile** 文件中列出了信息和错误消息(例如, 表示无法装入扩展的消息)。在 X 服务器遇到问题的情况下, 此文件可以提供有用的信息。每次实例化 X 服务器时重写此文件。此文件提供附加的错误和非错误信息, 但它不是 X 服务器的完整错误日志。

## 标志

**-a Number**

指定鼠标移动的加速倍数。例如, 值为 5 会使光标的移动速度是鼠标移动速度的 5 倍。缺省值是 4 个像素; 任何指定值必须是大于 0 的正值。

**-auth FileName**

为 X 指定文件, 从该文件中读取 MIT (麻省理工学院) 魔力 cookie。

**-bc**

**+bc**

关闭与增强 X-Windows 版本 1.1 的向后兼容性。

打开与增强 X-Windows 版本 1.1 的向后兼容性。这是缺省值。

**-bp Color**

为该显示指定一个黑像素颜色。缺省值是与显示相关的。

**-bs**

在所有屏幕上启用后备存储器支持。后备存储器支持在缺省情况下是禁用的。

**-c Volume**

指定键单击音量。

**-cc** *VisualType* [:*Display*]

指定用于显示名指定的屏幕的根窗口的视觉类型。不是所有视觉类型在一切深度上都可用于所有的适配器。*:Display* 参数是可选的，但当使用 multihead 选项时会很有用。*:Display* 参数是与在 **lsdisp** 命令中已说明的同样的显示名。如果没有提供显示数或显示名，为所有屏幕选择指定的视觉。

要为缺省视觉指定视觉类型和深度，请分别使用 **-cc** 和 **-d** 标志。

*VisualType* 参数的值指定为一个字符串或数字，如下所示：

String	Numeric equivalent
StaticGray	0
GrayScale	1
StaticColor	2
PseudoColor	3
TrueColor	4
DirectColor	5

**-co** *File*

设置红、绿、蓝 (RGB) 颜色数据库名。这是颜色数据库的缺省标志。

**-D** *File*

指定颜色定义数据库文件的全路径名。缺省值是 **/usr/lib/X11/rgb**。

**-d** *Depth*[*:Display*]

为显示名指定的屏幕指定根深度。不是所有视觉类型在一切深度上都可用于所有的适配器。

*:Display* 参数是可选的，但是当使用 multihead 选项时会很有用，且必须和 **-P** 标志传递的值相对应。*:Display* 参数是与在 **lsdisp** 命令中已说明的同样的显示名。在缺少 *:Display* 参数时，选择指定的深度用于所有 multihead 选项中选择的显示，正如在 **-P** 标志中指定的一样。

禁用 X Damage 扩展。

启用 X Damage 扩展。

禁用 X Event Interception 扩展。

启用 X Event Interception 扩展。

指定蜂鸣声音量。缺省值是 -1 或中等音量。所支持的值如下：

值	设置
0	关闭
1-33	低
-1 或 34-66	中
67-100	高

**-fc** *Font*

为光标符号和光标掩码指定光标字体。缺省值取决于操作系统和显示器。

禁用 X Fixes 扩展。

启用 X Fixes 扩展。

指定缺省文本字体。缺省值取决于操作系统和显示器。

指定字体路径。

导致忽略所有保留命令行变量。(大写 i)

打印一条用法消息。

指定缺省的视觉应该在 # 图层。*:Display* 参数是与在 **lsdisp** 命令中已说明的同样的显示名。为没有覆盖层，或少于 8 位覆盖层的适配器指定这个标志是无效的。指定这个标志为高于支持图层数的 # 会导致缺省视觉驻留在屏幕的缺省图层(和没有使用 **-layer** 标志一样)。

打开在屏幕保护程序中显示的 X Window System 徽标。当前还没有方法从客户机来更改它。

**-logo**

<b>-n :Number</b>	指定连接数。Number 参数的有效值是 0 到 255。缺省值是下一个可用的数。程序使用 Number 参数与一个特定 X 服务器通信。例如，命令： X -n :18
<b>-nobs</b> <b>nologo</b>	在所有屏幕上禁用后备存储器支持。这是缺省值。 关闭显示在屏幕保护程序中的 X Window System 徽标。当前还没有方法从客户机来更改它。
<b>-once</b>	在第一个会话结束之后指示服务器退出。通常，服务器自动地启动会话。
<b>-PRowColumn Display</b>	在 multihead 配置中指定显示的物理位置。Row 参数指示显示所在的行。Column 参数指示显示所在的列。  Display 参数是与 <b>lstdisp</b> 命令的第一列输出所显示的一样的显示器设备名。出现在命令行上的第一个 -PRowColumn Display 描述 X 服务器的屏幕 0、第二个描述屏幕 1，等等。
<b>-pbuffer level [ :display name   :display number ]</b>	<b>-P</b> 标志用于支持多个显示器。 为 :display 指定的屏幕指定 pbuffer 内存分配级别。这个标志仅在与 GLX 扩展同时使用才有用。  <i>level</i> 参数表明为 pbuffer 保留的帧缓冲区内存的相对数量。指定的值必须在 [0..2] 范围内。值为 0 表明不应为 pbuffer 保留内存。值为 1 表明应保留很少的内存。值为 2 表明应保留大量内存。不是所有适配器都支持 pbuffer。对那些支持的，也不是所有的屏幕配置都支持 pbuffer。为 pbuffer 保留的帧缓冲区内存的实际数量是设备相关的，并可能受其他因素影响，例如屏幕分辨率或缺省像素深度。
<b>-p Number</b>	<b>:display</b> 参数是可选的，但是当使用 multihead 选项时会很有用。:display 参数是与在 <b>lstdisp</b> 命令中已说明的同样的显示名。如果没有提供显示器 number 或 name，为所有屏幕选择指定的 pbuffer 宽度。 指定在 X Window System 徽标位置更改的时间间隔（分钟）。这个标志与 <b>-s</b> （屏幕保护程序超时）标志一起使用，控制清屏。
<b>-r</b> <b>r</b>	禁用自动重复。缺省情况下自动重复是启用的。 打开自动重复。
<b>-s Number</b>	指定在清屏之前等待的分钟数。缺省值是 10 分钟。如果这个值设置为 0，屏幕保护程序会被禁用。
<b>-secIP [PermissionCode]</b>	在因特网套接字上设置本地访问控制。PermissionCode 是 3 个八进制数字，该数字能够设置读、写和执行位。如果在安全性标志之后没有指定 PermissionCode，那么该套接字的许可权将设置为缺省的 0。 在 unix 套接字上设置访问控制。PermissionCode 是 3 个八进制数字，该数字能够设置读、写和执行位。如果在安全性标志之后没有指定 PermissionCode，那么该套接字的许可权将设置为缺省的 0。
<b>-secLocal [PermissionCode]</b>	

**-secSMT** [*PermissionCode*]

在共享内存传输套接字上设置访问控制。*PermissionCode* 是 3 个八进制数字，该数字能够设置读、写和执行位。如果在安全性标志之后没有指定 *PermissionCode*，那么该套接字的许可权将设置为缺省的 0。

**-stereo** [:*Display*]

为 *Display* 指定的屏幕配置图形适配器，以得到最优的立体声支持。

支持的屏幕将配置适配器以提供可获得的对立体声的最佳支持。这可能会减小其他资源，例如结构内存。受影响的实际内存数是设备相关的，并可能受其他因素影响，例如屏幕分辨率或缺省像素深度。

*Display* 参数是可选的，但是当使用 multihead 选项时会很有用。*Display* 参数是与在 **lsdisp** 命令中已说明的同样的显示名。如果没有提供显示数或显示名，**-stereo** 标志适用于所有支持的屏幕。

**-su**

不支持的屏幕将会忽略 **-stereo** 标志。

**-T**

在所有屏幕上禁用 save under 支持。

**-tNumber**

禁用 Ctrl+Alt+Backspace 按键顺序，缺省情况下它能结束 AIXwindows 会话和所有由它打开的窗口。

**-to Number**

指定鼠标阈值。缺省值是 2 像素。只有在鼠标在一个时间间隔里移动超出鼠标阈值时加速才会生效，且仅适用于阈值之外的数。

**-v**

指定在 **-s** 标志指定的时间到期之后用当前背景色替换显示。

**-wm**

缺省情况下，如果没有使用 **-v** 标志，在 **-s** 标志指定的时间到期之后用背景平铺绘制整个屏幕。

**-wp Color**

强制所有窗口的缺省后备存储器都有 **WhenMapped** 值。这是将后备存储器应用于所有窗口一个简便的方法。

**-wrap**

指定白色像素显示颜色。缺省值取决于显示器。

指定当鼠标热点到达任意根窗口的左边或右边或顶部或底部时鼠标的行为。如果这个标志已设置且鼠标热点到达最左边的根窗口的左边界，鼠标会自动定位到最右边的根窗口的右边界相同的 y 位置。

相反地，如果这个标志已设置且鼠标热点到达最右边的根窗口的右边界，鼠标会自动定位到最左边的根窗口的左边界相同的 y 位置。如果没设置这个标志，鼠标会停止在任何根窗口的左边界或右边界。

如果这个标志已设置且鼠标热点到达最顶部的根窗口的上边界，鼠标会定位到最底部的根窗口的下边界相同的 x 位置。

相反地，如果这个标志已设置且鼠标热点到达最底部的根窗口的下边界，鼠标会定位到最顶部的根窗口的上边界相同的 x 位置。

**-wrap** 标志用于支持多显示器。

<b>-wrapx</b>	指定当鼠标热点到达任意根窗口的左边或右边时鼠标的行为。如果这个标志已设置且鼠标热点到达最左边的根窗口的左边界，鼠标会定位到最右边的根窗口的右边界相同的 y 位置。相反地，如果这个标志已设置且鼠标热点到达最右边的根窗口的右边界，鼠标会定位到最左边的根窗口的左边界相同的 y 位置。如果没设置这个标志，鼠标会停止在任何根窗口的左边界或右边界。
<b>-wrapy</b>	<p><b>-wrapx</b> 标志用于支持多显示器。</p> <p>指定当鼠标热点到达任意根窗口的上下边界时鼠标的行为。如果这个标志已设置且鼠标热点到达最顶部的根窗口的上边界，鼠标会定位到最底部的根窗口的下边界相同的 x 位置。</p> <p>相反地，如果这个标志已设置且鼠标热点到达最底部的根窗口的下边界，鼠标会定位到最顶部的根窗口的上边界相同的 x 位置。如果没设置这个标志，鼠标会停止在任何根窗口的上边界或下边界。</p>
<b>-x ExtensionName</b>	<p><b>-wrapy</b> 标志用于支持多显示器。</p> <p>指定在服务器初始化时应该装入扩展名。这对大的扩展，例如 Display PostScript Level 2 (<b>dps</b>)，特别有用。这个标志可以与多重扩展名称一起多次指定。</p>
<b>-query HostName</b>	<p>启用增强 X-Windows 显示管理器控制协议 (<b>XDMCP</b>) 并将一个查询数据包发送到指定的主机。</p>
<b>-broadcast</b>	<p><b>-query</b> 标志用于 <b>XDMCP</b>。</p> <p>启用 <b>XDMCP</b> 并将 <b>BroadcastQuery</b> 数据包向网络进行广播。选择第一个响应的显示管理器用于会话。</p>
<b>-indirect HostName</b>	<p><b>-broadcast</b> 标志用于 <b>XDMCP</b>。</p> <p>启用 <b>XDMCP</b> 并将 <b>IndirectQuery</b> 数据包发送到指定的主机。</p>
<b>-port PortNumber</b>	<p><b>-indirect</b> 标志用于 <b>XDMCP</b>。</p> <p>为 <b>XDMCP</b> 指定备用端口号。这个标志必须在任何 <b>-query</b>、<b>-broadcast</b> 或 <b>-indirect</b> 标志之前先指定。通常，服务器一个接一个地启动会话。在第一个会话结束之后，这个标志指示服务器退出。</p>
<b>-class DisplayClass</b>	<p><b>-port</b> 标志用于 <b>XDMCP</b>。</p> <p>为附加的显示限定符设置值，该显示限定符由特定显示选项的资源查找中的 <b>XDMCP</b> 使用。</p>
<b>-cookie XDMAuthenticationBits</b>	<p><b>-class</b> 标志用于 <b>XDMCP</b>。</p> <p>在测试 XDM-AUTHENTICATION - 1 时，指定在服务器和管理器之间要共享的专用密钥。</p>
<b>-displayID DisplayID</b>	<p><b>-cookie</b> 标志用于 <b>XDMCP</b>。</p> <p>允许显示管理器标识每个显示以使它能找到 <b>-cookie</b> 标志指定的共享密钥。</p>
<b>+/- xinerama</b>	<p><b>-displayID</b> 标志用于 <b>XDMCP</b>。</p> <p>启用 / 禁用全屏或虚拟大屏幕 (VLS)。允许用户将 multihead 环境中的所有显示器作为大屏幕对待。</p>

## Xkeyboard 标志

<b>-xkbdir</b> Directory	指定用于键盘布局文件的基本目录。
<b>-xkbmap</b> FileName	指定在启动时要装入的键盘描述。
<b>[+ -]accessx</b>	启用 (+) 或禁用 (-) AccessX 按键顺序。
<b>-ar1</b> Milliseconds	设置以毫秒计算的时间长度，在这个时间内在自动重复启动前必须按下一个键。
<b>-ar2</b> Milliseconds	设置在自动重复生成击键之间应该过去的时间长度 (毫秒)。

## 安全性扩展标志

**-sp** FileName 使服务器试图按安全性策略文件用下面描述的格式读取和解释 *FileName*。文件在服务器启动时读取且在每次服务器复位时重读。

安全性策略文件的语法如下。符号表示法：“\*”表示 0 或多次出现的先行元素，“+”表示一次或多次出现。要解释 *foobar*, 应忽略 / 之后的文本；它用来区分下一节中 *foo* 的实例。

```
policy file ::= version line other line*
version line ::= string/v '\n'
other line ::= comment | access rule | site policy | blank line
comment ::= # not newline* '\n'
blank line ::= space '\n'
site policy ::= sitepolicy string/sp '\n'
access rule ::= property property/ar window perms '\n'
property ::= string
window ::= any | root | required property
required property ::= property/rp | property with value
property with value ::= property/rpv = string/rv
perms ::= [ operation | action | space ]*
operation ::= r | w | d
action ::= a | i | e
string ::= dbl quoted string | single quoted string | unquoted string
dbl quoted string ::= space " not dqoute* " space
single quoted string ::= space ' not squote* ' space
unquoted string ::= space not space+ space
space ::= [ ' ' | '\t' ]*
```

Character sets:

```
not newline ::= any character except '\n'
not dqoute ::= any character except "
not squote ::= any character except '
not space ::= any character except those in space
```

与前面描述的语法相关联的语义如下。

*version line*

文件中的第一行，指定文件格式版本。如果服务器不能识别版本 *string/rv*，它就忽略文件的其余部分。这里所描述的用于文件格式的版本字符串是 *version-1*。

一旦通过 *version line*，与上面语法不匹配的行会被忽略。

*comment*

忽略这些行。

*sitepolicy*

忽略当前行。它们打算指定 XC-QUERY-SECURITY-1 权限方法使用的站点策略。

*access rule*

这些行指定服务器应该如何对不可信客户机的请求作出反应，这些请求会影响名为 *property/ar* 的 X Window 属性。本节余下部分描述 *access rule* 的解释。

为了将 *access rule* 应用到给定的 *property/ar* 实例，*property/ar* 必须在 *window* 指定的窗口集合中的窗口上。如果 *window* 是 **any**，规则应用于任何窗口上的 *property/ar*。如果 *window* 是 **root**，规则仅应用于 root 窗口上的 *property/ar*。

如果 *window* 是 *required property*，应用以下规则。如果 *required property* 是 *property/rp*，在窗口也有 *property/rp* 时应用规则，而不管它的值。如果 *required property* 是 *property with value*，*property/rpv* 也必须有 *string/rv* 指定的值。在这种情况下，属性类型必须是 STRING 和格式 8，且应该包含一个或多个空终止字符串。如果任一字符串都匹配 *string/rv*，则应用此规则。

字符串匹配的定义是区分大小写字符的简单比较，而且做以下处理：在 *string/rv* 中出现的字符 “\*” 是一个意为“任何字符串”的通配符。一个 *string/rv* 能在字符串中的任何位置包含多个通配符。例如，*x\** 与以 **x** 开始的字符串相匹配，*\*x* 与以 **x** 结束的字符串相匹配，*\*xx* 与包含 **x** 的字符串相匹配，*x\*y\** 与以 **x** 开始且后面包含 **y** 的字符串相匹配。

可能有多个 *access rule* 行用于一个已知的 *property/ar*。规则按它们在文件中出现的顺序来测试。使用适用的第一个规则。

*perms* 指定不可信客户机可能试图的操作和服务器为响应那些操作产生应采取的操作。

*operation*

可以是 **r** (读取)、**w** (写) 或 **d** (删除)。以下信息显示 “X 协议” 属性请求如何映射到这些在 “X 联盟” 服务器中实现的操作。

**GetProperty**

**r** 或 **r** 和 **d** (如果 `delete = True`)

**ChangeProperty**

**w**

**RotateProperties**

**r** 和 **w**

**DeleteProperty**

**d**

**ListProperties**

**none**, 不可信客户机始终能列出所有属性

*action* 可以是 **a** (允许)、**i** (忽略) 或 **e** (错误)。

**Allow** 执行请求就好像它是由一个可信的客户机发出的。

**Ignore** 将请求作为空操作。在 `GetProperty` 中, 忽略意味着如果属性存在则返回一个空属性值, 而不管它的实际值。

**Error** 指定不执行请求并返回一个 `BadAtom` 错误, 并将 `atom` 设置为属性名。Error 操作对于所有属性是缺省值, 包括那些没有在安全性策略文件中列出来的属性。

*action* 适用于其后的所有操作, 直至遇到下一个 *action*。因此, `irwad` 意味着忽略读和写、允许删除。

`GetProperty` 和 `RotateProperties` 可以执行多个操作 (**r** 和 **d**, 或 **r** 和 **w**)。如果将不同的操作应用于操作, 最严重的操作将应用于整个请求; 不存在部分请求执行。严重性排列次序是: `allow < ignore < error`。因此, 对一个属性来说如果 *perms* 是 `ired` (忽略读、错误、删除), 且一个不可信客户机在那个属性上用 `delete = True` 尝试 `GetProperty`, 会返回一个错误, 但属性值没有。类似地, 如果 `RotateProperties` 的任一属性都不允许读和写, 会返回一个错误且不更改任何属性值。

安全性策略文件示例如下:

```
version-1

# Allow reading of application resources, but not writing.
property RESOURCE_MANAGER      root      ar iw
property SCREEN_RESOURCES       root      ar iw

# Ignore attempts to use cut buffers. Giving errors causes apps to crash,
# and allowing access may give away too much information.
property CUT_BUFFER0           root      irw
property CUT_BUFFER1           root      irw
property CUT_BUFFER2           root      irw
property CUT_BUFFER3           root      irw
property CUT_BUFFER4           root      irw
property CUT_BUFFER5           root      irw
property CUT_BUFFER6           root      irw
property CUT_BUFFER7           root      irw

# If you are using Motif, you probably want these.

property _MOTIF_DEFAULT_BINDINGS      rootar iw
property _MOTIF_DRAG_WINDOW          root      ar iw
property _MOTIF_DRAG_TARGETS         any      ar iw
property _MOTIF_DRAG_ATOMS          any      ar iw
property _MOTIF_DRAG_ATOM_PAIRS     any ar iw

# The next two rules let xwininfo -tree work when untrusted.
property WM_NAME                  any      ar

# Allow read of WM_CLASS, but only for windows with WM_NAME.
# This might be more restrictive than necessary, but demonstrates
# the required property facility, and is also an attempt to
# say "top level windows only."
property WM_CLASS                 WM_NAME   ar

# These next three let xlsclients work untrusted. Think carefully
# before including these; giving away the client machine name and command
# may be exposing too much.
property WM_STATE                WM_NAME   ar
property WM_CLIENT_MACHINE        WM_NAME   ar
property WM_COMMAND              WM_NAME   ar

# To let untrusted clients use the standard colormaps created by
# xstdcmap, include these lines.
property RGB_DEFAULT_MAP          root      ar
property RGB_BEST_MAP            root      ar
property RGB_RED_MAP             root      ar
property RGB_GREEN_MAP           root      ar
property RGB_BLUE_MAP            root      ar
property RGB_GRAY_MAP            root      ar
```

```

# To let untrusted clients use the color management database created
# by xcmsdb, include these lines.
property XDCCC_LINEAR_RGB_CORRECTION      rootar
property XDCCC_LINEAR_RGB_MATRICES        rootar
property XDCCC_GRAY_SCREENWHITEPOINT      rootar
property XDCCC_GRAY_CORRECTION           rootar

# oddball property names and explicit specification of error conditions
property "property with spaces"          'property with "'aw er ed

# Allow deletion of Woo-Hoo if window also has property OhBoy with value
# ending in "son".  Reads and writes will cause an error.
property Woo-Hoo                          OhBoy = "*son"ad

```

## 相关信息

**aixterm** 命令、**xclock** 命令、**xhost** 命令、**xinit** 命令、**xlsfonts** 命令、**xwd** 命令、**xwud** 命令。

**lstdisp** shell 命令。

## **x\_add\_fs\_fpe** 命令

### 用途

将网络字体服务器添加到字体路径。

### 语法

**x\_add\_fs\_fpe** *Host Port Position TypeName*

### 描述

**x\_add\_fs\_fpe** 命令将字体路径元素添加到选择的网络类型名的字体路径，以便字体服务器来访问字体。

<i>Host</i>	指定字体服务器驻留的系统名称。
<i>Port</i>	指定字体服务器端口号。这一号码必须在 <b>/etc/services</b> 文件中并以十进制指定。
<i>Position</i>	指定在字体路径里插入该元素的位置。
<i>TypeName</i>	指定网络类型的名称。每个网络类型有一个由一个或多个字体路径元素构成的字体路径。指定字体路径元素将要添加至的网络类型的名称，或选择通过指定 All 将它添加到全部网络类型名。如果一个字体路径元素被添加到 All 网络类型，它将会被设置在每个字体路径的末尾。

### 安全性

访问控制：只有 root 用户应拥有该命令的执行（x）访问权。

### 示例

要将字体服务器添加到用于网络类型 **x\_st\_mgr.ether** 的字体路径的开始，输入：

**x\_add\_fs\_fpe winter 7500 1 x\_st\_mgr.ether**

在该示例中，主机 `winter` 上的字体服务器已经添加到用于网络类型 `x_st_mgr.ether` 的字体路径的开始。字体服务器端口是 7500。

## 文件

`/usr/lpp/x_st_mgr/bin/x_add_fs_fpe`  
`/etc/x_st_mgr/ether.cf`

包含 `x_add_fs_fpe` 命令。  
包含网络类型 `x_st_mgr.ether` 配置文件（样本）。

## 相关信息

`aixterm` 命令、`bootpd` 守护程序、`login` 命令、`x_add_nfs_fpe` 命令、`x_rm_fpe` 命令。

---

## `x_add_nfs_fpe` 命令

### 用途

将 NFS/TFTP 访问的字体目录添加到字体路径。

### 语法

`x_add_nfs_fpe Host Directory Method Position TypeName`

### 描述

`x_add_nfs_fpe` 命令将字体路径元素添加到选择的网络类型名的字体路径。这个字体目录将用网络文件系统（NFS）或次要文件传输协议（TFTP）访问。

<code>Host</code>	为字体目录指定要访问的系统名称。
<code>Directory</code>	指定包含字体的目录的完整路径。
<code>Method</code>	指定用于访问字体的 nfs 或 tftp。
<code>Position</code>	指定在字体路径里插入该元素的位置。
<code>TypeName</code>	指定网络类型的名称。每个网络类型有一个由一个或多个字体路径元素构成的字体路径。指定字体路径元素将要添加至的网络类型的名称，或选择通过指定 A11 将它添加到全部网络类型名。如果一个字体路径元素被添加到 A11 网络类型，它将会被放置在每个字体路径的末尾。

## 安全性

访问控制：只有 `root` 用户应拥有该命令的执行（x）访问权。

### 示例

要将 `/usr/lib/X11/fonts/100dpi` 中的字体添加到网络类型 `x_st_mgr.ether`，输入：

`x_add_nfs_fpe cedar /usr/lib/X11/fonts/100dpi nfs Last \ x_st_mgr.ether`

在这里字体路径元素 `/usr/lib/X11/fonts/100dpi` 被添加到网络类型 `x_st_mgr.ether` 的字体路径的末尾。字体目录在主机 `cedar` 上，且使用 NFS 访问它。

## 文件

`/usr/lpp/x_st_mgr/bin/x_add_nfs_fpe`  
`/etc/x_st_mgr/ether.cf`

包含 `x_add_nfs_fpe` 命令。  
包含网络类型 `x_st_mgr.ether` 配置文件（样本）。

## 相关信息

**aixterm** 命令、**bootpd** 守护程序、**login** 命令、**x\_add\_fs\_fpe** 命令、**x\_rm\_fpe** 命令。

---

## **x\_rm\_fpe** 命令

### 用途

从字体路径除去字体路径元素。

### 语法

**x\_rm\_fpe** *TypeName Position Method Host Post Directory*

### 描述

**x\_rm\_fpe** 命令从选择的网络类型名称的字体路径中除去字体路径元素。

<i>TypeName</i>	指定从中除去元素的网络类型名称。
<i>Position</i>	指定元素在字体路径中的位置。
<i>Method</i>	指定用于访问字体路径元素的方法。有效选项是： <b>tcp</b> 用于网络字体服务器； <b>default</b> 用于初始的缺省字体路径元素； <b>nfs</b> 用于 NFS 以及 <b>tftp</b> 用于 TFTP。
<i>Host</i>	指定在字体路径元素中指定的系统名称。对使用缺省方法的元素来说，指定 <b>None</b> 。
<i>Port</i>	指定在字体路径元素中指定的服务器端口号。对使用 <b>nfs</b> 或 <b>tftp</b> 方法的元素来说，指定 <b>None</b> 。
<i>Directory</i>	指定包含字体的目录的完整路径。对于网络字体服务器元素，指定 <b>None</b> 。

### 安全性

访问控制：只有 root 用户应拥有该命令的执行（x）访问权。

### 示例

要从网络类型 **x\_st\_mgr.ether** 的字体路径除去字体元素 */usr/lib/X11/fonts/100dpi*，输入：

```
x_rm_fpe x_st_mgr.ether 3 nfs waco None /usr/lib/X11/fonts/100dpi
```

该示例中，在使用 NFS 的主机 **waco** 上访问的字体路径元素 */usr/lib/X11/fonts/100dpi* 已经从用于网络类型 **x\_st\_mgr.ether** 的字体路径的第三个位置除去。因为对 NFS 没有使用端口号，这个参数被设置成 **None**。

### 文件

**/usr/lpp/x\_st\_mgr/bin/x\_rm\_fpe**  
**/etc/x\_st\_mgr/ether.cf**

包含 **x\_rm\_fpe** 命令。  
包含网络类型 **x\_st\_mgr.ether** 配置文件（样本）。

## 相关信息

**aixterm** 命令、**bootpd** 守护程序、**login** 命令、**x\_add\_nfs\_fpe** 命令、**x\_rm\_fpe** 命令。

---

## **xargs** 命令

### 用途

构造参数列表并运行命令。

## 语法

```
xargs [ -p ] [ -t ] [ -e [ EOFString ] ] [ -E EOFString ] [ -i [ ReplaceString ] ] [ -l ReplaceString ]
[ -l [ Number ] ] [ -L Number ] [ -n Number [ -x ] ] [ -s Size ] [ Command [ Argument ... ] ]
```

注：不要在小写标志和参数之间放置空格。

## 描述

生成的命令行长度是 *Command* 和每个作为字符串对待的 *Argument*（包括每个字符串的空字节终结符）的大小的总和（以字节为单位）。**xargs** 命令限制命令行的长度。当构造的命令行运行时，组合的 *Argument* 和环境列表不能超出 **ARG\_MAX** 字节。在这个约束下，如果不指定 **-n** 或 **-s** 标志，缺省命令行长度至少是由 **LINE\_MAX** 指定的值。

## 标志

**-e**[EOFString]

废弃的标志。请使用 **-E** 标志。

将 *EOFString* 参数用作逻辑 EOF 字符串。如果不指定 **-e** 或 **-E** 标志，则假定下划线（\_）为逻辑 EOF 字符串。如果不指定 *EOFString* 参数，则禁用逻辑 EOF 字符串能力，且下划线按照字面含义使用。**xargs** 命令读取标准输入直到达到 EOF 或指定的字符串。

**-E** EOFString

指定逻辑 EOF 字符串以替换缺省的下划线（\_）。**xargs** 命令读取标准输入直到达到 EOF 或指定的字符串。

**-i**[ReplaceString]

废弃的标志。请使用 **-l**（大写 i）标志。

如果没有指定 *ReplaceString* 参数，则使用字符串 "{}"。

注：**-l**（大写 i）和 **-i** 标志是互相排斥的；最后指定的标志生效。

**-l** ReplaceString

（大写 i）。插入标准输入的每一行作为 *Command* 参数的自变量，将它插入每个发生 *ReplaceString* 的 *Argument* 中。*ReplaceString* 不能在超过 5 个自变量中使用。在每个标准输入行开始的空字符被忽略。每个 *Argument* 能包含一个或多个 *ReplaceString*，但不能大于 255 字节。**-l** 标志同样打开 **-x** 标志。

注：**-l**（大写 i）和 **-i** 标志是互相排斥的；最后指定的标志生效。

**-l**[Number]

（小写的 L）。废弃的标志。请使用 **-L** 标志。

如果没有指定 *Number* 参数，使用缺省值 1。**-l** 标志同样打开 **-x** 标志。

注：**-L**、**-l**（小写 L）和 **-n** 标志是互斥的；指定的最后一个标志生效。

**-L** Number

用从标准输入读取的指定行数的非空参数运行 *Command* 命令。如果保留少于指定的 *Number*，*Command* 参数的最后调用可以有少数几个参数行。行以第一个换行字符结束，除非该行的最后一个字符是一个空格或制表符。后续的空格表示延续至下一个非空行。

注：**-L**、**-l**（小写 L）和 **-n** 标志是互斥的；指定的最后一个标志生效。

**-n** Number

运行 *Command* 参数，且使用尽可能多的标准输入自变量，直到 *Number* 参数指定的最大值。如果满足以下条件，则 **xargs** 命令使用更少的自变量：

1. 如果积累的命令行长度超出了由 **-s** *Size* 标志指定的字节。
2. 最后的迭代有少于 *Number*（但是非零）的自变量保留。

注：**-L**、**-l**（小写 L）和 **-n** 标志是互斥的；指定的最后一个标志生效。

**-p**

询问是否运行 *Command* 参数。它显示构造的命令行，后跟一个 ?...（问号和省略号）提示。输入肯定的、特定于语言环境的响应以运行 *Command* 参数。任何其他响应都会引起 **xargs** 命令跳过那个特定的参数调用。每个调用都将询问您。**-p** 标志同样打开 **-t** 标志。

<b>-s</b> <i>Size</i>	设置构造的 <i>Command</i> 行的最大总大小。 <i>Size</i> 参数必须是正整数。如果满足以下条件，则使用更少的自变量：
	1. 自变量的总数超出 <b>-n</b> 标志指定的自变量数。 2. 总行数超出 <b>-L</b> 或 <b>-l</b> (小写 L) 标志指定的行数。 3. 累积由 <i>Size</i> 参数指定的字节数之前达到 EOF。
<b>-t</b>	启用跟踪方式，并在运行之前将构造的 <i>Command</i> 行回送到标准错误。
<b>-x</b>	如果有任何 <i>Command</i> 行大于 <b>-s</b> <i>Size</i> 标志指定的字节数，停止运行 <b>xargs</b> 命令。如果指定 <b>-i</b> (大写 i) 或 <b>-I</b> (小写 I) 标志，则打开 <b>-x</b> 标志。如果没有指定 <b>-i</b> 、 <b>-I</b> (大写 i)、 <b>-l</b> (小写 l)、 <b>-L</b> 或 <b>-n</b> 标志，则 <i>Command</i> 行的总长度必须在 <b>-s</b> <i>Size</i> 标志指定的限制内。

## 退出状态

本命令返回以下出口值：

<b>0</b>	所有 <i>Command</i> 参数的调用都返回退出状态 0。
<b>1-125</b>	不能汇编满足指定需求的命令行，一个或多个 <i>Command</i> 参数的调用返回一个非零的退出状态，或发生一些其他的错误。
<b>126</b>	<i>Command</i> 已找到但不能被调用。
<b>127</b>	找不到 <i>Command</i> 。

如果不能汇编满足指定需求的命令行，则不能调用这个命令，命令的调用被一个信号终止，或以退出状态 255 退出。**xargs** 命令将写一条诊断消息并退出而不处理任何保留的输入。

## 示例

- 要对名称在文件中列出的文件使用命令，输入：

```
xargs lint -a <cfiles
```

如果 *cfiles* 文件包含下面的文本：

```
main.c readit.c
gettken.c
putobj.c
```

**xargs** 命令就构造并运行下面的命令：

```
lint -a main.c readit.c gettken.c putobj.c
```

如果 *cfiles* 文件包含的文件名比在单一 shell 命令行上能处理的文件名（最多 **LINE\_MAX**）要多，**xargs** 命令会用后者运行 **lint** 命令。然后它使用余下的文件名构造并运行另一个 **lint** 命令。根据在 *cfiles* 文件中列出的名称，命令看起来可能类似于如下所示的内容：

```
lint -a main.c readit.c gettken.c . .
lint -a getisx.c getprp.c getpid.c . .
lint -a fltadd.c fltmult.c fltdiv.c . . .
```

该命令序列同用所有的文件名运行 **lint** 命令一次不完全一样。**lint** 命令检查文件之间的交叉参考。然而，在这个示例中，它不能在 *main.c* 和 *fltadd.c* 文件之间，或任意两个在分开的命令行上列出的文件之间进行检查。

由于这个原因，仅当所有的文件名都在一行上列出时，才可能运行命令。要将这个指定到 **xargs** 命令，通过输入以下命令使用 **-x** 标志：

```
xargs -x lint -a <cfiles
```

如果在文件 `cfiles` 中的所有文件名没有在一个命令行上列出, **xargs** 命令显示一条错误消息。

- 要构造包含一定数量文件名的命令, 输入:

```
xargs -t -n 2 diff <<EOF  
starting chap1 concepts chap2 writing  
chap3  
EOF
```

该命令序列构造并运行每个包含两个文件名的 **diff** 命令 (**-n 2**):

```
diff starting chap1  
diff concepts chap2  
diff writing chap3
```

**-t** 标志使在运行 **xargs** 命令前显示每个命令, 这样您可以看到正在发生的事情。<<EOF 和 EOF 模式匹配字符定义一个 *here document*, 它将在结尾行之前输入的文本用作对 **xargs** 命令的标准输入。

- 要将文件名插入命令行的中间, 输入:

```
ls | xargs -t -I {} mv {} {}.old
```

该命令序列通过在每个名字结尾添加 `.old` 来重命名在当前目录里的所有文件。**-I** 标志告诉 **xargs** 命令插入有 {} (花括号) 出现的 **ls** 目录列表的每一行。如果当前目录包含文件 `chap1`、`chap2` 和 `chap3`, 这会构造下面的命令:

```
mv chap1 chap1.old  
mv chap2 chap2.old  
mv chap3 chap3.old
```

- 要对个别选择的文件运行命令, 输入:

```
ls | xargs -p -n 1 ar r lib.a
```

该命令序列允许选择文件以添加到 `lib.a` 库。**-p** 标志告诉 **xargs** 命令去显示每个它构造的 **ar** 命令, 并询问是否想运行它。输入 `y` 来运行命令。如果不运行这个命令按任意其他键。

会显示一些类似于下面的内容:

```
ar r lib.a chap1 ?...  
ar r lib.a chap2 ?...  
ar r lib.a chap3 ?...
```

- 要构造包含特定数量自变量的命令并将那些自变量插入一个命令行的中间, 输入:

```
ls | xargs -n6 | xargs -I{} echo {} - some files in the directory
```

如果当前目录包含从 `chap1` 到 `chap10` 的文件, 构造的输出将会是下列内容:

```
chap1 chap2 chap3 chap4 chap5 chap6 - some files in the directory  
chap7 chap8 chap9 chap10 - some file in the directory
```

## 文件

`/usr/bin/xargs`

包含 **xargs** 命令。

## 相关信息

**ar** 命令、**diff** 命令、**echo** 命令、**ksh** 命令、**lint** 命令、**ls** 命令和 **mv** 命令。

《操作系统与设备管理》中的 shell 和『命令』。

《AIX 5L V5.3 通用编程概念：编写并调试程序》中的『输入和输出处理程序员概述』。

---

## xauth 命令

### 用途

编辑和显示用于连接 X 服务器的授权信息。

### 语法

**xauth** [ -f *AuthFile* ] [ -v | -q ] [ -i ] [ -b ] [ *CommandArgument ...* ]

### 描述

**xauth** 命令通常用于编辑和显示用于连接 X 服务器的授权信息。这个程序从一个机器抽取授权记录并将它们合并进另外一个里（例如，当使用远程登录或给其他用户授予访问权时）。

下面的命令可以通过交互方式输入到 **xauth** 命令行上或输入到脚本中。注意：本程序不与 X 服务器保持联系。

**add** *DisplayName ProtocolName Hexkey*

通过使用给定协议和键数据，用于指示的显示的授权条目被添加到授权文件。数据被指定为十六进制数字表示的偶数长度字符串，每一对代表一个八位元。每对的第一个数字给出八位元的最重要的 4 位，该对的第二个数字给出了最不重要的 4 位。例如，一个 32 字符的十六进制键代表 128 位值。仅由单一句点构成的协议名被看作 **MIT-MAGIC-COOKIE-1** 的一个缩写。

**extract** *FileName DisplayName...*

用于每个指定显示的授权条目写入显示的文件。抽取的条目可使用 **merge** 和 **nmerge** 命令读回。如果文件名仅由单一的破折号构成，条目会写入二进制输出。

**generate** *DisplayName ProtocolName*  
[*trusted* | *untrusted*] [*timeout seconds*]  
[*group group-id*] [*data hexdata*]

这个命令类似于 **add**。主要的不同是，不是要求用户提供键数据，而是它连接到 *displayname* 指定的服务器并使用 SECURITY 扩展来获得键数据以存储到授权文件中。如果不能联系服务器，或如果它不支持 SECURITY 扩展，则命令失败。否则，使用给定协议表明的显示的授权条目被添加到授权文件。仅由单一句点构成的协议名被看作 MIT-MAGIC-COOKIE-1 的一个缩写。

如果使用可信的选项，那么使用该授权进行连接的客户机将会像往常一样对显示执行全负荷运行。如果使用不可信的选项，那么用该授权进行连接的客户机将被认为是不可信的，并被防止偷窃或破坏属于可信客户机的数据。请参阅 SECURITY 扩展规范，以获取不可信客户机上强制的限制的全部详细信息。缺省值是不可信。

超时选项指定该权限将会在多长时间（以秒记）有效。如果该权限保持为未使用（没有客户机同它连接）超过了这一时间周期，服务器将会清除该权限，并且将来试图用它来连接也会失败。注意：服务器执行的清除操作不删除来自授权文件的授权条目。缺省超时是 60 秒。

组选项指定使用该权限进行连接的客户机应当属于的应用程序组。请参阅应用程序组扩展规范以获取更多详细信息。缺省值不属于一个应用程序组。

数据选项指定服务器应当用于生成该权限的数据。注意：这同写入授权文件的数据不同。此数据的解释依赖于授权协议。*hexdata* 的格式同在 **add** 命令里描述的 *hexkey* 的格式相同。缺省值是不发送数据。

用于每个指定显示（或如果没有被指定，则为所有显示）的授权条目以正文格式打印到标准输出。关键数据总是以 **add** 命令描述中给出的十六进制格式显示。

从指定的文件读取授权条目并将其合并到授权数据库，取代任何匹配的现有的条目。如果文件名仅由单一的破折号构成，且如果以前尚未读取二进制输入，则读取二进制输入。

用于每个指定显示的授权条目写入显示的文件。条目以一种适合于非二进制传输（例如安全电子邮件）的数字格式写入。抽取的条目可使用 **merge** 和 **nmerge** 命令读回。如果文件名仅由单一的破折号构成，条目会写入标准输出。

用于每个指定显示（或如果没有被指定，则为所有显示）的授权条目以 **nextract** 命令使用的数字格式打印到标准输出。关键数据总是以 **add** 命令描述中给出的十六进制格式显示。

从指定的文件读取授权条目并将其合并到授权数据库，取代任何匹配的现有的条目。使用在 **extract** 命令的描述中给出的数字格式。如果文件名仅由单一的破折号构成，且如果以前尚未读取标准输入，则读取标准输入。

匹配指定显示的授权条目会从授权文件中除去。

指定的文件作为包含 **xauth** 命令的脚本来执行。忽略空白行和以 “#”（井字符）开头的行。单一破折号可用于表明标准输入（如果尚未读取它）。

无论有没有发生任何更改，从什么位置读取 **xauth** 命令，描述授权文件的信息都打印到标准输出。

**list** [*DisplayName...*]

**merge** [*FileName...*]

[n]**extract** *Filename DisplayName...*

[n]**list** [*DisplayName...*]

[n]**merge** [*FileName...*]

**remove** *DisplayName...*

**source** *FileName*

**info**

<b>exit</b>	如果发生任何改变，授权文件被写出（如果允许），并且程序退出。文件结束符作为隐式退出命令对待。
<b>quit</b>	程序退出，忽略任何改变。这也可以通过按中断字符完成的。
<b>help</b> [String]	在标准输出中打印以给定字符串开头的全部命令（或如果没有给定字符串，则为全部命令）的描述。
<b>?</b>	在标准输出中打印有效命令的一个简短列表。

**add**、[n]**extract**、[n]**list**、[n]**merge** 和 **remove** 命令的显示名称使用同 **DISPLAY** 环境变量和公共 *display* 命令行自变量相同的格式。特定于显示的信息（例如屏幕数）的是不必要的并且被忽略。相同机器连接（例如本地主机套接字、共享内存和因特网协议 *HostName LocalHost*）引用为 *HostName/unix:DisplayNumber*，这样不同机器的本地条目能存储在一个授权文件里。

**注：**有不安全网络的用户应该谨慎使用加密的文件传输机制来在机器之间复制授权条目。类似地，MIT-MAGIC-COOKIE-1 协议在不安全环境中不是很有用。对附加安全性感兴趣的站点可能需要使用诸如 Kerberos 的加密授权机制。当前在协议名里不允许使用空格。可以添加引号机制。

## 标志

下面的选项和 **xauth** 命令一起使用。它们可单独给定（例如，**-q -i**）也可组合指定（例如，**-qi**）。

<b>-f</b> <i>AuthFile</i>	指定要使用的授权文件的名称。缺省情况下， <b>xauth</b> 使用 <b>XAUTHORITY</b> 环境变量指定的文件或用户主目录中的 <i>.xauthority</i> 文件。
<b>-v</b>	表明 <b>xauth</b> 应该详尽地操作并打印指示不同操作（例如，有多少记录被读取或写出）结果的状态消息。如果 <b>xauth</b> 从它的标准输入读取命令且它的标准输出定向到终端，则这是缺省值。
<b>-q</b>	表明 <b>xauth</b> 应该安静地运行而且不打印未经请求的状态消息。如果 <b>xauth</b> 命令在命令行上给出或如果标准输出没有定向到终端，则这是缺省值。
<b>-i</b>	表明 <b>xauth</b> 应该忽略任何权限文件锁定。通常， <b>xauth</b> 拒绝读或编辑任何被其他程序（通常是 <b>xdm</b> 或另一个 <b>xauth</b> ）锁定的授权文件。
<b>-b</b>	表明 <b>xauth</b> 在处理之前应试图中断任何授权文件锁定。这一选项仅用来清除旧的锁定。

## 示例

**xauth** 命令的最常见运用是为当前显示抽取目录，将它复制到其他机器并将它合并到远程机器上的用户授权文件：

```
% xauth extract \- $DISPLAY | rsh otherhost xauth merge \-
```

## 文件

### \$HOME/.Xauthority

如果 **XAUTHORITY** 环境变量没有定义，则包含缺省授权文件。

## xclock 命令

### 用途

连续显示当前时间。

## 语法

```
xclock [ -Xtoolkitoption ... ] [ -analog | -digital ] [ -chime ] [ -hd Color ] [ -help ] [ -hl Color ]  
[ -padding Number ] [ -update Seconds ]
```

## 描述

**xclock** 命令从系统时钟获取时间，然后以数字或模拟时钟的形式显示并更新它。选择 **-analog** 或 **-digital** 标志，分别以模拟或数字格式显示时钟。也可选择标志来指定时钟的表示方式，包括声音信号和更新频率、颜色以及边框宽度等。

该命令使用 Athena 时钟窗口，它能理解核心资源名称和类。要指定这些资源，需要了解组成 **xclock** 命令的窗口的层次结构。在下面的示例中，缩进项表明了这个层次结构。首先给出的是小窗口类名，随后是小窗口实例名：

```
XClock xclock  
    Clock clock
```

下面的示例演示了为该客户机指定资源的可能的方法：

```
xclock.clock.background  
XClock*background  
xclock*background
```

注：将资源指定为 `xclock.background` 适用于 `xclock` 的前一个版本，但不适用于此版本。

## 标志

<b>-Xtoolkitoption</b>	除了已列出的特定标志外， <b>xclock</b> 命令还接受所有标准的 X Toolkit 命令行选项标志。请参阅『增强 X-Windows 协议、工具箱和扩展功能列表』，获取关于可用选项的详细信息。
<b>-analog</b>	设置模拟显示方式，它是缺省的显示方式。绘制常规的 12 小时制时钟的钟面，带有显示分钟的分针和每隔一个小时的敲钟记号。
<b>-chime</b>	指定每半小时一次，一小时两次发出声音信号。
<b>-digital</b>	设置 24 小时制数字显示方式。以数字形式显示日期和时间。
<b>-hd</b> <i>Color</i>	指定模拟方式中以彩色显示时指针的颜色。缺省值为黑色。
<b>-help</b>	打印允许的选项的简短摘要。
<b>-hl</b> <i>Color</i>	(小写的 HL) 指定模拟时钟指针边缘的突出显示的颜色。缺省值为黑色。
<b>-padding</b> <i>Number</i>	指定窗口边框和时钟文本或图像之间填充区的宽度，以像素为单位。缺省值为 8。
<b>-update</b> <i>Seconds</i>	指定 <b>xclock</b> 命令更新其显示的频率，以秒为单位。如果 <b>xclock</b> 窗口由被覆盖更改为显露在外，那么 <b>xclock</b> 命令立即重新显示。如果指定的更新频率小于 30 秒，则使秒针处于模拟方式。缺省的更新频率是 60 秒。

## .Xdefaults 关键字

使用下面的关键字来设置 **xclock** 命令的缺省值。

<b>analog</b> ( Boolean 类 )	指定模拟时钟，而不是数字时钟。缺省值为 true。
<b>chime</b> ( Boolean 类 )	指定每半小时或每一小时是否响铃。
<b>fontSet</b> ( FontSet 类 )	指定数字时钟的字体集。变宽字体可能不会始终正确显示。
<b>foreground</b> ( Foreground 类 )	指定在彩色显示中刻度线的颜色。如果指定了 <b>reverseVideo</b> ，那么缺省为白色，否则缺省为黑色。
<b>hands</b> ( Foreground 类 )	指定模拟时钟以彩色显示时指针内部的颜色。如果指定了 <b>reverseVideo</b> ，那么缺省为白色，否则缺省为黑色。

<b>highlight</b> (Foreground 类)	指定用于突出显示时钟指针的颜色。如果指定了 <b>reverseVideo</b> , 那么缺省为白色, 否则缺省为黑色。
<b>height</b> (Height 类)	指定时钟的高度。模拟时钟的缺省值为 164 像素。数字时钟的缺省值为按所选字体显示时容纳时钟所需的高度。
<b>padding</b> (Margin 类)	指定内部填充量, 以像素为单位。缺省值为 8。
<b>update</b> (Interval 类)	指定 <b>xclock</b> 命令更新其显示的频率, 以秒为单位。
<b>width</b> (Width 类)	指定时钟的宽度。模拟时钟的缺省值为 164 像素。数字时钟的缺省值为按所选字体显示时容纳时钟所需的宽度。

## 环境变量

<b>DISPLAY</b>	获取缺省主机和显示器编号。
<b>XENVIRONMENT</b>	获取存储在 RESOURCE_MANAGER 属性中覆盖全局资源的资源文件的名称。

## 示例

1. 要指定数字时钟显示, 请输入:

```
xclock -digital
```

2. 要指定模拟时钟使用红色指针, 请输入:

```
xclock -hd red
```

## 文件

<b>/usr/lib/X11/app-defaults/XClock</b>	指定所需的资源。
---	----------

## xcmsdb 命令

### 用途

装入、查询或除去存储在屏幕根窗口上属性中的“屏幕颜色个性化数据”(Screen Color Characterization Data)。

注: 只有 X11R5 (AIXwindows V1.2.3) 中才支持 **xcmsdb** 命令。

### 语法

```
xcmsdb [ -display Display ] [ [ -query ] [ -remove ] [ -color ] ] | [ -format 32 | 16 | 8 ] [ FileName ]
```

### 描述

**xcmsdb** 命令用于装入、查询或除去存储在屏幕根窗口上属性中的“屏幕颜色个性化数据”。“屏幕颜色个性化数据”是 **Xlib** 的一个主要部分, 它是在设备无关和设备相关的颜色规范之间进行正确转换所必需的。**Xlib** 使用 **XDCCC\_LINEAR\_RGB\_MATRICES** 和 **XDCCC\_LINEAR\_RGB\_CORRECTION** 属性来存储彩色监视器的颜色个性化数据。它使用灰度监视器的 **XDCCC\_GRAY\_SCREENWHITEPOINT** 和 **XDCCC\_GRAY\_CORRECTION** 属性。因为 **Xlib** 允许添加“屏幕颜色个性化函数集”(Screen Color Characterization Function Set), 所以被添加的函数集可以将它们的“屏幕颜色个性化数据”存储在其他属性中。该实用程序不使用其他属性; 因此, 需要使用函数集提供的类似的实用程序, 或使用示例 **xprop** 实用程序。

如果没有指定 **-query** 或 **-remove** 标志选项，那么 *FileName* 参数（如果没有给定输入文件，也可以是标准输入）的 ASCII 可读内容就会被适当转换以存储在属性中。

**注：** 虽然支持 **libX11.a** 中的 Xcms API；但是，客户机端颜色名数据库 **/usr/lib/X11/Xcms.txt** 和设备颜色个性化文件 **/usr/lib/X11/XcmsIBM5081.dcc** 却是作为不支持的样本而提供的。

## 标志

<b>-display</b> <i>Display</i>	指定正在转换到的服务器。
<b>- query</b>	读取或试图读取屏幕的根窗口上的 XDCCC 属性。如果读取成功，那么它会将数据转换为可读性更好的格式，然后将数据发送到标准输出。
<b>-remove</b>	除去或试图除去屏幕的根窗口上的 XDCCC 属性。
<b>-color</b>	设置 <b>-query</b> 和 <b>-remove</b> 选项，只检测 <b>XDCCC_LINEAR_RGB_MATRICES</b> 和 <b>XDCCC_LINEAR_RGB_CORRECTION</b> 属性。如果没有设置 <b>-color</b> 选项，那么 <b>-query</b> 和 <b>-remove</b> 选项检测所有属性。
<b>-format</b> 32   16   8	指定 <b>XDCCC_LINEAR_RGB_CORRECTION</b> 属性的属性格式（每条为 32、16 或 8 位）。已编码的浮点值的精度将随着每个条目的位数增加而增加。缺省为每个条目 32 位。

## 参数

*FileName* 指定屏幕颜色个性化数据文件的 ASCII 可读内容。

## 示例

1. 使用下面的示例，通过指示 **xcmsdb** 命令从文件中读取“屏幕颜色个性化数据”，从而将其应用于根窗口：

```
xcmsdb /usr/lib/X11/XcmsIBM5081.dcc
```

2. 在根窗口应用了“屏幕颜色个性化数据”之后，使用下面的示例指示 **x cmsdb** 命令读回数据（如果数据存在）：

```
xcmsdb -query
```

---

## xdm 命令

### 用途

通过 XDMCP 支持来管理 X 显示器集合

### 语法

```
xdm [ -config ConfigurationFile ] [ -debug DebugLevel ] [ -nodaemon ] [ -error ErrorLogFile ] [ -resources ResourceFile ] [ -server ServerEntry ] [ -udpPort PortNumber ] [ -session SessionProgram ] [ -xrm ResourceSpecification ]
```

### 描述

**xdm** (X Display Manager, X 显示器管理器) 命令管理 X 显示器集合，这些显示器可能在本地主机上，也可能在远程服务器上。**xdm** 命令设计是按照 X 终端以及 X 联盟标准 XDMCP (*X Display Manager Control Protocol*, X 显示器管理器控制协议) 的要求进行的。**xdm** 命令提供类似于字符终端上的 **init**、**getty** 及 **login** 命令所提供的服务：提示输入登录名和密码、认证用户以及运行会话。

会话由特定进程的生命期定义；在传统的基于字符的终端范畴中，会话就是用户的登录 shell。在 **xdm** 上下文中，它是任意的会话管理器。这是因为在窗口环境中，用户的登录 shell 进程并不需要任何类似终端的界面来进行连接。如果不能使用真正的会话管理器，那么窗口管理器或终端仿真器一般作为会话管理器使用，这就意味着终止进程就会终止用户会话。

当会话结束时，**xdm** 复位 X 服务器并（可选）重新启动整个进程。

当 **xdm** 命令通过 XDMCP 方式接收 **Indirect** 查询时，它可以运行 **chooser** 进程来为显示器执行 XDMCP **BroadcastQuery**（或对指定主机的 XDMCP 查询），并提供可能提供 XDMCP 显示器管理的主机的菜单。这种功能在本身不提供主机菜单的 X 终端中非常有用。

因为 **xdm** 命令要提供用户可见的第一个界面，所以它被设计为简单易用，容易按照特定站点的需求进行定制。

## 典型用法

**xdm** 命令被设计为在多种环境中运行。

首先，请设置 **xdm** 配置文件。创建一个目录（通常为 **/usr/lib/X11/xdm**）以存储所有相关文件。下面是一个合理的配置文件，它可以被命名为 **xdm-config**：

```
DisplayManager.servers:      /usr/lib/X11/xdm/Xservers
DisplayManager.errorLogFile:  /usr/lib/X11/xdm/xdm-errors
DisplayManager*resources:    /usr/lib/X11/xdm/Xresources
DisplayManager*startup:     /usr/lib/X11/xdm/Xstartup
DisplayManager*session:      /usr/lib/X11/xdm/Xsession
DisplayManager.pidFile:      /usr/lib/X11/xdm/xdm-pid
DisplayManager._0.authorize: true
DisplayManager_*authorize:  false
```

该文件包含对其他文件的引用。某些资源用一个 \*（星号）注明，表示组件被分开。这些资源可以指定为专门用于某个显示器，方法是用显示器名替换 \*（星号），不过通常这都没什么用。请参阅下一页上的参考资料部分，那里有完整的论述。

第一个文件（**/usr/lib/X11/xdm/Xservers**）包含要管理的，而且没有使用 **XDMCP** 的显示器的列表。多数工作站只有一个显示器，标号为 0（零），这样文件看起来就和下面的差不多：

```
:0 Local local /usr/bin/X11/X -force
```

这将使 **/usr/bin/X11/X** 一直运行在这个显示器上，并管理一个连续运行的会话周期。

**/usr/lib/X11/xdm/xdm-errors** 文件包含来自 **xdm** 的错误消息以及由 **Xsetup**、**Xstartup**、**Xsession** 或 **Xreset** 脚本输出到标准错误的任何信息。如果在启动 **xdm** 命令时遇到了任何问题，请检查 **/usr/lib/X11/xdm/xdm-errors** 文件，检查 **xdm** 命令是否与问题有任何关系。

下一个配置条目 **/usr/lib/X11/xdm/Xresources** 使用 **xrdb** 命令作为资源数据库装入到显示器上。由于认证小窗口在启动前读取该数据库，它通常会包含该小窗口的各项参数。

## 标志

所有选项（除 **-config** 之外）指定的值都可以在配置文件中作为资源指定。

<b>-config</b> <i>ConfigurationFile</i>	命名配置文件，该文件指定控制 <b>xdm</b> 命令行为的资源。 <b>/usr/lib/X11/xdm/xdm-config</b> 文件为缺省值。
---	---

<b>-debug</b> <i>DebugLevel</i>	指定 <b>DisplayManager.debugLevel</b> 资源的数值。非零值使 <b>xdm</b> 在终端上打印调试语句，并禁用 <b>DisplayManager.daemonMode</b> 资源，强制 <b>xdm</b> 同步运行。这些错误消息可能并不详细。要解释这些消息，请查看 <b>xdm</b> 命令的 X11R4 源代码。
<b>-nodaemon</b>	指定 <b>DisplayManager.daemonMode</b> 资源的值为 False。这将禁用通常的守护程序行为（在该行为中， <b>xdm</b> 命令关闭所有文件描述符，解除它与控制终端的关联，并在它第一次启动时将其自身置于后台）。
<b>-error</b> <i>ErrorLogFile</i>	指定 <b>DisplayManager.errorLogFile</b> 资源的值。该文件包含来自 <b>xdm</b> 的错误消息，以及由会话过程中运行的各种脚本和程序写入标准错误的任何信息。
<b>-resources</b> <i>ResourceFile</i>	指定 <b>DisplayManager*resources</b> 资源的值。该文件使用 <b>xrdb</b> 命令装入，指定认证小窗口的配置参数。
<b>-server</b> <i>ServerEntry</i>	指定 <b>DisplayManager.servers</b> 资源的值。请参阅服务器规范一节，获取对该资源的描述。
<b>-udpPort</b> <i>PortNumber</i>	指定 <b>DisplayManager.requestPort</b> 资源的值。它将设置 <b>xdm</b> 命令监控 <b>XDMCP</b> 请求时使用的端口号。 <b>XDMCP</b> 使用已注册的众所周知的 UDP 端口 177。除非在调试时，否则请不要更改这项资源。
<b>-session</b> <i>SessionProgram</i>	指定 <b>DisplayManager*session</b> 资源的值。这表明在用户登录后作为会话运行程序。
<b>-xrm</b> <i>ResourceSpecification</i>	允许指定任意一个资源，就像在多数 X 工具箱应用程序中一样。

## 资源

在很多阶段中，**xdm** 的操作都可以通过使用其配置文件（在 X 资源格式中）来控制。某些资源修改所有显示器上 **xdm** 的行为，而其他资源只修改一个显示器上 **xdm** 的行为。当操作与特定显示器有关系时，显示器名称就会被插入到“**DisplayManager**”和最终的资源名段之间的资源名中。例如，**DisplayManager.expo\_0.startup** 是定义“expo:0”显示器上的启动 shell 文件的资源名。由于资源管理器使用冒号来分隔资源名称和它的值，并使用点号来分隔资源名称的各部分，所以 **xdm** 在生成资源名称时会用下划线来替换点号和冒号。

<b>DisplayManager.servers</b>	指定一个由服务器项组成的文件名，每项一行（如果值由斜杠开头），或一个单独的服务器项。请参阅服务器规范一节获取详细信息。
<b>DisplayManager.requestPort</b>	表明 <b>xdm</b> 命令用来侦听输入的 <b>XDMCP</b> 请求的 UDP 端口号。除非需要调试系统，否则请将这个值保留为缺省的 177。
<b>DisplayManager.errorLogFile</b>	将错误消息重定向到指定的文件，而不是重定向到控制台。该文件亦包含由 <b>Xsetup</b> 、 <b>Xstartup</b> 、 <b>Xsession</b> 和 <b>Xreset</b> 文件定向到标准错误的任何输出，所以它也将包含在这些脚本中问题的描述。
<b>DisplayManager.debugLevel</b>	如果该资源的整数值大于 0（零），那么 <b>xdm</b> 命令就会输出大量的调试信息。它还会禁用守护程序方式，而守护程序方式将丢弃上面的信息并允许非 root 用户运行 <b>xdm</b> 命令，通常这个命令都没什么用。
<b>DisplayManager.daemonMode</b>	<b>xdm</b> 命令试图将自己插入到一个与任何终端都无关的守护程序进程中。这是通过派生父进程并任其退出，然后关闭文件描述符并释放控制终端来实现的。在某些环境中，这不是我们所期望的（特别是在调试时）。可以通过将该资源设置为 False 来禁用这个功能。
<b>DisplayManager.pidFile</b>	创建指定的文件名，从而包含 <b>xdm</b> 主进程的进程标识的 ASCII 表示形式。 <b>xdm</b> 命令还使用该文件上的文件锁定来试图清除在同一台机器上运行的多个守护程序，这会产生不可预测的后果。
<b>DisplayManager.lockPidFile</b>	控制 <b>xdm</b> 命令是否使用文件锁定来防止多个显示器管理器同时运行。
<b>DisplayManager.authDir</b>	命名一个目录， <b>xdm</b> 命令会在初始化会话时在该目录中存储授权文件。缺省值为 <b>/usr/lib/X11/xdm</b> 。

**DisplayManager.autoRescan**

布尔值，它控制会话结束而且文件被更改后 **xdm** 命令是否重新扫描配置、服务器、访问控制和认证密钥文件。缺省值为 True。可以向主进程发送一个 **SIGHUP** 信号，强制 **xdm** 守护程序重新读取这些文件。

**DisplayManager.removeDomainname**

在为 **XDMCP** 客户机计算显示器名称时，名称解析程序一般会为终端创建一个全限定主机名。因为这有时会令人困惑，当设置了这个变量时，如果主机名的域名部分与本地主机的域名相同，**xdm** 命令就删除主机名的域名部分。缺省值为 True。

**DisplayManager.keyFile**

XDM-AUTHENTICATION-1 样式 **XDMCP** 认证要求在 **xdm** 守护程序和终端之间共享专用密钥。该资源指定包含这些值的文件。文件中的每个条目都由一个显示器名称和共享密钥组成。缺省情况下，**xdm** 命令不包括对 XDM-AUTHENTICATION-1 的支持，因为它需要数据加密方法 (data encryption method, DES)，而由于美国出口限制的约束，DES 一般是不允许分发的。

**DisplayManager.accessFile**

为了防止出现未授权的 **XDMCP** 服务和允许 **XDMCP IndirectQuery** 请求的转发，该文件包含一个主机名的数据库（该数据库中的主机允许对本机器进行直接访问），或包含一个主机列表（其内容为查询应该转发到的主机）。该文件的格式在『XDMCP 访问控制』一节中描述。

一个用空白分隔的附加环境变量的列表，将传输到 **Xsetup**、**Xstartup**、**Xsession** 和 **Xreset** 程序。

**DisplayManager.exportList**

一个将进行校验和的文件，生成授权密钥的种子值。该文件应当是经常更改的文件。缺省值为 **/dev/mem**。

**DisplayManager.randomFile**

用户从选择器选择了主机后要等待显示器响应的秒数。如果显示器在此期间发送一条 XDMCP IndirectQuery 消息，那么请求就会被转发到所选择的主机。否则，就会假定它来自新的会话并再次提供选择器。缺省值为 15。

**DisplayManager.choiceTimeout**

指定 **xrdb** 命令要装入的文件的名称作为显示器的屏幕 0 根窗口上的资源数据库。登录小窗口 **Xsetup** 和 **chooser** 程序使用该文件中设置的资源。该资源数据库刚好在认证过程开始前装入，所以它能够控制登录窗口的外观。请参阅认证客户机一节，其中描述了适合放在该文件中的各种资源。对该资源来说没有缺省值，不过通常都用 **/usr/lib/X11/xdm/Xresources** 作为名称。

**DisplayManager.DISPLAY.resources**

指定程序运行以提供一个主机菜单，包含重定向到特殊的主机名 **CHOOSEN** 的间接查询。**/usr/lib/X11/xdm/chooser** 为缺省值。请参阅『XDMCP 控制访问』和『选择器』一节。

**DisplayManager.DISPLAY.chooser**

指定用于装入资源的程序。缺省情况下，**xdm** 命令使用 **/usr/bin/X11/xrdb**。

**DisplayManager.DISPLAY.xrdb**

指定由 **xrdb** 命令使用的 C 预处理器的名称。

**DisplayManager.DISPLAY.cpp**

指定提供登录窗口前运行（作为 root 用户）的程序。该资源可以用于更改登录窗口周围的屏幕外观，或打开其他窗口（例如，在这里可能希望运行 **xconsole**）。缺省情况下不运行任何程序。在这里使用的文件名一般为 **Xsetup**。请参阅设置程序一节。

**DisplayManager.DISPLAY.setup**

指定在认证过程成功后运行（作为 root 用户）的程序。缺省情况下不运行任何程序。这里使用的文件名一般为 **Xstartup**。请参阅启动程序一节。

**DisplayManager.DISPLAY.startup**

指定要运行的会话（在不作为 root 用户运行时）。缺省情况下将运行 **/usr/bin/X11/xterm**。名称一般为 **Xsession** 脚本。请参阅会话程序一节。

**DisplayManager.DISPLAY.session**

指定在会话结束后运行（作为 root 用户）的程序。缺省情况下不运行任何程序。名称一般为 **Xreset** 脚本。请参阅重新设置程序一节。

**DisplayManager.DISPLAY.reset**

<b>DisplayManager.DISPLAY.openDelay</b>	通过指定连续两个请求之间相隔的时间长度（按秒计算），在试图打开非让步服务器时控制 <b>xdm</b> 命令的行为。
<b>DisplayManager.DISPLAY.openRepeat</b>	通过指定要发出请求的次数，在试图打开非让步服务器时控制 <b>xdm</b> 命令的行为。
<b>DisplayManager.DISPLAY.openConnectionTimeout</b>	通过指定在真正请求打开时要等待的秒数（即 <b>connect(2)</b> 系统调用占用的最长时间），在试图打开非让步服务器时控制 <b>xdm</b> 命令的行为。
<b>DisplayManager.DISPLAY.startAttempts</b>	通过指定在放弃访问服务器之前整个过程要完成的次数，在试图打开非让步服务器时控制 <b>xdm</b> 命令的行为。在设置显示器管理器 <b>openRepeat</b> 资源指定的尝试次数后，或者如果显示器管理器 <b>openTimeout</b> 资源指定的秒数在任何特定的请求中耗尽， <b>xdm</b> 命令就会结束并重新启动服务器，试图重新连接。该过程会重复 <i>startAttempts</i> 次，直到显示器被声明为非活动或被禁用。尽管这种行为看起来可能具有任意性，但人们对它的开发已经颇具经验，而它对多数系统也非常适用。缺省情况下， <i>openDelay</i> 值为 <b>5</b> 、 <i>openRepeat</i> 值为 <b>5</b> 、 <i>openTimeout</i> 值为 <b>30</b> 、 <i>startAttempts</i> 值为 <b>4</b> 。要了解远程显示器何时消失，可以使用 <b>xdm</b> 命令定期地 ping 它们，方法是使用 X 连接和 <b>XSync</b> 调用。该资源指定两次尝试 ping 之间的时间（按分钟计）。缺省情况下，它的设置为 5 分钟。如果频繁地使用 X 终端，而这些终端可能会变为与管理主机分离，则可以增加这个值。 <b>注：</b> 在终端被意外地禁用之后，AIXwindows 会话可能会继续存在。 <b>xdm</b> 命令不 ping 本地显示器。如果服务器为 NFS 服务挂起而且不响应 ping 操作，那么工作站会话可能会结束。
<b>DisplayManager.DISPLAY.pingInterval</b>	要了解远程显示器何时消失，可以使用 <b>xdm</b> 命令定期地 ping 它们，方法是使用 X 连接和 <b>XSync</b> 调用。该资源指定两次尝试 ping 之间的时间（按分钟计）。如果终端不响应，那么会话就会被声明为不活动的会话并结束。缺省情况下，它的设置为 5 分钟。如果频繁地使用 X 终端，而这些终端可能会变为与管理主机分离，则可以增加这个值。 <b>注：</b> 在终端被意外地禁用之后，AIXwindows 会话可能会继续存在。 <b>xdm</b> 命令不 ping 本地显示器。如果服务器为 NFS 服务挂起而且不响应 ping 操作，那么工作站会话可能会结束。
<b>DisplayManager.DISPLAY.pingTimeout</b>	指定在会话结束后是否应该取消 X 服务器（而不是重新设置它）。如果服务器可能会随着时间变化持续增长而无约束，该选项可以用于限制服务器运行的时间。缺省值为 <b>False</b> 。 <b>xdm</b> 命令将会话的 <b>PATH</b> 环境变量设置为该值。它应该为一个由冒号分隔的目录列表；请参阅《AIX 5L V5.3 命令参考大全》中中的 <b>sh</b> 命令，了解完整的描述。 <b>:</b> <b>/bin</b> <b>:</b> <b>/usr/bin</b> <b>:</b> <b>/usr/bin/X11</b> <b>:</b> <b>/usr/uucb</b> 是常用的设置。可以在构建时在 AIXwindows 系统配置文件中用 <b>DefaultUserPath</b> 资源指定缺省值。 <b>xdm</b> 命令会将启动及重新设置脚本的 <b>PATH</b> 环境变量设置为该资源的值。可以在构建时用系统配置文件中的 <b>DefaultSystemPath</b> 资源条目来指定该资源的缺省值；通常可以选择使用 <b>/etc</b> <b>:</b> <b>/bin</b> <b>:</b> <b>/usr/bin</b> <b>:</b> <b>/usr/bin/X11</b> <b>:</b> <b>/usr/uucb</b> 。注意：该条目中省略了 <b>.</b> （句号）（当前目录）。这对于 root 用户来说是一个很好的做法；它可以避免很多常见的“特洛伊木马（Trojan Horse）”系统侵入方式。
<b>DisplayManager.DISPLAY.terminateServer</b>	
<b>DisplayManager.DISPLAY.userPath</b>	
<b>DisplayManager.DISPLAY.systemPath</b>	

**DisplayManager.DISPLAY.systemShell**

**DisplayManager.DISPLAY.failsafeClient**

**DisplayManager.DISPLAY.grabServer**

**DisplayManager.DISPLAY.grabTimeout**

**DisplayManager.DISPLAY.authorize**

**DisplayManager.DISPLAY.authName**

**DisplayManager.DISPLAY.authFile**

**DisplayManager.DISPLAY.authComplain**

**DisplayManager.DISPLAY.resetSignal**

**DisplayManager.DISPLAY.termSignal**

**DisplayManager.DISPLAY.resetForAuth**

**DisplayManager.DISPLAY.userAuthDir**

**xdm** 命令会将启动及重新设置脚本的 **SHELL** 环境变量设置为该资源的值。缺省值为 **/bin/sh**。

如果缺省会话没有能够运行, **xdm** 命令将返回到该程序。该程序的运行不需要参数, 它使用会话可能使用的相同环境变量 (请参阅『会话程序』一节)。缺省情况下将使用 **/usr/bin/X11/xterm**。

为了加强安全性, **xdm** 命令在读取登录名和密码时将抓取服务器和键盘。**grabServer** 资源将指定服务器在读取名称 / 密码的持续时间内是否应该被控制。如果设置为 False, 那么在成功地获得键盘访问权后就会放弃服务器访问权, 否则服务器访问权直到会话开始前才会被放弃。缺省值为 False。**grabTimeout** 资源指定 **xdm** 命令在访问权成功获取前要等待的最长时间。如果某个其他的客户机获取了服务器的访问权, 抓取就会失败, 这也可能归咎于网络延迟太严重。该资源的缺省值为 3 秒; 提高该值时要非常小心, 因为用户在显示器看到一个类似的窗口时可能会非常迷惑。如果获取访问权失败, **xdm** 命令就会变为不活动的, 并重新启动服务器 (如果可能) 和会话。

**authorize** 是一个布尔资源, 它控制 **xdm** 命令是否为本地服务器连接生成并使用授权。如果使用了授权, 那么 **xdm** 命令就使用由空白分隔的列表表明的授权机制作为 **authName** 资源的值。

**XDMCP** 连接动态地指定支持哪种授权机制, 所以在这种情况下 **authName** 资源会被忽略。如果 **authorize** 资源被设置给一个显示器, 而授权不可用, 那么用户就会看到 Login 小窗口中显示另一条消息。缺省情况下, **authorize** 资源为 True; **authName** 为 **MIT-MAGIC-COOKIE-1**。

表明文件是用于将来自 **xdm** 命令的授权数据传输到服务器 (使用 **-auth** 服务器命令行选项)。应该将其保存在一个目录中并限制写访问权 (因为它可以被轻易地删除), 结果就会禁用服务器中的授权机制。

如果该值设置为 False, 就会禁用登录窗口中的 **unsecureGreeting**。请参阅认证客户机一节。缺省值为 True。

**xdm** 命令为使服务器复位而发送的信号数。请参阅控制服务器一节。缺省值为 **1(SIGHUP)**。

**xdm** 命令为结束服务器而发送的信号数。请参阅控制服务器一节。缺省值为 **15(SIGTERM)**。

使 **xdm** 命令在设置了授权文件后发送 SIGHUP 到服务器, 这样会在读取新的授权信息期间发生另一次服务器复位。缺省值为 False, 这对所有 AIXwindows 服务器都适用。

当 **xdm** 命令不能对通常的用户授权文件 (**\$HOME/.Xauthority**) 进行写操作时, 它会在该目录中创建一个唯一的文件名并将 **XAUTHORITY** 环境变量设置为所创建的文件的名称。它的缺省值为 **/tmp**。

## XDMCP 访问控制

由 **DisplayManager.accessFile** 资源指定的数据库文件提供 **xdm** 命令用来控制来自请求 **XDMCP** 服务的显示器的访问。该文件包含三种类型的条目:

- 控制对 **Direct** 以及 **Broadcast** 查询的响应的条目。
- 控制对 **Indirect** 查询的响应的条目。
- 宏定义。

**Direct** 查询条目包含一个主机名或模式（它通过包含一个或多个模式匹配字符，从而与主机名区分开来）。\*（星号）匹配 0（零）或多个字符的任何序列，而？（问号）匹配任何单个字符。这些字符与显示器设备的主机名进行对比。如果条目为主机名，那么所有比较都是使用网络地址进行的，以便可以使用任何转换为正确的网络地址的名称。至于模式，在比较中只使用真正的主机名，所以确保不要去匹配别名。如果在主机名或模式前面加上了！（感叹号）会导致与条目匹配的主机被排除在外。

Indirect 条目也包含主机名或模式，不过其后跟有一个主机名或宏的列表，**indirect** 查询应当发送到这个列表。

宏定义包含一个宏名称、主机名列表以及该宏扩展到的其他宏。为了区别宏和主机名，宏名称前以%（百分号）字符开头。宏可以嵌套。

Indirect 条目也可以指定为让 **xdm** 命令运行 **chooser** 命令来提供要连接的主机的菜单。请参阅下一页的选择器一节。

在检查特定显示器主机的访问时，每个条目都要被依次扫描，第一个匹配的条目确定响应。例如，**Direct** 查询条目在扫描寻找 **Indirect** 条目时会被忽略。**Broadcast** 查询条目在扫描寻找 **Direct** 条目时会被忽略。

空行将被忽略。# 字符作为注释定界符，该行的剩余部分将会被忽略，行末的\（反斜杠）将使其后的换行符被忽略，这使得间接主机列表可以跨越多行。

下面是一个示例 **Xaccess** 文件：

```
#  
# Xaccess - XDMCP access control file  
  
#  
# Direct/Broadcast query entries  
  
!xtra.lcs.mit.edu      # disallow direct/broadcast service for xtra  
bambi.ogi.edu          # allow access from this particular display  
.lcs.mit.edu           # allow access from any display in LCS  
  
#  
# Indirect query entries  
  
%HOSTS                 expo.lcs.mit.edu xenon.lcs.mit.edu \\  
                      excess.lcs.mit.edu kanga.lcs.mit.edu  
  
extract.lcs.mit.edu    xenon.lcs.mit.edu    #force extract to contact xenon  
!xtra.lcs.mit.edu      dummy            #disallow indirect access  
.lcs.mit.edu           %HOSTS           #all others get to choose
```

## 选择器

对于不提供主机菜单以使用 **Broadcast** 或 **Indirect** 查询的 X 终端来讲，**chooser** 程序可以为它们实现这一点。在 **Xaccess** 文件中，请指定 **CHOOSER** 作为 Indirect 主机列表中的第一个条目。**chooser** 程序发送一条 **Query** 请求到列表中的每个剩余的主机名，并提供一个包含所有响应该请求主机的菜单。

该列表可以包含 **BROADCAST** 一词，这样 **chooser** 就可以改为发送 **Broadcast** 查询，也可再次提供所有响应请求的主机的菜单。

下面是一个使用 **chooser** 的示例 **Xaccess** 文件：

```
extract.lcs.mit.edu    CHOOSER  %HOSTS      #offer a menu of these hosts  
xtra.lcs.mit.edu       CHOOSER  BROADCAST   #offer a menu of all hosts
```

**chooser** 使用的程序由 **DisplayManager.DISPLAY.chooser** 资源指定。该程序的资源可以放在由 **DisplayManager.DISPLAY.resources** 资源命名的文件中。

**chooser** 使用 Motif **SelectionBoxWidget** 实现。请参阅 **XmSelectionBoxWidget Class** 文档，获取对资源和小窗口或配件名称的描述。

## 服务器规范

**DisplayManager.servers** 资源提供一份服务器规范，如果值以 / (斜杠) 开头，则提供一个包含服务器规范（每行一个）的文件的名称。

每个规范表明一个应该一直受管而且不使用 **XDMCP** 的显示器。每个规范至少由三部分组成：

- 显示器名称
- 显示类
- 显示器类型
- 对于本地服务器来说，用于启动服务器的命令行。

0 号本地显示器的典型条目为：

:0 IBM-GT local /usr/bin/X11/X :0

显示器类型为：

local	本地显示器: \!xdm\!P 必须运行服务器
foreign	远程显示器: \!xdm\!P 对运行的服务器打开一个 X 连接

显示器名称必须是在 **-display** 选项中传输到 X 程序的名称。该字符串用于生成特定于显示器的资源名称，所以在匹配名称时要注意（例如，如果其他资源被指定为 “DisplayManager.\_0.session”，则使用 “:0 local /usr/bin/X11/X :0”，而不是 “`localhost:0 local /usr/bin/X11/X :0”）。显示器类部分还用于特定于显示器的资源中作为资源的类。如果集合了很多的类似显示器（如一个 X 终端聚集），而且希望为这些显示器组设置资源，这非常有用。在使用 XDMCP 时，需要为显示器指定显示器类，因此，特定 X 终端的手册应该记录设备的显示器类字符串。如果没有，可以在调试方式中运行 **xdm** 命令，然后寻找它为该设备生成的资源字符串，其中将包括类字符串。

## 设置程序

**Xsetup** 文件在服务器复位后，但在登录窗口出现之前运行。该文件通常为 shell 脚本。它是作为 root 用户运行的，所以要注意安全性。这是修改 root 用户后台或激活应该在屏幕上与 Login 小窗口一同显示的其他窗口的地方。由于 **xdm** 占用了键盘的访问权，其他窗口将不能接收键盘输入。不过，它们可以使用鼠标进行交互；在这里要注意可能存在的安全性漏洞。如果设置了 **DisplayManager.DISPLAY.grabServer**，**Xsetup** 将根本无法连接到显示器。该程序的资源可以放在 **DisplayManager.DISPLAY.resources** 指定的文件中。

除了由 **DisplayManager.exportList** 指定的任何变量，还可以传输下列环境变量：

<b>DISPLAY</b>	指定相关的显示名称。
<b>PATH</b>	指定 <b>DisplayManager.DISPLAY.systemPath</b> 的值。
<b>SHELL</b>	指定 <b>DisplayManager.DISPLAY.systemShell</b> 的值。
<b>XAUTHORITY</b>	指定它可以设置为一个权限文件。

## 认证客户机

MIT 认证小窗口已经被一个由标准的 Motif 窗口组成的认证客户机取代。下面是一个小窗口名（及其小窗口类）的列表：

```
outframe(xmFrameWidget)
inframe(xmFrameWidget)
inframe(xmFrameWidget)
```

```

main(XmFormWidget)
    tframe(xmFrameWidget)
        greeting(xmLabelGadget)
        logoline(xmFormWidget)
            dpyname(xmLabelWidget)
        userline(xmRowColumnWidget)
            userlabel(xmLabelWidget)
            username(xmTextWidget)
            passlabel(xmLabelWidget)
            password(xmTextWidget)
        failsafeline(xmFormWidget)
            failsafe(xmToggleButtonWidget)
        cancelline(xmFormWidget)
            cancel(xmPushButtonWidget)
        message(xmLabelWidget)

```

认证客户机从键盘读取名称 / 密码对。将该客户机的资源放在 **DisplayManager.DISPLAY.resources** 指定的文件中。这些都具有合理的缺省值，所以没有必要指定它们中的任何一个。请查看 **/usr/lib/X11/xdm/Xresources** 以了解关于认证客户机资源的缺省值以及合适的小窗口类文档的更多信息。认证客户机还支持下列资源：

<b>Xlogin*foreground</b>	指定前景使用的颜色。
<b>Xlogin*background</b>	指定背景使用的颜色。
<b>Xlogin*greeting</b>	指定标识该窗口的字符串。缺省值为 AIXwindows 环境。
<b>Xlogin*greetFont</b>	指定用于显示欢迎信息的字体。
<b>Xlogin*frameColor</b>	指定用于显示欢迎信息的背景颜色。
<b>Xlogin"titleMessage</b>	指定标题中显示的字符串。缺省值为运行认证客户机的机器的主机名。
<b>Xlogin"titleFont</b>	指定用于显示标题的字体。
<b>Xlogin"namePrompt</b>	指定在提示输入用户名时显示的字符串。Xrdb 程序将从资源值删去尾部的空白。请在提示符后用转义的反斜杠添加空格。缺省值为“login:”。
<b>Xlogin*passwdPrompt</b>	指定提示输入密码时显示的字符串。缺省值为“password:”。
<b>Xlogin*promptFont</b>	指定用于显示两种提示符的字体。
<b>Xlogin*failPrompt</b>	指定用于错误处理 (failsafe) 按钮的标签。
<b>Xlogin*failFont</b>	指定用于错误处理按钮的字体。
<b>Xlogin*cancelPrompt</b>	指定用于取消按钮的标签。
<b>Xlogin*cancelFont</b>	指定用于取消按钮的字体。
<b>Xlogin*fail</b>	指定表明认证失败时显示的消息。缺省值为“Login was incorrect.”。
<b>Xlogin*messageFontlist</b>	指定用于显示失败消息的字体。
<b>Xlogin*failColor</b>	指定用于显示失败消息的颜色。
<b>Xlogin*failTimeout</b>	指定失败消息显示的秒数。缺省值为三十秒。
<b>Xlogin*sessionArgument</b>	指定传输到会话程序的自变量。

## Xlogin\*XmText.translations

它将指定认证客户机所使用的转换。请参阅 X Toolkit 文档，获取关于转换的完整论述。缺省的转换表为：

```
Ctrl<Key>b: backward-character()\n\
Ctrl<Key>a: beginning-of-line()\n\
Ctrl<Key>e: end-of-line()\n\
Ctrl<Key>f: forward-character()\n\
Ctrl<Key>d: kill-next-character()\n\
Ctrl<Key>k: kill-to-end-of-line()\n\
Ctrl<Key>u: kill-to-start-of-line()\n
```

可以通过按 Xresources 中所定义方式替换 XmText 转换，将 XDM 设置为使用标准的 XDM 转换：

注：由于 Motif 的缺省虚拟绑定的缘故，请使用 <Key>osfHelp，而不是 <Key>F1。)

```
Xlogin*XmText.translations: #override\n\
```

```
<Key>osfHelp:    set-session-argument(failsafe) finish-field()\n\
Ctrl<Key>Return: set-session-argument(failsafe) finish-field()\n\
Ctrl<Key>H:      delete-previous-character() \n\
Ctrl<Key>D:      delete-character() \n\
Ctrl<Key>B:      move-backward-character() \n\
Ctrl<Key>F:      move-forward-character() \n\
Ctrl<Key>A:      move-to-beginning() \n\
Ctrl<Key>E:      move-to-end() \n\
Ctrl<Key>K:      erase-to-end-of-line() \n\
Ctrl<Key>U:      erase-line() \n\
Ctrl<Key>X:      erase-line() \n\
<Key>Return:     finish-field() \n
<Key>BackSpace: delete-previous-character() \n\
<Key>Delete:     delete-previous-character() \n
```

除了典型的 XmText 操作之外，客户机还支持下列操作，以便与标准的 XDM 转换兼容：

### **delete-previous-character**

删除光标前的字符。

### **delete-character**

删除光标后的字符。

### **move-backward-character**

将光标向后移动。

### **move-forward-character**

将光标向前移动。

### **move-to-beginning**

将光标移动到可编辑的文本的最前面。

**move-to-end**

将光标移动到可编辑的文本的最后面。

**erase-to-end-of-line**

删除光标后的所有文本。

**erase-line**

删除所有文本。

**finish-field**

如果光标在名称字段中，则继续转到密码字段；如果光标在密码字段中，则检查当前的名称 / 密码对。如果名称 / 密码对有效，**xdm** 就启动会话。否则就会显示失败消息，并再次提示用户。

**insert-char**

插入键入的字符。

**set-session-argument**

指定启动时传输到会话的单一单词参数。请参阅『会话程序』和『典型用法』节。

## 启动程序

**Xstartup** 文件通常为一个 shell 脚本。因为它是作为 root 用户运行的，所以在它运行时要注意安全性。它通常包含一些命令，用于向 **/etc/utmp** 添加条目、从文件服务器安装用户的主目录、显示当天消息或在不允许登录时取消会话。

除了由 **DisplayManager.exportList** 指定的环境变量，还要传输下列变量：

<b>DISPLAY</b>	指定相关的显示名称。
<b>HOME</b>	指定用户初始工作目录。
<b>USER</b>	指定用户名。
<b>PATH</b>	指定 <b>DisplayManager.DISPLAY.systemPath</b> 的值。
<b>SHELL</b>	指定 <b>DisplayManager.DISPLAY.systemShell</b> 的值。
<b>XAUTHORITY</b>	可以设置为一个权限文件。

没有自变量被传输到脚本中。**xdm** 命令在启动用户会话之前一直等待，直到该脚本退出。如果该脚本的出口值为非零值，那么 **xdm** 命令中断会话并启动另一个认证周期。

## 会话程序

**Xsession** 程序建立用户会话的风格。它使用授权用户的许可权来运行。

除了由 **DisplayManager.exportList** 指定的任何变量，还可以传输下列环境变量：

<b>DISPLAY</b>	指定相关的显示名称。
<b>HOME</b>	指定用户初始工作目录。
<b>USER</b>	指定用户名。
<b>PATH</b>	指定 <b>DisplayManager.DISPLAY.userPath</b> 的值。
<b>SHELL</b>	指定用户的缺省 shell (从 <b>getpwnam</b> )。
<b>XAUTHORITY</b>	可以设置为一个非标准的权限文件。

在多数安装中，**Xsession** 程序应该在用户的主目录 (**\$HOME**) 中查找 **.xsession** 文件，它包含用户可能希望作为会话使用的命令。如果不存在用户指定的会话，**Xsession** 程序还应该实现一个系统缺省会话。请参阅典型用法一节。

可以使用“set-session-argument”操作将自变量从认证小窗口传输到本程序。这可以用来选择会话的不同风格。通常，该功能用来在会话失败时让用户从普通的会话中脱离开来。这使得用户在失败时能够修复自己的 **.xsession**，而不需要管理员干涉。典型用法一节演示了本功能。

## 重新设置程序

**Xreset** 脚本在用户会话结束后运行。它作为 root 用户运行，应该包含一些命令用以撤销 **Xstartup** 中的命令的作用，方法是从 **/etc/utmp** 中除去条目或从文件服务器卸装目录。传输到 **Xstartup** 的环境变量也会被传输到 **Xreset**。该程序与 **Xstartup** 程序是对称的。

## 控制服务器

**xdm** 命令使用 POSIX 信号控制本地服务器。**SIGHUP** 信号用来将服务器复位、关闭所有的客户机连接并执行其他的清理任务。**SIGTERM** 信号应该会取消服务器。如果这些信号没有执行预期的操作，**DisplayManager.DISPLAY.resetSignal** 和 **DisplayManager.DISPLAY.termSignal** 资源可以指定备用的信号。

要控制不使用 **XDMCP** 的远程终端，**xdm** 命令将搜索显示器上的窗口层次结构，并使用协议请求 **KillClient** 尝试清理下一个会话的终端。这可能不会真正使所有客户机处于非活动状态，因为只有那些曾经创建了窗口的客户机才会被注意到。**XDMCP** 提供了一种更有保证的机制；当 **xdm** 命令关闭其初始连接时，会话结束，且终端被要求关闭所有其他连接。

## 控制 XDM

**xdm** 命令对两种信号作出响应：**SIGHUP** 和 **SIGTERM**。当发送 **SIGHUP** 之后，**xdm** 重新读取配置文件、访问控制文件以及服务器文件。对于服务器文件，它会查看是否添加或除去了条目。如果添加了新条目，**xdm** 命令就会在相关的显示器上启动一个会话。被除去的条目会立即禁用，这意味着正在进行的任何会话都会被结束而不会得到通知，而且不会启动新的会话。

当发送 **SIGTERM** 之后，**xdm** 命令将停止正在进行的所有会话并退出。这可以用在关闭系统的时候。

**xdm** 命令试图标记各种由 **ps** 命令《AIX 5L V5.3 命令参考大全》中使用的子进程，方法是编辑已有的命令行自变量列表。由于 **xdm** 命令不能为这项任务分配额外的空间，所以用一个适当的长命令行（使用全路径名应该就足够了）来启动 **xdm** 命令非常有用。每个供显示使用的进程都会被标记为 **-display**。

## 其他可能性

可以使用 **xdm** 命令每次运行一个会话，方法是通过在命令行指定服务器来使用 **xinit** 命令选项或其他合适的守护程序：

```
xdm -server ":0 local /usr/bin/X11/X :0 -force"
```

也可以运行一个文件服务器和一组 X 终端。它的配置与前面样本中的一样，只是 **Xservers** 文件应该类似于下面的内容：

```
ext0:0 VISUAL-19 foreign
exalt:0 NCD-19 foreign
explode:0 NCR-TOWERVIEW3000 foreign
```

这将使 **xdm** 命令管理所有这三个终端上的会话。请参阅『控制 XDM』一节，获取如何使用信号来启用或禁用这些终端的描述。

注：**xdm** 命令与其他窗口系统不能很好地共存。要在相同的硬件上使用多窗口系统，请使用 **xinit** 命令。

## 示例

- 下面的 **xstartup** 样本脚本在文件 **/etc/nologin** 存在时防止进行登录。由于没有规定要在这里显示任何消息（没有显示文件的核心 X 客户机），我们不推荐使用本示例中的设置，因为登录可能会失败而不作任何解释。因此，这不是一个完整的示例，而是一个关于可用的功能的演示。

```
#!/bin/sh
#
# Xstartup
#
# This program is run as root after the user is verified
#
if [ \-f /etc/nologin ]; then
    exit 1
fi
exit 0
```

- 这个 **Xsession** 脚本识别前面的 **Xresources** 文件中的转换所指定的特殊的 **failsafe**（错误处理）方式，从而从一般的会话中脱离出来。

```
#!/bin/sh
exec > $HOME/.xsession-errors 2>&1
case $# in
1)
    case $1 in failsafe)
        exec aixterm -geometry 80x24-0-0
        ;;
esac
esac
startup=$HOME/.xsession
resources=$HOME/.Xresources
if [ -f /usr/bin/X11/startx ]; then
    exec /usr/bin/X11/startx -t -wait
elif [ -f $startup]; then
    exec $startup
else
    if [ -f $resources ]; then
        xrdb -load $resources
    fi
    mwm &
    exec aixterm -geometry 80x24+10+10 -ls
fi
```

- 要让 **xdm** 在系统启动时运行，以 root 用户的身份输入以下命令：

```
/usr/lib/X11/xdm/xdmconf
```

- 要在重新引导时禁用 **xdm**，以 root 用户身份输入以下命令：

```
/usr/lib/X11/xdm/xdmconf -d
```

- 在使用 **xdm** 管理显示器时，认证过程保证只有被允许的客户机才能连接到显示器。使用 X11 R4 和 X11 R5 库构建的客户机能够理解该协议。使用 X11 R3 或更早的库构建的客户机不支持这种认证协议，且不允许连接到 Xserver，除非已授予 **xhost** 许可权。可以输入以下命令来连接本地客户机：

```
xhost =localhost
```

或

```
xhost =machine
```

其中 *machine* 是本地客户机的主机名。

## 文件

**/usr/lib/X11/xdm/xdm-config**

缺省的配置文件。

<code>/usr/lib/X11/xdm/Xaccess</code>	缺省的访问文件，列出已授权的显示。
<code>/usr/lib/X11/xdm/Xservers</code>	缺省的服务器文件，列出了要管理的非 XDMCP 服务器。
<code>\$HOME/.Xauthority</code>	用户授权文件，其中 <code>xdm</code> 存储客户机要读取的密钥。
<code>/usr/lib/X11/xdm/chooser</code>	缺省的选择器。
<code>/usr/bin/X11/xrdb</code>	缺省的资源数据库装入程序。
<code>/usr/bin/X11/X</code>	缺省的服务器。
<code>/usr/bin/X11/xterm</code>	缺省的会话程序和错误处理客户机。
<code>/usr/lib/X11/xdm/A&lt;host&gt;\-&lt;suffix&gt;</code>	存储授权文件的缺省位置。

## 相关信息

`X` 命令、`xinit` 命令和 `startx` 命令。

## **xfindproxy** 命令

### 用途

定位代理服务。

### 语法

```
xfindproxy -manager ManagerAddress -name ServiceName -server ServerAddress [ -auth ] [ -host HostAddress ] [ -options Options ]
```

### 描述

**xfindproxy** 是一个用于定位可用代理服务的程序。它使用代理管理协议（Proxy Management Protocol）来与代理管理器通信。代理管理器跟踪所有可用的代理服务，在必要时启动新的代理，并确保在可能时共享代理。

如果 **xfindproxy** 成功地获得了代理地址，那么它就会将其打印到标准输出。代理地址的格式与使用的代理服务有关。例如，对于 LBX 的代理服务，代理地址就会是该代理的 X 显示器地址（即 `blah.x.org:63`）。

如果 **xfindproxy** 未能成功地获取代理地址，那么它就会向标准错误打印一条错误消息。

### 标志

<b>-manager</b>	该自变量是必需的，它指定代理管理器的网络地址。地址的格式为标准的 ICE 网络标识（例如， <code>tcp/blah.x.org:6500</code> ）。
<b>-name</b>	该自变量是必需的，它指定所需的代理服务的名称（例如 LBX）。名称不区分大小写。
<b>-server</b>	该自变量也是必需的，它指定目标服务器的地址。该地址的格式与用 <b>-name</b> 自变量指定的代理服务有关。例如，对于 LBX 的代理服务，地址为一个 X 显示地址（即 <code>blah.x.org:0</code> ）。
<b>-auth</b>	该自变量是可选的。如果指定了该自变量， <b>xfindproxy</b> 将从标准输入读取两行内容。第一行为授权 / 认证名称。第二行为十六进制格式（ <code>xauth</code> 使用的相同格式）的授权 / 认证数据。 <b>xfindproxy</b> 会将该授权数据传输到代理，多数情况下，代理会使用该数据来向目标服务器对自身进行授权 / 认证。

**-host**

该自变量是可选的。如果 **xfindproxy** 启动一个新的代理服务，它就会传输所指定的主机。代理会选择限制所有到该主机的连接。如果 **xfindproxy** 定位了一个已经存在的代理，就会传输主机，但代理用来使用该主机的语义不定义。

**-options**

该自变量是可选的。如果 **xfindproxy** 启动一个新的代理服务，它就会传输所指定的任何选项。这些选项的语义与每个代理服务器有关，在这里不被定义。如果 **xfindproxy** 定位了一个已经存在的代理，就会传输这些选项，但没有定义代理如何使用这些选项的语义。

## 相关信息

**proxymngr** 命令。

---

## xfs 命令

### 用途

为 X Window System 显示服务器提供字体。

### 语法

**xfs** [ **-config** *ConfigurationFile* ] [ **-ls** *ListenSocket* ] [ **-port** *Number* ]

### 描述

**xfs** 是 AIXwindows 字体服务器。它为 AIXwindows 显示服务器提供字体。

**xfs** 服务器响应下列信号：

**SIGTERM** 使字体服务器完全退出。

**SIGUSR1** 使服务器重新读取其配置文件。

**SIGUSR2** 使服务器刷新任何可能有的高速缓存数据。

**SIGHUP** 使服务器复位，关闭所有活动连接，并重新读取配置文件。

服务器通常由系统管理员运行，并以引导文件（如 **/etc/rc.tcpip**）的方式启动。用户还可以启动专用字体服务器来使用特定的字体集。

配置语言是一个关键字和值对的列表。每个关键字后面都跟一个 = (等号) 和期望的值。

以下列表显示了识别出的关键字和有效值的类型和描述：

#

**catalogue** (字符串列表)

当位于第一列时，是一个注释字符。

字体路径元素名称的排序列表。当前实现只支持一个单一的目录 (“all”)，它包含所有指定的字体。

**alternate-servers** (字符串列表)

该字体服务器的备用服务器列表。

**client-limit** (基数)

该字体服务器在拒绝服务之前将支持的客户机数。这对于调节每个单独的字体服务器上的负载十分有用。

**clone-self** (布尔值)

字体服务器在达到 client-limit (客户机限制) 时是否应尝试克隆自身。

不指定的字体的缺省磅值 (十分之一点)。

**default-point-size** (基数)

**default-resolutions** (分辨率列表)

缺省情况下服务器支持的分辨率。该信息可以用来作为预处理的提示，并用不指定分辨率的比例字体进行替换。

**error-file** (字符串)  
**port** (基数)  
**use-syslog** (布尔值)  
**deferglyphs** (字符串)

分辨率是一对用逗号分隔的 **x** 和 **y** 分辨率，以每英寸的像素数计算。多个分辨率之间用逗号分隔。

错误文件的文件名。所有警告和错误都在这里记录。

侦听连接的服务器上的 TCP 端口。缺省值为 7100。

**syslog** 功能（支持的系统上）是否应用于处理错误。

设置延迟的字形获取和高速缓存的方式。值为 **none** 表明延迟的字形被禁用。**all** 意即为所有字体启用延迟的字形，而 **16** 意即只为 16 位字体启用延迟的字形。

可以用下面的几种格式之一来命名接受 TCP 连接的字体服务器：

tcp/hostname:port  
tcp/hostname:port/cataloguelist

hostname 指定字体服务器运行所在的机器的名称（或十进制数字地址）。port 是字体服务器侦听连接所在的十进制 TCP 端口。cataloguelist 指定一个目录名的列表，其中“+”为分隔符。下面是几个示例：

tcp/expo.lcs.mit.edu:7100, tcp/18.30.0.212:7101/all

可以用下面的几种格式之一来命名接受 DECnet 连接的字体服务器：

decnet/nodename::font\$objname  
decnet/nodename::font\$objname/cataloguelist

nodename 指定字体服务器运行所在的机器的名称（或十进制数字地址）。objname 是正常的、不区分大小写的 DECnet 对象名称。cataloguelist 指定一个目录名的列表，其中“+”为分隔符。

## 标志

**-config** ConfigurationFile

指定字体服务器将使用的配置文件。

**-ls** ListenSocket

指定一个已经设置为用作侦听套接字的文件描述符。该选项只用来让字体服务器本身在自动衍生其另一份副本时处理其他的连接。

**-port** 号

指定服务器侦听连接的 TCP 端口号。

## 示例

```
#  
# sample font server configuration file  
  
# allow a max of 10 clients to connect to this font server  
client-limit = 10  
  
# when a font server reaches its limit, start up a new one  
clone-self = on  
  
# alternate font servers for clients to use  
alternate-servers = hansen:7101,hansen:7102  
  
# where to look for fonts  
# the first is a set of Speedo outlines, the second is a set of  
# misc bitmaps and the last is a set of 100dpi bitmaps  
#  
catalogue = /usr/lib/fonts/type1,  
           /usr/lib/X11/ncd/fonts/misc,  
           /usr/lib/X11/ncd/fonts/100dpi/
```

```
# in 12 points, decipoints  
default-point-size = 120  
  
# 100 x 100 and 75 x 75  
default-resolutions = 100,100,75,75
```

## 文件

/usr/lib/X11/fs/config 缺省的配置文件。

---

## xget 命令

### 用途

通过安全的通信信道接收保密邮件。

### 语法

**xget**

### 描述

**xget** 命令用来通过安全的通信信道接收保密邮件。消息只能被预定的收件人读取。**xget** 命令将要求输入密码，并使您能够读取保密邮件。

**xget** 命令与 **enroll** 命令及 **xsend** 命令一起使用来发送和接收保密邮件。**enroll** 命令设置用于接收保密邮件的密码。**xsend** 命令发送只能由预定的收件人读取的邮件。

当发出 **xget** 命令时，会被提示输入加密密钥。输入以前用 **enroll** 命令设置的密码。

**xget** 命令的提示符是一个 ? (问号)。下面的子命令控制消息的处置:

<b>q</b> (退出)	将任何还没有删除的邮件写入用户的邮箱并退出。按“文件结束”键 (Ctrl-D) 也有同样的效果。
<b>n</b> (删除) 或 <b>d</b> (删除) 或 <b>Enter</b>	删除当前消息并显示下一条消息。
<b>!Command</b>	运行指定的工作站命令。
<b>s[Filename]</b>	将消息保存到指定的 <i>File</i> 参数中，而不是缺省的邮件文件 <b>mbox</b> 中。
<b>w[Filename]</b>	将不包括标题的消息保存到指定的 <i>File</i> 参数中，而不是缺省的邮件文件 <b>mbox</b> 中。
<b>?</b> (帮助)	显示子命令摘要。

### 示例

- 要接收保密邮件，输入:

```
xget
```

提示输入由 **enroll** 命令建立的密码。输入密码后，**xget** 命令将显示提示符 (?) 和所有保密邮件的清单。

- 要显示保密邮件，在 **xget** 提示符 (?) 下按 Enter 键。

显示最新的消息后，一个 ? (问号) 将显示 **xget** 命令正在等待一个 **xget** 子命令。输入 **help** 或 ? (问号) 来列出可用的子命令。

3. 要将消息或文件保存到缺省的邮件文件，输入：

```
xget
```

在 ? (问号) 提示符出现后按 Enter 键，直到显示所需的文件。在显示合适的文件后，输入：

```
s
```

在本示例中，文件保存在缺省的邮件文件 **mbox** 中。

4. 要将消息或文件保存到特定文件，输入：

```
xget
```

在 ? (问号) 提示符出现后按 Enter 键，直到显示所需的文件。在显示合适的文件后，输入：

```
s mycopy
```

在本示例中，文件保存在名为 **mycopy** 的文件中，而不是在缺省的邮件文件中。

5. 要删除消息，输入：

```
xget
```

在 ? (问号) 提示符出现后按 Enter 键，直到显示所需的文件。在显示合适的文件后，输入：

```
d
```

在本示例中，当前文件会被删除。

## 文件

**/var/spool/secretmail/User.key**

包含 *User* 的加密密钥。

**/var/spool/secretmail/User.[0-9]**

包含 *User* 的加密邮件消息。

**/usr/bin/xget**

包含可执行文件。

## 相关信息

**enroll** 命令、**mail** 命令、**xsend** 命令。

《网络与通信管理》中的『邮件应用程序』。

《网络与通信管理》中的『发送和接收保密邮件』。

《网络与通信管理》中的『邮件管理』。

---

## **xhost** 命令

### 用途

控制什么人可以访问当前主机上的增强 X-Windows。

### 语法

**xhost** [ + | - ] [ *Name* ]

## 描述

**xhost** 命令添加或删除 X 服务器接受连接的机器列表上的主机名。

该命令必须从有显示连接的机器上运行。可以通过使用 **-Host** 参数，从访问列表中除去一个名称。不要从访问列表中除去当前的名称。如果已经这样做了，请在作出任何更改之前注销系统。

输入无变量的 **xhost** 命令将显示访问 X 服务器的当前主机名，并显示一条消息表明访问是否已启用。

为了安全起见，只能从控制主机运行影响访问控制的选项。对于工作站来说，这台机器也就是服务器。对于 X 终端来说，这台机器是登录主机。

要在缺省情况下启用远程名称，可以在 **/etc/X?.hosts** 文件中定义名称，其中 ? 为启用访问的显示器号。

例如，显示器 `jeanne:0` 可以由使用 `jeanne` 的缺省主机名的系统上的 **/etc/X0.hosts** 文件中定义的系统访问。在显示名称和文件名中，0 表明已定义的远程系统允许通过增强 X-Windows 访问的显示器号。

## 标志

<b>+Name</b>	定义要添加到 X 服务器访问列表的主机名（可以选用加号标记）。
<b>- Name</b>	定义要从 X 服务器访问列表中除去的主机名。已有的连接没有被中断，但将拒绝新的连接请求。注意：可以除去当前的机器；然而，不允许进行进一步的连接（包括试图将其添加回来）。再一次启用本地连接的唯一方法就是将服务器复位（因此也会中断所有连接）。
<b>+</b>	指定访问不受限制。访问控制被关闭。
<b>-</b>	打开访问控制。

完整的 `Name` 有以下 `family:name` 语法：

**inet** 因特网主机

**local** 只包含一个名称，空字符串

注：该系列是区分大小写的。名称的格式随系列而不同。

---

## xinit 命令

### 用途

初始化 X Window System。

### 语法

**xinit** [ [ *Client* ] *Options* ] [ - - [ *Server* ] [ *Display* ] *Options* ]

### 描述

**xinit** 命令启动 AIXwindows 服务器和系统的第一个客户机程序，该程序不能从 **/etc/init** 或在使用多窗口系统的环境中直接启动 X 服务器。当第一个客户机退出后，**xinit** 命令将停止 X 服务器并结束。

如果命令行上没有给出任何特定的客户机程序，那么 **xinit** 命令查找一个要运行的文件来启动客户机程序。**xinit** 命令查找 **\$XINITRC** 环境变量。如果文件不在该处，它就查找 **\$HOME/.xinitrc** 文件。如果还没有找到文件，它遵循以下步骤：

1. **xinit** 命令接下来查看 **/usr/lib/X11/\$LANG/xinitrc**。

2. 然后，它查看 `/usr/lpp/X11-defaults/$LANG/xinitrc`。
3. 最后，它查看 `/usr/lpp/X11-defaults/xinitrc`。

如果没有这样的文件存在，那么 **xinit** 缺省情况下将使用下面的命令：

```
aixterm \-geometry +1+1 \-n login \-display :0
```

如果命令行上没有给出任何特定的服务器程序，那么 **xinit** 命令遵循以下步骤：

1. **xinit** 命令查找一个作为 shell 脚本来运行的文件，以启动服务器。**xinit** 命令首先在 **\$XSERVERRC** 环境变量中查找文件。
2. 如果文件不在该处，那么它查找 **\$HOME/.xserverrc** 文件。
3. 如果还没有找到 **\$HOME/.xserverrc** 文件，它会接着查找 `/usr/lpp/X11-defaults/xserverrc` 文件。
4. 最后，如果没有找到任何上述文件，**xinit** 命令在缺省情况下将运行 **X** 命令以启动 X 服务器并使用下面的命令：

```
X :0
```

**注意：** 上述内容假定当前的搜索路径中有一个名为 **X** 的程序。然而，服务器通常都命名为 **Xdisplaytype**，其中 **displaytype** 是由该服务器驱动的图形显示的类型。因此，站点管理员应该制作一个到机器上适当类型的服务器的链接，或创建一个使用适当的服务器运行 **xinit** 命令的 shell 脚本。

**注：** 如果尝试启动 AIXwindows 而没有任何可用的指针设备（如鼠标或图形输入板），则 AIXwindows 将不会打开。某些设备可以被插入，但没有被定义，所以不能被系统使用，反过来也一样。

重要的一点是，由 **.xinitrc** 运行的程序如果不立即退出的话，应该在后台运行，这样它们就不会妨碍其他程序启动。然而，启动的上个永久程序（通常是窗口管理器或终端仿真器）应该被留在前台，这样脚本就不会退出（这表明用户已经完成操作，**xinit** 应该退出）。

在命令行上可以指定备用的客户机和 / 或服务器。期望的客户机程序及其自变量应该作为 **xinit** 的第一个命令行自变量给出。要指定特定的服务器命令行，在 **xinit** 命令行（在任何客户机和自变量后）添加一个 —（双短划线），后跟期望的服务器命令。

客户机程序名和服务器程序名都必须以 /（斜杠）或 .（句号）开头。否则，它们会被当作要添加到各自的启动行的参数处理。这使添加参数（例如，前景和背景颜色）而不必重新输入整个命令行成为可能。

如果没有给出明确的服务器名称，而第一个 —（双短划线）后的参数是 :（冒号）后跟一个数字，**xinit** 就会使用这个数字（而不是 0）作为显示号。所有保留的参数都会添加到服务器命令行。

以下环境变量由 **xinit** 命令使用：

<b>DISPLAY</b>	该变量设置客户机应该连接的显示器的名称。
<b>XINITRC</b>	该变量指定一个包含启动初始窗口的 shell 命令初始文件。缺省情况下，使用主目录中的 <b>.xinitrc</b> 。
<i>Options</i>	列出希望指定客户机能够使用的任何选项。
<i>Client</i>	指定使用的客户机。例如 <b>xterm</b> 或 <b>aixterm</b> 。指定的客户机必须以 .（点号）或 /（斜杠）开头。
<i>Server</i>	使用任何有效的 <b>xserver</b> 。指定的客户机必须以 .（点号）或 /（斜杠）开头。

## 示例

1. 要启动一个名为 **X** 的服务器并运行用户的 **xinitrc** 程序（如果存在的话），否则启动 **aixterm** 命令，请输入：

```
xinit
```

2. 要在备用显示器上启动特定类型的服务器，请输入：

```
xinit -- /usr/bin/X11/X qdss:1
```

3. 要启动一个名为 X 的服务器并将给出的变量添加到缺省的 **xinitrc** 或 **aixterm** 命令, 请输入:

```
xinit -geometry =80x65+10+10 -fn 8x13 -j -fg white -bg navy
```

4. 要使用命令 **/Xsun -l -c** 来启动服务器并将变量 **-e widgets** 添加到缺省的 **xinitrc** 或 **aixterm** 命令, 请输入:

```
xinit -e widgets -- ./Xsun -l -c
```

5. 要在显示器 1 上用变量 **-a 2 -t 5** 启动名为 X 的服务器, 然后在机器 **fasthost** (在这台机器上运行命令 **cpupig**) 上启动一个远程 shell, 指示该机器反过来显示到本地工作站上, 请输入:

```
xinit /usr/ucb/rsh fasthost cpupig -display ws:1 -- :1 -a 2 -t 5
```

6. 以下 **.xinitrc** 脚本的样本将启动一个时钟和几个终端, 并让窗口管理器作为最后一个应用程序运行。假定窗口管理器已经正确配置, 然后用户选择 **Exit** 菜单项来结束 AIXwindows 会话。

```
xrdb -load $HOME/.Xresources
xsetroot -solid gray &
xclock -g 50x50-0+0 -bw 0 &
xload -g 50x50-50+0 -bw 0 &
xterm -g 80x24+0+0 &
xterm -g 80x24+0-0 &
mwm
```

7. 要创建通用启动环境的站点可以只创建缺省的 **.xinitrc** 脚本, 它会引用整个站点的启动文件:

```
#!/bin/sh . /usr/local/lib/site.xinitrc
```

8. 另一种方法是用特定的 shell 脚本编写一个启动 **xinit** 命令的脚本。这样的脚本通常都被命名为 **x11**、**xstart** 或 **startx**, 它们是一种为初学用户提供一种简单界面的捷径:

```
#!/bin/sh xinit /usr/local/lib/site.xinitrc -- /usr/bin/X11/X bc
```

## 文件

<b>.xinitrc</b>	包含缺省的客户机脚本文件。
<b>aixterm</b>	如果 <b>.xinitrc</b> 不存在, 则它包含客户机运行的命令。
<b>.xserverrc</b>	包含缺省的服务器脚本。
<b>X</b>	如果 <b>.xserverrc</b> 不存在, 则它包含服务器运行的命令。

## 相关信息

**startx** 命令、**X** 命令。

---

## xkbcomp 命令

### 用途

编译 XKB 键盘描述

### 语法

```
xkbcomp [ -a ] [ -C ] [ -dfnts ] [ -I Directory ] [ -l ] [ -m Name ] [ -merge ] [ -o OutputFile ] [ -opt Parts ] [ -R Directory ] [ -synch ] [ -w Level ] [ -xkb ] [ -xkm ] Source [ Destination ]
```

## 描述

**xkbcomp** 命令是一个键映射编译器，它将 XKB 键映射的描述转换为几种输出格式之一。**xkbcomp** 最普遍的用途是创建一个编译过的键映射文件（扩展名为 **.xkm**），它可以由能处理 XKB 的 X 服务器或实用程序直接读取。键映射编译器也可以生成 C 头文件或 XKB 源文件。由 **xkbcomp** 生成的 C 头文件可以包含到需要内置缺省键映射的 X 服务器或实用程序中。由 **xkbcomp** 生成的 XKB 源文件是完全解析的，并且可以用来验证是否正确合并了通常构成 XKB 键映射的文件，或者用来创建包含键映射的全部描述的单个文件。

*Source* 可以指定一个 X 显示、**.xkb** 或 **.xkm** 文件；除非明确指定，*destination* 的格式由 *source* 的格式决定。缺省情况下，编译 **.xkb**（键映射源）文件将生成一个 **.xkm**（编译后的键映射文件）。缺省情况下，如果源文件为 **.xkm** 文件或 X 显示，**xkbcomp** 将生成一个键映射源文件。

如果 *Destination* 为 X 显示，该显示的键映射就用编译过的键映射更新。

*destination* 的名称通常由 *source* 的名称决定，扩展名相应地加以替换。在编译一个来自包含多个映射的文件的单一映射时，**xkbcomp** 通过为使用的映射的名称添加适当的扩展名来构造目标文件名称。

## 标志

<b>-a</b>	显示所有键盘信息，报告隐式或派生的信息作为注释。只影响 <b>.xkb</b> 格式的输出。
<b>-C</b>	生成一个 C 头文件作为输出（扩展名为 <b>.h</b> ）。
<b>-dfits</b>	计算任何丢失组件的缺省值，如键名称。
<b>-I Directory</b>	指定搜索键映射描述包含的文件要使用的顶级目录。
<b>-l</b>	列出在命令行上列出的任何文件中指定 <i>map</i> 模式的映射。
<b>-m Name</b>	指定要用多个条目从文件编译的映射。
<b>-merge</b>	用来自服务器的映射合并已编译的信息。
<b>-o Name</b>	指定生成的输出文件的名称。缺省值为带输出格式相应扩展名的源文件的名称。
<b>-opt Parts</b>	指定可选部件的列表。任何可选部件中的编译错误都不会是致命的。 <i>Parts</i> 可能由字母 <b>c</b> 、 <b>g</b> 、 <b>k</b> 、 <b>s</b> 、 <b>t</b> 的任意组合而构成，分别指定 <b>Compatibility map</b> （兼容性映射）、 <b>geometry</b> （几何图形）、 <b>keycodes</b> （键控代码）、 <b>symbols</b> （符号）和 <b>types</b> （类型）。
<b>-R Directory</b>	指定相关路径名的根目录。
<b>-synch</b>	强制同步 X 请求。
<b>-w Level</b>	在编译期间控制警告的报告。警告级别 0 将禁用所有警告；警告级别 10 将启用所有警告。
<b>-xkb</b>	生成键盘的源描述作为输出（扩展名为 <b>.xkb</b> ）。
<b>-xkm</b>	生成一个编译后的键映射文件作为输出（扩展名为 <b>.xkm</b> ）。

## 相关信息

**X** 命令。

---

## xkbevd 守护程序

### 用途

XKB 事件守护程序

## 语法

```
xkbevd [ -help ] [ -cfg File ] [ -sc Command ] [ -sd Directory ] [ -display Display ] [ -bg ] [ -synch ] [ -v ]
```

## 描述

**xkbevd** 事件守护程序侦听指定的 XKB 事件，如果有事件出现，还会执行所请求的命令。配置文件由一个事件说明 / 操作对的列表和 / 或变量定义组成。

事件说明由一个简短的 XKB 事件名后跟一个字符串或标识符组成，后者充当括号中的限定符；空括号表明没有限定，并会指定应用到不与任何其他说明匹配的事件的缺省命令。限定符的解释取决于事件类型：

- 响铃事件匹配对响铃这个名称的使用。
- 消息事件匹配消息字符串的内容。
- 慢速键事件接受 **press**、**release**、**accept** 或 **reject** 之内的任何命令。

其他的事件都不会被识别出来。

操作由一个可选的关键字后跟一个可选的字符串参数组成。**xkbevd** 可以识别下列操作：

- **none**
- **ignore**
- **echo**
- **printEvent**
- **sound**
- **shell**

如果没有指定该操作，那么字符串就会被作为一个要播放的声音文件的名称，除非它以一个感叹号开头，这样的话它就会被作为 shell 命令读取。

在参数字符串被传输到操作处理器之前，会将来自上述问题事件中的字段添加到参数字符串中的变量定义中。变量的一般语法无非有两种：

`$c`

或

`$(str)`

其中，`c` 为单独的字符，`str` 为任意长度的字符串。所有参数都有单独字符和长名称。根据不同的事件，识别出的参数的列表都有所不同。

**ignore**、**echo**、**printEvent**、**sound** 和 **shell** 操作与您预期名为 **ignore**、**echo**、**printEvent**、**sound** 和 **shell** 命令所做的操作是一样的，除了 **sound** 命令仅对 SGI 机器实现并测试过。

当前识别出的变量只有 `soundDirectory` 和 `soundCommand`。

## 标志

**-bg**

让 **xkbevd** 派生自身并在后台运行。

**-cfg** *File*

指定要读取的配置文件。如果没有指定配置文件，那么 **xkbevd** 就会按顺序寻找 `~/.xkb/xkbevd.cf` 和 `$(LIBDIR)/xkb/xkbevd.cf`。

<b>-display</b> <i>Display</i>	指定要使用的显示器。如果没有， <b>xkbvd</b> 就使用 <b>\$DISPLAY</b> 。
<b>-help</b>	打印一条用法消息。
<b>-sc</b> <i>Command</i>	指定用来播放声音的命令。
<b>-sd</b> <i>Directory</i>	指定声音文件的顶级目录。
<b>-synch</b>	强制同步所有 X 请求。慢一点。
<b>-v</b>	打印更多的信息，包括调试消息。 <b>-v</b> 的多个说明会使输出结果更多。

## 相关信息

**X** 命令。

## **xkbprint** 命令

### 用途

打印 XKB 键盘描述。

### 语法

```
xkbprint [ -? | -help ] [ -color ] [ -dfits ] [ -diffs ] [ -eps ] [ -fit ] [ -full ] [ -grid Resolution ] [ -if FontName ] [ -label Type ] [ -lc Locale ] [ -level1 ] [ -level2 ] [ -lg Group ] [ -ll Level ] [ -mono ] [ -n Number ] [ -nkg Number ] [ -npk Number ] [ -o File ] [ -R Directory [ -pict Which] ] Source [ OutputFile ]
```

### 描述

**xkbprint** 命令生成一个由 *Source* 指定的 XKB 键盘描述的可打印或封装的 PostScript 描述。*Source* 可以是任何编译过的键映射 (**.xkm**) 文件，包括一个几何描述或 X 显示规范。如果指定了一个 *OutputFile*，那么 **xkbprint** 就会向它写数据。否则，**xkbprint** 将创建输出文件，根据请求的格式用 **.ps** 或 **.eps** 代替源文件的扩展。如果源为非本地 X 显示（例如 `:0`），**xkbprint** 就会将适合的前缀附加在显示规范上，用 `-`（横杠）代替冒号。对于本地显示，**xkbprint** 将使用 `server-n`，其中 *n* 为显示号。

### 标志

<b>-?</b>   <b>-help</b>	打印一条用法消息。
<b>-color</b>	使用几何文件中指定的颜色进行打印；缺省情况下， <b>xkbprint</b> 打印一个键盘的黑白图像。
<b>-dfits</b>	试图计算任何丢失的组件（如密钥）的缺省名称。
<b>-diffs</b>	仅在符号明确的绑定时显示它们。
<b>-eps</b>	生成一个封装的 PostScript 文件。
<b>-fit</b>	安排页面上的键盘映像，这是缺省值。
<b>-full</b>	全尺寸打印键盘。
<b>-grid</b> <i>Resolution</i>	用键盘上的 <i>Resolutionmm</i> 分辨率打印网格。
<b>-if</b> <i>FontName</i>	如果不指定输出文件，就指定内部 PostScript 类型 1 字体来转储到指定的输出文件或 <i>fontName.pfa</i> 上。如果转储的是内部字体，那么不打印任何键盘描述。

<b>-label</b> <i>Type</i>	指定要根据密钥打印的标签。有效的类型为:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>none</b></li> <li>• <b>name</b></li> <li>• <b>code</b></li> <li>• <b>symbols</b></li> </ul>
<b>-lc</b> <i>Locale</i>	指定 KeySyms 应该解析的语言环境。
<b>-level1</b>	生成级别 1 的 PostScript。
<b>-level2</b>	生成级别 2 的 PostScript。
<b>-lg</b> <i>Group</i>	从 <i>Group</i> 开始, 打印键盘组中的符号。
<b>-ll</b> <i>Level</i>	从换档级别 <i>Level</i> 开始打印符号。
<b>-mono</b>	生成键盘的黑白图像, 这是缺省值。
<b>-n</b> <i>Number</i>	打印副本的 <i>Number</i> 。
<b>-nkg</b> <i>Number</i>	打印 <i>Number</i> 键盘组中的符号。
<b>-npk</b> <i>Number</i>	指定每页要打印的键盘图像的 <i>Number</i> 。对于 EPS 文件, 它指定要打印的键盘图像的总数。
<b>-o</b> <i>File</i>	将输出写到 <i>File</i> 。
<b>-R</b> <i>Directory</i>	使用 <i>Directory</i> 作为根目录, 所有路径名都根据 <i>Directory</i> 来解释。
<b>-pict</b> <i>Which</i>	控制统计图表 (而不是可用的 keysym 名称) 的使用。 <i>Which</i> 的有效值为:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>all</b></li> <li>• <b>none</b></li> <li>• <b>common</b> (default).</li> </ul>
<b>-synch</b>	强制同步 X 请求。
<b>-w</b> <i>Level</i>	设置警告级别。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 就是没有警告</li> <li>• 10 就是全都警告</li> </ul>

## 相关信息

X 命令和 **xkbcomp** 命令。

## **xlock** 命令

### 用途

锁定本地 X 显示器, 直到输入密码。

### 语法

```
xlock [ -batchcount Number ] [ -bg Color ] [ -delay Users ] [ -display Display ] [ -fg Color ] [ -font FontName ] [ -info TextString ] [ -invalid TextString ] [ -mode ModeName ] [ +mono | -mono ] [ -username TextString ] [ -nice Level ] [ +nolock | -nolock ] [ -password TextString ] [ +remote | -remote ] [ +allowaccess | -allowaccess ] [ +allowroot | -allowroot ] [ +echokeys | -echokeys ] [ +enablesaver | -enablesaver ] [ -help ] [ -saturation Value ] [ -timeout Seconds ] [ +usefirst | -usefirst ] [ +v | -v ] [ -validate TextString ]
```

## 描述

**xlock** 命令锁定 X 服务器，直到用户从键盘输入密码。在 **xlock** 命令运行期间，所有新的服务器连接都会被拒绝。屏幕保护程序将被禁用，鼠标指针将被关闭，屏幕置空，只显示一个不断变化的模式。如果按下了键盘或鼠标按钮，就会提示输入启动 **xlock** 命令的用户的密码。

如果输入了正确的密码，屏幕就会解除锁定，X 服务器将被恢复。在输入密码时，可以使用 Ctrl-U 和 Ctrl-H 分别作为取消和删除。要返回到锁定的屏幕，请单击变化的模式的小图标。

要正常运转，**xlock** 需要在 root 用户的许可下运行，因为操作系统会限制对密码和访问控制文件的访问。要给 **xlock** root 用户许可，您可以执行下列步骤：

1. 登录为 root 用户。
2. 到包含 **xlock** 程序文件的目录。
3. 运行两个命令：
  - a. **chown root xlock**
  - b. **chmod u+s xlock**

## 标志

**-batchcount Number**

设置每个批处理中要处理任务的数量。*Number* 指取决于模式的不同任务：

**qix** 指按同一种颜色处理的行数。

**hop** 指按同一种颜色处理的像素数。

**image** 指屏幕上一次显示的 sun 徽标数。

**swarm** 指蜜蜂的数量

**life and blank**

不应用。

**-bg Color**

设置密码屏幕上的背景颜色。

**-delay Number**

设置模式操作的速度，为一组 **hopalong** 像素、**qix** 行、**life** 生成、**image** 位和 **swarm** 动作之间延迟的微秒数。

在 **blank** 模式下，一定要将其设置为比较小的数字，因为键盘和鼠标只在每个延迟后检查动作。一个为零的延迟会在检查紧跟的循环中的鼠标和键盘输入时不必要的消耗处理单元，因为 **blank** 模式不起任何作用。

**-display Display**

设置 X11 显示器为锁定状态。**xlock** 命令将锁定服务器上所有可用的屏幕，并限制您只能锁定本地服务器，如 **unix:0**、**localhost:0** 或 **:0**（除非您设置了 **-remote** 标志）。

**-fg Color**

设置密码屏幕上文本的颜色。

**-font FontName**

设置提示屏幕上使用的字体。

**-help**

打印关于可用选项的一个简要描述。

**-info TextString**

定义包含信息的消息。缺省值为 **Enter password to unlock; select icon to lock.**

**-invalid TextString**

指定密码消息。缺省值为 **Invalid login.**

<b>-mode</b> <i>ModeName</i>	指定下面六种显示方式之一:
<b>blank</b>	显示空的屏幕。
<b>hop</b>	显示 <i>Scientific American</i> 1986 年 9 月刊中的真实飞机几何图形。
<b>image</b>	显示几个随机出现的 sun 徽标。
<b>life</b>	显示 Conway 的生命游戏。
<b>qix</b>	显示旋转的线条。
<b>swarm</b>	显示跟着一只黄蜂的一群蜜蜂。
<b>-nice</b> <i>NiceLevel</i>	设置 <b>xlock</b> 进程的系统友好程度。
<b>-password</b> <i>TextString</i>	指定密码提示字符串。缺省值为 <i>Password</i> :
<b>-saturation</b> <i>Value</i>	设置彩色斜坡的饱和度。如果值为 0 (零) 则为灰度, 如果值为 1 则为丰富的颜色。如果值为 0.4, 则为适中的颜色饱和度。
<b>-timeout</b> <i>Seconds</i>	设置密码屏幕超时前的秒数。
<b>-username</b> <i>TextString</i>	指定在用户名前面显示的消息。缺省值为 <i>Name</i> :
<b>-validate</b> <i>TextString</i>	指定在验证密码时显示的消息。缺省值为 <i>Validating login...</i>
<b>-/+allowaccess</b>	允许禁用访问控制表, 但仍会使本地服务器提示输入密码。如果用 <b>-KILL</b> 命令取消了 <b>xlock</b> , 就不会失去访问控制表。
<b>-/+allowroot</b>	在远程运行 <b>xlock</b> 命令时也需要这个标志, 因为对控制列表的访问也被限制了。
<b>-/+echokeys</b>	允许用 root 用户密码解开服务器以及启动 <b>xlock</b> 命令的用户的锁定。
<b>+/-enablesaver</b>	使 <b>xlock</b> 命令在屏幕上对每个输入到密码提示的字符显示“?”(问号)字符。缺省值为不显示。
<b>+/-mono</b>	启用缺省的屏幕保护程序。如果将延迟参数设得足够长, 可能会使某些显示器上的荧光体烧坏。该标志可以用作附加的预防措施。
<b>+/-nolock</b>	使 <b>xlock</b> 命令在彩色显示器上显示单色(黑白)像素, 而不是缺省的彩色像素。
<b>+/-remote</b>	使 <b>xlock</b> 命令只绘制图案而不锁定显示器。按键或鼠标点击都会终止屏幕保护程序。
<b>+/-usefirst</b>	允许对 X11 服务器进行远程锁定。该标志应当小心使用。它主要旨在锁定不能本地运行 <b>xlock</b> 命令的 X11 终端。如您锁定了工作站而不是自己的机器, 别人就需要您的密码来解锁。 <b>-remote</b> 选项不会使您失去切换到另一个 shell 的能力。
<b>+/-v</b>	允许使用激活密码屏幕时敲入的那个键作为密码的第一个输入字符。缺省情况下将忽略第一次击键。
	负号前缀将启用详细模式, 它会显示 <b>xlock</b> 命令将使用的选项。加号前缀为缺省值。

## xlsfonts 命令

### 用途

显示用于 X-Windows 的字体列表。

### 语法

```
xlsfonts [ -display Host:Display ] [ -l [ l [ l ] ] ] [ -m ] [ -C ] [ -1 ] [ -w Width ] [ -n Columns ] [ -u ] [ -o ] [ -fn Pattern ]
```

### 描述

**xlsfonts** 命令列出与指定的 *Pattern* 参数匹配的字体列表。使用通配符“\*”(星号)来匹配任意字符序列(包括没有字符), 用“?”(问号)来匹配任意的单个字符。如果不给定模式, 则采用“\*”。

注: “\*” 和 “?” 字符都必须放入引号中, 以防止 shell 扩展它们。

可以使用标志来指定服务器、要打印的列数和宽度、字体清单的大小、是否要为输出排序以及是否使用 **OpenFont** 代替 **ListFonts**。

## 标志

注: 使用 **xlsfonts** 命令的 **-l** (小写的 L) 标志会占用服务器很长时间。这通常都发生在单线程非优先服务器, 并不是一个程序错误。

<b>-1</b>	表明清单应当只使用一列。本标志与 <b>-n 1</b> 标志相同。
<b>-C</b>	表明清单应当使用多列。本标志与 <b>-n 0</b> 标志相同。
<b>-display Host:Display</b>	通过指定主机名和显示器号, 标识要访问的 X 服务器。
<b>-fn Pattern</b>	指定 <b>xlsfonts</b> 将列出的字体名 <i>Pattern</i> 。
<b>-l [ 1   1 ]</b>	(小写的 L) 表明应当分别为每种字体生成中等、长和超长清单。
<b>-m</b>	表明长清单也应该打印每种字体的最小和最大边界。
<b>-n Columns</b>	指定用来显示输出的列数。缺省情况下, <b>xlsfonts</b> 命令试图使用与 <b>-w Width</b> 标志指定的字符数一样多的字体名列。
<b>-o</b>	指示 <b>xlsfonts</b> 命令执行 <b>OpenFont</b> (如果合适, 还执行 <b>QueryFont</b> ), 而不是 <b>ListFonts</b> 。-o 标志在 <b>ListFonts</b> 或 <b>ListFontsWithInfo</b> 不能列出已知字体时很有用, 这与某些变宽字体系统上的情况一样。
<b>-u</b>	表明输出应当保留为未排序。
<b>-w Width</b>	指定应当用于确定要打印多少列的字符宽度。缺省值为 79。

## 环境变量

**DISPLAY** 获取要使用的缺省主机和显示器。

## 示例

1. 要为每种字体指定中等大小的列表, 请使用小写的 L 并输入:

```
xlsfonts -l
```

2. 要为每种字体指定三列的列表, 请输入:

```
xlsfonts -n 3
```

3. 要显示名称中包含字符串 iso8859 的所有字体, 请输入:

```
xlsfonts -ll "*"iso8859"*
```

4. 要列出名称中包含 rom1 和下一个字符的所有字体, 请输入:

```
xlsfonts rom1"?"
```

这样获取类似于以下清单:

```
rom10 rom11 rom14 rom16 rom17
```

## 相关信息

**X** 命令、**xset** 命令。

---

## xmbind 命令

### 用途

配置虚拟键绑定

### 语法

**xmbind** [ **-display** *Host:Display:ScreenID* ] [ *FileName* ]

### 描述

**xmbind** 命令是一种 X Windows System 客户机命令，它为 AIXwindows 应用程序配置虚拟键绑定。这个操作是启动时由 **mwm** 命令执行的，所以只有在 **mwm** 没有被使用或者希望不重新启动 **mwm** 就更改绑定时，才需要 **xmbind** 客户机。如果指定了文件，它的内容被用作虚拟键绑定。如果没有指定文件，那么使用用户主目录中的 **.motifbind** 文件。如果没有找到该文件，**xmbind** 命令就装入缺省的虚拟键绑定。

### 标志

**-display** *Host:Display:ScreenID*

指定要使用的显示器。 **-display** 选项有如下参数:

*Host* 指定网络上的有效系统的主机名。根据情况的不同，它可能是用户的主机名或远程系统的主机名。

*Display* 指定要用于显示输出的系统上的显示器号（通常为 0）。

*ScreenID*

指定要用于显示输出的屏幕号。对于单屏幕系统来说，该号码为 0。

### 参数

*FileName* 指定包含虚拟鼠标和按键事件的绑定的文件。

### 退出状态

本命令返回以下出口值:

**0** 指示成功完成。

**>0** 指示发生错误。

### 相关信息

**X** 命令。

---

## xmkmf 命令

### 用途

从 **lmakefile** 创建 **Makefile**。

## 语法

**xmkmf** [ **-a** ] [ *TopDir* [ *CurDir* ] ]

## 描述

**xmkmf** 命令从随第三方软件一起提供的 **Imakefile** 创建 **Makefile**。在包含 **Imakefile** 文件的目录中不使用自变量或变量进行调用时，**imeake** 命令会使用适合系统的自变量（在构建 X 时配置到 **xmkmf** 中）运行并生成 **Makefile**。

## 标志

- a** 首先在当前目录中构建 **Makefile**，然后自动执行 **make Makefiles**、**make includes** 以及 **make depend**。这就是配置 MIT X 构建树之外的软件的方法。

## 变量

如果在 MIT X 构建树内操作（除非是 X 开发者，否则就不太可能出现此情况），则指定 *TopDir* 和 *CurDir*。

*TopDir* 指定从当前目录到构建树顶端的相对路径名。  
*CurDir* 指定从构建树顶端到当前目录的相对路径名。

如果当前目录有子目录，则 *CurDir* 变量是必需的变量；否则，**Makefile** 不能构建子目录。如果给定 *TopDir* 变量，**xmkmf** 就会假定系统上没有安装任何文件，并在构建树中搜索文件，而不是使用已经安装的版本。

## 相关信息

**imeake** 命令、**make** 命令。

---

## xmwlm 命令

### 用途

提供对系统性能或 WLM 度量值的记录。

## 语法

**xmwlm** [ **-d** *recording\_dir* ] [ **-n** *recording\_name* ] [ **-t** *trace\_level* ] [ **-L** ]

## 描述

**xmwlm** 代理程序提供对有限组的本地系统性能度量值的记录功能。这包括通常由 **topas** 命令显示的普通 CPU、内存、网络、磁盘以及分区度量值。日常记录存储在 **/etc/perf/daily** 目录中。**topasout** 命令用来以原始 ASCII 或电子表格格式输出这些记录。**xmwlm** 代理程序还可以用来提供来自“工作负载管理（WLM）”的记录数据。这是不带任何标志运行 **xmwlm** 时所使用的缺省格式。日常记录存储在 **/etc/perf/wlm** 目录中。**wlmon** 命令可以用来处理与 WLM 有关的记录。可以从命令行和用户脚本启动 **xmwlm** 代理程序，或将其放置在 **/etc/inittab** 文件的结尾处。所有的记录覆盖 24 小时周期，并且只保留两天。

## 标志

<b>-d</b> <i>recording_dir</i>	指定记录文件的输出目录。当 <b>xmwlm</b> 不带任何标志运行时，缺省位置为 <b>/etc/perf/wlm</b> ，而当 <b>xmwlm</b> 带 <b>-L</b> 标志运行时，缺省位置为 <b>/etc/perf/daily</b> 。
<b>-L</b>	指定类似于 topas 的度量的集合。该度量集不能由用户配置。
<b>-n</b> <i>recording_name</i>	指定记录文件的名称。在缺省情况下， <b>xmwlm</b> 创建以 <b>xmwlm.YYMMDD</b> 格式命名的记录文件。例如，如果指定了 <b>-n my recording</b> ，则记录文件将被命名为 <b>myrecording.YYMMDD</b> 。
<b>-t</b> <i>trace_level</i>	指定跟踪级别。 <b>xmwlm</b> 将各种信息打印到相应的 <b>/etc/perf</b> 子目录的日志文件中。可以将跟踪等级设置为 1 到 9。在较高的跟踪等级上将生成更多更踪数据。此跟踪数据对确定 <b>xmwlm</b> 记录状态和用于调试用途非常有用。日志文件名为 <b>xmwlm.log1</b> 或 <b>xmwlm.log2</b> 。 <b>xmwlm</b> 在这两个文件之间循环，其中一个文件到达允许的最大大小之后则使用另一个文件。

## 通过 **xmwlm** 进行会话恢复

如果 **xmwlm** 代理程序终止并重新启动，**xmwlm** 将检查相应的 **/etc/perf** 子目录或由 **-d** 标志指定的目录中的记录文件。如果存在具有当天前的记录文件，**xmwlm** 将向此文件追加数据并继续写入记录文件。否则，将创建一个新的记录文件。

## 位置

**/usr/bin/xmwlm**

## 文件

**/usr/bin/xmwlm**

包含 **xmwlm** 代理程序。该代理程序是 **perfagent.tools** 文件集的一部分。

## 相关信息

The **topas** 命令、**topasout** 命令和 **wlmon** 命令。

---

## **xmodem** 命令

### 用途

用 **xmodem** 协议传输文件，在异步传输期间检测数据传输错误。

### 语法

**xmodem** { **-s** | **-r** } *FileName*

### 描述

**xmodem** shell 命令使用 **xmodem** 协议，结合异步终端仿真（ATE）程序使用来传送由 *FileName* 参数指定的文件。

**xmodem** 协议是一种 8 位传输协议，用于检测数据传输错误并重新传输数据。发送数据的工作站等待远程系统发送一个表明其能够接收数据的信号。

在接收系统得到数据后，它向发送系统返回一条确认消息。在 ATE 程序中，如果在文件传输开始后 90 秒内还没有收到数据，则接收系统超时。

用 **xmodem** 命令发送和接收数据是互补性操作。一个系统设置为接收时，另一个系统必须设置为发送。在远程系统上使用 **xmodem** 命令，同时组合来自本地系统上的 ATE Connected Main Menu 的 **send** 子命令和 **receive** 子命令一起使用。

要中断 **xmodem** 文件传输，请按 Ctrl-X 按键顺序。

注：

1. DOS 操作系统在 ASCII 文件中以换行符和回车符 (Ctrl-M) 终止每行。UNIX® 在 ASCII 文件中仅以换行符终止每行。将 DOS 文件传送到 AIX 时将保留回车字符。**vi** 文本编辑器可用于使用此子命令删除假冒的 Ctrl-M 字符。

```
:%s/<Ctrl-V><Ctrl-M>//
```

其中，<Ctrl-V> 和 <Ctrl-M> 分别表示输入的单个控制字符。然而，由于 Ctrl-V 为缺省的 ATE MAINMENU\_KEY，所以在通过 ATE 登录后必须更改 ATE 缺省值才能发出该 **vi** 子命令。

2. **xmodem** 文件传送过程将向上一次传送的包添加 Ctrl-Z 字符，以使其长度为 128 个字节。因此，传送的大多数文件都在结尾追加了 Ctrl-Z 字符。DOS 操作系统以 Ctrl-Z 字符终止 ASCII 文件。因此，从 DOS 传送到 AIX 的每个文件结尾部分都至少有一个 Ctrl-Z 字符。可以使用 **vi** 文本编辑器删除这些多余的 Ctrl-Z 字符。

## 标志

- r 从本地工作站接收数据。
- s 将数据发送到本地工作站。

## 示例

### 用 **xmodem** 协议发送文件

要使用 **xmodem** 协议发送文件 `myfile`，请使用 **ate** 命令和 **connect** 或 **directory** 子命令来建立到远程系统的连接。

1. 登录到远程系统之后，按 MAINMENU\_KEY（通常为 Ctrl-V 键序列）返回到本地系统上的 ATE 之前，请输入：

```
xmodem -r myfile
```

（在 shell 命令行上输入。）**xmodem** 协议在远程系统上启动接收方式。

2. 按 MAINMENU\_KEY 返回到本地系统上的 ATE。

显示 ATE Connected Main Menu。

3. 在 ATE Connected Main Menu 上的提示符后输入 **send** 子命令：

```
s myfile
```

**send** 子命令指示本地系统发送 `myfile` 到远程系统。在传输文件之后，显示 ATE Connected Main Menu。

## 用 **xmodem** 协议接收文件

使用 **xmodem** 协议，用 **ate** 命令和 **connect** 或 **directory** 子命令建立到远程系统的连接，从远程系统接收 **infile** 文件。

1. 登录到远程系统之后，按 MAINMENU\_KEY（通常为 Ctrl-V 键序列）返回到本地系统上的 ATE 之前，请输入：

```
xmodem -s infile
```

（在 shell 命令行上输入。）远程系统上将以发送方式启动 **xmodem** 协议。

2. 按 MAINMENU\_KEY 返回到本地系统上的 ATE。

显示 ATE Connected Main Menu。

3. 在 ATE Connected Main Menu 上的提示符后输入 **receive** 子命令：

```
r infile
```

**receive** 子命令指示本地系统从远程系统接收 **infile**。在传输文件之后，显示 ATE Connected Main Menu。

## 文件

**ate.def** 包含 ATE 缺省值。

## 相关信息

**ate** 命令。

**connect** 子命令、**directory** 子命令、**modify** 子命令、**send** 子命令和 **receive** 子命令。

《网络与通信管理》中的『编辑 ATE 缺省文件』说明了如何永久更改 ATE 缺省值。

《网络与通信管理》中的『异步终端仿真』介绍了 ATE 程序、它的菜单和控制键。

---

## xmodmap 命令

### 用途

修改 X 服务器中的键映射。

### 语法

```
xmodmap [ -display Display ] [ -e Expression ] [ -grammar | -help ] [ -n ] [ -pk ] [ -pke ] [ -pm ] [ -pp ] [ -quiet | -verbose ] [ FileName ]
```

### 描述

**xmodmap** 命令编辑并显示键盘修饰符映射和客户机应用程序用来将事件键控代码转换为键符号的键映射表。它通常从会话启动脚本运行，根据用户的个人喜好配置键盘。

每次键控代码表达式被求值时，服务器都会在每个客户机上生成一个 **MappingNotify** 事件。所有更改都应该成批进行并一次完成。接收键盘输入并忽略 **MappingNotify** 事件的客户机不会注意到对键盘映射作出的任何更改。

*FileName* 参数指定包含要运行的 **xmodmap** 命令表达式的文件。该文件通常保存在用户主目录中，其名称类似于 **.xmodmaprc**。如果不指定任何文件，就从**标准输入**获取输入。

**xmodmap** 命令程序将读取表达式列表并在试图运行其中的任一命令之前对所有这些命令进行分析。这样，我们就能够引用被自然地重新定义过的键符号，而不用过多地担心名称冲突。

<b>add</b>	键符号名在该行被读取时求值。这允许您从修饰符除去键，而无需担心它们是否被再分配。
<b>add ModifierName = KeySymbolName...</b>	将给定的键符号添加到表明的修饰符映射。键符号名在读取了所有输入表达式之后求值，使编写交换键的表达式变得很容易。
<b>clear ModifierName</b>	为给定的修饰符除去修饰符映射中的所有条目，其中有效的名称为 <b>Shift</b> 、 <b>Lock</b> 、 <b>Control</b> 、 <b>Mod1</b> 、 <b>Mod2</b> 、 <b>Mod3</b> 、 <b>Mod4</b> 和 <b>Mod5</b> （大小写在修饰符名中并不重要，但它会影响其他所有名称）。例如， <b>clear Lock</b> 将除去所有绑定到 <b>shift lock</b> 修饰符的键。
<b>keycode Number = KeySymbolName...</b>	将键符号列表分配到所指示的键控代码（可以由十进制、十六进制或八进制指定，并通过运行 <b>/usr/lpp/X11/Xamples/demos</b> 目录中的 <b>xev</b> 程序决定）。通常，只有一个键符号被分配到给定的代码。
<b>keysym KeySymbolName = KeySymbolName...</b>	左边的 <b>KeySymbolName</b> 将被转换为与其匹配的、用来执行相应的一组 <b>key code</b> 表达式的键控代码。可以在 <b>keysym</b> 数据库 <b>/usr/lib/X11/XKeysymDB</b> 或头文件 <b>X11/keysymdef.h</b> （没有 <b>XK_</b> 前缀）中找到 <b>keysym</b> 名的列表。注意：如果同一个 <b>keysym</b> 被绑定到多个键上，就会为每个匹配的键控代码运行表达式。
<b>pointer = default</b>	将指示器映射设置回缺省设置（例如，按钮 1 生成代码 1，按钮 2 生成代码 2，依此类推）。
<b>pointer = Button1 Button2 Button3...</b>	将指针映射设置为包含指定的按钮代码。列表总是以第一个物理按钮开始。
<b>remove ModifierName = KeySymbolName...</b>	从表明的修饰符映射除去所有包含给定 <b>keysym</b> 的键。与 <b>add</b> 不同， <b>keysym</b> 名在读取该行时求值。这样可以从修饰符除去键，而不需担心它们是否被再分配。

以 !（感叹号）开头的行将作为注释处理。

如果希望更改修饰符键的绑定，必须从相应的修饰符映射除去它。

## 标志

<b>-display Display</b>	指定要使用的主机和显示器。
<b>-e Expression</b>	指定要运行的表达式。可以从命令行指定任意数目的表达式。
<b>-grammar</b>	打印一条描述文件中使用的表达式语法的帮助消息，用 <b>-e Expressions</b> 标志将打印到标准错误。
<b>-help</b>	将一条关于命令行自变量的简要描述打印到标准错误。无论您何时将未处理的参数提供给 <b>xmodmap</b> 命令，系统都会执行这个操作。
<b>-n</b>	表明 <b>xmodmap</b> 命令不应该更改映射，而应该显示当给定此标志时将显示的内容。
<b>-pk</b>	表明当前的键映射表应该打印到标准输出。
<b>-pke</b>	表明当前的键映射表应该按照能够反馈到 <b>xmodmap</b> 的表达式形式打印到标准输出。此标志与 X11R5 有关。
<b>-pm</b>	表明当前的修饰符映射应该打印到标准输出。
<b>-pp</b>	表明当前的指针映射应该打印到标准输出。
<b>-quiet</b>	关闭详细日志记录。这是缺省值。
<b>-verbose</b>	表明 <b>xmodmap</b> 命令应该在分析其输入时打印日志信息。

## 示例

- 下面的命令逆转生成的按钮代码，使得在 3 个按钮的指针上用左手的食指去按主按钮：

```
xmodmap -e "pointer = 1 2 3 4 5"
```

- 下面的命令将元信息连接到多语言键（有时标记为 Compose Character）。它还利用了这样一种情况：需要 Meta 键的应用程序只需要获取键控代码，并不需要键符号位于键映射表的第一列。这意味着，需要 Multi\_key（包括缺省的修饰符映射）的应用程序不会注意到任何更改。

```
keysym Multi_key = Multi_key Meta_L
```

- 要在逗号和句点键交换时自动生成小于和大于字符，请用下面的脚本重新设置逗号和句点的绑定：

```
!  
! make shift-, be < and shift-. be >  
!  
keysym comma = comma less  
keysym period = period greater
```

- 要交换 Control 和 Shift Lock 键的位置，请使用下面的脚本：

```
!  
! Swap Caps_Lock and Control_L  
!  
remove Lock = Caps_Lock  
remove Control = Control_L  
keysym Control_L = Caps_Lock  
keysym Caps_Lock = Control_L  
add Lock = Caps_Lock  
add Control = Control_L
```

## 相关信息

**X** 命令。

---

## xntpd 守护程序

### 用途

启动网络计时协议 (NTP) 守护程序

### 语法

```
xntpd [ -a ] [ -b ] [ -d ] [ -D Level ] [ -m ] [ -x ][ -c ConfigFile ] [ -e AuthenticationDelay ] [ -f DriftFile ] [ -k KeyFile ] [ -l LogFile ] [ -o TraceFile ] [ -p pidFile ] [ -r BroadcastDelay ] [ -s StatsDirectory ] [ -t TrustedKey ] [ -v SystemVariable ] [ -V SystemVariable ]
```

### 描述

**xntpd** 守护程序设置和维护一个与因特网标准时间服务器相一致的 Unix 系统时间。**xntpd** 守护程序是根据 RFC1035 定义的网络计时协议 (NTP) 版本 3 标准的完整实现，同时也保持与根据 RFC1059 和 RFC1119 分别定义的版本 1 和版本 2 服务器的兼容性。**xntpd** 守护程序用定点算法进行所有的计算，并不需要浮点代码。

**xntpd** 守护程序在启动时从配置文件 (**/etc/ntp.conf** 是缺省值) 中读取配置。可以在命令行重设这个配置文件的名称。同样也完全可以通过命令行指定一个工作配置，尽管可指定的配置会受到限制，但不需要使用配置文件。使用这种方法将 **xntpd** 守护程序配置为一个广播客户机或多点广播客户机，以便在运行时用侦听广播的方法确定所有的同级设备。您可以用 **ntpq** 命令 (网络计时协议 (NTP) 查询程序) 来显示 **xntpd** 守护程序的内部变量。您可以使用 **xntpdc** 命令更改配置选项。

**xntpd** 守护程序有几种工作方式，包含主动均衡 / 被动均衡、客户机 / 服务器和广播 / 多点广播。广播 / 多点广播客户机能够自动发现远程服务器，计算单向延时校正因子并自动进行自我配置。这种方式使得部署一组工作站而不用针对环境指定特定的配置文件或配置详细信息成为可能。

**注：**以运行 AIX 4.2.1 或更新版本的客户机方式进行操作时，如果在 1000 秒的本地系统时间内没有已经配置好的服务器，**xntpd** 守护程序将会退出并报告错误。在运行 **xntpd** 前，用 **date** 或 **ntpdate** 命令来设置一个失真系统的时间。

## 标志

<b>-a</b>	以认证方式运行。
<b>-b</b>	侦听广播 NTP，如果可用则与之保持同步。
<b>-c ConfigFile</b>	指定一个备用的配置文件的名称。
<b>-d</b>	指定调试方式。这个标志可以多次出现（最多 10 次），每次出现都表明显示器的更多详细信息。
<b>-D Level</b>	直接指定调试级别（值从 1 到 10）。
<b>-e AuthenticationDelay</b>	以秒为单位指定时间，这将用来计算这台计算机上的 NTP 加密字段。
<b>-f DriftFile</b>	指定偏差文件的位置。
<b>-k KeyFile</b>	指定包含 NTP 认证密钥的文件的位置。
<b>-l LogFile</b>	（小写的 L）指定使用日志文件而不是记录到 syslog 中。
<b>-m</b>	侦听多点广播消息，如果可用则与之保持同步。假设多点广播地址为 224.0.1.1。
<b>-o TraceFile</b>	指定跟踪文件名称（缺省为 <b>stderr</b> ）。
<b>-p pidFile</b>	指定记录守护程序进程标识的文件的名称。无缺省值。
<b>-r BroadcastDelay</b>	如果校正程序失败，则指定缺省延时（以秒为单位）。通常， <b>xntpd</b> 守护程序会自动补偿广播 / 多点广播服务器和客户机之间的网络延时。
<b>-s StatsDirectory</b>	指定用于创建统计信息文件的目录。
<b>-t TrustedKey</b>	将指定的密钥号添加到可信的密钥列表。
<b>-v SystemVariable</b>	添加指定的系统变量。
<b>-V SystemVariable</b>	添加指定的、以缺省方式列出的系统变量。
<b>-x</b>	进行细微的时间调整。（快速进行）

## 参考时钟支持

为了方便配置，**xntpd** 守护程序尽可能以对待类似于一般 NTP 同级设备的方式对待参考时钟。它通过地址来引用参考时钟，这和引用普通的同级设备一样，尽管它使用无效的 IP 地址来将其与普通同级设备区分开。AIX 4.2 支持一种基于系统时钟类型（类型 1）的参考时钟。

参考时钟地址格式为 127.127.Type.Unit，其中 *Type* 是一个表示时钟类型的整数，*Unit* 表示特定于类型的单元号。通过在 *HostAddress* 是时钟地址配置文件中的一条服务器语句配置参考时钟。密钥、版本和 ttl 选项不用于参考时钟支持。

参考时钟支持提供 **fudge** 命令，这个命令用特殊的方式配置参考时钟。这个命令采用以下格式：

```
fudge 127.127.Type.Unit [ time1 Seconds ] [ time2 Seconds ] [ stratum Integer ] [ refid Integer ]  
[ flag1 0 | 1 ] [ flag2 0 | 1 ] [ flag3 0 | 1 ] [ flag4 0 | 1 ]
```

**time1** 和 **time2** 选项都是定点的秒数并作为校正常量用于一些时钟驱动程序中。

**stratum** 选项是一个从 0 到 15 的数，用于将非标准操作层分配给时钟。由于 **xntpd** 守护程序对每个同级设备的层数加一，主服务器一般显示第一层。为了提供工程备份，用 **stratum** 选项指定一个大于 0 的参考时钟层。除非特别注明，该选项可以应用于所有的时钟驱动程序。

**refid** 选项是一个长度从 1 到 4 的 ASCII 字符串，用于分配非标准的参考标识符给时钟。

二进制标志: **flag1**、**flag2**、**flag3** 和 **flag4** 是用于定制时钟驱动程序。这些值的具体解释以及它们是否都在用要看特定时钟驱动程序的需要。

## 退出状态

本命令返回以下出口值:

- 0 成功完成。
- >0 发生错误。

## 安全性

访问控制: 必须具有 root 权限才能运行该命令。

审计事件: N/A

## 示例

1. 要启动 **xntpd** 守护程序, 输入:

```
startsrc -s xntpd
```

2. 要停止 **xntpd** 守护程序, 输入:

```
stopsrc -s xntpd
```

3. 要在运行 **xntpd** 守护程序时使用认证密钥文件 /etc/ntp.new.keys, 输入:

```
/usr/sbin/xntpd -k /etc/ntp.new.keys
```

## 文件

<b>/usr/sbin/xntpd</b>	包含 <b>xntpd</b> 守护程序。
<b>/etc/ntp.conf</b>	包含缺省配置文件。
<b>/etc/ntp.drift</b>	包含缺省偏差文件。
<b>/etc/ntp.keys</b>	包含缺省的密钥文件。

## 相关信息

**ntpq**、**ntpdate**、**ntptrace** 和 **xntpdc** 命令。

---

## xntpdc 命令

### 用途

启动网络计时协议守护程序 **xntpd** 的查询 / 控制程序。

### 语法

```
xntpdc [ -i ] [ -l ] [ -n ] [ -p ] [ -s ] [ -c SubCommand ] [ Host ... ]
```

## 描述

**xntpdc** 命令查询 **xntpd** 守护程序有关当前状态并请求对状态的更改。它以交互方式运行，或者通过使用命令行自变量运行。**xntpdc** 命令接口显示大量的状态信息和统计信息。几乎所有那些在启动时可用 **xntpd** 守护程序配置文件指定的配置选项，也都能够在运行时用 **xntpdc** 命令指定。

如果输入 **xntpdc** 命令，并带有一个或多个请求标志，则在每个所指定的主机上运行的 NTP 服务器（或缺省为本地主机）接收每个请求。如果不输入任何请求标志，**xntpdc** 命令试图从标准输入读取命令，并在运行于所指定的第一个主机上或者缺省情况下本地主机上的 NTP 服务器上运行它们。如果标准输入是终端，则它会提示要求输入子命令。

**xntpdc** 命令使用 NTP 方式 7 的包与 NTP 服务器通信，并能够在允许它的网络上查询任何兼容的服务器。

**xntpdc** 命令不试图重新发送请求，如果远程主机在适当的时间内没有响应，它将使请求超时。

指定 **-i** 或 **-n** 之外的标志会立刻将查询请求发送至指定的主机。否则，**xntpdc** 命令尝试从标准输入读取交互式格式的命令。

## 标志

<b>-c SubCommand</b>	指定交互式格式的命令。此标志将 <i>SubCommand</i> 添加到在指定的主机上运行的命令列表中。可以输入多个 <b>-c</b> 标志。
<b>-i</b>	指定交互方式。标准输出显示提示，标准输入读取命令。
<b>-l</b>	(小写的 L) 显示服务器已知的同级设备的列表。本选项等同于 <b>listpeers</b> 子命令。
<b>-n</b>	以点分十进制格式 (0.0.0.0) 显示所有的主机地址，而不是规范的主机名。
<b>-p</b>	显示服务器已知的同级设备列表及其状态的摘要。本选项等同于 <b>peers</b> 子命令。
<b>-s</b>	显示服务器已知的同级设备列表及其状态的摘要，但格式和 <b>-p</b> 标志不同。本选项等同于 <b>dmpeers</b> 子命令。

## 参数

*Host ...* 指定主机。

## 退出状态

本命令返回以下出口值：

- 0** 成功完成。
- >0** 发生错误。

## 安全性

访问控制：必须是系统组的成员才能运行该命令。

审计事件：N/A

显示与指定的同级设备相关联的每个同级设备的统计计数器。

## 示例

1. 要为网络计时协议守护程序启动查询 / 控制程序，输入：

```
xntpdc
```

2. 要显示主机 9.3.149.107 上地址为 127.127.1.0 的同级设备的统计计数器, 请输入:

```
xntpdc -c "pstats 127.127.1.0" 9.3.149.107
```

显示类似于以下内容的输出:

```
远程主机: LOCAL(0)
本地接口: 127.0.0.1
上次接收时间: 49s
到下次发送的时间: 15s
可达性更改: 818s
发送的包数: 13
收到的包数 13
错误的认证: 0
无效的原点: 0
副本: 0
错误分散度: 4
错误的引用时间: 0
候选者顺序: 1
```

## xntpdc 内部子命令

完全可以在运行 **xntpdc** 命令时还运行若干交互式格式的子命令, 而这些 **xntpdc** 命令并不会将 NTP 方式 7 的请求发送到服务器。下列子命令只能在运行 **xntpdc** 查询程序时使用。

### 交互式格式的子命令

交互式格式子命令由 0 到 4 个自变量跟随的关键字组成。只需输入整个关键字的足够的字符来唯一标识子命令。子命令输出到标准输出, 但是可以通过向命令行附加大于符号 (>), 然后跟随一个文件名来重定向单个子命令的输出到一个文件。

<b>? [ SubCommand ]</b>	显示命令用法信息。当使用时, 如果没有带 <i>SubCommand</i> , 则显示所有的 <b>xntpdc</b> 命令关键字的列表。当与 <i>SubCommand</i> 一起使用时, 显示命令的功能和用法信息。
<b>help [ SubCommand ]</b>	和 <b>? [ SubCommand ]</b> 子命令相同。
<b>delayMilliseconds</b>	指定添加到需要认证的请求中包含的时间戳记的时间间隔。使用此子命令可以在长延迟网络路径上、或时钟不同步的机器之间进行不可靠服务器的重新配置。如果输入此子命令没有带自变量, 则它打印子命令的当前设置。
<b>host HostName</b>	指定查询被发送至的主机。 <i>HostName</i> 可以是主机名, 也可以是数字地址。如果输入此子命令没有带自变量, 则它打印子命令的当前设置。
<b>hostnamesyes   no</b>	指定是显示主机名 ( <b>yes</b> ) 还是数字地址 ( <b>no</b> )。缺省值为 <b>yes</b> , 除非使用 <b>-n</b> 标志。如果输入此子命令没有带自变量, 则它打印子命令的当前设置。
<b>keyidNumber</b>	指定认证配置请求的服务器密钥数字。如果输入此子命令没有带自变量, 则它打印子命令的当前设置。
<b>passwd</b>	提示输入 NTP 服务器认证密码来认证配置请求。
<b>quit</b>	退出 <b>xntpdc</b> 查询程序。
<b>timeoutMilliseconds</b>	指定响应服务器查询的超时周期。缺省值是 8000 毫秒。如果输入此子命令没有带自变量, 则它打印子命令的当前设置。

### 查询子命令

**xntpdc** 查询子命令导致向服务器发送包含请求的 NTP 方式 7 的包。这些子命令是只读的 (它们不修改服务器配置状态)。

<b>clkbugClockPeerAddress [ Addr2 ] [ Addr3 ] [ Addr4 ]</b>	显示参考时钟驱动程序的调试信息。一些时钟驱动程序提供这种在多数情况下手头没有驱动程序源的副本就无法解码的信息。
<b>clockbugClockPeerAddress [ Addr2 ] [ Addr3 ] [ Addr4 ]</b>	显示有关同级时钟的信息。所获取的值提供了有关设置干扰因子的信息和其他时钟性能信息。

**dmpeers**

显示服务器正在维护状态的同级设备的列表以及状态摘要。除了最左列的字符外，其他都等同于 **peers** 子命令的输出。除了显示曾包含在时钟选择算法最后阶段的同级设备外，其他的只显示了字符。

在最左列可能的字符有：

- 表明这个同级设备曾经在故障告知检测中被释放。
- + 表明这个同级设备完成它。
- \* 表示服务器目前同步的同级设备。

**iostats****kerninfo**

显示在输入 / 输出模块中的统计计数器。显示内核周期固定的循环的操作参数。只有正在生成的主机内核已经进行特别修改使之适合精度计时函数后，这个信息才可用。

**listpeers**

显示服务器正在维护状态的同级设备的简要列表。这些包含所有配置好的同级设备关联，以及那些在服务器看来其层次可能是将来同步候选的同级设备。

**loopinfo [ oneline | multiline ]**

显示选中的循环过滤器变量值。此循环过滤器是 NTP 的一部分，它用来调整本地系统时钟。**offset** 是包处理代码传递给循环过滤器的最后偏移量。**frequency** 是以每百万分率 (ppm) 表示的本地时钟频率错误。**poll adjust** 控制周期固定的循环抗干扰性（对更改的抵抗力）和它适应振荡器偏移的速度。**watchdog timer** 是自最后的样本偏移量传递给循环过滤器以来用掉的秒数。**oneline** 和 **multiline** 选项指定显示本信息的格式。**multiline** 选项是缺省值。

**memstats****monlist****peers**

显示有关内存分配代码的统计计数器。显示监视工具收集的和维护的流量计数。显示服务器正在维护状态的同级设备的列表以及状态摘要。

摘要信息包含：

- 远程同级设备的地址，
- 参考标识 (0.0.0.0 用于未知参考标识)，
- 远程同级设备的层次（层次 16 表明远程同级设备未同步），
- 轮询间隔（秒），
- 可达性寄存器（八进制），和
- 同级设备的当前估计延迟、偏移量和分散度（秒）。

左页边距中的字符表示同级设备条目所处的方式是：

- + 主动均衡。
- 被动均衡。
- = 服务器在客户机方式下被轮询。
- ^ 服务器在向这个地址广播。
- ~ 远程同级设备正在发送广播。
- \* 标记服务器目前同步的同级设备。

主机字段内容可以是主机名、IP 地址、带参数的参考时钟实现名或 REFCLK (*ImplementationNumber, Parameter*)。当使用 **hostnames no** 时，只能显示 IP 地址。

<b>pstatsPeerAddress</b> [ <i>Addr2</i> ] [ <i>Addr3</i> ] [ <i>Addr4</i> ]	显示与指定的同级设备相关联的每个同级设备的统计计数器。
<b>reslist</b>	显示服务器的约束条件列表，这也许有助于理解约束条件是如何应用的。
<b>sysinfo</b>	显示与本地服务器相关的一系列系统状态变量。除了最后四行外其他所有的都在 NTP 版本 3 规范，RFC 1305 中有描述。系统标志显示各种不同系统标志，其中一些能够通过 <b>enable</b> 和 <b>disable</b> 配置语句设置或清除。稳定性是在应用系统频率更正后剩余的残留频率错误。可以用它来进行维护和调试。在大多数体系结构中，这个值会从最初的高达 500ppm 下降到一个从 0.01 到 0.1 ppm 之间额定的值。如果启动了守护程序后这个值有时仍然高出正常水平，则可能是本地时钟出了问题，或者是内核变量 <i>Tick</i> 的值不正确。广播延时显示了缺省广播延迟，该值是用 <b>broadcastdelay</b> 配置语句设置的，而认证延时显示缺省认证延迟，它由 <b>authdelay</b> 配置语句设置。
<b>sysstats</b>	显示在协议模块中的统计计数器。
<b>timerstats</b>	显示在计时器 / 事件队列支持代码中的统计计数器。

## 运行时配置请求子命令

服务器通过使用配置好的 NTP 密钥来认证所有导致服务器状态更改的请求命令。如果没有配置密钥，服务器就会禁用这项功能。必须使 **xtnpdc** 命令知道密钥号和相应的密钥。可以用 **keyid** 和 **passwd** 子命令来设置密钥，它们在终端提示输入密码作为加密密钥。第一次给出在服务器上要求认证的子命令时，**xtnpdc** 命令也可以自动提示要求输入密钥号和密码。认证不仅验证请求者是否有执行上述更改的许可权，而且防止传输错误。

如同执行对认证代码的计算一样，认证请求总是在数据包中包含一个时间戳记。服务器将这个时间戳记与它收到这个包的时间进行比较。

如果他们的差别大于 10 秒，服务器就会拒绝请求。这使得可截取 LAN 流量的某些人在服务器上执行简单的重放攻击变得更困难。这也使得从拓扑上的远程主机请求更改服务器配置变得更困难。当重新配置工具在本地主机上与服务器工作良好，以及完全能在相同 LAN 的时间同步主机之间工作时，它与更远的主机之间的工件变得相当困难。因此，如果选择合理的密码，小心密钥的分发和保护，并应用相应的源地址限制，运行时的重新配置工具应该提供完全级别的安全性保护。

以下子命令都执行认证请求。

<b>addpeerPeerAddress</b> [ <i>Keyid</i> ] [ <i>Version</i> ] [ <b>prefer</b> ]	添加配置好的、以主动均衡方式在特定地址操作的同级设备关联。可以用这个子命令删除已经存在的相同的同级设备关联或者只是将现有关联转换为符合新配置。如果 <i>Keyid</i> 是一个非零整数，所有传输到远程服务器上的外发包都将附加一个使用此密钥加密的认证字段。如果不想指定认证，将 <i>Keyid</i> 输入为 0 或保留为空白。 <i>Version</i> 的值应该是 1、2 或 3，3 为缺省值。 <b>prefer</b> 选项表明在可能情况下首先用于时钟同步的首选同级设备。首选同级设备也决定 PPS 信号的有效性。如果这个首选同级设备适合于同步，同样 PPS 信号也适合。
<b>addserverPeerAddress</b> [ <i>Keyid</i> ] [ <i>Version</i> ] [ <b>prefer</b> ]	除了运行方式是客户机以外，其他的与 <b>addpeer</b> 子命令相同。
<b>addtrapAddress</b> [ <i>Port</i> ] [ <i>Interface</i> ]	设置在用于以指定本地接口地址发送消息的指定地址和端口号的异步消息陷阱。如果不指定端口号，则设置为缺省值 18447。如果不指定接口地址，则值缺省为本地接口的源地址。
<b>authinfo</b>	显示与认证模块相关的信息，包含已知密钥以及执行加密和解密的计数。
<b>broadcastPeerAddress</b> [ <i>Keyid</i> ] [ <i>Version</i> ]	除了运行方式是广播以外，其他的与 <b>addpeer</b> 子命令相同。 <i>PeerAddress</i> 是本地网络的广播地址，或者是分配给 NTP (224.0.0.1) 的多点广播组地址。
<b>clrtrapAddress</b> [ <i>Port</i> ] [ <i>Interface</i> ]	清除在用于以指定本地接口地址发送消息的指定地址和端口号的异步消息陷阱。如果不指定端口号，则设置为缺省值 18447。如果不指定接口地址，则值缺省为本地接口的源地址。

**derestrictAddress** *Mask* [ 从限制列表中删除匹配的条目。

**ntpport** ]

**disable***Option* ... 禁用各种服务器选项。不影响没有提到的选项。**enable** 子命令描述选项。

**enable***Option* ... 启用各种服务器选项。不影响没有提到的选项。可以为 *Option* 指定以下一个或多个值:

**auth** 使服务器仅当同级设备已经使用可信的密钥和密钥标识正确认证时才与未配置的同级设备同步。这个选项的缺省值是禁用的 ( off )。

**bclient** 使服务器侦听来自广播或多点广播服务器的消息，在此之后自动为该服务器实例化一个关联。这个自变量的缺省值是禁用的 ( off )。

**monitor**

启用监视设备，缺省值为启用 ( on )。

**pll** 使服务器能够调整本地时钟，缺省值为启用 ( on )。如果不设置，本地时钟会以它的本征时间和频率偏移量自由运行。当本地时钟被一些别的设备或协议控制，NTP 只是用来提供与其他客户机的同步时，此选项十分有用。

**stats** 启用统计工具 filegen，缺省值为启用 ( on )。

**fudgePeerAddress** [ *Time1* ] [ 提供一种为参考时钟设置某些数据的方法。

Time2 ] [ *Stratum* ] [ *Refid* ] *Time1* 和 *Time2* 都是定点的秒数并作为校正常量用于一些时钟驱动程序中。

*stratum* 是一个从 0 到 15 的数，用于将非标准操作层分配给时钟。

**monitoryes** | **no** *refid* 是一个长度为 1 到 4 个字符的 ASCII 字符串，用于分配非标准的参考标识符给时钟。

启用或禁用监视设备。**monitor no** 子命令后跟一个 **monitor yes** 子命令是重新设置包计数的一种好方法。

**readkeys** 清除认证密钥的当前设置并通过重新读取在 **xntpd** 配置文件中指定的密钥文件获取新的设置。这使得可以更改加密密钥而不用重新启动服务器。

**resetModule** 清除在服务器各个模块中的统计计数器。可以为 *Module* 指定以下一个或多个值: **io**、**sys**、**mem**、**timer**、**auth**、**allpeers**。

**restrict** *Address Mask Option ...* 将 *Option* 值添加到现有的限制列表条目中，或者用指定的 *Option* 将新的条目添加到列表。  
**mask** 选项按缺省值设置为 255.255.255.255，表明 *Address* 被当作一个独立主机的地址。可以为 *Option* 指定以下一个或多个值：

- ignore** 忽略来自匹配此条目的主机的所有包。既不响应查询也不响应服务器轮询。
- limited** 指定这些主机服从相同网络的客户机限制。在上下文中的网络指的是网络的 IP 类别（A 类、B 类、C 类等等）。只接受第一个在服务器上显示并在最后 **client\_limit\_period** 秒内曾处于活动状态的 **client\_limit** 主机。拒绝来自相同网络的其他客户机的请求。只考虑时间请求包。专用、控制和广播包都不符合客户机限制，因此对客户机计数没有影响。**xntpdc** 守护程序的监视能力保存客户机的历史记录。当使用这个选项时，监视功能保持为活动状态。**client\_limit** 的缺省值是 3。**client\_limit\_period** 的缺省值是 3600 秒。

**lowpriotrap**  
通过将主机与低优先级状态匹配来声明陷阱设置。服务器可以维护有限数量的陷阱（当前限制是 3），这些陷阱按“先来先服务”的基础分配，并拒绝对后来的陷阱请求者提供服务。这个参数通过允许后来的普通优先级陷阱的请求覆盖低优先级的请求来修改分配算法。

**nomodify**  
忽略所有试图修改服务器状态（运行时重新配置）的 NTP 方式 6 和 7 的包。允许返回信息的查询。

**nopeer** 向轮询主机提供无状态时间服务，但不分配同级设备内存资源给这些主机。

**noquery**  
忽略来自于源的所有 NTP 方式 6 和 7 的包（信息查询和配置请求）。不影响时间服务。

**noserve**  
忽略 NTP 方式不是 6 或 7 的包。它拒绝时间服务，但允许查询。

**notrap** 拒绝向匹配主机提供方式 6 的控制消息陷阱服务。陷阱服务是方式 6 控制消息协议的一个子系统，供远程事件记录程序使用。

**notrust**  
在其他方面正常使用这些主机，只是不能将它们用作同步源。

**ntpport**  
仅当包中的源端口是标准 NTP UDP 端口（123）时才匹配约束条目。

**setprecision** *Precision*  
设置服务器通告的精度。*Precision* 应该是一个从 -4 到 -20 的负整数。

**traps**  
显示在服务器上设置的陷阱。

**trustkey** *Keyid ...*  
将一个或多个密钥添加到可信的密钥列表。当启用认证时，使用可信的密钥来认证具有可信时间的同级设备。

**unconfig** *PeerAddress [ Addr2 ] [ Addr3 ] [ Addr4 ]*  
从指定的同级设备除去配置位。在很多情况下，删除同级设备关联。但是，在合适的情况下，如果远程同级设备希望继续使用这种方式，则关联可以保持为未配置方式。

**unrestrict** *Address Mask Option ...*  
从 *Address* 和 *Mask* 显示的限制列表条目中除去指定的选项。**restrict** 子命令描述 *Option* 的值。

**untrustkey** *Keyid ...*  
从可信的密钥列表除去一个或多个密钥。

## 文件

/usr/sbin/xntpdc

包含 **xntpdc** 命令。

## 相关信息

**ntpq**、**ntpdate** 和 **ntptrace** 命令。

**xntpd** 守护程序。

---

## xpr 命令

### 用途

格式化窗口转储文件以便输出到打印机上。

### 语法

```
xpr [ -append FileName [ -noff ] | -output FileName ] [ -landscape | -portrait ] [ -compact ]
[ -cutoff Level ] [ -density Dpi ] [ -gray { 2 | 3 | 4 } ] [ -header String ] [ -height Inches ]
[ -left Inches ] [ -noposition ] [ -plane PlaneNumber ] [ -psfig ] [ -report ] [ -rv ] [ -scale Scale ]
[ -split Number ] [ -top Inches ] [ -trailer String ] [ -width Inches ] [ -device Device ] [ ImageFile ]
```

### 描述

**xpr** 命令使用由 **xwd** 实用程序生成的窗口转储文件作为输入，并格式化转储文件以便输出到硬件支持的所有打印机上。如果不指定文件自变量，**xpr** 命令使用标准输入。缺省情况下，**xpr** 命令会在输出页上打印出尽可能大的窗口图像。

**xpr** 命令选项允许添加页头和页尾，指定页边距，调整尺寸和原点，以及将多个窗口转储附加到一个输出文件。输出位置将是标准输出，除非 **-output** 标志另有指定。

### 标志

<b>-append</b> <i>FileName</i>	指定以前由 <b>xpr</b> 命令生成的，窗口要附加的文件名。（这个标志在 PostScript 打印机上不支持。）
<b>-compact</b>	使用简单的行程编码来压缩有大量白色像素的窗口的表示方式。这个标志表示压缩白色区域但不压缩黑色区域，所以它对反转视频窗口没有用。 (这个标志只支持 PostScript、LIPS II+ 和 LIPSIII 输出。)
<b>-cutoff</b> <i>Level</i>	更改颜色映射到的白色或黑色的亮度级别，以适应激光打印机的单色输出。 <i>Level</i> 变量用完全亮度的百分比表示。也可以接受小数。

<b>-device</b> <i>Device</i>	指定打印文件的设备。 <b>xpr</b> 命令支持以下打印机:
	<b>3812 或 pp</b>
	IBM PP3812
	<b>4207</b> Proprinter
	<b>5201</b> IBM Quietwriter® 1 型号 2
	<b>5202</b> IBM Quietwriter 2
	<b>jprinter</b>
	IBM Japanese Printer ( 日文数据流 )
	<b>ljet</b> HP LaserJet 和 IBM Laser Printer
	<b>ps</b> PostScript 打印机 ( 这是缺省值 )
	<b>lips2</b> Canon LaserShot LIPS II+ 方式
	<b>lips3</b> Canon LaserShot LIPS III 方式
<b>-density</b> <i>Dpi</i>	指定 HP 打印机使用的每英寸点数 ( dpi ) 密度。 300dpi 是缺省值。 允许的密度有 300、150、100 和 75 dpi。
<b>-gray</b> <i>Number</i>	指定彩色图像的灰度转换，而不是黑白图像的映射。 <i>Number</i> 变量必须是下列值之一:
<b>2</b>	2 x 2 转换
<b>3</b>	3 x 3 转换
<b>4</b>	4 x 4 转换
	这个转换可以分别以两倍、三倍或四倍的比例放大图像的有效宽度和高度。
	注: 这个选项只对 PostScript 打印机有效。
<b>-header</b> <i>String</i>	指定在窗口上打印页眉字符串。
<b>-height</b> <i>Inches</i>	指定页面的最大高度。
<i>ImageFile</i>	包含图像的捕获位图。如果不指定 <i>ImageFile</i> 参数， <b>xpr</b> 命令使用标准输入。
<b>-landscape</b>	强制使窗口以横向方式打印。(在显示输出中宽度大于高度。) 缺省情况下，窗口的打印会使它的最长的边与纸张的最长边相对应。
<b>-left</b> <i>Inches</i>	以英寸为单位指定左页边距。也可以接受小数。缺省情况下，此标志使窗口打印在页面中央。
<b>-noff</b>	当与 <b>-append</b> 标志一起指定时，窗口和上一个窗口显示在相同的页面上。(这个标志在 PostScript 打印机上不支持。)
<b>-noposition</b>	使激光打印机忽略页眉、页尾以及图像放置命令生成。
<b>-output</b> <i>FileName</i>	指定一个输出文件名。如果不指定此选项， <b>xpr</b> 命令使用标准输出。
<b>-plane</b> <i>PlaneNumber</i>	指定使用图像中的哪个层面。缺省情况下，使用整个图像并根据颜色亮度将值映射为黑色和白色。这个选项不支持激光喷墨打印机。
<b>-portrait</b>	强制使窗口以纵向方式打印。(在显示输出中高度大于宽度。) 缺省情况下，窗口的打印会使它的最长的边与纸张的最长边相对应。
<b>-psfig</b>	禁止将 PostScript 图片转换到页面中央。
<b>-report</b>	将窗口 <i>ImageFile</i> 参数的统计信息打印到标准错误。
<b>-rv</b>	强制使窗口以反转视频打印。
<b>-scale</b> <i>Scale</i>	影响页面上窗口的大小。PostScript 打印机能够将窗口像素图的每一位转换成指定大小的网格。比如，每位可能转换成 3 x 3 的网格。要指定 3 x 3 的网格，输入 <b>-scale 3</b> 。缺省情况下，窗口用适合页面指定方向的最大尺寸进行打印。如果不指定设备，纵横比可能不同。
<b>-split</b> <i>Number</i>	将窗口分割为几个页面。这对超大型窗口十分必要，否则会导致打印机过载并以模糊的方式打印页面。(这个标志在 PostScript 打印机和 HP Laserjet 上不支持。)
<b>-top</b> <i>Inches</i>	以英寸为单位指定窗口顶部页边距。也可以接受小数。缺省情况下，此标志使窗口打印在页面中央。
<b>-trailer</b> <i>String</i>	指定在窗口下方打印的页尾字符串。

**-width** *Inches*

指定页面的最大宽度。

注: 4207、5201 和 5202 打印机的图像必须以 XYPixmap 或 XYBitmap 格式通过 **xwd** 实用程序记录。XYPixmap 图像可以使用阈值算法转换成位图。对于 HP Laserjet 打印机, 多层图像必须以 ZPixmap 格式记录。单层图像可以是 XYPixmap、XYBitmap 或 ZPixmap 格式。

## 相关信息

**X** 命令、**xwd** 命令、**xwud** 命令。

---

## xpreview 命令

### 用途

在 X 显示器上显示 troff 文件。

### 语法

**xpreview** [ **-BackingStore** *BackingStoreType* ] [ **-page** *Number* ] [ **ToolKitFlag** ... ] { **File** | - }

### 描述

**xpreview** 命令是一个基于 AIXwindows 2.1 和 Motif2.1 的应用程序, 用来显示 **troff** 命令在 AIXwindows 显示器上的输出。必须为 devX100 设备准备 **troff** 命令的输出文件。

此用户界面包含用于调用根菜单、图标化窗口和将窗口设置为全屏大小的标准 AIXwindows 界面控件。此界面也包含用于文本的可滚动显示区域的主窗口。使用“下一页”、“上一页”、“转至页”、“打印页面”、“打印文件”和“新建文件”等按钮来操作查看的文档。

鼠标按钮 3 激活一个弹出菜单来配置打印机功能。菜单中包含一个设置命令行的选项和另一个用于选择打印机队列的选项。命令行对话框通过 **troff** 命令来引导命令行的输入。例如,

```
pic -Tibm3816 troff-input-file |tbl|troff -mm -Tibm3816
```

是一个可接受的命令行。打印机队列选项显示已配置的打印机队列的列表。如果不选择这个选项, **xpreview** 命令使用系统定义的缺省队列。

当预览输入文件时, “打印页面”和“打印文件”按钮要求命令行输入。注意: 一旦选择了打印机队列, 在查看会话的持续时间内它保持为选定状态, 直到选中备用打印机队列。

欧洲语言环境中 devX100 设备的支持字体是:

- Times New Roman, 普通字体、斜体和粗体
- Courier, 普通字体和粗体
- Helvetica, 普通字体和粗体
- Symbol

**xpreview** 命令支持以下字体大小: 8、10、14、18、24、30 和 36。

**xpreview** 命令不显示由 **troff** 命令产生的文件, 该命令是为本文档中没有描述的设备构造的。

要在某个设备上预览文件, **xpreview** 命令需要在以下目录中能找到字体:

- **/usr/lib/X11/fonts** 目录，用于除日语之外字体文件的格式化文件
- **/usr/lib/X11/fonts/JP**，用于日语字体文件

## 多字节支持

**xpreview** 命令支持多字节语言环境。而且要显示日文字符，必须安装日文的 16 点阵字体（部分日文 BSL 包）、24 点阵和 32 点阵字体（部分 AIXwindows 字体包）。要显示韩国语字符，必须安装韩国语字体（部分韩国语 BSL 包）。

日语支持当前包含以下字体集：

- 16 点阵：RomanKn12、Kanji12 和 IBM\_JPN12
- 24 点阵：RomanKn17、Kanji17 和 IBM\_JPN17
- 32 点阵：RomanKn23、Kanji23 和 IBM\_JPN23 或 RomanKn23G、Kanji23G 和 IBM\_JPN23G

韩国语支持当前包含以下字体集：

- 16 点阵：EnglHg16 和 Hangul16
- 24 点阵：EnglHg24 和 Hangul24

## 标志

**xpreview** 命令接受标准 **X Toolkit** 命令行标志和以下标志：

- 需要从标准输入中读取输入。
- help** 表明应当打印允许的命令行标志的简单摘要。
- BackingStore** *BackingStoreType* **-BackingStore** 标志导致服务器保存窗口内容以便在视区中滚动时，窗口根据保存在服务器后备存储器中的内容进行绘制。重新显示绘制的窗口可能要花一秒钟左右。  
*BackingStoreType* 参数可以是以下值：**Always**、**WhenMapped** 或 **NotUseful**。

注：

1. 在 **-BackingStore** 标志和它的 *BackingStoreType* 参数之间输入一个空格。
2. 使用这个标志需要服务器启动时启用后备存储器。

- page** *Number*
- ToolKitFlag**

指定首先显示的文档页码。

以下标准的 **X Toolkit** 标志通常与 **xpreview** 命令一起使用：

- bg** *Color* 指定窗口背景使用的颜色。缺省值是白色。

- bg** *Color* 指定窗口背景使用的颜色。缺省值是白色。

- fg** *Color* 指定用于显示文本的颜色。缺省值为黑色。

- geometry** *Geometry* 指定窗口的首选大小和位置。

- display** *Host:Display* 指定要联系的 **X** 服务器。

- xrm** *ResourceString* 指定要使用的资源字符串。

## 示例

- 要通过 **troff** 命令将文件输出构建到适合和 **xpreview** 命令一起使用的文件中, 请输入以下命令:

```
troff-TX100 troff-input | xpreview
pic -TX100 pic-troff-input | tbl | troff -man -TX100 | xpreview
```

- 要通过 **troff** 命令将文件输出构建到适合和日语版本 **xpreview** 命令一起使用的文件中, 请输入以下命令:

```
LANG=ja_JP
troff -TX100 troff-input | xpreview -
pic -TX100 pic-troff-input | tbl | troff -man -TX100 \
| xpreview -
```

## 文件

**/usr/lib/X11/app-defaults/XPreview**  
**/usr/lib/X11/Ja\_JP/app-defaults/XPreview**

包含用户可配置的应用程序缺省文件。  
 包含用户可配置的日文 (IMB-932) 语言环境的应用程序缺省文件。

**/usr/lib/X11/ja\_JP/app-defaults/XPreview**

包含用户可配置的日文 (IBM-eucJP) 语言环境的应用程序缺省文件。

**/usr/lib/X11/ko\_KR/app-defaults/XPreview**

包含用户可配置的韩国语语言环境的应用程序缺省文件。

**/usr/lib/X11/zh\_TW/app-defaults/XPreview**

包含用户可配置的繁体中文语言环境的应用程序缺省文件。

**/usr/lib/font/devX100**

包含 devX100 设备的 troff 字体。

**/usr/lib/X11/fonts**

包含 100dpi 设备的 X 字体。

**/usr/lib/X11/fonts/JP**

包含多字节字符的 X 字体。

**/usr/lib/X11/fonts/JP**

包含日文字符的 X 字体。

## 相关信息

**cat** 命令、**csplit** 命令、**diff** 命令、**lint** 命令、**lp** 命令、**lpr** 命令、**pg** 命令、**pr** 命令、**qprt** 命令、**sed** 命令、**sort** 命令、**tabs** 命令、**X** 命令、**xrdb** 命令。

**eqn** 命令、**grap** 命令、**pic** 命令、**tbl** 命令、**troff** 命令、**X** 命令、**xrdb** 命令。

*AIX 5L Version 5.3 Technical Reference: Base Operating System and Extensions* 中的 **nl\_langinfo** 子例程。

## xprofiler 命令

### 用途

启动 Xprofiler (一种基于 GUI 的 AIX 性能概要分析工具)。

### 语法

**xprofiler** [ *program* ] [ **-b** ] [ **-s** ] [ **-z** ] [ **-a** *path* ] [ **-c** *file* ] [ **-L** *pathname* ] [ [ **-e** *function*]... ] [ [ **-E** *function* ]... ] [ [ **-f** *function*]... ] [ [ **-F** *function* ]... ] [ **-disp\_max** *number\_of\_functions* ] [ [ **gmon.out** ]... ]

**xprofiler -h | -help**

## 描述

**xprofiler** 命令调用 Xprofiler (一种基于 GUI 的 AIX 性能概要分析工具)。Xprofiler 用于分析串行和并行两种应用程序的性能。Xprofiler 使用 **-pg** 编译选项收集的数据，并且除在若干报告窗口中提供文本数据之外，还在应用程序中提供功能的图形表示形式。这些表示格式用于标识耗费 CPU 资源最多的功能。

## 标志

- a** 为库文件和源代码文件指定备用搜索路径。如果指定了多个路径，必须将它们以“,”包起来，各路径应以“:”或空格分隔。
- b** 使用“文件”菜单的“另存为”选项将 Flat Profile、Call Graph Profile 和 Function Index 报告写入文件时，禁止打印这些报告的字段描述。
- c** 装入包含用于确定启动 Xprofiler 时将显示哪些函数的信息的配置文件。
- disp\_max** 设置 Xprofiler 最初在函数调用树中显示时的函数框的数量。此标志提供的值可以是 0 与 5,000 之间的任何整数。Xprofiler 通过您指定的数量显示耗费 CPU 资源最多的函数的函数框。例如，如果指定了 50，Xprofiler 将显示您的应用程序中消耗 CPU 最多的 50 个函数的函数框。之后，您就可以通过“过滤器”菜单选项更改显示的函数框的数量。此标志不影响任何 Xprofiler 报告的内容。
- e** 取消强调函数调用树中指定函数的函数框的常规外观，并限制 Call Graph Profile 报告中这些函数的条目数。只要指定函数的子代尚未被非指定函数调用，上述情况就也适用于它们。在函数调用树中，指定函数的函数框显示为灰色。其大小和标签的内容保持相同。只要子代函数尚未被非指定函数调用，上述情况就也适用于它们。在 Call Graph Profile 报告中，指定函数的条目仅在是另一函数的子代，或作为至少有一个非指定函数作为其父代的函数的父代时才显示。此条目的信息保留不更改。除非指定函数的子代的条目已被程序中的至少一个非指定函数调用，否则这些条目将不显示。
- E** 更改函数调用树中指定函数的函数框的常规外观和标签信息。同时显示这些函数在 Call Graph Profile 报告中的条目数量，并更改与它们关联的 CPU 数据。只要指定函数的子代尚未被程序中的非指定函数调用，这些结果就也适用于它们。在函数调用树中，指定函数的函数框显示为灰色，其大小和形状也将更改，结果显示为允许的最小大小的方框。另外，函数框标签中显示的 CPU 时间显示为 0 (零)。只要子代函数尚未被非指定函数调用，同样的情况就也适用于它们的函数框。此选项还将导致指定函数所用的 CPU 时间被从各指定函数的祖代的函数框的标签内左侧的 CPU 总时间中扣除。在 Call Graph Profile 报告中，指定函数的条目仅在是另一函数的子代，或作为至少有一个非指定函数作为其父代的函数的父代时才显示。如果这种情况属实，此条目自己和子代列中的时间将设置为 0 (零)。另外，还将从有概要文件的函数的子代列下所列时间中减去指定函数的子代列中的时间总数。因此，请注意此报告中大多数有概要文件的函数的 % 时间列中所列的值将改变。
- f** 取消强调函数调用树中的所有函数框的常规外观（指定函数及其子代的函数框常规外观例外）。另外，非限定函数和非子代函数的 Call Graph Profile 报告中的条目数是有限的。**-f** 标志将覆盖 **-e** 标志。在函数调用树中，除指定函数及其子代外的函数的所有函数框都显示为灰色。这些框的大小及其标签的内容都保持相同。对于指定函数及其子代，函数框和标签的外观保持相同。在 Call Graph Profile 报告中，非指定或非子代函数的条目仅在为指定函数的子代或其子代之一的情况下显示。此条目的所有信息保持相同。
- F** 更改函数调用树中除指定函数及其子代的函数框外的所有函数框的常规外观和标签信息。另外，非限定函数和非子代函数的 Call Graph Profile 报告中的条目数是有限的，并且将更改与它们关联的 CPU 数据。**-F** 标志将覆盖 **-E** 标志。在函数调用树中，指定函数的函数框显示为灰色，其大小和形状也将更改，结果显示为允许的最小大小的方框。另外，函数框标签中显示的 CPU 时间显示为 0 (零)。在 Call Graph Profile 报告中，非指定或非子代函数的条目仅在为指定函数的子代或其子代之一的情况下显示。此条目自己和子代列中的时间将设置为 0 (零)。如果这种情况属实，此条目自己和子代列中的时间将设置为 0 (零)。因此，请注意此报告中大多数有概要文件的函数的 % 时间列中所列的值将改变。
- h -help** 将 Xprofiler 用法写入 STDERR，然后退出。这些信息包括 **xprofiler** 命令行语法和 Xprofiler 运行时选项描述。
- L** 使用备用路径名查找共享库。如果要指定多个路径，请使用 Xprofiler GUI 上的“文件”菜单的“设置文件搜索路径”。
- s** 如果启动 Xprofiler 时设置了多个 **gmon.out** 文件，将生成 **gmon.sum** 概要数据文件。**gmon.sum** 提供所有指定概要文件中的概要信息摘要。请注意，如果指定了单个 **gmon.out** 文件，**gmon.sum** 文件将包含与该 **gmon.out** 文件相同的数据。

- z** 包含在 Flat Profile、Call Graph Profile 和 Function Index 报告中没有 CPU 用法和调用计数的函数。如果包含某个函数的定义的文件不是使用 **-pg** 选项编译的（这对于系统库文件很普遍），该函数将没有调用计数。

## 示例

要使用 **xprofiler**，必须首先使用 **-pg** 编译您的程序（如 **foo.c**）：

```
xlc -pg -o foo foo.c
```

1. 执行程序 **foo** 时，将为执行过程中涉及的每个处理器生成一个 **gmon.out** 文件。要调用 **xprofiler**，请输入：

```
xprofiler foo [[gmon.out]...]
```

## 文件

**/usr/lib/X11/app-defaults/Xprofilerxprofiler** 命令的位置。

## 相关信息

命令：**gprof(1)**、**xlc(1)**、**xlf(1)**。

---

## xrdb 命令

### 用途

X 服务器资源数据库实用程序。

### 语法

```
xrdb [ -display Display ] [ -help ] [ -quiet ] [ -retain ] [ -cpp FileName | -nocpp ] [ -D Name=Value ] [ -l Directory ] [ -U Name ] [ -all | -global | -screen | -screens ] [ -n ] [ -edit FileName | [ -backup String ] | -merge [ FileName ] | -load [ FileName ] | -query | -remove | symbols ] -override ]
```

### 描述

**xrdb** 命令在根窗口的屏幕 0 上获取或设置 RESOURCE\_MANAGER 属性的内容，或在根窗口的所有或任何屏幕（或任何组合）的 SCREEN\_RESOURCES 属性。通常从 X 启动文件中运行这个程序。

大部分 X 客户机都用 RESOURCE\_MANAGER 和 SCREEN\_RESOURCES 属性来获取颜色、字体以及其他一些用于应用程序的用户首选项。将这些信息存储在服务器（其中的信息对所有用户都可用）而不是在磁盘上，这样解决了以前版本的 X 中需要在所有使用的机器上都需要维护 *defaults* 文件的问题。同时这样也支持动态更改缺省值而不需要编辑文件。

RESOURCE\_MANAGER 属性指定应用于显示器所有屏幕的资源。每个屏幕的 SCREEN\_RESOURCES 属性指定了该屏幕使用的附加（或基本的）资源。（当只有一个屏幕时，通常并不使用 SCREEN\_RESOURCES；所有资源都放在 RESOURCE\_MANAGER 属性中。）

为保持兼容性，如果没有定义 RESOURCE\_MANAGER 属性（或因为 **xrdb** 命令没有运行，或如果这个属性已被除去），资源管理器会在主目录里查找一个称为 **.Xdefaults** 的文件。

根据服务器使用的能力，文件名（或如果没有给定文件名，则为标准输入）会根据以下定义的符号有选择地经过 C 预处理器处理：

<b>SERVERHOST</b> = <i>Hostname</i>	指定连接的显示器的主机名部分。
<b>SRVR</b> _ <i>name</i>	将 <b>SERVERHOST</b> 主机名字符串转换成合法标识符。例如 my-dpy.lcs.mit.edu 转换成 SRVR_my_dpy_lcs_mit_edu。
<b>HOST</b> = <i>Hostname</i>	指定连接的显示器的主机名部分。
<b>DISPLAY_NUM</b> = <i>num</i>	指定服务器主机上的显示器号。
<b>CLIENTHOST</b> = <i>Hostname</i>	指定运行 xrdb 的主机名。
<b>CLNT</b> _ <i>name</i>	将 <b>CLIENTHOST</b> 主机名字符串转换成合法标识符。例如 my-dpy.lcs.mit.edu 转换成 SRVR_my_dpy_lcs_mit_edu。
<b>WIDTH</b> = <i>Number</i>	指定缺省屏幕的宽度（以像素值计算）。
<b>HEIGHT</b> = <i>Number</i>	指定缺省屏幕的高度（以像素值计算）。
<b>X_RESOLUTION</b> = <i>Number</i>	指定缺省屏幕的 x 分辨率（以像素 / 米计算）。
<b>Y_RESOLUTION</b> = <i>Number</i>	指定缺省屏幕的 y 分辨率（以像素 / 米计算）。
<b>PLANES</b> = <i>Number</i>	指定缺省值屏幕的根窗口的位平面个数。
<b>RELEASE</b> = <i>Number</i>	指定服务器的供应商发行版号码。这个号码的解释随 <b>VENDOR</b> 的变化而有所不同。
<b>REVISION</b> = <i>Number</i>	指定服务器支持的 X 协议小版本（当前为 0）。
<b>VERSION</b> = <i>Number</i>	指定服务器支持的 X 协议主版本号（应当始终为 11）。
<b>VENDOR</b> = <i>Vendor</i>	用于指定服务器供应商的字符串。
<b>VNDR</b> _ <i>name</i>	将 <b>VENDOR</b> 名称字符串转换成合法标识符。例如，MIT X Consortium 转换成 VNDR/MIT/X_Consortium。
<b>EXT</b> _ <i>name</i>	将每个扩展字符串转换成合法标识符。对服务器支持的每个协议扩展名都定义了一个符号。例如，X3D-PEX 转换成 EXT_X3D_PEX。
<b>NUM_SCREENS</b> = <i>num</i>	指定屏幕总数。
<b>SCREEN_NUM</b> = <i>num</i>	指定当前屏幕的号码。号码从 0（零）开始。
<b>BITS_PER_RGB</b> = <i>Number</i>	指定在 RGB 颜色规格中的有效位数。这是指从初级开始由硬件能够生成多少级以 2 为底以这个数为幕的灰度阴影。注意：这和 <b>PLANES</b> 没有关系。
<b>CLASS</b> = <i>VisualClass</i>	指定缺省屏幕的根窗口的可视类，这些类是以下值之一：
<b>CLASS</b> _ <i>visualclass</i> = <i>visualid</i>	以支持 <code>#ifdef</code> 的方式指定根窗口的可视类。此值是该视觉的数字标识。
<b>CLASS</b> _ <i>visualclass_depth</i> = <i>num</i>	<b>DirectColor</b> 、 <b>GrayScale</b> 、 <b>PseudoColor</b> 、 <b>StaticColor</b> 、 <b>StaticGray</b> 、 <b>TrueColor</b> 对屏幕支持的每种视觉都定义了一个符号。这个符号包括视觉的类和深度；这个值是视觉的数字标识。（如果多个视觉的类和深度相同，则使用服务器报告的第一个视觉的数字标识。）
<b>COLOR</b>	只在 <b>CLASS</b> 是以下值之一时才定义： <b>StaticColor</b> 、 <b>PseudoColor</b> 、 <b>TrueColor</b> 或 <b>DirectColor</b> 。

注释行以 !（感叹号）开头并被忽略。

由于 **xrdb** 可以从标准输入中读取，可以用它直接从终端或从 shell 脚本更改属性内容。

## 标志

<b>-all</b>	表明操作是在显示器的每个屏幕上对不依赖屏幕的资源属性 (RESOURCE_MANAGER) 和特定于屏幕的属性 (SCREEN_RESOURCES) 执行的。例如, 当和 <b>-query</b> 一起用时, 所有属性的内容都会输出。对于 <b>-load</b> 和 <b>-merge</b> , 对每个屏幕都处理一遍输入文件。每个屏幕的在输出中公共使用的资源会被收集起来, 并作为不依赖于屏幕的资源应用。剩下的资源会应用于每个单独的屏幕属性。这是操作的缺省方式。该选项是 X11R5 特有的。
<b>-backup String</b>	指定一个后缀追加到文件名。该选项与 <b>-edit</b> 一起使用来生成备份文件。 <b>-edit</b> 是 <b>-backup String</b> 的先决条件。
<b>-cpp FileName</b>	指定要使用的 C 预处理器程序的路径名。尽管 <b>xrdb</b> 命令是为了使用 CPP 而设计的, 但可以使用任何起过滤器作用并接受 <b>-D</b> 、 <b>-I</b> 以及 <b>-U</b> 标志的程序。
<b>-DName=Value</b>	经过预处理器处理并定义符号在一些条件使用, 比如 <code>#ifdef</code> 。
<b>-display Display</b>	指定要使用的 X 服务器。它也指定 <b>-screen</b> 选项所用的屏幕, 同时它指定为 <b>-global</b> 选项派生预处理器符号的屏幕。
<b>-edit FileName</b>	表明指定属性的内容应该在给定文件中编辑, 并替换该处列出的全部值。这样可将已对缺省值所做的更改保存回资源文件, 并保留所有注释或预处理器行。
<b>-global</b>	表明该操作只应对不依赖屏幕的 RESOURCE_MANAGER 属性执行。该选项是 X11R5 特有的。
<b>-help</b>	打印允许标志的简短描述。
<b>-IDirectory</b>	(大写的 i) 通过预处理器处理并指定目录来搜索 <code>#include</code> 引用的文件。
<b>-load</b>	表明输入是作为指定属性的新值装入的, 并替换旧的内容。这是缺省操作。
<b>-merge</b>	表明输入与指定属性的当前内容合并而不是替换当前内容。该选项对两个输入运行字典式分类合并, 这也许不是想要的, 但为了保持向后兼容性保留了此方式。
<b>-n</b>	表明对指定的属性的更改 (当与 <b>-load</b> 或 <b>-merge</b> 一起使用时) 或对资源文件的更改 (当与 <b>-edit</b> 一起使用时) 应该显示在标准输出上, 但不应该执行。该选项是 X11R5 特有的。
<b>-nocpp</b>	表明 <b>xrdb</b> 命令不应该在将输入文件装入属性之前使用预处理器运行它。
<b>-override</b>	表明将输入添加到指定属性的当前内容而不是替换当前内容。新的条目覆盖以前的条目。
<b>-query</b>	表明指定属性的当前内容应该打印到标准输出。注意: 既然在输入资源文件中的预处理器命令是输入文件的一部分, 而不是属性的一部分, 它们并不在该标志的输出中显示。
<b>-quiet</b>	表明不必显示条目重复的警告。该选项是 X11R5 特有的。
<b>-remove</b>	表明指定的属性应当从服务器上除去。
<b>-retain</b>	表明如果 <b>xrdb</b> 命令是第一个客户机, 应当指示服务器不要复位。这在正常情况下是不必要的, 因为 <b>xdm</b> 和 <b>xinit</b> 命令始终担当第一个客户机的作用。该选项是 X11R5 特有的。
<b>-screen</b>	表明该操作只应对显示器的缺省屏幕的 SCREEN_RESOURCES 属性执行。该选项是 X11R5 特有的。
<b>-screens</b>	表明该操作应对显示器的每个屏幕的 SCREEN_RESOURCES 属性执行。对于 <b>-load</b> 和 <b>-merge</b> , 对每个屏幕都处理一遍输入文件。该选项是 X11R5 特有的。
<b>-symbols</b>	表明为预处理器定义的符号应当打印到标准输出。
<b>-UName</b>	经过预处理器处理并除去该符号的所有定义。

## 示例

1. 要将文件装入数据库:

```
xrdb -load myfile
```

2. 要获取刚装入的数据库内容并编辑或将它写入 newfile:

```
xrdb -edit newfile
```

## 文件

**xrdb** 命令归纳了 **~/.Xdefaults** 文件。

---

## **xsend** 命令

### 用途

通过安全的通信信道发送保密邮件。

### 语法

**xsend** *User*

### 描述

**xsend** 命令发送只能由预定的收件人读取的消息。这个命令类似于 **mail** 命令，但用这个命令发送的邮件应该是保密的邮件。

**xsend** 命令与 **enroll** 命令及 **xget** 命令一起使用来发送保密邮件。**enroll** 命令设置用于接收保密邮件的密码。**xget** 命令使用那个密码接收邮件。

**xsend** 命令读取标准输入，直到输入 EOF (Ctrl-D) 或者 . (句点) 为止。然后它将一些头信息和这个文本一起进行加密并将其发送出去。在发送加密消息后，**xsend** 命令发送一个标准邮件消息到收件人以通知他们已接收保密邮件。

注：保密邮件只能发送给本地用户。

### 示例

1. 要发送保密邮件，输入：

```
xsend ron
```

当已经用收件人的名字发出 **xsend** 命令时，使用邮件系统输入消息的文本。当完成输入发送到用户 *ron* 的消息时，按 Enter 键，然后是 Ctrl-D 或者是一个 . (句点) 来退出邮件编辑器并发送该消息。**xsend** 命令在消息发送前对其进行加密。

2. 要将文件发送到另一个用户，输入：

```
xsend lance <proposal
```

在本示例中，文件 *proposal* 被发送给用户 *lance*。

### 文件

**/var/spool/secretmail/\*.keys**  
**/var/spool/secretmail/\*.[0-9]**  
**/usr/bin/xsend**

包含 *User* 的加密密钥。  
包含 *User* 的加密邮件消息。  
包含命令可执行文件。

### 相关信息

**bellmail** 命令、**enroll** 命令、**mail** 命令、**xget** 命令。

《网络与通信管理》中的『邮件应用程序』和『发送和接收保密邮件』。

---

## xset 命令

### 用途

为 X-Windows 环境设置选项。

### 语法

```
xset [ -display Display ] [ b [ Volume [ Pitch [ Duration ] ] ] | -b | b on | b off ] [ bc | -bc ] c [ Volume ] | -c | c on | c off ] [ [ - | + ] fp [ - | + | = ] Path [ ,Path, [ ... ] ] ] [ fp default ] [ fp rehash ] [ [ - ] led [ Integer ] ] [ led on | led off ] [ m [ Accelerator ] [ Threshold ] ] [ m [ ouse ] default ] [ p Pixel Color ] [ [ - ] r ] [ r on | r off ] [ s [ Length [ Period ] ] ] [ s blank | s noblank ] [ s expose | s noexpose ] [ s on | s off ] [ s activate ] [ s reset ] [ s default ] [ q ]
```

### 描述

**xset** 命令定制 X-Windows 环境。

### 标志

**-display** *Host:Display*

指定要使用的 X 服务器。有关服务器的更多信息，请参阅 **X** 命令。

**b** 或 **b on**

打开响铃。这是缺省设置。

**注:** 不是所有硬件都可以更改响铃特征，但对可以更改响铃特性的硬件，所有的 **b** 标志变换和变量都是可用的。

**b** [ *Volume* [ *Pitch* [ *Duration* ] ] ]

指定响铃音量、音调和持续时间。这个标志最多可以接受三个数值。

*Volume* 如果只给定一个数字，则采用 *Volume*。根据当前硬件能力，响铃音量会以最大可能音量的百分比的形式设置该数值。

*Pitch* 第二个数字，以赫兹值计数，是响铃的声调。

*Duration*

第三个数字以毫秒为单位，指响铃时间长度。

**-b** 或 **b off**

关闭响铃。

**bc** 或 **-bc**

如果可能，在服务器上控制程序错误兼容性方式。前面的 - (破折号) 禁用这种方式，否则，启用程序错误兼容性方式。要使 **bc** 标志有效，服务器必须支持 MIT-SUNDAY-NONSTANDARD 协议扩展。

新的应用程序开发应该在程序错误兼容性方式禁用环境下进行。

**bc** 标志是为 X11 R4 (X11R4) 以前版本的客户机提供的。一些 X11R4 以前版本的客户机在各种协议请求下传递非法值。当与 X11R4 服务器一起运行时，这些客户机异常结束或无法正确操作。

该标志将某些程序错误显式地重新引入 X 服务器以便这些客户机仍然能够运行。

<b>c</b> 或 <b>c on</b>	打开嘀嗒声功能。这是系统缺省值。
<b>c Volume</b>	一个从 0 到 100 的数字，指定在当前硬件能力下最大可能音量的百分比。
<b>-c</b> 或 <b>c off</b>	关闭嘀嗒声功能。
<b>fp=Path,...</b>	将字体路径设置为 <i>Path</i> 参数中给定的目录。目录由服务器解释，而不是客户机，且依赖于服务器。服务器忽略不包含由 <b>mkfontdir</b> 命令创建的字体数据库的目录。所有 <b>fp</b> 标志支持的选项和变量都可用。
<b>fp- 或 -fp</b>	如果 - (破折号) 在 <b>fp</b> 之前，从当前字体路径结尾删除由 <i>Path</i> 参数指定的字体路径，而如果 - (破折号) 在 <b>fp</b> 之后，则从字体路径前面删除。
<b>fp+ 或 +fp</b>	如果 - (破折号) 在 <b>fp</b> 之前，则将由 <i>Path</i> 参数指定的字体路径添加到字体列表的底部，而如果 - (破折号) 在 <b>fp</b> 之后则从字体路径结尾添加。
<b>fp default</b>	将字体路径复位为服务器缺省值。
<b>fp rehash</b>	使服务器重读当前字体路径下的字体数据库。通常只在运行 <b>mkfontdir</b> 重新创建字体数据库后添加新字体到字体目录时才会使用。
<b>led</b> 或 <b>led on</b>	打开所有 LED。
<b>-led Integer</b>	关闭由 <i>Integer</i> 指定的 LED。有效值应该在 1 到 32 之间。
<b>led Integer</b>	打开由 <i>Integer</i> 指定的 LED。有效值应该在 1 到 32 之间。
<b>-led</b> 或 <b>led off</b>	关闭所有 LED。
<b>m</b>	<p><b>Acceleration</b></p> <p>设置鼠标移动的放大系数。值可以指定为整数或小数。</p> <p><b>Threshold</b></p> <p>设置调用鼠标移动的最小像素值。该值指定为像素个数。</p> <p>如果只给定一个参数，则该参数作为 <i>Acceleration</i> 参数解释。</p> <p><b>default</b> 使用系统缺省值。</p> <p>控制像素颜色值。通过更改 BlackPixel 和 WhitePixel 的条目，可以更改一些服务器上的根背景色。尽管这些值总是 <b>0</b> 和 <b>1</b>，但它们一般不需要更改。</p> <p>而且，服务器可以选择私下分配那些颜色，此时 <b>xset</b> 命令产生错误。<b>xset</b> 命令在映射条目是只读颜色时也会产生错误。</p> <p>有效参数是：</p> <p><b>Pixel</b> 用十进制数指定颜色映射条目的数目。</p> <p><b>Color</b> 指定一种颜色。</p> <p>启用自动重复。</p> <p>禁用自动重复。</p>
<b>r</b> 或 <b>r on</b>	
<b>-r</b> 或 <b>r off</b>	

<b>s 或 s default</b>	将屏幕保护程序参数设置为缺省屏幕保护程序特征。
<b>s [Length[Period]]</b>	指定激活屏幕保护程序前服务器保持不活动的时间长度。 <i>Period</i> 指定为免感觉单调而必须更换背景模式的周期。 <i>Length</i> 和 <i>Period</i> 值必须以秒为单位指定。如果只给定一个数字参数，则它作为 <i>Length</i> 参数解释。
<b>s on 或 s off</b>	分别打开或关闭屏幕保护程序的功能。
<b>s activate</b>	激活屏保功能，即使该功能已经被关闭。
<b>s reset</b>	如果屏幕保护程序已经激活，那么使它停用。
<b>s blank</b>	将首选项设置为黑屏（如果硬件支持）而不是显示背景模式。
<b>s noblank</b>	将首选项设置为显示模式而不是黑屏。
<b>s expose</b>	将首选项设置为允许暴露窗口（服务器能够自由地废弃窗口内容）。
<b>s noexpose</b>	将首选项设置为禁用屏幕保护程序除非服务器可以重新生成屏幕而不造成暴露事件。
<b>q</b>	报告当前设置信息。

注销时这些设置会复位为缺省值。

**注:** 不是所有的 X 实现都能保证可以使用所有这些选项。

## 示例

- 要设置响铃音量为中等，音调为 50 赫兹，响铃时间为 50 毫秒：

```
xset b 50,50,50
```

- 要将字体路径设置为 **/usr/lib/X11/fonts** 目录：

```
xset fp= /usr/lib/x11/fonts
```

- 要使服务器重读当前字体路径下的字体数据库：

```
xset fp rehash
```

- 要查看当前设置的信息：

```
xset q
```

该命令产生的输出类似于以下内容：

```
Keyboard Control:
  auto repeat: on    key click percent: 0    LED mask: 00000000
  auto repeating keys: 0000000000000000
                0000000000000000
                0000000000000000
                0000000000000000
bell percent: 50    bell pitch: 400    bell duration: 100

Pointer Control:
  acceleration: 2 = 2 / 1    threshold: 4

Screen Saver:
  prefer blanking: no    allow exposures: no
  timeout: 0    cycle: 0

Colors:
  default colormap: 0x8006e    BlackPixel: 0    WhitePixel: 1

Font Path:
  /usr/lib/X11/fonts/,/usr/lib/X11/fonts/75dpi/,/usr/lib/X11/fonts/100dpi/,/usr/
  lib/X11/fonts/oldx10/,/usr/lib/X11/fonts/oldx11/,/usr/lib/X11/fonts/bmug/,/usr/
  lib/X11/fonts/info-mac/,/usr/lib/X11/fonts/JP/,/usr/lib/X11/fonts/misc/
```

## 相关信息

**X** 命令、**xmodmap** 命令、**xrdb** 命令、**xsetroot** 命令。

---

### **xsetroot** 命令

#### 用途

为 **X** 命令设置根窗口参数。

#### 语法

```
xsetroot [ -bg Color ] [ -cursor CursorFile MaskFile ] [ -cursor_name CursorName ] [ -def ] [ -display Display ] [ -fg Color ] [ -help ] [ -name String ] [ -rv ] [ -bitmap FileName | -gray | -grey | -mod X Y | -solid Color ]
```

#### 描述

**xsetroot** 命令允许在运行 **X** 的工作站显示器上定制背景（根）窗口的外观。通常，会试用 **xsetroot** 命令直到发现喜欢的个性化外观，接着将生成这种效果的 **xsetroot** 命令放入 **X** 启动文件中。如果没有指定选项或指定 **-def** 标志，窗口复位为缺省状态。**-def** 标志可以用其他标志指定，而只有未指定的特征才复位为缺省状态。

一次只能指定一种背景色（平铺）更改标志（**-bitmap**、**-solid**、**-gray**、**-grey** 或 **-mod**）。

#### 标志

**-bg** *Color*

使用 *Color* 参数作为背景色。

**-bitmap** *FileName*

使用在文件中指定的位图来设置窗口模式。可以用 **bitmap** 程序来制作自己的位图文件（小图片）。整个背景由重复的平铺位图组成。

**-cursor** *CursorFile MaskFile*

当指针光标在任何窗口外部时将其更改成需要的形状。光标和掩码文件是 **bitmap** 程序可以制作的位图（小图片）。在习惯掩码的工作方式以前，您可能希望所有的掩码文件都为黑色。

**-cursor\_name** *CursorName*

将指针光标更改为光标字体中的一种标准光标形状。

**-def**

将未指定的属性复位为缺省值。（将背景恢复为熟悉的灰色网格，将光标恢复为中空的 x 形状。）

**-display** *Display*

指定服务器连接。请参阅 **X** 命令。

**-fg** *Color*

使用 *Color* 参数作为前景色。前景色和背景色只有在使用 **-cursor**、**-bitmap** 或 **-mod** 标志时才有意义。

**-gray**

使整个背景更改为暗灰色。

**-grey**

使整个背景更改为灰色。

**-help**

打印一条用法消息并退出。

**-mod** *X Y*

在屏幕上使用像格子花纹一样的网格模式。*X* 和 *Y* 参数是范围在 1 到 16 之间的整数。零和负数都作为 1 对待。

**-name** *String*

将根窗口的名称设置为 *String* 参数。无缺省值。通常，分配给每个窗口一个名称，这样当窗口被图标化时，窗口管理器可以使用一个文本表示法。因为无法图标化背景，所以没有使用这个标志。

交换前景色和背景色。通常，前景色是黑色，背景色是白色。

**-solid** *Color*

将根窗口的背景设置为指定颜色。此标志只用于颜色服务程序。

## 相关信息

**X** 命令、**xset** 命令、**xrdb** 命令。

---

## xss 命令

### 用途

提高无人工作站的安全性。

### 语法

```
xss [ -e CommandString ] [ -timeout Seconds ] [ -display DisplayPtr ] [ -v ] [ -fg Color ] [ -bg Color ]  
[ -geometry wxh+x+y ]
```

### 描述

**xss** 命令运用了新添加的麻省理工学院（MIT）屏幕保护程序扩展，来实现用户可控制的屏幕保护程序 / 屏幕锁定。这个命令是为提高无人工作站的安全性而设计的。

**xss** 命令在接收屏幕保护程序超时消息时，或者用户激活按钮时执行用户指定的命令字符串。当没有给定用户指定命令时，**xss** 命令缺省为 **xlock** 命令。

**注：** **xss** 命令只使用新添加的 MIT 屏幕保护程序扩展。**xss** 命令在老式的 X 服务器或使用旧的 X 扩展库时不起作用。

### 标志

-e CommandString	设置当屏幕保护程序超时或用户激活按钮时执行 <b>xss</b> 命令。注意：如果 <i>CommandString</i> 参数值长于一个单词，必须用 “”（双引号）引起来。
-timeout Seconds	设置在屏幕保护程序超时之前的用户无活动的秒数，并使 <b>xss</b> 命令运行 <i>CommandString</i> 参数。
-display DisplayPtr	设置到 X11 显示器的连接。
-v	打开详细方式。
-fg Color	设置按钮的前景色。
-bg Color	设置按钮的背景色。
-geometry wxh+x+y	指定客户机窗口的大小和位置。

### 示例

当远程运行并用 **-display** 标志运行 **xss** 命令时，请记住可能也必须使用命令的 **-display** 标志选项，该命令由 **xss** 命令执行。请参阅以下远程运行的示例：

1. 远程运行：

```
xss -display myhost:0 -e "xlock -remote -display myhost:0"
```

2. 仅屏幕保护程序：

```
xss -e "xlock -nolock"
```

3. 简单示例：

```
xss -e xlock
```

---

## xstr 命令

### 用途

从 C 程序中提取字符串以实现共享字符串。

## 语法

```
xstr [ -v ] [ -c ] [ - ] [ File ]
```

## 描述

**xstr** 命令维护一个名为 **strings** 的文件，大型程序各组件的字符串散列到该文件中。这些字符串替换为此数组的引用。这适合于实现共享常量字符串，如果它们也是只读属性则更有用。

命令：

```
xstr -c File
```

从 *File* 参数的 C 源文件中抽取字符串，用 (**&xstr[number]**) 格式的表达式来替换某些数字的字符串引用。**xstr** 数组的适当声明添加到文件首部。得到的 C 文本放入文件 **x.c** 中，然后进行编译。从文件中读出的字符串会追加到 **strings** 文件中（如果它们在该处尚不存在）。重复的字符串和作为现有字符串后缀的字符串不会造成文件 **strings** 的更改。

如果某字符串是文件中另一字符串的后缀，但是这个较短的字符串先被 **xstr** 命令读入，那么两个字符串都存放于文件 **strings**。

在一个大型程序的所有组件都被编译后，声明公共 **xstr** 数组空间的文件 **xs.c** 可以用以下格式的命令创建：

```
xstr
```

接下来应编译 **xs.c** 文件并装入剩下的程序。如果可能，这个数组会被保存为只读（共享）以节省空间和数据交换的开销。

**xstr** 命令也可以用于单个文件。命令：

```
xstr File
```

像以前一样，创建文件 **x.c** 和 **xs.c**，但是没有使用或影响任何在相同目录下的 **strings** 文件。

如果任何宏定义产生字符串，或者如果存在条件代码包含字符串而事实上并不需要这些字符串，在经过 C 预处理器编译后运行 **xstr** 命令十分有用。

当给定 -（负号）标志时，**xstr** 命令读取标准输入，并且除非同时指定 **-c** 标志，否则不会更改 **strings** 文件。

在经过 C 预编译器编译后运行 **xstr** 命令的正确命令序列是：

```
cc -E name.c | xstr -c -
cc -c x.c
mv x.o name.o
```

除非添加新项目，**xstr** 命令并不改变文件 **strings**；因而除非真的需要，**make** 命令能够避免重新生成 **xs.o** 文件。

## 标志

- c** 从指定文件中抽取字符串，并将其放在 **strings** 文件中。
- v** 详细方式。指出字符串是何时找到的，或在 **strings** 文件中创建新字符串的时间。
- 读取标准输入。

## 示例

- 从 *File.c* 参数表示的 C 源文件中抽取字符串，为某些字符串引用替换为 (**&xstr[number]**) 的格式的表达式:

```
xstr -c File.c
```

xstr 数组的适当声明添加到文件首部。得到的 C 文本放入文件 **x.c** 中，然后进行编译。

- 要在 **xs.c** 文件中声明公共 xstr 数组空间:

```
xstr
```

## 文件

<b>strings</b>	包含抽取字符串的文件。
<b>x.c</b>	处理过的 C 源程序。
<b>xs.c</b>	xstr 数组定义的 C 源程序。
<b>/tmp/xs*</b>	当 <b>xstr</b> 命令不更改 <b>strings</b> 文件时的临时文件。
<b>/usr/ccs/bin/mkstr</b>	包含可执行文件。
<b>/usr/ccs/bin/mkstr</b>	包含 Berkeley 环境中的可执行文件。

## 相关信息

**mkstr** 命令。

---

## xterm 命令

### 用途

为 X Window System 提供终端仿真器。

注: **xterm** 命令是从麻省理工学院 (MIT) 的 X Window System V11R6 移植过来的，无功能增强。**xterm** 命令不支持本地化或国际化。对于本地化的或国际化的终端仿真器，用户可以使用 **aixterm** 或 **dtterm** 命令。

### 语法

**xterm** [ *-ToolkitOption ...* ] [ *-Option ...* ]

### 描述

**xterm** 程序是 X Window System 的终端仿真器。它向不能直接使用窗口系统的程序提供 DEC VT102 和 Tektronix 4014 兼容终端。如果基础操作系统支持终端缩放功能，则 **xterm** 程序使用这些工具在窗口缩放时通知窗口系统中运行的程序。

VT102 和 Tektronix 4014 终端都有自己的窗口，因此可以同时在一种窗口系统中编辑文本而在另一种中查看图像。为保持正确的纵横比（高 / 宽），Tektronix 图像被限制为适合窗口大小且符合 4014 纵横比的最大框。该框位于窗口的左上区域。

虽然两个窗口可同时显示，但是其中一个会被认定为接收键盘输入和终端输出的活动窗口。该窗口是包含文本光标的窗口。活动窗口可以通过以下转义序列来选择：VT102 窗口中的 VT Options 菜单和 4014 窗口中的 Tek Options 菜单。

## 仿真

VT102 仿真相当完备，但不支持平滑滚动、VT52 方式、闪烁字符属性或是双倍宽和双倍大小字符集。与 **xterm** 命令一起使用的 **termcap** 文件条目包括 **xterm**、**vt102**、**vt100** 和“ansi”，而且 **xterm** 命令自动按这个顺序在 **termcap** 文件中搜索这些条目，并设置 **TERM** 和 **TERMCAP** 环境变量。

很多专用的 **xterm** 功能可以在程序控制下通过一组与标准 VT102 转义序列不同的转义序列进行修改。

Tektronix 4014 仿真也相当优良。它支持 12 位的图像寻址，可以扩大到指定窗口大小。它支持四种不同的字体大小和五种不同的行类型。不支持直写或散焦方式。

Tektronix 文本和图像命令由 **xterm** 命令进行内部记录，并可能通过发送 COPY 转义序列（或是通过 Tektronix 菜单，这会在以下各节描述）写入一个文件。该文件的名称将是 **COPYyy-MM-dd.hh:mm:ss**，其中，*yy*、*MM*、*dd*、*hh*、*mm* 和 *ss* 是执行复制的年、月、日、小时、分钟和秒（该文件是在启动 **xterm** 命令的目录，或登录 **xterm** 的主目录中创建的）。

## 其他功能

**xterm** 命令在指针进入窗口（选中）时自动突出显示文本光标，在指针离开窗口时（未选中）对它取消突出显示。如果窗口是焦点窗口，无论指针定位在何处，文本光标都会突出显示。

在 VT102 方式中，可使用转义序列激活和停用备用屏幕缓冲区，备用屏幕缓冲区的大小与窗口的显示区域大小相同。当激活时，当前屏幕被保存并替换为备用屏幕。对超出窗口顶部的滚动行的保存被禁用，直至恢复通常的屏幕。

**xterm** 命令的 **termcap** 文件条目允许 **vi** 命令编辑器切换到备用屏幕进行编辑并在退出时恢复屏幕。

在 VT102 方式或 Tektronix 方式中，都有更改窗口名称的转义序列。

## 选项

**xterm** 终端仿真器接受所有标准 X Toolkit 命令行选项以及以下选项（如果选项以 **a+** 开始而不是 **a-**，选项恢复为缺省值）：

<b>-help</b>	使 <b>xterm</b> 命令打印出描述其选项的消息。
<b>-132</b>	通常，在 80 和 132 列方式间切换的 VT102 DECCOLM 转义序列被忽略。该选项使 DECCOLM 转义序列可以成为被识别的，而且 <b>xterm</b> 窗口将相应地调整大小。
<b>-ah</b>	表明 <b>xterm</b> 命令应该总是突出显示文本光标。缺省情况下，当无焦点或指针离开该窗口时， <b>xterm</b> 命令将显示一个中空的文本光标。
<b>+ah</b>	表明 <b>xterm</b> 命令应该根据焦点突出显示文本光标。
<b>-b Number</b>	以像素为单位指定内边框大小（字符外边框和窗口边框之间的距离）。缺省值是 2。
<b>-cc CharacterClassRange:Value[...]</b>	设置用于根据文字进行选择的给定范围所表明的类。
<b>-cn</b>	表明换行符不应该在行方式选择中被剪切下来。
<b>+cn</b>	表明换行符应该在行方式选择中被剪切下来。
<b>-cr Color</b>	指定文本光标使用的颜色。缺省值是使用与文本前景色相同的颜色。
<b>-cu</b>	表明 <b>xterm</b> 命令应该回避 <b>more</b> 程序中的错误，该错误导致不能正确显示如下的行：行宽度与窗口宽度完全相同并跟随一个由制表符开始的行（前导 tab 不显示）。该选项之所以如此命名是因为它起初就被认为是 <b>curses</b> 函数光标运动软件包中的一个程序错误。

<b>+cu</b>	表明 <b>xterm</b> 不应当回避前面提到的 <b>more</b> 程序的功能错误。
<b>-e Program [Arguments]</b>	指定在 <b>xterm</b> 窗口中运行的程序（及其命令行自变量）。如果 <b>-T</b> 或 <b>-n</b> 选项都没有在命令行中给定，它也设置窗口标题和图标名作为运行程序的基本名称。
<b>-fb Font</b>	<b>注：</b> 这必须是命令行的最后一个选项。 指定在显示粗体文本时要使用的字体。该字体和普通字体高度和宽度相同。如果只指定了普通字体或是粗体字体，它会作为普通字体使用并通过叠印该字体来生成粗体字体。缺省值是叠印普通字体。
<b>-i</b>	打开 <b>useInsertMode</b> 资源。
<b>+i</b>	关闭 <b>useInsertMode</b> 资源。
<b>-j</b>	表明 <b>xterm</b> 命令应该进行跳跃式的滚动。通常情况下，文本一次只滚动一行；该选项允许 <b>xterm</b> 命令一次移动多行以便不致于落后太远。强烈推荐使用该选项，因为它使 <b>xterm</b> 命令在扫描大量的文本时要快得多。VT100 中启用和禁用平滑滚动的转义序列，就和 VT Options 菜单一样，可以用来打开或关闭该功能。
<b>+j</b>	表明 <b>xterm</b> 命令不应该进行跳跃式的滚动。
<b>-ls</b>	表明在 <b>xterm</b> 窗口中启动的 shell 是登录 shell 程序（换句话说， <i>ArgumentVector</i> 参数的第一个字符是破折号，用来向 shell 表明它会读取用户的 <b>.login</b> 或 <b>.profile</b> 文件）。
<b>+ls</b>	表明启动的 shell 不应是登录 shell 程序（换句话说，它是一个普通的子 shell 程序）。
<b>-mb</b>	表明 <b>xterm</b> 命令在用户输入到靠近行右端时应该响页边距铃提醒。该选项可以用 VT Options 菜单打开或关闭。
<b>+mb</b>	表明不应响页边距铃提醒。
<b>-mc Milliseconds</b>	指定多击选择之间的最长时间。
<b>-ms Color</b>	指定指针光标使用的颜色。缺省值是使用前景色。
<b>-nb Number</b>	指定页边缘铃在离行的右端结束处还有多少个字符数时会响铃（如果启动了页边缘铃）。缺省值是 10。
<b>-rw</b>	表明应当允许逆向回绕。这允许光标从一行的最左列回退到前一行的最右边列。这对编辑长的 shell 命令行很有用，鼓励使用该选项。该选项可以用 VT Options 菜单打开或关闭。
<b>+rw</b>	表明不允许逆向回绕。
<b>-aw</b>	表明应当允许自动回绕。这允许光标在一行最右边的位置而且在输入文本时自动环绕到下一行的开始。
<b>+aw</b>	表明不允许自动回绕。
<b>-s</b>	表明 <b>xterm</b> 命令可以异步滚动，这表明屏幕在滚动时不必完全保持为最新状态。这允许 <b>xterm</b> 命令在网络延迟严重时运行更快，并在通过大型因特网或很多网关运行时十分有用。
<b>+s</b>	表明 <b>xterm</b> 命令应该同步滚动。
<b>-sb</b>	表明应该保存一些滚动到窗口顶部以上的行，而且也应该显示滚动条以便可以查看那些行。该选项可以用 VT Options 菜单打开或关闭。
<b>+sb</b>	表明不应显示滚动条。
<b>-sf</b>	表明应该为功能键生成 Sun Function Key 转义码。
<b>+sf</b>	表明应该为功能键生成标准的转义码。
<b>-si</b>	表明到窗口的输出不应自动将屏幕重新定位到滚动区域的底部。该选项可以用 VT Options 菜单打开或关闭。
<b>+si</b>	表明到窗口的输出应使窗口滚动至底部。
<b>-sk</b>	表明在使用滚动条查看文本中的先前行时，如果按下一个键会导致窗口自动重新定位到滚动区域底部的通常位置。

<b>+sk</b>	表明在使用滚动条时按下一个键不会导致窗口重新定位。
<b>-sl Number</b>	指定要保存的、滚动到屏幕顶部以上的行数。缺省值是 64。
<b>-t</b>	表明 <b>xterm</b> 命令应该以 Tektronix 方式启动，而不是 VT102 方式。可使用 Options 菜单在这两个窗口之间进行切换。
<b>+t</b>	表明 <b>xterm</b> 命令应以 VT102 方式启动。
<b>-tm String</b>	指定以应与相关功能绑定的字符开头的一系列终端设置关键字，类似于 <b>stty</b> 程序。允许的关键字包括： <b>intr</b> 、 <b>quit</b> 、 <b>erase</b> 、 <b>kill</b> 、 <b>eof</b> 、 <b>eol</b> 、 <b>swtch</b> 、 <b>start</b> 、 <b>stop</b> 、 <b>brk</b> 、 <b>susp</b> 、 <b>dsusp</b> 、 <b>rprnt</b> 、 <b>flush</b> 、 <b>weras</b> 和 <b>Inext</b> 。控制字符可以指定为 ^Character (例如 ^c 或 ^u)，并且 ^? 可用来表示 Delete。
<b>-tn Name</b>	指定在 <b>TERM</b> 环境变量中设置的终端类型名称。该终端类型必须存在于 <b>termcap</b> 数据库中而且应当包含 <b>li#</b> 和 <b>co#</b> 条目。
<b>-ut</b>	表明 <b>xterm</b> 命令不应将记录写入 <b>/etc/utmp</b> 系统日志文件。
<b>+ut</b>	表明 <b>xterm</b> 命令应该将记录写入 <b>/etc/utmp</b> 系统日志文件。
<b>-vb</b>	表明更倾向于使用可视铃，而不是可听的铃。每当接收到 Ctrl+G 序列信号时，窗口会闪烁，而不是响起终端铃声。
<b>+vb</b>	表明不使用可视铃。
<b>-wf</b>	表明 <b>xterm</b> 命令在第一次启动子进程时等待窗口映射完毕，以确保初始终端大小设置和环境变量是正确的。捕获随后终端大小的更改是应用程序的职责。
<b>+wf</b>	表明 <b>xterm</b> 命令在启动子进程前不等待。
<b>-C</b>	表明窗口接收控制台输出。并非所有系统都支持本选项。要获取控制台输出，必须是控制台设备的所有者，而且必须对它有读和写的许可权。如果在控制台屏幕的 <b>xdm</b> 下运行 X-Windows，可能需要会话启动和重新设置程序来明确地更改控制台设备的所有权以便该选项能够起作用。
<b>-Sccn</b>	指定在从属方式中使用伪终端名称的最后两个字母和继承的文件描述符号码。该选项是解析的 ``%c%c%d''。这允许将 <b>xterm</b> 命令用作现有程序的输入和输出通道，且有时在专用的应用程序中使用。

以下命令行自变量是为兼容旧版本而提供的。由于 X Toolkit 提供完成同样任务的标准选项，在下个发行版中也许不支持这些自变量。

<b>%geom</b>	指定 Tektronix 窗口的首选大小和位置。这是对指定 <b>*tekGeometry</b> 资源的简写。
<b>#geom</b>	指定图标窗口的首选位置。这是对指定 <b>*iconGeometry</b> 资源的简写。
<b>-T String</b>	指定 <b>xterm</b> 程序窗口的标题。它等同于 <b>-title</b> 。
<b>-n String</b>	指定 <b>xterm</b> 程序窗口的图标名。这是对指定 <b>*iconName</b> 资源的简写。注意：这与 Toolkit 选项 <b>-name</b> 不同（参阅以下内容）。缺省图标名是应用程序名。
<b>-r</b>	表明反转视频应当通过调换前景和背景颜色来进行模拟。它等同于 <b>-rv</b> 。
<b>-w Number</b>	指定环绕窗口的边框的宽度（以像素计算）。它等同于 <b>-borderwidth</b> 或 <b>-bw</b> 。

以下标准 X Toolkit 命令行参数通常与 **xterm** 命令一起使用：

<b>-bg Color</b>	指定窗口背景使用的颜色。缺省值是白色。
<b>-bd Color</b>	指定窗口边框使用的颜色。缺省值为黑色。
<b>-bw Number</b>	指定环绕窗口的边框的宽度（以像素计算）。
<b>-fg Color</b>	指定用于显示文本的颜色。缺省值为黑色。
<b>-fn Font</b>	指定用于显示普通文本的字体。缺省值是 fixed。
<b>-name Name</b>	指定获取资源的应用程序名，而不是缺省的可执行文件名。Name 参数不应包含 . (点) 或是 * (星号) 字符。

<b>-title</b> <i>String</i>	指定窗口标题字符串，该标题会在用户选择时由窗口管理器显示出来。缺省标题是在 <b>-e</b> 选项后指定的命令行（如果有的话）；否则，就是应用程序名。
<b>-rv</b>	表明反转视频应当通过调换前景和背景颜色来进行模拟。
<b>-geometry</b> <i>Geometry</i>	指定 VT102 窗口的首选位置和大小；请参阅 <b>X</b> 命令。
<b>-display</b> <i>Display</i>	指定要联系的 X 服务器；请参阅 <b>X</b> 命令。
<b>-xrm</b> <i>ResourceString</i>	指定要使用的资源字符串。这对设置没有单独命令行选项的资源特别有用。
<b>-iconic</b>	表明 <b>xterm</b> 命令应该要求窗口管理器将该命令作为一个图标启动，而不是作为普通窗口启动。

## 资源

本程序能接受并解释所有核心 X Toolkit 资源名、类以及:

<b>iconGeometry</b> (类 <b>IconGeometry</b> )	指定在应用程序图标化时的首选位置和大小。没有必要让所有窗口管理器遵守本设置。
<b>termName</b> (类 <b>TermName</b> )	指定要在 <b>TERM</b> 环境变量中设置的终端类型名称。
<b>title</b> (类 <b>Title</b> )	指定在显示本应用程序时窗口管理器使用的字符串。
<b>ttyModes</b> (类 <b>TtyModes</b> )	指定一个字符串，该字符串包含终端设置的关键字和它们可能会绑定的字符。允许的关键字包括: <b>intr</b> 、 <b>quit</b> 、 <b>erase</b> 、 <b>kill</b> 、 <b>eof</b> 、 <b>eol</b> 、 <b>swtch</b> 、 <b>start</b> 、 <b>stop</b> 、 <b>brk</b> 、 <b>susp</b> 、 <b>dsusp</b> 、 <b>rprnt</b> 、 <b>flush</b> 、 <b>weras</b> 和 <b>Inext</b> 。控制字符可以指定为 $^Character$ (例如 $^c$ 或 $^u$ )，并且 $^?$ 可用来表示 Delete。这对重设缺省终端设置而不用在每次 <b>xterm</b> 窗口启动时都运行 <b>stty</b> 程序十分有用。
<b>useInsertMode</b> (类 <b>useInsertMode</b> )	通过添加相应的条目到 <b>TERMCAP</b> 环境变量强制使用插入方式。如果系统条件冒损坏，该选项十分有用。缺省值是 <b>false</b> 。
<b>utmpInhibit</b> (类 <b>UtmpInhibit</b> )	指定 <b>xterm</b> 是否应该尝试在 <b>/etc/utmp</b> 中记录用户终端。
<b>sunFunctionKeys</b> (类 <b>SunFunctionKeys</b> )	指定是否应当为功能键（而不是标准转义序列）生成 Sun Function Key 转义码。
<b>waitForMap</b> (类 <b>WaitForMap</b> )	指定 <b>xterm</b> 命令在启动子进程前是否应该等待初始化窗口映射完毕。缺省值为 <b>False</b> 。

以下资源是作为 **vt100** 小窗口 (类 **VT100**) 的一部分指定的:

<b>allowSendEvents</b> (类 <b>AllowSendEvents</b> )	指定是否应当解释或废弃合成键和按键事件（使用 X 协议 <b>SendEvent</b> 请求生成这些事件）。缺省值是 <b>False</b> ，表示应该废弃这些键和事件。注意：允许这些事件会造成很大的安全性漏洞。
<b>alwaysHighlight</b> (类 <b>AlwaysHighlight</b> )	指定 <b>xterm</b> 是否应该始终突出显示文本光标。缺省情况下，无论是指针移动到窗口外还是窗口丧失输入焦点，都显示一个中空的文本光标。
<b>appcursorDefault</b> (类 <b>AppcursorDefault</b> )	如果值为 <b>True</b> ，光标键最初为应用程序方式。缺省值为 <b>False</b> 。

<b>appkeypadDefault</b> (类 <b>AppkeypadDefault</b> )	如果值为 <b>True</b> , 小键盘键最初为应用程序方式。缺省值为 <b>False</b> 。
<b>autoWrap</b> (类 <b>AutoWrap</b> )	指定是否应当启用自动回绕。缺省值为 <b>True</b> 。
<b>bellSuppressTime</b> (类 <b>BellSuppressTime</b> )	指定发送铃声命令后的毫秒数, 在这期间其他的铃声都将会被禁止。缺省值是 200。如果设置为非零值, 其他铃声将被禁止直到服务器报告第一个铃声的处理已经完成为止; 该功能对可视铃特别有用。
<b>boldFont</b> (类 <b>BoldFont</b> )	指定要使用而不是进行叠印的粗体字体的名称。
<b>c132</b> (类 <b>C132</b> )	指定是否应当使用 VT102 DECCOLM 转义序列。缺省值为 <b>False</b> 。
<b>charClass</b> (类 <b>CharClass</b> )	指定以下格式的字符类绑定的以逗号分隔的列表: [low-]high:value。它们用来确定在剪切和粘贴时应该对哪些组字符同等对待。请参阅第 208 页的『字符类』。
<b>curses</b> (类 <b>Curses</b> )	指定是否应该回避 <b>curses</b> 功能中最后一列程序错误。缺省值为 <b>False</b> 。
<b>cutNewline</b> (类 <b>cutNewline</b> )	如果为 <b>false</b> , 三次单击选择一行时不包括行尾的换行符。如果为 <b>true</b> , 则同时选中换行符。缺省值是 <b>true</b> 。
<b>cutToBeginningofLines</b> (类 <b>CutToBeginningOfLine</b> )	如果为 <b>false</b> , 三次单击选择一行时仅选中从当前单词前的部分。如果为 <b>true</b> , 则选择整行内容。缺省值是 <b>true</b> 。
<b>background</b> (类 <b>Background</b> )	指定窗口背景使用的颜色。缺省值是白色。
<b>foreground</b> (类 <b>Foreground</b> )	指定用于显示窗口中文本的颜色。设置类名而非实例名是使通常以文本颜色显示的内容更改颜色的一种简单途径。缺省值为黑色。
<b>cursorColor</b> (类 <b>Foreground</b> )	指定文本光标使用的颜色。缺省值为黑色。
<b>eightBitInput</b> (类 <b>EightBitInput</b> )	如果值为 <b>True</b> , 在八位输入打开的情况下, 键盘的元字符输入作为单个字符出现。如果为 <b>False</b> , 元字符转换为一个 2 字符的序列, 字符本身之前插入 <b>ESC</b> 。缺省值为 <b>True</b> 。
<b>eightBitOutput</b> (类 <b>EightBitOutput</b> )	指定从主机发送的 8 位字符是否应该按原样接受或是在打印时予以删节。缺省值为 <b>True</b> 。
<b>font</b> (类 <b>Font</b> )	指定常规字体的名称。缺省值是 <b>fixed</b> 。
<b>font1</b> (类 <b>Font1</b> )	指定第一个备用字体的名称。
<b>font2</b> (类 <b>Font2</b> )	指定第二个备用字体的名称。
<b>font3</b> (类 <b>Font3</b> )	指定第三个备用字体的名称。
<b>font4</b> (类 <b>Font4</b> )	指定第四个备用字体的名称。
<b>font5</b> (类 <b>Font5</b> )	指定第五个备用字体的名称。
<b>font6</b> (类 <b>Font6</b> )	指定第六个备用字体的名称。
<b>geometry</b> (类 <b>Geometry</b> )	指定 VT102 窗口的首选位置和大小。
<b>hpLowerleftBugCompat</b> (类 <b>hpLowerleftBugCompat</b> )	指定是否应当回避 <b>xdb</b> 中的程序错误, 它忽略条件冒并会一直发送 <b>ESC F</b> 来移动到左下角。 <b>true</b> 导致 <b>xterm</b> 将 <b>ESC F</b> 解释为移动到屏幕左下角的请求。缺省值是 <b>false</b> 。
<b>internalBorder</b> (类 <b>BorderWidth</b> )	指定字符与窗口边框之间的像素值。缺省值是 2。
<b>jumpScroll</b> (类 <b>JumpScroll</b> )	指定是否应当使用跳跃滚动。缺省值为 <b>True</b> 。
<b>loginShell</b> (类 <b>LoginShell</b> )	指定在窗口中运行的 shell 是否应当作为登录 shell 启动。缺省值为 <b>False</b> 。
<b>marginBell</b> (类 <b>MarginBell</b> )	指定在用户输入靠近右页边距时是否应当响起铃声。缺省值为 <b>False</b> 。
<b>multiClickTime</b> (类 <b>MultiClickTime</b> )	指定多击选择事件之间的最长时间 (以毫秒计算)。缺省值是 250 毫秒。
<b>multiScroll</b> (类 <b>MultiScroll</b> )	指定是否应当进行异步滚动。缺省值为 <b>False</b> 。
<b>nMarginBell</b> (类 <b>Column</b> )	指定从右页边距开始的字符数, 在该处页边距铃会响铃 (如果该选项已启用)。
<b>pointerColor</b> (类 <b>Foreground</b> )	指定指针的前景色。缺省值是 <b>XtDefaultForeground</b> 。

<b>pointerColorBackground</b> (类 <b>Background</b> )	指定指针的背景色。缺省值是 <b>XtDefaultBackground</b> 。
<b>pointerShape</b> (类 <b>Cursor</b> )	指定指针形状的名称。缺省值是 <b>xterm</b> 。
<b>resizeGravity</b> (类 <b>ResizeGravity</b> )	在调整窗口大小到更高或更短时会影响其行为。 <b>NorthWest</b> 指定屏幕文本的顶行保持固定。如果窗口变低, 请从底部删除行; 如果窗口变高, 请在底部添加空白行。
	这与 MIT 版本 X11R4 的行为相兼容。 <b>SouthWest</b> (缺省值) 指定屏幕文本的底行保持固定。如果窗口变高, 其他的已保存的行会向下滚动到屏幕上; 如果窗口变低, 行会滚出屏幕顶部, 顶部已保存的行会被删除。
<b>reverseVideo</b> (类 <b>ReverseVideo</b> )	指定是否应当模拟反转视频。缺省值为 <b>False</b> 。
<b>reverseWrap</b> (类 <b>ReverseWrap</b> )	指定是否应当启用逆向回绕。缺省值为 <b>False</b> 。
<b>saveLines</b> (类 <b>SaveLines</b> )	指定在滚动条打开时要保存的、超出屏幕顶端的行数。缺省值是 <b>64</b> 。
<b>scrollBar</b> (类 <b>ScrollBar</b> )	指定是否应当显示滚动条。缺省值为 <b>False</b> 。
<b>scrollTtyOutput</b> (类 <b>ScrollCond</b> )	指定到终端输出是否应当使滚动条自动滚动到滚动区域底部。缺省值为 <b>True</b> 。
<b>scrollKey</b> (类 <b>ScrollCond</b> )	指定按键操作是否应当使滚动条自动滚动到滚动区域底部。缺省值为 <b>False</b> 。
<b>scrollLines</b> (类 <b>ScrollLines</b> )	指定 <b>scroll-back</b> 和 <b>scroll-forward</b> 操作应该作为缺省值使用的行数。缺省值是 <b>1</b> 。
<b>signallInhibit</b> (类 <b>SignallInhibit</b> )	指定在 Main Options 菜单中发送信号到 <b>xterm</b> 的条目是否应该被禁止。缺省值为 <b>False</b> 。
<b>tekGeometry</b> (类 <b>Geometry</b> )	指定 Tektronix 窗口的首选大小和位置。
<b>tekInhibit</b> (类 <b>TekInhibit</b> )	指定输入 Tektronix 方式的转义序列是否应当被忽略。缺省值为 <b>False</b> 。
<b>tekSmall</b> (类 <b>TekSmall</b> )	指定如果没有给定明确的几何图形, Tektronix 方式下的窗口是否应该以最小大小启动。在小屏幕显示器上运行 <b>xterm</b> 命令时这十分有用。缺省值为 <b>False</b> 。
<b>tekStartup</b> (类 <b>TekStartup</b> )	指定 <b>xterm</b> 是否应该以 Tektronix 方式启动。缺省值为 <b>False</b> 。
<b>titleInhibit</b> (类 <b>TitleInhibit</b> )	指定 <b>xterm</b> 是否应当从 <b>TERMCAP</b> 字符串除去 <b>ti</b> 和 <b>te</b> 条件冒文件条目 (在很多面向屏幕的程序启动时, 用来在备用屏幕之间切换)。如果设置此选项, <b>xterm</b> 命令也会忽略切换到备用屏幕的转义序列。
<b>translations</b> (类 <b>Translations</b> )	指定菜单、选项、已编程字符串等等的键和按钮绑定。请参阅 “操作”。
<b>visualBell</b> (类 <b>VisualBell</b> )	指定当接收到 Ctrl+C 按键顺序信号时是否应当用可视铃 (闪烁) 来替代音效铃。缺省值为 <b>False</b> 。

以下资源是作为 **tek4014** 小窗口 (类 **Tek4014**) 的一部分来指定的:

<b>width</b> (类 <b>Width</b> )	指定 Tektronix 窗口的宽度 (以像素值计算)。
<b>height</b> (类 <b>Height</b> )	指定 Tektronix 窗口的高度 (以像素值计算)。
<b>fontLarge</b> (类 <b>Font</b> )	指定在 Tektronix 窗口系统中使用的大字体。
<b>font2</b> (类 <b>Font</b> )	指定在 Tektronix 窗口系统中使用的 2 号字体。
<b>font3</b> (类 <b>Font</b> )	指定在 Tektronix 窗口系统中使用的 3 号字体。
<b>fontSmall</b> (类 <b>Font</b> )	指定在 Tektronix 窗口系统中使用的小字体。
<b>initialFont</b> (类 <b>InitialFont</b> )	指定四种 Tektronix 字体中最最初使用哪种字体。值和 <b>set-tek-text</b> 操作的值相同。缺省值为 <b>large</b> 。

**ginTerminator** (类 **GinTerminator**)

指定在 GIN 报告或状态报告后应当跟随哪些字符。有可能是，“none”，它发送非终止字符；CRonly，它发送 CR；和 CR&EOT，它同时发送 CR 和 EOT。缺省值为 none。

可能为各种不同菜单指定的资源在 **Athena SimpleMenu** 小窗口的文档中都有描述。以下是每个菜单中各条目的类和名称的列表。

mainMenu 包含以下条目：

<b>securekbd</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>secure()</b> 操作。
<b>allowsends</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>allow-send-events(toggle)</b> 操作。
<b>redraw</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>redraw()</b> 操作。
<b>line1</b> (类 <b>SmeLine</b> )	这是分隔符。
<b>suspend</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	在支持作业控制的系统中调用 <b>send-signal(tstp)</b> 操作。
<b>continue</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	在支持作业控制的系统中调用 <b>send-signal(cont)</b> 操作。
<b>interrupt</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>send-signal(int)</b> 操作。
<b>hangup</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>send-signal(hup)</b> 操作。
<b>terminate</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>send-signal(term)</b> 操作。
<b>kill</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>send-signal(kill)</b> 操作。
<b>line2</b> (类 <b>SmeLine</b> )	这是分隔符。
<b>quit</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>quit()</b> 操作。

vtMenu 包含以下条目：

<b>scrollbar</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>set-scrollbar(toggle)</b> 操作。
<b>jumpscroll</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>set-jumpscroll(toggle)</b> 操作。
<b>reversevideo</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>set-reverse-video(toggle)</b> 操作。
<b>autowrap</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>set-autowrap(toggle)</b> 操作。
<b>reversewrap</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>set-reversewrap(toggle)</b> 操作。
<b>autolinefeed</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>set-autolinefeed(toggle)</b> 操作。
<b>appcursor</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>set-appcursor(toggle)</b> 操作。
<b>appkeypad</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>set-appkeypad(toggle)</b> 操作。
<b>scrollkey</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>set-scroll-on-key(toggle)</b> 操作。
<b>scrollttyoutput</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>set-scroll-on-tty-output(toggle)</b> 操作。
<b>allow132</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>set-allow132(toggle)</b> 操作。
<b>cursesemul</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>set-cursesemul(toggle)</b> 操作。
<b>visualbell</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>set-visualbell(toggle)</b> 操作。
<b>marginbell</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>set-marginbell(toggle)</b> 操作。
<b>altscreen</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	该条目当前被禁用。
<b>line1</b> (类 <b>SmeLine</b> )	这是分隔符。
<b>softreset</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>soft-reset()</b> 操作。
<b>hardreset</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>hard-reset()</b> 操作。
<b>clearsavedlines</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>clear-saved-lines()</b> 操作。
<b>line2</b> (类 <b>SmeLine</b> )	这是分隔符。
<b>tekshow</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>set-visibility(tek,toggle)</b> 操作。
<b>tekmode</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>set-terminal-type(tek)</b> 操作。
<b>vthide</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>set-visibility(vt,off)</b> 操作。

fontMenu 包含以下条目：

<b>fontdefault</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>set-vt-font(d)</b> 操作。
<b>font1</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>set-vt-font(1)</b> 操作。

<b>font2</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>set-vt-font(2)</b> 操作。
<b>font3</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>set-vt-font(3)</b> 操作。
<b>font4</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>set-vt-font(4)</b> 操作。
<b>font5</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>set-vt-font(5)</b> 操作。
<b>font6</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>set-vt-font(6)</b> 操作。
<b>fontescape</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>set-vt-font(e)</b> 操作。
<b>fontsel</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>set-vt-font(s)</b> 操作。

tekMenu 包含以下条目:

<b>tektextlarge</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>set-tek-text(l)</b> 操作。
<b>tektext2</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>set-tek-text(2)</b> 操作。
<b>tektext3</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>set-tek-text(3)</b> 操作。
<b>tektextsmall</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>set-tek-text(s)</b> 操作。
<b>line1</b> (类 <b>SmeLine</b> )	这是分隔符。
<b>tekpage</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>tek-page()</b> 操作。
<b>tekreset</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>tek-reset()</b> 操作。
<b>tekcopy</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>tek-copy()</b> 操作。
<b>line2</b> (类 <b>SmeLine</b> )	这是分隔符。
<b>vtshow</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>set-visibility(vt,toggle)</b> 操作。
<b>vtmode</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>set-terminal-type(vt)</b> 操作。
<b>tekhide</b> (类 <b>SmeBSB</b> )	调用 <b>set-visibility(tek,toggle)</b> 操作。

以下资源在指定给 **Athena Scrollbar** 小窗口时十分有用:

<b>thickness</b> (类 <b>Thickness</b> )	指定滚动条的宽度 (以像素值计算)。
<b>background</b> (类 <b>Background</b> )	指定滚动条背景使用的颜色。
<b>foreground</b> (类 <b>Foreground</b> )	指定滚动条前景使用的颜色。滚动条的滚动块是一个简单的棋盘图案，其前景色和背景色可以使用交替像素。

## 指针用法

创建 VT102 窗口后，使用 **xterm** 命令可以选择文本并将其复制到相同或不同的窗口中。

当指针按钮不与任何修改键一起使用时，以及当它们与 Shift 键一起使用时，会调用选择功能。对键和按钮的功能分配可以通过资源数据库来更改。

指针按钮 1 (通常为左按钮) 用于将文本保存到剪切缓冲区。将光标移动到文本开头，然后按住按钮并将光标拖动到区域结束处并释放按钮。选中的文本突出显示并被保存在全局剪切缓冲区中，在松开按钮时进行 PRIMARY 选择 (主选择)。

双击按文字进行选择，连击三次按行进行选择，连击四次回到字符状态。多次单击是由松开按钮到按下按钮的时间长短决定的，因此可以在选择中更改选择单位。如果键或按钮绑定指定要进行的 X 选择，**xterm** 命令将使选中的文本保持为突出显示，只要它是选择执行者。

指针按钮 2 (通常为中间按钮) 从 PRIMARY 选择 (如果有，否则从剪切缓冲区) 中“输入”(粘贴) 文本，将文本作为键盘输入插入。

指针按钮 3 (通常为右按钮) 扩展当前选择。如果按下时靠近选择区的右边比左边近，它扩展或收缩选择区的右边界。如果收缩选择范围越过了选择区的左边界，**xterm** 命令认定确实指的是左边界并恢复原选择，然后扩展或收缩选择区的左边界。

反之亦然：如果按下时靠近选定范围的左边界比右边界近，它扩展 / 收缩选定范围的左边界。如果收缩选择范围超出了选择区的右边界，**xterm** 命令假定确实指的是右边界并恢复原选择，然后扩展 / 收缩选择区的右边界。扩展用上次选择或扩展执行的选择单元方式来启动；可以多击按钮来循环使用选择方式。

例如，在剪切和粘贴一块块文本而不包含后续换行符时，可以从不同窗口的多个位置获取文本，然后组成 shell 的一个命令，或从程序获取输出并将其插入最喜欢的编辑器。因为剪切缓冲区是在不同应用程序之间全局共享的，所以可以将它看成是内容已知“文件”。终端仿真器和其他文本程序会将它看成是一个文本文件；换句话说，文本由换行符定界。

滚动区域显示当前显示在窗口中（突出显示）的文本的位置和数量，与实际保存的文本数量有关。当更多文本被保存（直到最大值）时，突出显示区域的大小会减少。

在滚动区域用指针单击按钮 1 将邻近行移动到显示窗口的顶端。

单击按钮 3 将显示窗口的顶行向下移动到指针位置。

单击按钮 2 将显示移动到与滚动条指针位置相对应的已保存文本中。

和 VT102 窗口不同，Tektronix 窗口中不允许文本复制。它确实允许使用 Tektronix GIN 方式，而且在该方式下光标会从箭头变为十字形。按任意键将发送该键和十字光标的当前坐标。按按钮 1、2 或 3 会分别返回字母 l、m、r。

如果在指针按钮按下时按 Shift 键，则发送相应的大写字母。为区分指针按钮和键，设置了字符的高位（但这一位通常被删去，除非终端方式是 RAW；请参阅 **tty** 命令获取详细信息）。

## 菜单

**xterm** 命令有四个菜单，名称分别为 **mainMenu**、**vtMenu**、**fontMenu** 和 **tekMenu**。每一个菜单在按下正确的按键和按钮组合时展开。大部分菜单都通过水平线分隔而划分为两个部分。菜单顶部包含可以改变的各种方式。在当前活动的方式的旁边显示复选标记。选择其中一个方式会切换其状态。菜单底部列出命令条目；选择其中之一将执行显示的功能。

**xterm** 菜单在窗口中的控制键和指针按钮 1 按下时打开。**mainMenu** 包含适用于 VT102 和 Tektronix 窗口的项。在不安全的环境中输入密码或是别的敏感数据时请使用 **Secure Keyboard** 方式。

菜单命令部分中值得注意的条目是：**Continue**、**Suspend**、**Interrupt**、**Hangup**、**Terminate** 和 **Kill**，它们分别发送 **SIGCONT**、**SIGTSTP**、**SIGINT**、**SIGHUP**、**SIGTERM** 和 **SIGKILL** 信号到在 **xterm** 下运行的进程的进程组中（通常就是 shell）。如果用户偶然按下 Ctrl+Z 暂挂了进程，**Continue** 功能会非常有用。

**vtMenu** 在 VT102 仿真中设置不同方式，并在 VT102 窗口中按下控制键和指针按钮 2 时被打开。在该菜单的命令部分，软复位条目会重新设置滚动区域。当某些程序使滚动区域保持错误设置时（通常是在使用 VMS 或 TOPS-20 时有问题），软复位十分方便。

在 **xterm** 命令处理完命令行选项后，完全复位条目会立即清除屏幕，将制表符复位为每 8 列，并将终端方式（比如换行和平滑滚动）重新设置为它们的初始状态。

**fontMenu** 设置在 VT102 窗口中使用的字体。除了由资源设置的缺省字体和若干备用字体，菜单还提供“设置字体”转义序列上次指定的字体（请参阅“控制序列”）和当前选择作为字体名（如果有 PRIMARY 选项）。

**tekMenu** 在 Tektronix 仿真中设置不同方式，在 Tektronix 窗口中按下控制键和指针按钮 2 时可将其打开。当前字体大小在菜单的 Modes 部分检入。命令部分的 **PAGE** 条目会清除 Tektronix 窗口。

## 安全性

X Windows 环境在它们的安全性级别方面有所不同。在 **xdm** 下运行的 MIT 服务器可以使用 *magic cookie* 授权模式，该模式可以对很多人提供合理的安全等级。如果服务器只使用基于主机的机制来控制对服务器的访问（参阅 **xhost** 命令），而且如果对一个主机启用访问且也允许其他用户在相同的主机上运行客户机，那么很可能有人可以运行使用 X 协议的基本服务的应用程序窥探到您的活动，并有可能捕获到从键盘输入的所有内容的副本。

这在要输入密码或其他敏感数据时要特别注意。该问题的最佳解决方案是用一种更好的授权机制而不是基于主机的控制，但在 **xterm** 命令中有一种保护键盘输入的简单机制。

**xterm** 菜单包含 **Secure Keyboard** 选项，启用时，能够确保所有的键盘输入仅定向到 **xterm** 命令（使用 **GrabKeyboard** 协议请求）。当应用程序提示输入密码（或其他敏感数据）时，可以用菜单启用 **Secure Keyboard**，输入数据，然后再次通过使用菜单禁用 **Secure Keyboard**。

一次只能有一个 X 客户机可以保护键盘，因此当尝试启用 **Secure Keyboard** 时，它可能会失败。在这种情况下，会响铃提示。如果 **Secure Keyboard** 成功启动，前景和背景颜色会交换（就像在“方式”菜单中选择了反转视频条目一样）；当退出安全方式时，颜色将再次交换。如果颜色没有交换，这就十分有可能正在受到欺骗。

如果正在运行的应用程序在询问密码前显示提示符，最安全的方法就是：在提示符显示之前进入安全方式，而且确保提示符显示正确（以新的颜色），以将受欺骗的可能性降到最低。也可以再次打开菜单并确保该条目旁边有复选标记显示。

如果在 **Secure Keyboard** 方式中 **xterm** 窗口已图标化（或是已取消映射），或者如果启动一个再生窗口管理器（它在窗口周围摆放标题栏或其他装饰品），则 **Secure Keyboard** 方式会自动禁用。（这是 X 协议的一个不容易攻破的功能。）当发生上述情况时，前景和背景颜色将会换回原来的颜色而且会响铃警告。

## 字符类

快速连击鼠标中间按钮两次会导致所有同类字符（比如字母、空白、标点）都被选中。因为不同的人对那些应该被选中的内容有不同的偏好（比如，文件名是否应该全被选中还是只是单独的子名），缺省映射可以通过使用 **charClass**（类 **CharClass**）资源来覆盖。

该资源是一系列以逗号分隔的 *range:value* 对。*range* 是在 0 到 127 之间单个数字或 *low-high*（表示从低到高），对应于要设置字符的 ASCII 代码。*value* 是任意的，虽然缺省表使用在集合中出现的第一个字符的字符数。

缺省表是：

```
static int charClass[128] = {
/* NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL */
    32,   1,   1,   1,   1,   1,   1,
/* BS  HT  NL  VT  NP  CR  SO  SI */
    1,   32,   1,   1,   1,   1,   1,
/* DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB */
    1,   1,   1,   1,   1,   1,   1,
/* CAN EM  SUB  ESC  FS  GS  RS  US */
    1,   1,   1,   1,   1,   1,   1,
/* SP  !   "   #   $   %   &   ' */
    32,   33,   34,   35,   36,   37,   38,   39,
/* (   )   *   +   ,   -   .   / */
    40,   41,   42,   43,   44,   45,   46,   47,
/* 0   1   2   3   4   5   6   7 */
    48,   48,   48,   48,   48,   48,   48,   48,
/* 8   9   :   ;   <   =   >   ? */
    48,   48,   58,   59,   60,   61,   62,   63,
```

```

/* @ A B C D E F G */
/* 64, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* H I J K L M N 0 */
48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* P Q R S T U V W */
48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* X Y Z [ \ ] ^ _ */
48, 48, 48, 91, 92, 93, 94, 48,
/* ~ a b c d e f g */
96, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* h i j k l m n o */
48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* p q r s t u v w */
48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* x y z { | } ~ DEL */
48, 48, 48, 123, 124, 125, 126, 1};


```

比如，字符串 33:48,37:48,45-47:48,64:48 表示感叹号、百分号、破折号、句点、斜杠和 & 字符都应该与字符和数字相同对待。这对剪切和粘贴电子邮件地址和文件名很有用。

## 操作

可以通过更改 **vt100** 或 **tek4014** 小窗口的转换将键（或按键顺序）重新绑定到任意输入字符串。更改事件的转换而不是键和按钮事件并非是预期的操作，这会导致不可预测的行为。以下操作是为在 **vt100** 或 **tek4014** 转换资源中使用而提供的：

<b>bell([Percent])</b>	将基本音量提高 / 降低指定的百分比来提示键盘铃声。
<b>ignore()</b>	忽略该事件但检查特殊指针位置转义序列。
<b>insert()</b>	插入与按下的键相关联的字符或字符串。
<b>insert-seven-bit()</b>	等同于 <b>insert()</b> 。
<b>insert-eight-bit()</b>	插入一个与按下的键相关联的 8 位（元）版本的字符或字符串。确切的操作依靠于 <b>eightBitInput</b> 资源的值。
<b>insert-selection(SourceName [, ...])</b>	插入在选择区或剪切缓冲区找到的由 <i>SourceName</i> 参数指示的字符串。按给定的顺序检查源（区分大小写）直到找到一个目标。通常使用的选择区包括 PRIMARY、SECONDARY 和 CLIPBOARD。剪切缓冲区通常命名为从 CUT_BUFFER0 到 CUT_BUFFER7 的序列。
<b>keymap(Name)</b>	动态定义一个新的转换表，其资源名是 <i>Name</i> 且后缀是 <i>Keymap</i> （区分大小写）。名称 None 将恢复原始的转换表。
<b>popup-menu(MenuName)</b>	显示指定的弹出菜单。有效的名称（区分大小写）包括 mainMenu、vtMenu、fontMenu 和 tekMenu。
<b>secure()</b>	切换 <b>Secure Keyboard</b> 方式（在名为『安全性』的一节中有该方式的描述），而且是从 mainMenu 中 <b>securekbd</b> 条目中调用的。
<b>select-start()</b>	在当前指针位置开始文本选择。请参阅标题为『指针用法』的一节以获取如何进行选择的详细信息。
<b>select-extend()</b>	跟踪指针并扩展该选择。仅将其绑定到 Motion 事件。
<b>select-end(DestName [, ...])</b>	将当前选择的文本放入 <i>DestName</i> 指定的所有选择区或剪切缓冲区。
<b>select-cursor-start()</b>	类似于 <b>select-start</b> ，除了它是从当前文本光标位置开始选择。
<b>select-cursor-end(DestName [, ...])</b>	类似于 <b>select-end</b> ，除了它应与 <b>select-cursor-start</b> 一起使用。

<b>set-vt-font</b> ( <i>d/l/2/3/4/5/6/e/s [,NormalFont [, BoldFont]]</i> )	设置当前 VT102 窗口使用的字体。第一个自变量为单个字符，它指定要使用的字体:  <i>d</i> 或 <i>D</i> 表示缺省字体（在 <b>xterm</b> 命令启动时最初使用的字体），  <i>I</i> 到 <i>6</i> 表示由 <i>font1</i> 到 <i>font6</i> 资源指定的字体，  <i>e</i> 或 <i>E</i> 表示通过转义码设置的普通和粗体字体（或是分别指定为由第二个和第三个操作自变量），  <i>s</i> 或 <i>S</i> 表示由第二个操作自变量指定的字体选择（由程序选择，比如 <b>xfontsel</b> 程序）。 类似于 <b>select-start</b> ，除了选择区扩展到当前指针位置。 类似于 <b>select-extend</b> ，除了选择区扩展到当前文本光标位置。  <b>start-extend()</b> <b>start-cursor-extend()</b>
<b>string</b> ( <i>String</i> )	插入指定的文本字符串，就好像它是被输入的一样。如果字符串包含空白或非字母数字字符，则必须使用引号。如果字符串自变量以字符“0x”开头，则它会解释为一个十六进制字符串常量。
<b>scroll-back</b> ( <i>Count [,Units]</i> )	回滚文本窗口，以便先前滚动出屏幕顶部的文本可以显示出来。 <i>Count</i> 自变量表示要滚动的 <i>Units</i> （可能是 <i>page</i> 、 <i>halfpage</i> 、 <i>pixel</i> 或 <i>line</i> ）的数量。 滚动类似于 <b>scroll-back</b> ，除了它是向另一方向滚动。
<b>scroll-forw</b> ( <i>Count [,Units]</i> ) <b>allow-send-events</b> ( <i>On/Off/Toggle</i> )	设置或切换 <b>allowSendEvents</b> 资源而且也可以通过 <b>mainMenu</b> 中的 <b>allowSends</b> 条目调用。 重绘窗口，也可以通过 <b>mainMenu</b> 中的 <b>redraw</b> 条目调用。 发送名为 <i>SigName</i> 的信号到 <b>xterm</b> 子进程（由 <b>-e</b> 命令行选项指定的 shell 或程序），并通过 <b>mainMenu</b> 中的 <b>suspend</b> 、 <b>continue</b> 、 <b>interrupt</b> 、 <b>hangup</b> 、 <b>terminate</b> 和 <b>kill</b> 等条目调用。允许的信号名为（不区分大小写）：  <b>tstp</b> （如果操作系统支持）， <b>suspend</b> （等同于 <b>tstp</b> ）， <b>cont</b> （如果操作系统支持）， <b>int</b> ， <b>hup</b> ， <b>term</b> ， <b>quit</b> ， <b>alrm</b> ， <b>alarm</b> （等同于 <b>alrm</b> ），和 <b>kill</b> 。 发送 <b>SIGHUP</b> 到子程序并退出。它也可以通过 <b>mainMenu</b> 中的 <b>quit</b> 条目调用。
<b>quit()</b>	发送 <b>SIGHUP</b> 到子程序并退出。它也可以通过 <b>mainMenu</b> 中的 <b>quit</b> 条目调用。
<b>set-scrollbar</b> ( <i>On/Off/Toggle</i> )	切换 <b>scrollbar</b> 资源，也可以通过 <b>vtMenu</b> 中的 <b>scrollbar</b> 条目调用。
<b>set-jumpscroll</b> ( <i>On/Off/Toggle</i> )	切换 <b>jumpscroll</b> 资源，也可以通过 <b>vtMenu</b> 的 <b>jumpscroll</b> 条目调用。

<b>set-reverse-video</b> (On/Off/Toggle)	切换 <b>reverseVideo</b> 资源，也可以通过 vtMenu 中的 <b>reversevideo</b> 条目调用。
<b>set-autowrap</b> (On/Off/Toggle)	切换长输入行的自动换行，并可通过 vtMenu 中的 <b>autowrap</b> 条目调用。
<b>set-reversewrap</b> (On/Off/Toggle)	切换 <b>reverseWrap</b> 资源，也可以通过 vtMenu 的 <b>reversewrap</b> 条目调用。
<b>set-autolinefeed</b> (On/Off/Toggle)	切换换行的自动插入方式，并可以通过 vtMenu 中的 <b>autolinefeed</b> 条目调用。
<b>set-appcursor</b> (On/Off/Toggle)	切换 Application Cursor Key 方式的处理，并可以通过 vtMenu 中的 <b>appcursor</b> 条目调用。
<b>set-appkeypad</b> (On/Off/Toggle)	切换 Application Keypad 方式的处理，并可以通过 vtMenu 中的 <b>appkeypad</b> 条目调用。
<b>set-scroll-on-key</b> (On/Off/Toggle)	切换 <b>scrollKey</b> 资源，也可以从 vtMenu 中的 <b>scrollkey</b> 条目调用。
<b>set-scroll-on-tty-output</b> (On/Off/Toggle)	切换 <b>scrollTtyOutput</b> 资源，也可以从 vtMenu 中的 <b>scrollttyoutput</b> 条目调用。
<b>set-allow132</b> (On/Off/Toggle)	切换 <b>c132</b> 资源，也可以从 vtMenu 中的 <b>allow132</b> 条目调用。
<b>set-cursesemul</b> (On/Off/Toggle)	切换 <b>curses</b> 资源，也可以从 vtMenu 中的 <b>cursesemul</b> 条目调用。
<b>set-visual-bell</b> (On/Off/Toggle)	切换 <b>visualBell</b> 资源，也可以通过 vtMenu 中的 <b>visualbell</b> 条目调用。
<b>set-marginbell</b> (On/Off/Toggle)	切换 <b>marginBell</b> 资源，而且也可以通过 vtMenu 中的 <b>marginbel</b> 条目调用。
<b>set-altscreen</b> (On/Off/Toggle)	在备用屏幕和当前屏幕之间切换。
<b>soft-reset()</b>	重新设置滚动区域，而且也可以从 vtMenu 中的 <b>softreset</b> 条目调用。
<b>hard-reset()</b>	重新设置滚动区域、标记、窗口大小和光标键并清除屏幕。它也可以从 vtMenu 中的 <b>hardreset</b> 条目调用。
<b>clear-saved-lines()</b>	执行 <b>hard-reset</b> (参看前面的条目)，而且也清除超出屏幕顶部的已保存行的历史记录。它也可以从 vtMenu 中的 <b>clearsavedlines</b> 条目调用。
<b>set-terminal-type</b> (Type)	按照 Type 字符串，直接输出到 vt 或 tek 窗口。也可以从 vtMenu 中的 <b>tekmode</b> 条目和 tekMenu 中的 <b>vtmode</b> 条目调用。
<b>set-visibility</b> (vt/tek, On/Off/Toggle)	控制 vt 或 tek 窗口是否可见。它也可以从 vtMenu 中的 <b>tekshow</b> 和 <b>vthide</b> 条目和 tekMenu 中的 <b>vtshow</b> 和 <b>tekhide</b> 条目调用。
<b>set-tek-text</b> (large/2/3/small)	根据自变量，将 Tektronix 窗口中使用的字体设置为 <b>tektextlarge</b> 、 <b>tektext2</b> 、 <b>tektext3</b> 和 <b>tektextsmall</b> 资源的值。它也可通过 tekMenu 中与资源同名的条目调用。
<b>tek-page()</b>	清除 Tektronix 窗口，而且也可以通过 tekMenu 中的 <b>tekpage</b> 条目调用。
<b>tek-reset()</b>	复位 Tektronix 窗口，而且也可以通过 tekMenu 中的 <b>tekreset</b> 条目调用。
<b>tek-copy()</b>	将用于生成当前窗口内容的转义码复制到当前目录中一个名称以 <b>COPY</b> 开头的文件。它也可以从 tekMenu 中的 <b>tekcopy</b> 条目调用。
<b>visual-bell()</b>	快速刷新窗口。

Tektronix 窗口也具有以下操作:

**gin-press(l/L/m/M/r/R)** 发送指示的图像输入代码。

在 VT102 窗口中缺省绑定是:

```
Shift <KeyPress> Prior:      scroll-back(1,halfpage) \n\
Shift <KeyPress> Next:       scroll-forw(1,halfpage) \n\
Shift <KeyPress> Select:     select-cursor-start \
                            select-cursor-end(PRIMARY,
CUT_BUFFER0) \n\
Shift <KeyPress> Insert:    insert-selection(PRIMARY,
CUT_BUFFER0) \n\
~Meta<KeyPress>:           insert-seven-bit \n\
Meta<KeyPress>:            insert-eight-bit \n\
!Ctrl <Btn1Down>:          popup-menu(mainMenu) \n\
!Lock Ctrl <Btn1Down>:     popup-menu(mainMenu) \n\
~Meta <Btn1Down>:          select-start \n\
~Meta <Btn1Motion>:        select-extend \n\
!Ctrl <Btn2Down>:          popup-menu(vtMenu) \n\
!Lock Ctrl <Btn2Down>:     popup-menu(vtMenu) \n\
~Ctrl ~Meta <Btn2Down>:   ignore \n\
~Ctrl ~Meta <Btn2Up>:     insert-selection(PRIMARY,
CUT_BUFFER0) \n\
!Ctrl <Btn3Down>:          popup-menu(fontMenu) \n\
!Lock Ctrl <Btn3Down>:     popup-menu(fontMenu) \n\
~Ctrl ~Meta <Btn3Down>:   start-extend \n\
~Meta <Btn3Motion>:        select-extend \n\
<BtnUp>:                  select-end(PRIMARY, CUT_BUFFER0) \n\
<BtnDown>:                bell(0)
```

在 Tektronix 窗口中缺省绑定是:

```
~Meta<KeyPress>:           insert-seven-bit \n\
Meta<KeyPress>:            insert-eight-bit \n\
!Ctrl <Btn1Down>:          popup-menu(mainMenu) \n\
!Lock Ctrl <Btn1Down>:     popup-menu(mainMenu) \n\
!Ctrl <Btn2Down>:          popup-menu(tekMenu) \n\
!Lock Ctrl <Btn2Down>:     popup-menu(tekMenu) \n\
Shift ~Meta<Btn1Down>:    gin-press(L) \n\
~Meta<Btn1Down>:          gin-press(l) \n\
Shift ~Meta<Btn2Down>:    gin-press(M) \n\
~Meta<Btn2Down>:          gin-press(m) \n\
Shift ~Meta<Btn3Down>:    gin-press(R) \n\
~Meta<Btn3Down>:          gin-press(r)
```

以下是如何运用键映射操作来添加特殊键来输入通常输入的工作:

```
*VT100.Translations:      #override <Key>F13: keymap(dbx)
*VT100.dbxKeymap.translations:
 \
<Key>F14:    keymap(None) \n\
<Key>F17:    string("next") string(0x0d) \n\
<Key>F18:    string("step") string(0x0d) \n\
<Key>F19:    string("continue") string(0x0d) \n\
<Key>F20:    string("print ")
                   insert-selection(PRIMARY,CUT_BUFFER0)
```

## 环境

**xterm** 命令为创建的大小窗口设置适当的 **TERM** 和 **TERMCAP** 环境变量。它也使用和设置 **DISPLAY** 环境变量来指定使用哪个位图显示终端。**WINDOWID** 环境变量设置为 xterm 窗口的 X-Windows 标识号。

## 程序错误

有一些系统上不能执行大量的粘贴。这不是 **xterm** 命令的程序错误；这是那些系统的伪终端驱动程序的程序错误。**xterm** 命令以 pty 能接受数据的速度将大容量粘贴传送给 pty，但有些 pty 驱动程序并没有返回能判断写操作是否已经成功的足够的信息。

在 **xterm** 命令启动后很多选项不能重新设置。

只支持固定宽度、字符单元字体。

## 控制序列

本节列出 **xterm** 命令可用的控制序列。

### 定义

以下信息显示如何解释本节中的按键顺序。

<b>c</b>	文字符号 <i>c</i> 。
<b>C</b>	单个（需要的）字符。
<b>P<sub>s</sub></b>	单个（通常是可选的）数字参数，由一个或多个数字组成。
<b>P<sub>m</sub></b>	由任意多个单个数字参数组成的多数字参数，由；（分号）字符分隔。
<b>P<sub>t</sub></b>	由可打印的字符组成的文本参数。

### VT100 方式

这些控制序列中大部分是标准 VT102 控制序列，但这里也有一些来自稍后 DEC VT 终端的序列。不支持的主要的 VT102 功能特征是平滑滚动、双倍大小字符、闪烁字符和 VT52 方式。

有一些附加的控制序列提供 xterm- 从属函数，例如滚动条或窗口大小。其中功能由 DEC 或 ISO 6429 指定，分配给它的代码在圆括号里给出。指定字符集的转义码由 ISO 2022 指定；请参阅有关文档获取字符集的论述。

控制序列	描述
<b>BEL</b>	响铃 (Ctrl+G)
<b>BS</b>	回退 (Ctrl+H)
<b>TAB</b>	水平制表符 (HT) (Ctrl+I)
<b>LF</b>	换行或新起一行 (NL) (Ctrl+J)
<b>VT</b>	垂直制表符 (Ctrl+K)，与 LF 相同
<b>FF</b>	换页或新起一页 (NP) (Ctrl+L)，与 LF 相同
<b>CR</b>	回车符 (Ctrl+M)
<b>SO</b>	移出 (Ctrl+N) -> 切换至备用字符集：调用 G1 字符集。
<b>SI</b>	移入 (Ctrl+O) -> 切换至标准字符集：调用 G0 字符集（缺省值）。
<b>ESC # 8</b>	DEC 屏幕测试 (DCECALN)
<b>ESC ( C</b>	指定 G0 字符集 (ISO 2022) <b>C = 0</b> DEC 特殊字符和线图集 <b>C = A</b> 英国 (UK) <b>C = B</b> 美国 (USASCII)

控制序列	描述
<b>ESC ) C</b>	指定 G1 字符集 (ISO 2022) <b>C = 0</b> DEC 特殊字符和线图集 <b>C = A</b> 英国 (UK) <b>C = B</b> 美国 (USASCII)
<b>ESC * C</b>	指定 G2 字符集 (ISO 2022) <b>C = 0</b> DEC 特殊字符和线图集 <b>C = A</b> 英国 (UK) <b>C = B</b> 美国 (USASCII)
<b>ESC + C</b>	指定 G3 字符集 (ISO 2022) <b>C = 0</b> DEC 特殊字符和线图集 <b>C = A</b> 英国 (UK) <b>C = B</b> 美国 (USASCII)
<b>ESC 7</b>	保存光标 (DECSC)
<b>ESC 8</b>	恢复光标 (DECRC)
<b>ESC =</b>	应用程序小键盘 (DECPAM)
<b>ESC &gt;</b>	正常小键盘 (DECNM)
<b>ESC D</b>	索引 (IND)
<b>ESC E</b>	下一行 (NEL)
<b>ESC H</b>	制表符设置 (HTS)
<b>ESC M</b>	逆向索引 (RI)
<b>ESC N</b>	G2 字符集的单精度 2 位选择 (SS2)：只影响下一个字符。
<b>ESC P</b>	G3 字符集的单精度 2 位选择 (SS2)：只影响下一个字符。
<b>ESC O P<sub>t</sub> ESC \</b>	设备控制字符串 (DCS)。xterm 没有实现 DCS 功能； <b>P<sub>t</sub></b> 被忽略。 <b>P<sub>t</sub></b> 不需要是可打印字符。
<b>ESC Z</b>	返回终端标识符 (DECID)。 <b>ESC [ c</b> (DA) 的废弃的格式
<b>ESC [ P<sub>s</sub> @</b>	插入多个字符中的 <b>P<sub>s</sub></b> (空白) 字符 (缺省值=1) (ICH)
<b>ESC [ P<sub>s</sub> A</b>	光标向上 <b>P<sub>s</sub></b> 倍数 (缺省值=1) (CUU)
<b>ESC [ P<sub>s</sub> B</b>	光标向下 <b>P<sub>s</sub></b> 倍数 (缺省值=1) (CUD)
<b>ESC [ P<sub>s</sub> C</b>	光标向前 <b>P<sub>s</sub></b> 倍数 (缺省值=1) (CUF)

<b>ESC [ P<sub>s</sub> D</b>	光标向后 <b>P<sub>s</sub></b> 倍数 (缺省值=1) (CUB)
<b>ESC [ P<sub>s</sub> ; P<sub>s</sub> H</b>	光标位置 [行;列] (缺省值=1) (CUP)
<b>ESC [ P<sub>s</sub> J</b>	清除显示内容 (ED) <b>P<sub>s</sub> = 0</b> 向下清除 (缺省值) <b>P<sub>s</sub> = 1</b> 向上清除 <b>P<sub>s</sub> = 2</b> 全部清除

<b>ESC [ <math>P_s</math> K</b>	擦除行 (EL)  $P_s = 0$ 清除到右边 (缺省值) $P_s = 1$ 清除到左边 $P_s = 2$ 全部清除
<b>ESC [ <math>P_s</math> L</b>	插入 $P_s$ 行 (缺省值=1) (IL)
<b>ESC [ <math>P_s</math> M</b>	删除 $P_s$ 行 (缺省值=1) (DL)
<b>ESC [ <math>P_s</math> P</b>	删除 $P_s$ 字符 (缺省值=1) (DCH)
<b>ESC [ <math>P_s</math> ; <math>P_s</math> ; <math>P_s</math> ; <math>P_s</math> ; <math>P_s</math> T</b>	初始化高亮度鼠标轨迹。参数为 [Func;Startx;Starty;FirstRow;LastRow]。请参阅第 218 页的『鼠标跟踪』。
<b>ESC [ <math>P_s</math> c</b>	SendDevice 属性 (DA) 删除 $P_s$ 字符 (缺省值=1) (DCH)  $P_s = 0$ 或被省略 从终端请求属性  <b>ESC [ ? 1 ; 2 c</b> ( “我是有高级视频选项的 VT100。” )
<b>ESC [ <math>P_s</math> ; <math>P_s</math> f</b>	水平和垂直位置 [行;列] (缺省值是 [1;1]) (HVP)
<b>ESC [ <math>P_s</math> g</b>	制表符清除 (TBC)  $P_s = 0$ 清除当前列 (缺省值) $P_s = 3$ 全部清除
<b>ESC [ <math>P_m</math> h</b>	设置方式 (SM)  $P_s = 4$ 插入方式 (IRM) $P_s = 2 0$ 自动换行 (LNM)
<b>ESC [ <math>P_m</math> I</b>	复位方式 (RM)  $P_s = 4$ 替换方式 (IRM) $P_s = 2 0$ 正常换行 (LNM)
<b>ESC [ <math>P_m</math> m</b>	字符属性 (SGR)  $P_s = 0$ 正常 (缺省值) $P_s = 1$ 粗体 $P_s = 4$ 下划线 $P_s = 5$ 闪烁 (显示为粗体) $P_s = 7$ 逆相

<b>ESC [ <math>P_s</math> n</b>	设备状态报告 (DSR)  $P_s = 5$ 状态报告 <b>ESC [ 0 n ("OK")</b>
<b>ESC [ <math>P_s</math> ; <math>P_s</math> r</b>	$P_s = 6$ 报告光标位置 (CPR) [row;column] as <b>ESC [ r ; c R</b>
<b>ESC [ <math>P_s</math> x</b>	$P_s = 2 0$ 自动换行 (LNM)
<b>ESC [ ? <math>P_m</math> h</b>	DE 专用方式 (DECSET)  $P_s = 1$ 应用程序光标键 (DECCKM)  $P_s = 2$ 对字符集 G0–G3 指定 USASCII。 (在 VT102 中, 这选择 VT52 方式 (DECANM), 而该方式 <b>xterm</b> 并不支持。)  $P_s = 3$ 132 列方式 (DECCOLM)  $P_s = 4$ 平滑 (慢) 滚动 (DECSCLM)  $P_s = 5$ 反转视频 (DECSCNM)  $P_s = 6$ 初始方式 (DECOM)  $P_s = 7$ 回绕方式 (DECAWM)  $P_s = 8$ 自动重复键 (DECARM)  $P_s = 9$ 设置按钮按下时的鼠标 X 和 Y 坐标。请参阅第 218 页的『鼠标跟踪』。  $P_s = 3 8$ 进入 Tektronix 方式 (DECTEK)  $P_s = 4 0$ 允许 80 <→ 132 方式  $P_s = 4 1$ <b>curses</b> 功能修订  $P_s = 4 4$ 打开页边距铃声提醒  $P_s = 4 5$ 逆向回绕方式  $P_s = 4 7$ 使用备用屏幕缓冲区 (直到被 <b>titleInhibit</b> 资源禁用)  $P_s = 1 0 0 0$ 设置按钮按下和释放时的鼠标 X 和 Y 坐标。请参阅第 218 页的『鼠标跟踪』。  $P_s = 1 0 0 1$ 使用高亮度的鼠标跟踪。

<b>ESC [ ? <math>P_m</math> I</b>	DEC 专用方式复位 (DECRST)  $P_s = 1$ 正常光标键 (DECCKM) $P_s = 3$ 80 列方式 (DECCOLM) $P_s = 4$ 快速跳动滚动 (DECSCLM) $P_s = 5$ 正常视频 (DECSCNM) $P_s = 6$ 正常光标方式 (DECOM) $P_s = 7$ 无回绕方式 (DECAWM) $P_s = 8$ 无自动重复键 (DECARM) $P_s = 9$ 按钮按下时不发送鼠标的 X 和 Y 坐标。 $P_s = 40$ 禁止 80 <→ 132 方式 $P_s = 41$ 无 <b>curses</b> 功能修订 $P_s = 44$ 关闭页边距铃声提醒 $P_s = 45$ 无逆向回绕方式 $P_s = 47$ 使用正常屏幕缓冲区 $P_s = 1000$ 在按钮按下和释放时不发送鼠标 X 和 Y 坐标。 $P_s = 1001$ 不使用高亮度的鼠标跟踪。xxx
<b>ESC [ ? <math>P_m</math> r</b>	恢复 DEC 专用方式值。该先前保存的 $P_s$ 值被恢复。 $P_s$ 值和 DECSET 相同。
<b>ESC [ ? <math>P_m</math> s</b>	保存 DEC 专用方式值。 $P_s$ 值和 DECSET 相同。
<b>ESC ]? <math>P_s</math> ; <math>P_t</math> BEL</b>	设置文本参数  $P_s = 0$ 将图标名和窗口标题更改为 $P_t$ $P_s = 1$ 将图标名更改为 $P_t$ $P_s = 2$ 将窗口标题更改为 $P_t$ $P_s = 50$ 将字体设置为 $P_t$
<b>ESC <math>P_t</math> ESC \</b>	专用消息 (PM)。 <b>xterm</b> 未实现 PM 功能； $P_t$ 不需要是可打印字符。
<b>ESC _ <math>P_t</math> ESC \</b>	应用程序命令 (APC)。专用消息 (PM)。 <b>xterm</b> 未实现 APC 功能； $P_t$ 被忽略。 $P_t$ 不需要是可打印字符。
<b>ESC c</b>	完全复位 (RIS)
<b>ESC n</b>	选择 G2 字符集 (LS2)
<b>ESC o</b>	选择 G3 字符集 (LS3)
<b>ESC I</b>	将 G3 字符集作为 GR (LS3R) 调用。对 <b>xterm</b> 没有可见的效果。

<b>ESC }</b>	将 G2 字符集作为 GR (LS2R) 调用。对 <b>xterm</b> 没有可见的效果。
<b>ESC</b>	将 G1 字符集作为 GR (LS1R) 调用。对 <b>xterm</b> 没有可见的效果。

## XTERM 描述限制

在 AIX V4 中的 DEC.TI 文件中的 xterm 终端描述可通过使用 SGR 属性来提供下划线方式。该 SMUL 和 RMUL 属性当前并没有在 AIX V4 的 XTERM 终端描述中定义。使用名为 SGR 的更为通用的功能。

```
tput sgr x y
```

其中 *x* 是 1 或 0，分别用于打开或关闭突出显示方式，*y* 是 1 或 0，分别用于打开或关闭下划线方式。请参阅文章“**terminfo** 文件格式”以获得有关 SGR 能力的更多信息。

```
tput sgr 0 1    关闭标准输出; 打开下划线
tput sgr 0 0    关闭标准输出; 关闭下划线
tput sgr 1 1    打开标准输出; 打开下划线
tput sgr 1 0    打开标准输出; 关闭下划线
```

## 鼠标跟踪

**VT** 小窗口可以设置为在按钮按下时发送鼠标位置和其他信息。该方式典型情况下用于编辑器和其他希望使用鼠标的全屏方式应用程序。

有三种互斥方式，每种都通过 DECSET (或 DECRST) 转义序列中不同的参数来启用 (或禁用)。**xterm** 命令生成的所有鼠标跟踪转义序列参数编码成单个字符的数字参数，如: *value*+040。该屏幕坐标系基于 1。

例如！是 1。该屏幕坐标系基于 1。

X10 兼容性方式在按钮按下时发送一个转义序列，对位置和按下的鼠标按钮进行编码。该方式是通过指定参数 DECSET 为 9 启用的。在按钮按下时，**xterm** 命令发送以下“6 个字符”。*C<sub>b</sub>* 是按钮 1。*C<sub>x</sub>* 和 *C<sub>y</sub>* 是按钮按下时鼠标的 *x* 和 *y* 坐标。

**ESC [ M C<sub>b</sub>C<sub>x</sub>C<sub>y</sub>**

正常轨迹方式发送在按钮按下和松开的时候都会发送一个转义序列。修饰符信息也被发送。通过指定参数 DECSET 为 1000 可以启用该方式。在按钮按下或释放时，**xterm** 命令发送以下“按键顺序”：

**ESC [ M C<sub>b</sub>C<sub>x</sub>C<sub>y</sub>**

*C<sub>b</sub>* 的低两位编码按钮信息: 0=MB1 按下, 1=MB2 按下, 2=MB3 按下, 3=释放。高位编码在按钮按下时哪些修改键关闭并将它们加在一起。4=Shift, 8=Meta, 16=Control。*C<sub>x</sub>* 和 *C<sub>y</sub>* 是鼠标事件的 *x* 和 *y* 坐标。左上角是 (1, 1)。

鼠标高亮度跟踪向程序通知按钮按下，从程序中得到了一定范围的行，并在该范围内突出显示鼠标覆盖的区域直到按钮释放，然后向程序发送释放时的坐标。该方式是通过指定参数 DECSET 为 1001 启用的。

**警告:** 该方式的使用需要合作程序，否则它将挂起 **xterm** 命令。在按钮按下时，生成和正常跟踪相同的信息；**xterm** 命令然后等待程序发送鼠标跟踪信息。所有 X 事件都被忽略，直到从 pty 接收到以下正确的转义序列：

**ESC [ P<sub>s</sub> ; P<sub>s</sub> ; P<sub>s</sub> ; P<sub>s</sub> ; T**

参数为 *Func*、*Startx*、*Starty*、*FirstRow* 和 *LastRow*。*Func* 参数是非零值，用来初始化高亮度跟踪，0 (零) 则表示放弃。*Startx* 和 *Starty* 参数给出突出显示区域的开始 *x* 和 *y* 位置。结束位置跟踪鼠标轨迹，但不会在行

*FirstRow* 之上而且始终 *LastRow* 行之上。(屏幕顶端是行 1。) 当按钮释放时, **xterm** 命令以两种方法之一报告结束位置: 如果开始和结束坐标都是有效的文本位置, **xterm** 命令按以下方式报告“结束位置”:

**ESC [ t C<sub>x</sub>C<sub>y</sub>**

如果任一个坐标超过了行尾, **xterm** 命令按如下方式报告“结束位置”:

**ESC [ T C<sub>x</sub>C<sub>y</sub>C<sub>x</sub>C<sub>y</sub>C<sub>x</sub>C<sub>y</sub>**

参数为 *Startx*、*Starty*、*Endx*、*Endy*、*Mousex* 和 *Mousey*。*Startx*、*Starty*、*Endx* 和 *Endy* 参数给出该区域的开始和结束字符位置。*Mousex* 和 *Mousey* 参数给出鼠标在按钮弹起时的位置, 它不超过一个字符。

## Tektronix 4014 方式

大多数序列是标准 Tektronix 4014 控制序列。未提供的主要功能是直写和散焦方式。本文档没有描述在各种不同 Tektronix 绘图方式中用的命令, 但描述了开关方式的命令。

## 相关信息

**aixterm** 命令、**resize** 命令、**tset** 命令、**vi** 或 **vedit** 命令。

---

## xwd 命令

### 用途

转储增强 X-Windows 窗口的图像。

### 语法

```
xwd [ -add Value ] [ -frame ] [ -display Display ] [ -help ] [ -nobdrs ] [ -xy ] [ -out File ]  
[ -root | -id id | -name Name ] [ -icmap ] [ -screen ]
```

### 描述

**xwd** 命令是增强 X-Windows 的窗口转储实用程序。**xwd** 命令允许将窗口映像存储为特殊的已格式化的转储文件。然后, 该文件可以被其他各种可执行重显、打印、编辑、格式化、归档和图像处理等功能的 X 实用程序读取。通过在期望的窗口中单击鼠标来选择目标窗口。键盘铃会在转储开始时响一次, 转储结束后响二次。

### 标志

<b>-add Value</b>	指定添加到每个像素的符号值。该选项是 X11R5 特有的。
<b>-frame</b>	该选项表明在手动选择窗口时, 窗口管理器框架也应该包含在内。
<b>-display Display</b>	指定服务器连接。
<b>-help</b>	打印使用命令的语法摘要。
<b>-nobdrs</b>	指定窗口转储不包含构成 X-Windows 边框的像素。如果想将窗口内容包含在文档中作为说明, 这十分有用。 <b>-nobdrs</b> 标志的结果取决于哪个窗口管理器在运行。很多窗口管理器都从客户机中除去所有边框。例如, <b>XGetWindowAttributes</b> 函数在客户机启动时返回一个值为 0 的 <b>border_width</b> 字段而不管真正的边框宽度为多少。因此, 任何在屏幕上可见的边沿都属于窗口管理器; 客户机对其则一无所知。在这种情况下, <b>-nobdrs</b> 标志没有作用。
<b>-out File</b>	在命令行上指定输出文件。缺省值是输出到标准输出。
<b>-root</b>	表明在窗口转储时根窗口应该被选中, 而不需要请求用户用指针选择窗口。该选项是 X11R5 特有的。

<b>-id</b> <i>id</i>	表明在窗口转储时具有指定资源标识符的窗口应该被选中，而不需要请求用户用指针选择窗口。该选项是 X11R5 特有的。
<b>-name</b> <i>Name</i>	表明在窗口转储时具有指定 WM_NAME 属性的窗口应该被选中，而不需要请求用户用指针选择窗口。该选项是 X11R5 特有的。
<b>-icmap</b>	强制使用屏幕的第一个已安装的颜色表来获取 RGB 值。缺省情况下，使用选中窗口的颜色表。该选项是 X11R5 特有的。
<b>-screen</b>	表明用以获取图像的 GetImage 请求应该在根窗口上完成，而不是直接在指定的窗口上完成。用这种方式可以获取与指定窗口重叠的其他窗口的部分内容，而且，更为重要的是可以捕获那些作为独立窗口而显示在指定窗口之上的菜单或其他弹出菜单。该选项是 X11R5 特有的。
<b>-xy</b>	选择 xy 格式转储而不是使用缺省的 z 格式。该选项只适用彩色显示器。

## 文件

**XWDFile.h** X-Windows 转储文件格式定义文件。

## 相关信息

**xwud** 命令。

## xwud 命令

### 用途

检索和显示增强的 X-Windows 的转储图像。

### 语法

```
xwud [ -in FileName ] [ -noclick ] [ -geometry Geometry ] [ -display Display ] [ -new ] [ -std MapType ] [ -raw ] [ -vis visual_type | visual_id ] [ -help ] [ -rv ] [ -plane Number ] [ -fg Color ] [ -bg Color ]
```

### 描述

**xwud** 命令检索增强的 X-Windows 窗口的转储图像。它通过在一个窗口中显示由 **xwd** 命令先前产生的特殊格式的转储文件来实现上述功能。转储文件格式由 **XWDFile.h** 文件决定。

可以用标志指定彩色显示器、窗口大小及位置、输入字段和可视类或标识。也可以选择要显示的图像单一面。

### 标志

<b>-bg</b> <i>Color</i>	指定在显示一幅位图图像（或图像的单一面）时图像中显示的 0（零）位的颜色。
<b>-display</b> <i>Display</i>	指定要连接的服务器；请参阅 <b>X</b> 命令。
<b>-fg</b> <i>Color</i>	指定在显示一幅位图图像（或图像的单一面）时图像中显示的 1 位的颜色。
<b>-geometry</b> <i>Geometry</i>	指定窗口的大小和位置。典型用法是只要指定位置，让大小缺省设置为图像的实际大小。
<b>-help</b>	打印允许选项的简短描述。

<b>-in</b> <i>FileName</i>	在命令行上指定输入文件。如果没有指定输入文件，就采用标准输入。
<b>-new</b>	为显示图像创建一个新的颜色映射。如果图像特征匹配显示器的特征，这个标志可以在屏幕上更快地显示图像，但这是以使用新的颜色映射为代价的（在很多终端上这会导致其他窗口也显示为彩色）。
<b>-noclick</b>	在单击窗口中的一个按钮时阻止应用程序结束。通过输入字符 q 或 Q，或是用 Ctrl-C 按键顺序来结束应用程序。
<b>-plane</b> <i>Number</i>	选择要显示的图像单一层面。平面用数字标识，0（零）是最低有效位。用该标志决定哪个层面传递到 <b>xpr</b> 命令打印。
<b>-raw</b>	用当前屏幕上存在的任何颜色显示转储图像。这个标志在回存图像到图像原来所在的相同屏幕，而该源窗口还在屏幕上时很有用。这样可以更快地在屏幕上获取图像。
<b>-rv</b>	如果显示位图图像（或图像的单一层面），则交换前景色和背景色。这个标志在显示区分像素值为 0 和 1（从其在显示器上的显示逆向获得）的颜色的位图图像时很有用。
<b>-std</b> <i>MapType</i>	使用指定的标准颜色映射显示图像。通过将类型转换为大写字母，并加前缀 <b>RGB_</b> 和添加后缀 <b>_MAP</b> ，可以获取映射类型。典型的映射类型为 <b>best</b> 、 <b>default</b> 和 <b>gray</b> 。请参阅 <b>/usr/lpp/X11/Xamples/clients/xstdcmap</b> 有关创建标准颜色映射的信息。
<b>-vis</b> <b>visual_type</b>   <b>visual_id</b>	指定特定的可视类型或可视标识。缺省值为选取最好的一个，或者您指定 <b>default</b> ，这和根窗口的颜色映像图的类相同。  也可以指定一个特定的类： <b>StaticGray</b> 、 <b>GrayScale</b> 、 <b>StaticColor</b> 、 <b>PseudoColor</b> 、 <b>DirectColor</b> 、 <b>TrueColor</b> 。指定 <b>Match</b> 使用和源图像一样的类。
	指定一个十六进制的数（以 0x 为前缀）或是一个十进制数作为确切的可视标识（对服务器是特定的标识）。该字符串不区分大小写。

## 环境变量

**DISPLAY** 获取缺省显示器。

## 示例

要在转储窗口检索一个特定的文件，输入：

```
xwud -in FileName
```

## 相关信息

**X** 命令、**xpr** 命令、**xwd** 命令。

## yacc 命令

### 用途

从与上下文无关的语法规则所组成的输入生成 LALR(1) 语法分析程序。

## 语法

```
yacc [ -b Prefix ] [ -C ] [ -d ] [ -l ] [ -NnNumber ] [ -NmNumber ] [ -NrNumber ] [ -p Prefix ] [ -s ] [ -t ] [ -v ] [ -y Path ] Grammar
```

## 描述

**yacc** 命令将与上下文无关的语法规范转换成一组表格，执行 LALR(1) 分析算法的简单自动机会用到该组表格。语法可能是有歧义的；此时，使用指定的优先规则来解决语法的二义性。

必须用 C 语言编译器编译输出文件 **y.tab.c**，以生成 **yyparse** 函数。这个函数必须由 **yylex** 词法分析器，**main** 子例程以及 **yyerror** 错误处理子例程（必须提供这些子例程）装入。**lex** 命令对创建可供 **yyparse** 子例程使用的词法分析器很有用。简化版本的 **main** 和 **yyerror** 子例程通过 **yacc** 库 **liby.a** 可以得到。而且，**yacc** 能够用来生成 C++ 输出。

可以用 **-DYACC\_MSG** 选项编译 **yacc** 生成的 C 文件 (**y.tab.c**) 来包含使用消息工具必需的代码。当在编译时使用该选项，由 **yyparse** 子例程和 **YYBACKUP** 宏生成的错误消息会从 **yacc\_user.cat** 目录中抽取。

这允许在非英语语言环境中以不同于英语的语言接收错误消息。如果找不到目录或打不开目录，**yyparse** 和 **YYBACKUP** 子例程显示缺省英文消息。

**yacc** 命令受 **LANG**、**LC\_ALL**、**LC\_CTYPE** 和 **LC\_MESSAGES** 环境变量影响。

## 标志

<b>-b</b> <i>Prefix</i>	使用 <i>Prefix</i> 取代 <b>y</b> 作为所有输出文件名的前缀。代码文件 <b>y.tab.c</b> ，头文件 <b>y.tab.h</b> （在 <b>-d</b> 指定时创建）和描述文件 <b>y.output</b> （在 <b>-v</b> 指定时创建）分别更改为 <i>Prefix.tab.c</i> 、 <i>Prefix.tab.h</i> 和 <i>Prefix.output</i> 。
<b>-C</b>	为和 C++ 编译器一起使用而生成 <b>y.tab.C</b> 文件以取代 <b>y.tab.c</b> 文件。要使用输入输出的 I/O 流库，定义宏 <b>_CPP_IOSTREAMS</b> 。
<b>-d</b>	产生文件 <b>y.tab.h</b> 。这包含 <b>#define</b> 语句，该语句将 <b>yacc</b> 分配的标记代码与标记名关联起来。这允许除了 <b>y.tab.c</b> 的源文件通过包含头文件来访问标记代码。
<b>-l</b>	在 <b>y.tab.c</b> 中不包含任何 <b>#line</b> 构造。只在语法和关联操作全都调试过后才使用这个标记。
<b>-NnNumber</b>	将标记名和非终端名数组的大小更改为 <i>Number</i> 。缺省值是 8000。有效值应该大于 8000。
<b>-NmNumber</b>	将内存状态数组大小更改为 <i>Number</i> 。缺省值是 40000。有效值应该大于 40000。
<b>-NrNumber</b>	更改内部缓冲区大小以处理大型语法。缺省值是 2000。有效值应该大于 2000。
<b>-p</b> <i>Prefix</i>	使用 <i>Prefix</i> 取代 <b>y</b> 作为所有由 <b>yacc</b> 命令创建的文件外部名的前缀。受影响的外部名包括： <b>yychar</b> 、 <b>yylval</b> 、 <b>yydebug</b> 、 <b>yyparse( )</b> 、 <b>yylex( )</b> 和 <b>yyerror( )</b> 。（以前， <b>-p</b> 被用来指定备用解析器；现在 <b>-yPath</b> 可以用来指定备用解析器。）
<b>-s</b>	将 <b>yyparse</b> 函数分解成几个更小的函数。由于该函数的大小多少和它的文法成比例，这样有可能 <b>yyparse</b> 函数变得太大无法编译、优化或有效地执行。
<b>-t</b>	编译运行时的调试代码。缺省方式下，在编译 <b>y.tab.c</b> 时不包含这些代码。然而，运行时调试代码是由预处理器宏 <b>YYDEBUG</b> 控制的。如果 <b>YYDEBUG</b> 有非零值，C 编译器 ( <b>cc</b> ) 包含调试代码，而不管是否使用 <b>-t</b> 标志。如果不想将调试代码包含在编译器中， <b>YYDEBUG</b> 的值应该为 0。在不编译这个代码的情况下， <b>yyparse</b> 子例程将会有更快的执行速度。
<b>-v</b>	<b>-t</b> 标志会导致对调试代码的编译，但实际上它不打开调试方式。要获取调试输出， <b>yydebug</b> 变量必须通过添加 C 语言声明 <b>int yydebug=1</b> 到 <b>yacc</b> 语法文件的声明部分来设置，或者设置通过 <b>dbx</b> 的 <b>yydebug</b> 进行上述设置。
<b>-y</b> <i>Path</i>	准备文件 <b>y.output</b> 。它包含可读的语法分析表描述和由于文法二义性而生成的冲突报告。
	使用由 <i>Path</i> 而不是缺省的 <b>/usr/lib/yaccpar</b> 文件来指定的解析器原型。（以前， <b>-p</b> 用来指定备用解析器。）

## 退出状态

本命令返回以下出口值:

- 0** 成功完成。
- >0** 发生错误。

## 示例

1. 以下命令:

```
yacc grammar.y
```

从 **grammar.y** 文件提取 **yacc** 规则，并将输出置于 **y.tab.c**。

2. 以下命令:

```
yacc -d grammar.y
```

与示例 1 的作用相同，但它也产生 **y.tab.h** 文件，对于 **grammar.y** 文件中定义的每个标记，该文件包含 C 风格的 **#define** 语句。

## 文件

<b>y.output</b>	包含可读的语法分析表描述和由于语法二义性而生成的冲突报告。
<b>y.tab.c</b>	包含输出文件。
<b>y.tab.h</b>	包含标记名的定义。
<b>yacc.tmp</b>	临时文件。
<b>yacc.debug</b>	临时文件。
<b>yacc.acts</b>	临时文件。
<b>/usr/ccs/lib/yaccpar</b>	包含 C 程序的解析器原型。
<b>/usr/ccs/lib/liby.a</b>	包含运行时程序库。

## 相关信息

**lex** 命令。

《AIX 5L V5.3 通用编程概念：编写并调试程序》中的『使用 **lex** 命令生成词法分析器』。

《AIX 5L V5.3 通用编程概念：编写并调试程序》中的『**lex** 和 **yacc** 程序的示例程序』。

---

## yes 命令

### 用途

重复输出肯定响应。

### 语法

```
yes [ charstring ]
```

## 描述

**yes** 命令重复输出肯定响应。使用 **yes** 命令作为到在它完成指定操作前要求肯定响应的另一个命令的管道输入。例如，**yes** 命令在删除某个目录中的多个文件时很有用。Ctl-C 按键顺序可以终止连续的肯定响应。

**注：**当前语言环境是由 **LC\_MESSAGES** 环境变量或 *charstring* 参数决定的（如果指定的话）。*charstring* 参数可以是任何单一的字符或字符流。如果您在发出 **yes** 命令后输入 *charstring* 参数，则直到键入 Ctl-C 按键顺序才会在屏幕上显示 *charstring* 参数。

## 示例

要将单词 `first` 显示到屏幕上，输入：

```
yes first
```

除非输入 Ctl-C 按键顺序来结束，本语句会显示单词 `first`。

## 文件

**/usr/bin/yes** 包含 **yes** 命令。

## 相关信息

环境文件。

《操作系统与设备管理》中的 shell。

---

## ypbind 守护程序

### 用途

使客户机进程能绑定或连接到 NIS 服务器。

### 语法

**/usr/lib/netsvc/yp/ypbind [ -s -ypset -ypsetme ]**

### 描述

**ypbind** 守护程序将网络信息服务（NIS）客户机上的进程绑定或连接到 NIS 服务器上的服务。运行在每个 NIS 客户机上的该守护程序可以用以下系统资源控制器（SRC）命令启动或停止：

```
startsrc -s ypbind  
stopsrc -s ypbind
```

当客户机从网络信息服务（NIS）映射请求信息时，**ypbind** 守护程序在网络上进行广播以寻找服务器。当服务器响应时，它给守护程序提供主机因特网地址和端口号。这是提供客户机正在寻找的信息的主机。**ypbind** 守护程序将此地址信息存储于 **/var/yp/binding** 目录，且文件名使用 **domainname.version**。然后，下一次客户机想访问 NIS 映射时，客户机的 **ypbind** 守护程序会参考 **domainname.version** 文件中的地址。

**ypbind** 守护程序可以同时维持到几个域及其服务器 **-ypsetme** 的绑定。缺省域是由 **domainname** 命令在启动时间指定的域。

注:

1. 如果域出现不能绑定的情况（通常是在服务器崩溃或过载的情况下），**ypbind** 守护程序会再次广播查找另一个服务器。
2. 要强制客户机绑定到某一个特定服务器上，请使用 **ypset** 命令。
3. 要找出客户机绑定到哪个服务器，请使用 **ypwhich** 命令。
4. 如果 **/var/yp/binding/domainname/ypservers** 文件存在，**ypbind** 将在广播前尝试联系那个文件中列出的服务器。该文件应该包含一个服务器 IP 地址的列表，每行一个。
5. 缺省情况下，NIS 客户机将无限期地等待 NIS 服务器，在此期间，不可能登录到客户机系统。然而，限制等待的时间长度是可能的。如果 **YPBIND\_MAXWAIT** 环境变量是在 **ypbind** 守护程序启动前设置的（通常是在 **/etc/environment** 中），这个值（以秒计）将限制 NIS 客户机等待 NIS 服务器的时间数量。如果超出了该限制，客户机就认为 NIS 不可用并继续使用本地文件。这将允许本地登录（例如使用 root 用户进行登录）。
6. 如果域出现不能绑定的情况并且在 **/var/yp/binding/domainname/ypservers** 文件中已列出该情况，则缺省情况下，**ypbind** 守护程序尝试联系当前已停机的服务器；然而，如果在启动 **ypbind** 守护程序之前将 **YPBIND\_SKIP** 环境变量设置为 1（通常在 **/etc/environment** 文件中设置），则无法再次联系当前已停机的服务器。。

## 标志

<b>-s</b>	在安全方式下用特权通信端口运行 <b>ypbind</b> 守护程序。
<b>-ypset</b>	指明本地主机接受从本地主机或远程主机来的 <b>ypset</b> 命令。
<b>-ypsetme</b>	表明本地主机只接受从本地主机来的 <b>ypset</b> 命令。如果和 <b>-ypset</b> 标志一起指定，则覆盖 <b>-ypset</b> 。

注:

1. 如果 **-ypset** 或 **-ypsetme** 标志两者都没有指定，本地主机拒绝所有主机的全部 **ypset** 命令。这是最安全的方式，因为 NIS 服务器不可能更改。
2. 如果 **-ypset** 或 **-ypsetme** 标志两者都没有指定，本地主机拒绝所有主机的全部 **ypset** 命令。这是最安全的方式，因为 NIS 服务器不可能更改。然而，如果在网络上不存在 NIS 服务器直接连接到客户机上，**-ypsetme** 标志必须使用而且应该用 **ypset** 命令指定 NIS 服务器。

## 文件

<b>/var/yp/binding</b> 目录	包含 NIS 服务器的因特网地址和端口号。
<b>/var/yp/binding/domainname/ypservers</b>	包含服务器因特网地址列表，每行一个，并会在广播前尝试联系这些服务器。
<b>domainname.version</b>	包含当前 NIS 服务器地址和端口号的二进制文件。

## 相关信息

**domainname** 命令、**makedbm** 命令、**mkclient** 命令、**mkmaster** 命令、**mkslave** 命令、**ypcat** 命令、**ypinit** 命令、**ypmatch** 命令、**yppoll** 命令、**yppush** 命令、**ypset** 命令、**ypwhich** 命令、**ypxfr** 命令。

《操作系统与设备管理》中的『系统资源控制器』。

《网络与通信管理》中的『系统管理的网络文件系统（NFS）概述』。

*AIX 5L Version 5.3 Network Information Services (NIS and NIS+) Guide* 中的 Network Information Services (NIS) Overview for System Management.

---

## ypcat 命令

### 用途

打印出网络信息服务（NIS）映射。

### 语法

#### 要显示网络信息服务数据库

`/usr/bin/ypcat [ -k ] [ -t ] [ -d DomainName ] MapName`

#### 要显示别名转换表

`/usr/bin/ypcat -x`

### 描述

该 **ypcat** 命令打印出您用 *MapName* 参数指定的网络信息服务（NIS）映射。您可以指定一个映射名或是映射的别名。因为 **ypcat** 命令使用 NIS 服务，您不用指定服务器。

### 标志

<b>-k</b>	显示映射中键值为空或是不为映射值一部分的关键字。（任何从在 <code>/etc</code> 目录下有 ASCII 版本的文件派生出来的映射都不属于这个类。）
<b>-t</b>	表明由 <i>MapName</i> 参数指定的名字不是别名。该标志导致 <b>ypcat</b> 命令忽略别名转换表并只搜索 <i>MapName</i> 参数指定的映射。
<b>-d 域名</b>	搜索指定映射的指定域。
<b>-x</b>	显示别名转换表。该表列出了该命令知道的映射别名并表示出与每个别名关联的（由 <i>MapName</i> 参数指定的）映射名。

### 示例

1. 要查看全网络的密码映射 **passwdbyname**，输入：

```
ypcat passwd
```

在该示例中，`passwd` 是 **passwdbyname** 映射的别名。

2. 要定位一个映射，输入：

```
ypcat -t passwd
```

在该示例中，**ypcat** 命令忽略任何别名为 `passwd` 的映射，并搜索全名为 `passwd` 的映射。

3. 要显示另一个域的映射图，输入：

```
ypcat -d polaris passwd
```

在本示例中，**ypcat** 命令在名为 `polaris` 的域中定位名为 `passwd` 的映射。

4. 要显示映射图别名转换表，输入：

```
ypcat -x
```

在该示例中，**ypcat** 命令显示映射别名列表及与它们相关的映射名。

## 相关信息

**domainname** 命令、**ypmatch** 命令。

**ypserv** 守护程序。

《网络与通信管理》中的『系统管理的网络文件系统（NFS）概述』。

*AIX 5L Version 5.3 Network Information Services (NIS and NIS+) Guide* 中的 Network Information Services (NIS) Overview for System Management。

NIS Reference。

---

## ypinit 命令

### 用途

在网络信息服务（NIS）服务器上设置 NIS 映射。

### 语法

#### 在 NIS 主控服务器上设置 NIS

**/usr/sbin/ypinit** [ -o ] [ -n ] [ -q ] -m [ *SlaveName* ... ]

#### 在 NIS 从属服务器上设置 NIS

**/usr/sbin/ypinit** -s *MasterName*

### 描述

**ypinit** 命令在网络信息服务（NIS）主控服务器或 NIS 从属服务器上设置 NIS 映射。只有拥有 root 用户权限的用户才能使用 **ypinit** 命令。

缺省情况下，**ypinit** 命令使用 ASCII 系统文件作为所创建映射的输入文件。

### 标志

-m [ <i>SlaveName</i> ... ]	表明本地主机将作为 NIS 主控服务器。如果使用 -q 标志，则 -m 标志后可以跟有将设置为 NIS 从属服务器的机器名。
-n	表明即使发现错误 <b>ypinit</b> 命令也不会停止。
-o	允许当前 NIS 域的任何现有映射都将被覆盖。
-q	表明 <b>ypinit</b> 命令直接从命令行获取自变量而不提示输入。
-s <i>MasterName</i>	从用 <i>MasterName</i> 参数指定的服务器工作站中复制 NIS 映射。

### 示例

- 要设置作为所有 NIS 映射的主控服务器的 NIS 主控服务器，在命令行上输入以下命令：

```
ypinit -m
```

这个命令调用 **make** 过程，执行 **/var/yp/Makefile** 文件中的指令。

- 要设置 NIS 从属服务器，输入：

```
ypinit -s zorro
```

在该示例中，**ypinit** 命令将 NIS 映射从名为 *zorro* 的 NIS 服务器复制到所在的工作站，并使工作站作为 NIS 从属服务器。

3. 要设置 NIS 主控服务器而不提示输入，输入：

```
ypinit -o -n -q -m slave
```

注：如果系统以前被配置为 NIS 主控服务器，必须确保在执行 **ypinit** 前目录 **/var/yp/binding** 已经被除去。如果旧的信息存储在 **/var/yp/binding** 中，在配置 NIS 主控服务器时可能会导致错误。

## 文件

<b>/etc/bootparams</b>	列出可以用于无盘客户机引导的客户机。
<b>/etc/passwd</b>	包含已允许登录到机器的每个用户的项。
<b>/etc/group</b>	包含已允许登录到机器的每个用户组的项。
<b>/etc/hosts</b>	包含在网络上的每个主机的一个条目。
<b>/var/yp/Makefile</b>	包含制作 NIS 映射的规则。
<b>/etc/networks</b>	包含在 DARPA 因特网上的每个网络的名称。
<b>/etc/netmasks</b>	列出用于实现 IP 标准子网络的网络掩码。
<b>/etc/netid</b>	包含机器、主机和组的标识信息。
<b>/etc/rpc</b>	包含 RPC 程序的映射信息。
<b>/etc/services</b>	包含在因特网上可用的每个服务器的一个条目。
<b>/etc/protocols</b>	定义在本地主机上使用的因特网协议。
<b>/etc/netgroup</b>	包含网络上每个用户组的信息。
<b>/etc/ethers</b>	包含因特网网络上主机的以太网地址。
<b>/etc/publickey</b>	包含用于 NIS 映射的公共或保密密钥。

## 相关信息

**chmaster** 命令、**chslave** 命令、**lsmaster** 命令、**makedbm** 命令、**mkmaster** 命令、**mkslave** 命令、**yppush** 命令、**ypxfr** 命令。

**ypserv** 守护程序。

*AIX 5L Version 5.3 Network Information Services (NIS and NIS+) Guide* 中的 Network Information Services (NIS) Overview for System Management。

NIS Reference。

---

## ypmatch 命令

### 用途

显示网络信息服务（NIS）映射中给定键的值。

### 语法

#### 显示 NIS 映射的键值

```
/usr/bin/ypmatch [ -d Domain ] [ -k ] [ -t ] Key... MapName
```

#### 显示 NIS 映射的别名表

```
/usr/bin/ypmatch -x
```

## 描述

**ypmatch** 命令显示网络信息服务（NIS）映射中与一个或多个键关联的值。使用 *MapName* 参数指定想搜索的映射的名称或别名。

当在 *Key* 参数中指定多个键时，系统搜索所有键的同一个映射。因为模式匹配不可用，系统会以每个键的大写格式和长度来做精确匹配。如果没有查找到指定键的匹配值，则显示一条诊断消息。

## 标志

<b>-d Domain</b>	指定一个域而不是缺省域。
<b>-k</b>	在打印键的值前打印后跟冒号的键。只有在键值不重复时，或者如果您指定了太多的键而使得输出可能会很混淆时才有用。
<b>-t</b>	禁止将别名转换为映射名。
<b>-x</b>	显示映射的别名表。这会列出这个命令知道的别名（ <i>MapName</i> 参数指定），并显示与每个别名相联的映射名。

## 示例

要显示与一个特定键相关的值，输入：

```
ypmatch -d ibm -k host1 hosts
```

在该示例中，**ypmatch** 命令显示 *host1* 键的值，该键值来自 *ibm* 域中的 *hosts* 映射。

## 相关信息

**ypcat** 命令。

*AIX 5L Version 5.3 Network Information Services (NIS and NIS+) Guide* 中的 Network Information Services (NIS) Overview for System Management。

NIS Reference。

---

## yppasswd 命令

### 用途

更改网络信息服务（NIS）中的网络密码。

### 语法

```
yppasswd [ -f [ Name ] | -s [ Name [ ShellProg ] ] ]
```

### 描述

**yppasswd** 命令更改（或安装）网络密码，并将它与在 *UserName* 参数中指定的名称关联起来。要创建或更改密码，您必须是想更改的密码的所有者。网络信息服务（NIS）密码可以与在自己机器上的密码不同。NIS 服务器上的 *root* 用户可以在不知道另一用户原始密码的情况下更改其密码。要这样做，*Root* 用户可在用户的原始密码处输入他们的密码。不过在 NIS 客户机上的 *root* 用户没有这项特权。

当在命令行输入 **yppasswd** 命令时，系统会提示输入旧密码。完成后，系统提示输入新密码。如果用大小写字符混合的字符串，输入的密码最少可以是四个字符。否则，密码最少必须为六个字符或更长。当然如果坚持认为密码够长的话，也可以使用较短的密码。

如果输入的旧密码不正确，必须在系统给出错误消息前输入新密码。系统之所以需要这两个密码是因为 **update** 协议同时将它们发送到服务器。服务器捕获错误并通知输入了错误的旧密码。

要验证新密码，系统提示再输入一次。为使新密码生效，**yppasswdd** 守护程序必须运行在 NIS 服务器上。

注：**yppasswd** 命令不能建立密码规则，密码规则由 **passwd** 命令建立。

## 标志

<b>-f</b> [ <i>Name</i> ]	更改在 NIS 映射中用户 <i>Name</i> 通用信息。通用信息是存储于 <b>/etc/passwd</b> 文件中的一般信息。
<b>-s</b> [ <i>Name</i> [ <i>ShellProg</i> ]]	更改在 NIS 映射中用户 <i>Name</i> 的登录 shell。

## 示例

1. 要更改用户的 NIS 密码，输入：

```
yppasswd Joe
```

本示例演示如何为名为 Joe 的用户更改 NIS 密码。系统提示输入 Joe 的旧密码然后是他的新密码。

2. 要将名为 Joe 的用户的登录 shell 更改为 **/bin/ksh**，如果 **yppasswdd** 守护程序没有用 **-noshell** 标志启动，输入：

```
yppasswd -s Joe /bin/ksh
```

3. 要更改名为 Joe 的用户在 **passwd** 文件中的通用信息，如果 **yppasswdd** 守护程序没有用 **-nogecos** 标志启动，输入：

```
yppasswd -f Joe  
Old NIS password:  
Joe's current gecos:  
John Doe Test User Id  
Change (yes) or (no)? >y  
To?>Joe User Test User Id
```

## 相关信息

**yppasswdd** 守护程序。

*AIX 5L Version 5.3 Network Information Services (NIS and NIS+) Guide* 中的 Network Information Services (NIS) Overview for System Management。

NIS Reference。

---

## yppasswdd 守护程序

### 用途

从 **yppasswd** 命令接收和执行请求。

## 语法

```
rpc.yppasswdd FileName [ -nogecos ] [ -nopw ] [ -noshell ] [ -r | -m [ Argument... ] ]
```

## 描述

**yppasswdd** 守护程序是从 **yppasswd** 命令中接收和执行新密码请求的服务器。这些请求需要守护程序去验证用户旧密码并更改它。该守护程序更改以 *FileName* 参数指定的文件中的密码，该参数与 **/etc/passwd** 文件格式相同。

要使从远程机器上更新网络信息服务（NIS）密码映射成为可能，**yppasswdd** 守护程序必须运行在包含 NIS 密码映射的主控服务器上。

注：**yppasswdd** 守护程序在缺省情况下不运行，也不能像其他远程过程调用（RPC）守护程序一样从 **inetd** 守护程序启动。

**yppasswdd** 守护程序可以用以下系统资源控制器（SRC）命令启动和停止：

```
startsrc -s yppasswdd  
stopsrc -s yppasswdd
```

## 标志

-m	使用 <b>/var/yp</b> 目录下的制作文件运行 <b>make</b> 命令。这将新的或更改过的密码添加到 NIS 密码映射中。任何跟在 -m 标志后面的自变量都传给 <b>make</b> 命令。
-nogecos	表明服务器将不从 <b>yppasswd</b> 命令中接受通用信息的更改。
-nopw	表明服务器将不从 <b>yppasswd</b> 命令中接受对密码的更改。
-noshell	表明服务器将不从 <b>yppasswd</b> 命令中接受对用户 shell 的更改。
-r	直接用新的或更改过的密码在主控服务器以及从属服务器上更新 <b>/var/yp/domainname/passwdbyname</b> 和 <b>/var/yp/domainname/passwd.byuid</b> 数据库文件。该选项比 -m 标志快，因为 <b>make</b> 命令没有运行。-r 标志在数据库文件很大（有几千个条目或更多）时很有用。

注：系统资源控制器（SRC）使用以缺省方式指定的 -m 标志启动 **yppasswdd** 守护程序。使用 **chssys** 命令来将缺省值更改为 -r 标志。

## 示例

要立即传播更新后的密码，根据以下格式调用 **yppasswdd** 守护程序：

```
startsrc -s yppasswdd
```

## 文件

<b>/etc/inetd.conf</b>	定义 <b>inetd</b> 守护程序如何处理因特网服务请求。
<b>/var/yp/Makefile</b>	包含制作 NIS 映射的规则。
<b>/etc/rc.nfs</b>	包含 NFS 和 NIS 守护程序的启动脚本。
<b>/etc/security/passwd</b>	存储密码信息。

## 相关信息

**chssys** 命令、**domainname** 命令、**make** 命令、**passwd** 命令、**startsrc** 命令、**yppasswd** 命令。

**inetd** 守护程序。

**/etc/security/passwd** 文件。

《操作系统与设备管理》中的『系统资源控制器』。

《网络与通信管理》中的『系统管理的网络文件系统（NFS）概述』。

*AIX 5L Version 5.3 Communications Programming Concepts* 中的 Remote Procedure Call (RPC) Overview for Programming.

*AIX 5L Version 5.3 Network Information Services (NIS and NIS+) Guide* 中的 Network Information Services (NIS) Overview for System Management.

NIS Reference.

## yppoll 命令

用途

显示当前服务器上使用的网络信息服务（NIS）映射的顺序号（标识号）。

语法

**/usr/sbin/yppoll** [ **-h** *Host* ] [ **-d** *Domain* ] *MapName*

## 描述

**yppoll** 命令使用 **ypserv** 守护程序显示以 *MapName* 参数指定的映射的顺序号。顺序号是映射的标识号，该号码由系统分配。每当映射被更新时，这个号码就会更改。在想确定服务器使用的是特定映射的最新版本时，请使用 **yppoll** 命令。

**yppoll** 命令可以在安装了网络信息服务（NIS）协议的版本 1 或版本 2 的系统上运行。不过要注意的是，协议的每一版本都有它自己的诊断消息设置。

**注:** 指定 *MapName* 时, 必须确保输入映射的全名。**yppoll** 命令不能识别映射的别名。

标志

- h *Host* 使您可以指定一个服务器而不是使用缺省服务器。要找出命令缺省使用的服务器，请使用 **ypwhich** 命令。
- d *Domain* 使您可以指定一个域而不是缺省域。要找出命令缺省使用的域，请使用 **domainname** 命令。

## 示例

1. 要查看在特定主机上的映射，输入：

```
/usr/sbin/yppoll -h thor netgroups/byuser
```

在本示例中，**yppoll** 命令显示位于名为 `thor` 的主机上的 `netgroups.byuser` 映射的顺序号。

2. 要查看域上的映射, 请输入:

```
/usr/sbin/yppoll -d atlantis hostsbyname
```

在该示例中，**ypoll** 命令显示位于 atlantis 域的 hostsbyname 映射的顺序号。

## 相关信息

**domainname** 命令、**ypwhich** 命令。

**ypserv** 守护程序。

*AIX 5L Version 5.3 Network Information Services (NIS and NIS+) Guide* 中的 Network Information Services (NIS) Overview for System Management。

NIS Reference。

---

## yppush 命令

### 用途

提示网络信息服务 (NIS) 从属服务器复制已更新的 NIS 映射。

### 语法

**/usr/sbin/yppush** [ **-v** ] [ **-d Domain** ] *MapName*

### 描述

从 **/usr/etc/yp** 目录发出的 **yppush** 命令，提示网络信息服务 (NIS) 从属服务器复制已更新的 NIS 映射。*MapName* 变量指定要传输到主控服务器的从属服务器上的映射。要获取需要提示的服务器列表，**yppush** 命令读取 *Domain* 参数或当前缺省域指定的 **ypservers** 映射。在被提示后，每个从属服务器使用 **ypxfr** 命令复制并将映射传回自己的数据库。

您可以使用系统管理界面工具 (SMIT) 来运行该命令。要使用 SMIT，请输入：

```
smit yppush
```

注：如果系统使用版本 1 的 NIS 协议，**ypxfr** 命令就不是传输代理程序。

### 标志

**-d Domain**

指定一个域而不是缺省域。指定域的映射必须存在。

**-v**

如果您是用的版本 2 的协议的话，则在每个服务器被呼叫时显示消息并显示每个服务器的响应消息。如果该标志被省略，命令只显示错误消息。

注：NIS 协议的版本 1 不显示消息。如果您的系统使用版本 1，使用 **yppoll** 命令验证传输是否发生过。

### 示例

1. 要复制另一个域中的映射到从属服务器，输入：

```
/usr/sbin/yppush -d atlantis netgroup
```

在该示例中，**yppush** 命令从 atlantis 域复制 netgroup 映射。

2. 要在 **yppush** 命令调用每个从属服务器时显示命令的进行状态，输入：

```
/usr/sbin/yppush -v -d atlantis netgroup
```

在该示例中，**yppush** 命令从 atlantis 域将 netgroup 映射复制到每个网络从属服务器时显示进行状态消息。

# 文件

**/var/yp/DomainName/ypservers.{dir, pag}**

列出 **yppush** 命令提示复制更新的 NIS 映射的服务器。

## 相关信息

**yppoll** 命令、**ypxfr** 命令。

**ypserv** 守护程序。

《操作系统与设备管理》中的『系统管理界面工具』。

《网络与通信管理》中的『系统管理的网络文件系统（NFS）概述』和 *AIX 5L Version 5.3 Network Information Services (NIS and NIS+) Guide* 中的 NIS Maps。

*AIX 5L Version 5.3 Network Information Services (NIS and NIS+) Guide* 中的 Network Information Services (NIS) Overview for System Management。

NIS Reference。

---

## ypserv 守护程序

### 用途

在本地网络信息服务（NIS）映射中查找信息。

### 语法

**/usr/lib/netsvc/yp/ypserv**

### 描述

**ypserv** 守护程序在其本地网络信息服务（NIS）映射中查找信息。**ypserv** 守护程序执行的操作是为实施者（通过 NIS 协议规范）和程序员（通过 **/usr/include/rpcsvc/yp\_prot.h** 头文件）定义的。与 **ypserv** 守护程序的通信是通过远程过程调用（RPC）的方式实现的。

**ypserv** 守护程序只在服务器上运行。**ypserv** 守护程序通过以下系统资源控制器（SRC）命令启动和停止：

```
starts src -s ypserv  
stops src -s ypserv
```

**ypserv** 守护程序对 NIS 域内指定的映射执行以下操作：

<b>Match</b>	取一个键并返回相关值。
<b>Get_first</b>	返回映射中的首个键值对。
<b>Get_next</b>	列举映射中的下一个键值对。
<b>Get_all</b>	将整个 NIS 映射传输给请求者以作为单个 RPC 请求的响应。
<b>Get_order_number</b>	提供映射的信息而不是映射条目。顺序号实际上作为键值对存在于映射中，但服务器不会通过正常的查询功能返回该值。不过，如果用 <b>makedbm</b> 命令来检查映射则可以看到该键值对。

## **Get\_master\_name**

提供映射的信息而不是映射条目。主控服务器实际上作为键值对存在于映射中，但服务器不会通过正常的查询功能返回该值。不过，如果用 **makedbm** 命令来检查映射则可以看到该键值对。

如果 **ypserv** 守护程序开始运行时该文件存在，则日志信息写入 **/var/yp/ypserv.log** 文件。

如果 **/var/yp/securenets** 文件存在，**ypservr** 命令只响应在该文件中指定的 ip 范围内的主机。

## 文件

<b>/etc/rc.nfs</b>	包含 NFS 和 NIS 守护程序的启动脚本。
<b>/var/yp/ypserv.log</b>	包含 <b>ypserv</b> 守护程序的日志。

## 相关信息

**chmaster** 命令、**chslave** 命令、**domainname** 命令、**makedbm** 命令、**mkmaster** 命令、**mkslave** 命令、**ypcat** 命令、**ypinit** 命令、**ypmatch** 命令、**yppoll** 命令、**yppush** 命令、**ypset** 命令、**ypwhich** 命令、**ypxfr** 命令。

《操作系统与设备管理》中的『系统资源控制器』。

《网络与通信管理》中的『系统管理的网络文件系统（NFS）概述』和 *AIX 5L Version 5.3 Network Information Services (NIS and NIS+) Guide* 中的 NIS Maps。

*AIX 5L Version 5.3 Communications Programming Concepts* 中的 Remote Procedure Call Overview for Programming。

《网络与通信管理》中的『如何配置 NIS』。

*AIX 5L Version 5.3 Network Information Services (NIS and NIS+) Guide* 中的 Network Information Services (NIS) Overview for System Management。

NIS Reference。

---

## **ypset** 命令

### 用途

引导客户机和特定的服务器连接。

### 语法

**/usr/sbin/ypset** [ -V1 ] [ -d Domain ] [ -h Host ] Server

### 描述

**ypset** 命令指导客户机上的 **ypbind** 守护程序连接到服务器上的 **ypserv** 守护程序。**ypbind** 守护程序会连接到 *Server* 参数指定的服务器，获取网络信息服务（NIS）服务用于 *Domain* 参数指定的域。**ypbind** 守护程序从服务器上的 **ypserv** 守护程序获取 NIS 服务。

在绑定设置后，直到客户机进程（例如 **ypcat** 命令或 **ypwhich** 命令）尝试获取对该域的绑定才会测试该绑定。如果绑定尝试失败（指定的服务器已经当机或没有运行 **ypserv** 守护程序），**ypbind** 守护程序会为相同的域进行另一次绑定尝试。

在 *Server* 参数中指定名称或因特网协议（IP）地址。如果指定名称，**ypset** 命令尝试通过使用 NIS 服务将名称解析给 IP 地址。只有在机器对请求的域拥有当前有效的绑定时这才会起作用。大多数情况下，应该用 IP 地址指定服务器。

在本地网络的多个主机提供 NIS 服务的情况下，**ypbind** 守护程序可以重新绑定到另一主机。如果服务器当机或没有运行 **ypserv** 守护程序，**ypbind** 守护程序将客户机重新绑定到另一服务器。在这种情况下，网络信息服务可以在可用的 NIS 服务器之间平衡负载。

使用 **ypset** 命令，如果网络：

- 不支持广播。
- 支持广播但没有 NIS 服务器。
- 访问只存在于特定 NIS 服务器上的映射。

使用 **ypset** 的一个备用项是使用 */var/yp/binding/domain\_name/ypservers* 文件。此文件如果存在的话，应该包含 NIS 服务器的列表，以尝试每行绑定一个服务器。如果 **ypbind** 守护程序无法绑定到 **ypservers** 文件中的任一服务器，那么它将尝试使用由 **ypset** 指定的服务器。如果这样也失败的话，则它将在子网上广播以获取 NIS 服务器。

## 标志

<b>-d Domain</b>	指定一个域而不是缺省域。
<b>-h Host</b>	为指定的主机上的而不是本地主机上的 <b>ypbind</b> 守护程序指定绑定。该主机可以用名称或 IP 地址指定。
<b>-V1</b>	绑定（旧）版本 1 的 NIS 协议的指定服务器。

## 示例

要设置服务器使其绑定到特定域中的主机上，请输入：

```
ypset -d ibm -h venus mars
```

在该示例中，**ypset** 命令导致名为 *venus* 的主机绑定到名为 *mars* 的服务器。

## 相关信息

**domainname** 命令、**ypcat** 命令、**ypwhich** 命令。

**ypbind** 守护程序、**ypserv** 守护程序。

《网络与通信管理》中的『系统管理的网络文件系统（NFS）概述』。

*AIX 5L Version 5.3 Network Information Services (NIS and NIS+) Guide* 中的 How to Configure NIS。

*AIX 5L Version 5.3 Network Information Services (NIS and NIS+) Guide* 中的 Network Information Services (NIS) Overview for System Management。

NIS Reference。

---

## **ypupdated** 守护程序

### 用途

更新网络信息服务（NIS）映射中的信息。

### 语法

**/usr/lib/netsvc/yp/rpc.ypupdated [ -i | -s ]**

### 描述

**ypupdated** 守护程序更新网络信息服务（NIS）映射中的信息。但是，在更新信息前，该守护程序会查询 **/var/yp** 目录中的 **updaters** 文件，决定哪个 NIS 映射应该被更新以及应当如何更改。

在缺省情况下，**ypupdated** 守护程序需要对它提供的最安全的认证方法，该方法是 DES（安全），或者是 UNIX（不安全）。

**ypupdated** 守护程序通过以下系统资源控制器（SRC）命令启动和停止：

```
startsrc -s ypupdated  
stopsrc -s ypupdated
```

### 标志

- s 只接受用安全的远程过程调用（RPC）机制（AUTH\_DES 认证）认证的调用。这会禁用 NIS 映射计划性的更新，除非网络支持这些调用。
- i 接受非安全的 AUTH\_UNIX 凭证的 RPC 调用。这允许所有网络中的计划性 NIS 映射更新。

### 示例

要从命令行启动 **ypupdated** 守护程序，输入：

```
startsrc -s ypupdated
```

### 文件

**/var/yp/updaters** 用于更新 NIS 映射的制作文件。

### 相关信息

**startsrc** 命令。

**keyserv** 守护程序。

《操作系统与设备管理》中的『系统资源控制器』。

*AIX 5L Version 5.3 Communications Programming Concepts* 中的 Remote Procedure Call Overview for Programming。

*AIX 5L Version 5.3 Network Information Services (NIS and NIS+)* Guide 中的 Network Information Services (NIS) Overview for System Management。

NIS Reference。

---

## ypwhich 命令

### 用途

标识网络信息服务（NIS）服务器或作为给定映射的主控服务器的服务器。

### 语法

#### 标识 NIS 服务器

```
/usr/bin/ypwhich [ -d Domain ] [ -V1 | -V2 ] [ HostName ]
```

#### 标识映射的主控 NIS 服务器

```
/usr/bin/ypwhich [ -t ] [ -d Domain ] [ -m [ MapName ] ]
```

#### 显示映射别名表

```
/usr/bin/ypwhich -x
```

### 描述

**ypwhich** 命令标识哪个服务器提供网络信息服务（NIS）服务或哪个服务器是映射的主控服务器，这取决于 **ypwhich** 命令如何调用。如果调用时没有自变量，该命令为本地机器显示 NIS 服务器名称。如果指定了主机名 *HostName*，系统就会向该主机查询以查找它使用的主控服务器。

### 标志

<b>-d</b> <i>Domain</i>	使用指定域而不是缺省域。
<b>-V1</b>	表明哪个服务器在为旧版本 1 的 NIS 协议客户机进程提供服务。
<b>-V2</b>	表明哪个服务器在为当前版本 2 的 NIS 协议客户机进程提供服务。如果没有指定任何版本， <b>ypwhich</b> 命令尝试定位提供版本 2 服务的服务器。如果当前没有版本 2 的服务器被绑定，那么 <b>ypwhich</b> 命令会尝试定位提供版本 1 服务的服务器。因为服务器和客户机都是反向兼容的，用户几乎很少需要关心当前在使用哪个版本。
<b>-t</b>	禁止别名转换，如果有任何一个映射名与别名相同，这十分有用。
<b>-m</b> <i>MapName</i>	查找映射的主控 NIS 服务器。不能用 <b>-m</b> 标志指定主机。 <i>MapName</i> 变量可以是一个映射名或映射别名。当该映射名被省略时， <b>-m</b> 标志产生可用映射的列表。
<b>-x</b>	显示映射的别名表。这会列出这个命令知道的别名 ( <i>MapName</i> )，并显示与每个别名相关联的映射名。

### 示例

1. 要查找某个映射的主控服务器，输入：

```
ypwhich -m passwd
```

在该示例中，**ypwhich** 命令显示 *passwd* 映射的服务器名。

2. 要查找名为 *passwd* 的映射而不是别名为 *passwd* 的映射，输入：

```
ypwhich -t -m passwd
```

在该示例中，**ypwhich** 命令显示全名为 *passwd* 映射的服务器名。

3. 要查找哪个服务器为运行旧版本 1 的 NIS 协议的客户机提供服务，输入：

```
ypwhich -V1
```

- 要显示映射别名表，输入：

```
ypwhich -x
```

## 相关信息

**ypset** 命令。

**ypserv** 守护程序。

《网络与通信管理》中的『系统管理的网络文件系统（NFS）概述』。

*AIX 5L Version 5.3 Network Information Services (NIS and NIS+) Guide* 中的 Network Information Services (NIS) Overview for System Management。

NIS Reference。

---

## ypxfr 命令

### 用途

将网络信息服务（NIS）映射从 NIS 服务器转移到本地主机。

### 语法

```
/usr/sbin/ypxfr [ -f ] [ -c ] [ -d Domain ] [ -h Host ] [ -s Domain ] [ -C TID Program IPAddress Port ]  
[ -S ] MapName
```

### 描述

**ypxfr** 命令将网络信息服务（NIS）映射从 NIS 服务器转移到本地主机，如下所述：

- 在客户机的 **/var/yp/Domain** 目录中（该目录必须存在）创建一个临时映射。
- 从服务器上获取映射条目并填入客户机上的映射，一次一个。
- 获取并装入映射参数（顺序号和服务器）。
- 删除任何旧版本的映射。
- 将临时映射移到实际映射名。

如果 **/var/yp/securenets** 文件存在，**ypxfr** 命令只响应在该文件中列出的主机。

*MapName* 变量指定将从 NIS 服务器上转移的映射名。

如果交互地运行，**ypxfr** 命令将输出发送到用户终端。如果进行没有控制终端的调用，**ypxfr** 命令将它的输出追加到 **/var/yp/ypxfr.log** 文件（如果该文件已经存在）。该文件记录每次传输尝试及其结果。**ypxfr** 命令通常是从 root 用户的 **crontab** 文件或通过 **ypserv** 守护程序调用的。

要保持服务器间信息的一致性，使用 **ypxfr** 命令定期更新 NIS 数据库中的所有映射。不过，要注意有些映射比另外一些更改更频繁，因此需要更频繁地更新。例如，一些不频繁更改的映射，比如每几个月更改一次，应该至少每个月更新一次。经常更改的映射，比如一天几次，应该每小时检查更新。例如，**servicesbyname** 映射也许几个月都不会更改一次，而 **hostsbyname** 映射会一天更改几次。

要自动执行周期性更新，请使用 **crontab** 条目。要一次更新几个映射，可以在 shell 脚本中将几个命令组合起来用。shell 脚本的示例可以在 **/usr/etc/yp** 目录的以下文件中找到：**ypxfr\_1perday**、**ypxfr\_2perday**、**ypxfr\_1perhour**。

您可以使用系统管理界面工具（SMIT）来运行该命令。要使用 SMIT，请输入：

```
smit ypxfr
```

## 标志

<b>-C</b> <i>TID Program IPAddress Port</i>	告诉 <b>ypxfr</b> 命令在何处查找 <b>yppush</b> 命令。 <b>ypserv</b> 守护程序调用 <b>ypxfr</b> 命令来将 <b>yppush</b> 命令回调到主机。使用参数表明以下信息：  <i>TID</i> 指定 <b>yppush</b> 命令的事务标识。 <i>Program</i> 指定与 <b>yppush</b> 命令关联的程序号。 <i>IPAddress</i> 指定 <b>yppush</b> 命令驻留的端口的因特网协议地址。 <i>Port</i> 指定 <b>yppush</b> 命令侦听的端口。 注：该选项仅供 <b>ypserv</b> 守护程序使用。
<b>-c</b>	阻止发送请求 Clear Current Map 到本地 <b>ypserv</b> 守护程序。如果运行 <b>ypxfr</b> 命令时本地没有运行 <b>ypserv</b> 守护程序，请使用此标志。否则， <b>ypxfr</b> 命令显示错误消息，且转移失败。
<b>-d</b> <i>Domain</i>	指定一个域而不是缺省域。指定域的映射必须存在。
<b>-f</b>	强制转移，即使主控服务器上的版本没有本地版本新。
<b>-h</b> <i>Host</i>	从指定主机获取映射，而不管映射对主控服务器的报告。如果不指定主机， <b>ypxfr</b> 命令询问 NIS 服务以获取主控服务器的名称，并尝试从该处获取映射。 <i>Host</i> 变量可以包含名称或格式为 a.b.c.d 的因特网地址。
<b>-s</b>	需要 <b>ypserv</b> 服务器，使用特权 IP 端口从该服务器获取要传输的映射。因为通常只允许 root 用户进程使用特权端口，该功能使得在传输时需要考虑安全事项。如果被传输的映射是保密的映射， <b>ypxfr</b> 命令将映射的许可权设置为 0600。
<b>-s</b> <i>Domain</i>	指定一个源域，从该源域转移在域之间应当相同的映射（例如 <b>servicesbyname</b> 映射）。

## 示例

要从另一域中主机获取映射，输入：

```
/usr/sbin/ypxfr -d ibm -h venus passwdbyname
```

在该示例中，**ypxfr** 命令从 **ibm** 域中名为 **venus** 的主机获取 **passwdbyname** 映射。

## 文件

<b>/var/yp/ypxfr.log</b>	包含日志文件。
<b>/usr/sbin/ypxfr_1perday</b>	包含每天运行一次转移并与 <b>cron</b> 守护程序一起使用的脚本。
<b>/usr/sbin/ypxfr_2perday</b>	包含每天运行两次转移的脚本。
<b>/usr/sbin/ypxfr_1perhour</b>	包含对易变映射的每小时一次转移的脚本。

## 相关信息

**crontab** 命令、**yppush** 命令。

**cron** 守护程序、**ypserv** 守护程序。

《操作系统与设备管理》中的『系统管理界面工具』。

《网络与通信管理》中的『系统管理的网络文件系统（NFS）概述』和 *AIX 5L Version 5.3 Network Information Services (NIS and NIS+) Guide* 中的 NIS Maps。

*AIX 5L Version 5.3 Network Information Services (NIS and NIS+) Guide* 中的 Network Information Services (NIS) Overview for System Management。

NIS Reference。

---

## **zcat** 命令

### 用途

将压缩文件扩展到标准输出。

### 语法

**zcat** [ **-n** ] [ **-V** ] [ *File* ... ]

### 描述

**zcat** 命令允许用户扩展并查看压缩文件而不用将该文件解压。**zcat** 命令并不重命名扩展的文件，也不除去 **.Z** 的扩展名。**zcat** 命令将扩展输出写入标准输出。

### 标志

**-n** 从压缩文件省略压缩文件头。

**-V** 将当前版本和编译选项写入标准错误。

### 参数

*File* ... 指定要扩展的压缩文件。

### 返回值

如果有以下任意事件发生，**zcat** 命令以状态 1 退出：

- 输入文件不是由 **compress** 命令产生的。
- 不能读取输入文件或不能写入输出文件。

如果没有错误发生，退出状态为 0。

### 退出状态

**0** 成功完成。

**>0**      发生错误。

## 示例

要查看 `foo.Z` 文件而不将其解压，输入：

```
zcat foo.Z
```

`foo.Z` 文件的解压内容被写入标准输出。文件名并未被重命名。

## 相关信息

**compress** 命令、**pack** 命令、**uncompress** 命令、**unpack** 命令。

《操作系统与设备管理》中的『命令』。

---

## **zdump** 命令

### 用途

转储时区信息。

### 语法

```
zdump [ -v ] [ -c CutOffYear ] TimeZoneName ...
```

### 描述

**zdump** 命令打印在命令行上指定的每个时区的当前时间。

### 标志

**-c** *CutOffYear*

在接近 *CutOffYear* 年的开始时停止详细输出。

**-v**

对每个在命令行上列出的 *TimeZoneName*，打印以下信息：

- 当前时间。
- 最低可能时间值的时间。
- 最低可能时间值后一天的时间。
- 每次更改计算本地时间规则时的确切时间和一秒前的时间。
- 最高可能时间值的时间
- 最高可能时间值前一天的时间。

如果给定时间是夏令时，则每行以 `isdst=1` 结束，否则以 `isdst=0` 结束。

### 参数

*TimeZoneName*

表示显示时区信息的时区名。

### 退出状态

**0**      命令成功完成。

**>0**      发生错误。

## 示例

1. 要报告新加坡的时区信息，输入:

```
zdump -v Singapore
```

2. 要报告直到 2035 年为止的土耳其的详细时区信息，输入:

```
zdump -v -c 2035 Turkey
```

## 文件

**/usr/sbin/zdump**

包含 System V **zdump** 命令。

**/usr/share/lib/zoneinfo**

包含标准时区目录。

## 相关信息

**zic** 命令。

---

## zic 命令

### 用途

提供时区编译器。

### 语法

```
zic [ -v ] [ -d Directory ] [ -l LocalTime ] [ -y YearIsType ] [ FileName ... ]
```

### 描述

**zic** 命令处理命令行中指定的文件中的文本并创建在此输入中指定的时间转换二进制文件。如果文件名指定为 - (连字号)，则时区信息从标准输入中处理。

指定文件中的输入行由字段组成。字段分隔符是任意数目的空白字符。输入文件中的井号 (#) 指明从该井号出现一直延伸到这行的结束都为注释。如果用作字段的一部分，空白字符和井号都可用双引号 ("") 引起来。空行将被忽略。

规则行格式为:

```
Rule NAME FROM TO TYPE IN ON AT SAVE LETTER/S
```

组成规则行的字段显示如下:

**NAME** 为应用此规则的规则集提供一个随机名称。

**FROM** 提供该规则应用的第一年。指定最小数 (min) 是用可表示的时间值表明最小年份。指定最大数 (max) 用可表示的时间值表明最大年份。

**TO** 提供该规则应用的最后一年。这通过有效的时间值或通过指定最小数和最大数表明。指定 **only** 用于重复 **FROM** 字段的值。

### TYPE

提供规则应用的年份类型。

**TYPE** 字段有以下值:

'-' 该规则应用于所有在 **FROM** 和 **TO** 之间的年份。

**uspres**

该规则应用于美国总统的选举年。

**nonpres**

该规则应用于非美国总统的选举年的年份。

如果 **TYPE** 字段有一个有别于上面提到的值, **zic** 命令运行 **/usr/sbin/yearistype year type** 命令来检查年份类型。

**yearistype** 命令接受两个参数: 年份和年份类型。退出状态 0 就意味着年份是给定类型。否则, 1 是作为退出状态返回。

**IN** 表示规则生效的月份。月份名称可以是缩写名称。

**ON** 说明规则生效的天。可识别的格式包括:

- **lastFri** 代表该月的上个星期五。
- **lastMon** 代表该月的上个星期一。
- 代表该月的天数的数字。例如, 5 代表该月的第 5 天。
- **lastSun** 代表该月的上个星期天。
- **lastMon** 代表该月的上个星期一。
- **Sun>=8** 代表 8 号或 8 号以后的第一个星期天。
- **Sun<=25** 代表在 25 号或 25 号前的最后一个星期天。

该周的天数的名称可以用缩写或全称。注意: 在 **ON** 字段中不能有空格。

**AT** 表示规则生效当天的时间。可识别的格式包括:

- 代表用小时表示的时间的数字。比如, 2 表示 2 小时。
- 2:00 表示 2 小时 0 分。
- 15:00 表示 24 小时格式时间的下午 3 点钟。
- 1:28:14 表示用小时、分钟、秒格式的 1 点 28 分 14 秒。

如果给定时间是本地 *wall-clock* 时间, 则任何这些格式都用字母 **w** 引导; 或如果给定时间是本地标准时间, 则以 **s** 开头。如果缺少 **w** 或 **s**, 就采用 *wall-clock* 时间。

在多于两种类型的本地时间的区域, 需要在最早转换时间规则的 **AT** 字段使用本地的标准时间, 以确保在结果时区二进制文件中存储的最早转换时间的准确性。

**SAVE** 代表在规则生效时添加到本地标准时间的时间总数。该字段的格式与 **AT** 字段一样。**w** 和 **s** 后缀在该字段中无效。

**LETTER/S**

提供时区缩写的变量部分, 该时区缩写在规则生效时使用。当该字段包含 - (连字符) 时, 变量为空。**S** 字符用来表示 EST, 而 **D** 字符用来表示 EDT。

区域行有以下格式:

Zone NAME GMTOFF RULES/SAVE FORMAT [UNTIL]

构成区域行的字段为:

**NAME** 表明时区名称。这是用来创建该时区的时间转换信息文件的名称。

## **GMTOFF**

表明添加到 GMT 以获取这个区域的标准时间的时间总数。此字段与规则行的 **AT** 和 **SAVE** 字段具有相同的格式。如果时间必须从 GMT 中减去，可用负号作为该字段的开头。

## **RULES/SAVE**

表明用于时区或添加到本地标准时间的时间总数的规则名称。如果该字段值是 - (连字符)，那么该时区始终使用标准时间。

## **FORMAT**

表明该时区中的时区缩写格式。%s 字符用来显示时区缩写的变量部分添加到哪个地方。

**UNTIL** 表明一个位置的 GMT 偏移量或规则更改的时间。要指定年、月、日和当天时间。如果这些都已指定，会从给定的 GMT 偏移量和规则更改中生成到指定时间为为止的时区信息。

下一行必须是连续行。该连续行将前一行的 **UNTIL** 字段中指定的时间开始的信息放在前一行使用的文件中。除了 Zone 字符串和名字被省略，该行与区域行格式相同。正如区域行一样，连续行可以包含一个 **UNTIL** 字段，表明下一行是进一步的连续。

链接行有以下格式：

Link    LINK-FROM    LINK-TO

**LINK-FROM** 字段应该在区域行作为 **NAME** 字段出现；**LINK-TO** 字段用作该时区的备用名。

除连续行以外，输入行可以按任何顺序出现。

## 标志

**-d Directory**

在 *Directory* 目录而不是 **/usr/share/lib/zoneinfo/** 标准目录中创建时间转换信息文件。

**-l TimeZone**

使用 *TimeZone* 时区作为本地时间。**zic** 命令执行时就好像该文件包含与以下类似的链接：

**-v**

如果在数据文件中显示的年份超出了系统时间值可表示的年份范围（从 1970 年 1 月 1 日上午 GMT 0:00:00 到 2038 年 1 月 19 号上午 GMT 3:14:07），则提供一则消息。

**-y YearIsType**

在检查年份类型时使用给定的 **yearistype** 命令而不是 **/usr/sbin/yearistype** 命令。

## 参数

*FileName*

包含输入行的文件，该行指定要创建的时间转换信息文件。如果 *FileName* 是 - (连字符)，那么读取标准输入。

## 示例

1. 规则行可以有以下格式：

```
Rule USA 1970 max - Sep Sun<=14 3:00 0 S
```

2. 时区行可以有以下格式：

```
Zone Turkey 3:00 Turkey EET%s
```

3. 链接行可以有以下格式：

Link MET CET

- 要编译包含输入时区信息的 **timezone.infile** 文件并将该二进制文件放入标准时区 **/usr/share/lib/zoneinfo** 目录，输入：

```
zic timezone.infile
```

- 要编译包含输入时区信息的 **timezone.infile** 文件并将该二进制文件放入由 **-d** 选项指定的目录，输入：

```
zic -d tzdir timezone.infile
```

- 要在年份范围不正确时在编译时区输入文件时报告警告消息，输入：

```
zic -v timezone.infile
```

- 要编译包含输入时区信息的 **timezone.infile** 文件并使用由 **-y** 标志指定的 **yearistype** 文件来检查年份类型，输入：

```
zic -y year timezone.infile
```

## 退出状态

**0** 命令成功完成。

**>0** 发生错误。

## 文件

**/usr/sbin/yearistype**

包含用来检查年份类型的 **yearistype** 命令。

**/usr/sbin/zic**

包含 System V **zic** 命令。

**/usr/share/lib/zoneinfo**

由 **zic** 命令创建的文件使用的标准目录。

## 相关信息

**zdump** 命令。

---

## 附录 A. 对大于 2 千兆字节的文件的命令支持

AIX 为大于 2 千兆字节的文件提供支持，以便用户能在单个文件中存储大量数据。许多命令（但不是所有命令）支持使用大于 2 千兆字节的文件。此外，有些命令在支持大型文件时存在限制。

---

### 不支持大于 2 千兆字节的文件的命令

在许多情况下，不支持大型文件的命令不能使用任意大小的文件开始，诸如 **date**、**echo**、**nice**、**kill** 命令及其他命令。

此支持也不扩展到特定的系统控制文件，如 **/etc/passwd**、**/etc/inittab**、在 **/etc/security** 中的文件、系统记帐文件等。因此，仅使用这些系统文件的命令，如对管理员用户和系统安全的命令 (**mkuser**、**su**)、系统记帐命令 (**acctcom**、**prdaily**) 以及常用系统控制命令 (**init**、**penable**) 都没有大型文件支持。

其他命令不支持大文件，是因为它们处理指定格式的文件，而格式定义为小于或等于 2 千兆字节。这包括定义对象代码和可执行文件的 XCOFF 文件格式。定义 XCOFF 的文件头没有用来定义支持此大型文件的字段，并且系统不能装入这样大小的可执行文件。使用这些文件的命令，如 **ld**、**as**、**m4**、**strip** 等，都没有大型文件支持。

**pack**、**unpack** 和 **pcat** 命令的头格式没有足够的字符来存储超过 2 千兆字节的文件。

其他文件格式也阻止文件大小超过 2 千兆字节。其中包括工业标准在格式方面对其有限制的某些压缩实用程序，如 **/usr/bin/cpio** 命令（而 **/usr/sysv/bin/cpio** 命令没有此限制），以及对象文件压缩格式（限制 **ar** 命令）。可以使用 **backup** 压缩大文件。

打印假脱机子系统在前端可以用来支持对大于 2 千兆字节的文件的提交、操作和取消。但是，缺省的打印机后端 **piobe** 命令，不支持这样大小的文件。这表明大于 2 千兆字节的打印作业可以发送到远程打印机或能处理这些大型文件的打印服务器，或者备用用户或供应商提供的能处理综合大型文件的备用后端。

**注：**一项超过 2 千兆字节的打印作业工作可能要花费好几天的时间来完成。

最后，有些命令中使用的用户文件按道理不应超出 2 千兆字节。例如，尽管目录可以包含大型文件，目录文件本身不可以超过 2 千兆字节。因此，诸如 **mkdir** 和 **rmdir** 这样的命令不支持大型目录。不需大文件支持的其他示例有使用 **wall** 命令来广播极大型文件的内容到所有终端，或者使用 **nroff** 命令在单个文件中处理超过 2 千兆字节的写入文本。



---

## 附录 B. 命令的功能列表

本附录按功能列出命令。

- 通信
  - 异步终端仿真
  - 基本联网实用程序
  - 常规通信工具
  - 邮件工具
  - 消息处理程序
  - 网络文件系统
  - 网络信息服务
  - 网络管理
  - STREAMS
  - 传输控制协议 / 因特网协议
  - 网络计算系统 (NCS)
- 文件和目录
  - 目录
  - 编辑器
  - 文件
  - 文件内容
  - 文本格式化
  - 文本格式化宏软件包
- 常规操作
  - 设备和终端
  - 文档和培训
  - 文件系统
  - 游戏
  - iFOR/LS
  - 逻辑卷
  - 网络安装管理 (NIM)
  - 数值数据
  - 性能调整
  - 进程和命令
  - 队列
  - 屏幕输出
  - 安全性和系统访问
  - shell
  - 系统记帐和统计信息
  - acct/\* 命令

- 系统资源
- 软件安装
- 用户界面
- 宏
- 编程工具
  - 调试器
  - 消息
  - 源程序
  - 对象代码
  - 各种语言
  - C 语言工具
  - 汇编程序和编译器
  - 对象数据管理器 (ODM)

---

## 通信

### 命令列表: 异步终端仿真

**ate**

启动异步终端仿真 (ATE) 程序。

**xmodem**

用 **xmodem** 协议传输文件, 它在异步传输期间检测数据传输错误。

### 命令列表: 基本联网实用程序

**ct**

拨号附加终端并发出登录进程。

**cu**

直接或间接连接到另一系统。

**cut**

从文件每一行写出选定的字节、字符或字段。

**rmail**

处理通过基本联网实用程序 (BNU) 接收到的远程邮件。

**tip**

连接到远程系统。

**uuchck**

检查 BNU 要求的文件和目录。

**uucico**

将基本联网实用程序 (BNU) 的命令、数据和执行文件传输到远程系统。

**uuclean**

从 BNU 假脱机目录除去文件。

**uucleanup**

从基本联网实用程序 (BNU) 的假脱机目录里删除选定的文件。

**uucp**

从一个操作系统中复制文件到另一个系统。

**uucpadmin**

输入基本 BNU 配置信息。

<b>uucpd</b>	处理 BNU 和 TCP/IP 之间的通信。
<b>uudecode</b>	为使用电子邮件传输的二进制文件编码或解码。
<b>uudemon.admin</b>	提供关于 BNU 文件传输状态的阶段性信息。
<b>uudemon.cleanu</b>	清除 BNU 假脱机目录和日志文件。
<b>uudemon.hour</b>	使用 BNU 程序启动到远程系统的文件传输调用。
<b>uudemon.poll</b>	轮询在 BNU 的 <b>Poll</b> 文件中列出的系统。
<b>uuid_gen</b>	为对象、类型和接口生成“通用唯一标识（UUID）”。
<b>uuencode</b>	为使用电子邮件传输的二进制文件编码或解码。
<b>uukick</b>	使用调试方式访问一个指定的远程系统。
<b>uulog</b>	提供关于一个系统中 BNU 文件传输活动的信息。
<b>uuname</b>	提供关于本地系统能访问的其他系统的信息。
<b>uupick</b>	完成传输并处理 <b>uuto</b> 命令所发出的文件。
<b>uupoll</b>	强制对远程 BNU 系统轮询。
<b>uuq</b>	显示 BNU 作业队列，从队列中删除指定的作业。
<b>uusched</b>	基本联网实用程序（BNU）文件传输程序的调度工作。
<b>uusend</b>	向远程主机发送文件。
<b>uusnap</b>	显示 BNU 与远程系统的联系状态。
<b>uustat</b>	报告 BNU 操作的状态并提供对 BNU 操作的有限控制。
<b>uuto</b>	从一个系统复制文件到另一个系统。
<b>uutry</b>	在打开调试的情况下联系指定的远程系统，并允许用户覆盖缺省的重试时间。
<b>Uutry</b>	在打开调试的情况下，联系指定的远程系统，并将调试输出保存到临时文件。
<b>uux</b>	在另一个基于 UNIX 的系统上运行命令。
<b>uuxqt</b>	执行基本联网实用程序（BNU）的远端命令请求。

## 命令列表：常规通信工具

<b>connect</b>	连接到远程计算机。
<b>enroll</b>	

<b>getty</b>	设置用于实现安全通信信道的密码。
<b>mesg</b>	设置端口的特征。
<b>no</b>	允许或拒绝写入消息。
<b>pdelay</b>	配置网络选项。
<b>pdisable</b>	启用或报告延迟登录端口的可用性。
<b>penable</b>	禁用登录端口。
<b>phold</b>	启用或者报告登录端口的可用性。
<b>pshare</b>	禁用或者报告保留的登录端口的可用性。
<b>rdist</b>	维护多个主机上的相同文件副本。
<b>rdump</b>	在远程机器的设备上备份文件。
<b>wall</b>	给所有登录的用户写一条消息。
<b>write</b>	给系统上的其他用户发送信息。
<b>writesrv</b>	允许用户将消息发送到远程系统并从远程系统接收消息。

## 命令列表: 邮件工具

<b>bellmail</b>	给系统用户发送消息并显示来自系统用户的消息。
<b>bffcreate</b>	用备份格式创建安装映像文件。
<b>biff</b>	在当前会话期间启用或禁用邮件通知。
<b>comsat</b>	向用户通知进入的邮件。
<b>from</b>	确定邮件发出人。
<b>imapd</b>	启动因特网消息访问协议 (IMAP) 服务器进程。
<b>Mail 或 mail</b>	发送和接收邮件。
<b>mailq</b>	打印邮件队列的内容。
<b>mailstats</b>	显示邮件流量的统计信息。
<b>mailx</b>	发送和接收邮件。
<b>newaliases</b>	从 <b>/etc/aliases</b> 文件构建别名数据库的新副本。
<b>pop3d</b>	启动邮局协议版本 3 (POP3) 服务器进程。

<b>rmail</b>	处理通过基本联网实用程序（BNU）接收到的远程邮件。
<b>sendmail</b>	为本地或网络传送路由邮件。
<b>smdemon.cleanu</b>	定期内务处理，清除 <b>sendmail</b> 队列。
<b>xget</b>	通过安全的通信信道接收保密邮件。
<b>xsend</b>	通过安全的通信信道发送保密邮件。

## 命令列表：消息处理程序

<b>ali</b>	列出邮件别名及其地址。
<b>anno</b>	注释消息。
<b>ap</b>	对地址进行语法分析并重定格式。
<b>bugfiler</b>	将程序错误报告自动存储到指定的邮件目录。
<b>burst</b>	将摘要分解成消息。
<b>comp</b>	编写消息。
<b>conflict</b>	搜索别名以及密码冲突。
<b>dist</b>	将消息重新分布到附加地址。
<b>dp</b>	对日期进行分析并重定格式。
<b>folder</b>	选择、列出文件夹和消息。
<b>folders</b>	列出邮件目录中的所有文件夹和消息。
<b>forw</b>	转发消息。
<b>inc</b>	将新邮件合并到一个文件夹。
<b>install_mh</b>	设置邮箱目录。
<b>mark</b>	创建、修改和显示消息序列。
<b>mhl</b>	制作消息的格式化清单。
<b>mhmail</b>	发送或接收邮件。
<b>mhpather</b>	打印文件夹和消息的全路径名。
<b>msgchk</b>	检查消息。
<b>msh</b>	创建一个 MH shell。

<b>next</b>	显示下一条消息。
<b>packf</b>	将文件夹中的内容压缩到一个文件。
<b>pick</b>	根据内容选择消息，并创建和修改序列。
<b>post</b>	路由消息。
<b>prev</b>	显示上一条消息。
<b>prompter</b>	调用提示编辑器。
<b>rcvdist</b>	将进入消息的副本发送到附加收件人。
<b>rcvpack</b>	在压缩文件中保存进入消息。
<b>rcvstore</b>	将来自标准输入的新邮件合并放入一个文件夹中。
<b>rcvtty</b>	向用户通知进入消息。
<b>refile</b>	在文件夹间移动文件。
<b>repl</b>	应答消息。
<b>rmf</b>	除去文件夹以及它们所包含的消息。
<b>rmm</b>	除去消息活动状态。
<b>scan</b>	产生一个每行一条消息的扫描清单。
<b>send</b>	发送消息。
<b>sendbug</b>	将系统错误报告邮寄到指定的地址。
<b>show</b>	显示消息。
<b>slocal</b>	处理进入邮件。
<b>sortm</b>	对消息进行排序。
<b>spost</b>	路由消息。
<b>vmh</b>	为和 MH 命令一起使用调用可视界面。
<b>whatnow</b>	为草稿处理调用提示界面。
<b>whom</b>	操作消息处理程序（MH）地址。

## 命令列表: 网络文件系统

<b>automount</b>	自动安装 NFS 文件系统。
<b>biod</b>	

	处理文件的客户机请求。
<b>bootparamd</b>	为无盘客户机提供引导信息。
<b>chnfs</b>	更改系统的配置以调用指定数目的 <b>biod</b> 和 <b>nfsd</b> 守护程序。
<b>chnfsexp</b>	更改用于将目录导出到 NFS 客户机的选项。
<b>chnfsmnt</b>	更改用于从 NFS 服务器安装目录的选项。
<b>exportfs</b>	将目录导出和取消导出到 NFS 客户机。
<b>lockd</b>	处理锁定请求。
<b>mknfs</b>	配置系统文件以运行 NFS。
<b>mknfsexp</b>	将目录导出到 NFS 客户机。
<b>mknfsmnt</b>	从 NFS 服务器安装目录。
<b>mountd</b>	应答来自客户机的安装文件系统请求。
<b>nfsd</b>	启动客户机的文件系统操作请求。
<b>nfso</b>	配置网络文件系统 (NFS) 网络选项。
<b>nfsstat</b>	显示关于网络文件系统 (NFS) 和远程过程调用 (RPC) 的统计信息。
<b>on</b>	在远程系统上执行命令。
<b>portmap</b>	将 RPC 程序号转换成因特网端口号。
<b>rexrd</b>	对远程机器执行程序。
<b>rmnfs</b>	更改系统配置以停止调用 NFS 守护程序。
<b>rmnfsexp</b>	取消从 NFS 客户机导出目录。
<b>rmnfsmnt</b>	除去 NFS 安装。
<b>rpcgen</b>	生成 C 代码来实现 RPC 协议。
<b>rpcinfo</b>	报告远程过程调用 (RPC) 服务器的状态。
<b>rpc.pc nfsd</b>	处理来自 PC-NFS (个人计算机网络文件系统) 客户机的服务请求。
<b>rstatd</b>	返回从内核获取的性能统计信息。
<b>rup</b>	显示在本地网络上远程主机的状态。
<b>rusers</b>	报告登录到远程机器的用户列表。
<b>rusersd</b>	响应来自 <b>rusers</b> 命令的查询。
<b>rwall</b>	给网络上的所有用户发送消息。

<b>rwalld</b>	处理来自 <b>rwall</b> 命令的请求。
<b>showmount</b>	显示有远程已安装文件系统的所有客户机的列表。
<b>spray</b>	向主机发送指定数量的数据包并报告性能统计信息。
<b>sprayd</b>	接收 <b>spray</b> 命令发送的包。
<b>statd</b>	为 NFS 上的锁定服务提供崩溃和恢复功能。

## 命令列表：网络信息服务

<b>chkey</b>	更改加密密钥。
<b>chmaster</b>	执行 <b>ypinit</b> 命令并重新启动 NIS 守护程序以更改主控服务器。
<b>chslave</b>	重新执行 <b>ypinit</b> 命令以检索来自主控服务器的映射，并重新启动 <b>ypserv</b> 守护程序以更改从属服务器。
<b>chypdom</b>	更改系统的当前域名。
<b>domainname</b>	显示或设置当前 NIS 域的名称。
<b>keyenvoy</b>	充当用户进程和 <b>keyserv</b> 守护程序之间的中介。
<b>keylogin</b>	解密并存储用户的密钥。
<b>keyserv</b>	存储公用和专用密钥。
<b>lsmaster</b>	显示 NIS 主控服务器的配置的特征。
<b>lsnfsexp</b>	显示用网络文件系统（NFS）导出的目录的特征。
<b>lsnfsmnt</b>	显示 NFS 可安装文件系统的特征。
<b>makedbm</b>	制作网络信息服务（NIS）映射。
<b>mkclient</b>	取消注释 <b>/etc/rc.nfs</b> 文件中 <b>ypbind</b> 守护程序的条目，并启动 <b>ypbind</b> 守护程序以配置客户机。
<b>mkkeyserv</b>	取消注释 <b>/etc/rc.nfs</b> 文件中 <b>keyserv</b> 守护程序的条目，并使用 <b>startsrc</b> 命令调用该守护程序。
<b>mkmaster</b>	调用 <b>ypinit</b> 命令并启动 NIS 守护程序以配置主控服务器。
<b>mkslave</b>	执行 <b>ypinit</b> 命令以检索来自 NIS 主控服务器的映射，并启动 <b>ypserv</b> 守护程序以配置从属服务器。
<b>mk_niscachemgr</b>	取消注释 <b>/etc/rc.nfs</b> 文件中 <b>nis_cachemgr</b> 守护程序的条目，并使用 <b>startsrc</b> 命令调用该守护程序。
<b>mk_nisd</b>	

	取消注释 <b>/etc/rc.nfs</b> 文件中 <b>rpc.nisd</b> 守护程序的条目，并使用 <b>startsrc</b> 命令调用该守护程序。
<b>mk_nispasswd</b>	取消注释 <b>/etc/rc.nfs</b> 文件中 <b>rpc.nispasswd</b> 守护程序的条目，并使用 <b>startsrc</b> 命令调用该守护程序。
<b>newkey</b>	在 <b>/etc/publickey</b> 文件中创建新密钥。
<b>nis_cachemgr</b>	启动 NIS+ 高速缓存管理器守护程序。
<b>nisaddcred</b>	创建 NIS+ 凭证信息。
<b>nisaddent</b>	从相应的 <b>/etc</b> 文件或 NIS 映射创建 NIS+ 表。
<b>niscat</b>	显示 NIS+ 表的内容。
<b>nischgrp</b>	更改 NIS+ 对象的组所有者。
<b>nischmod</b>	更改 NIS+ 对象的访问权。
<b>nischown</b>	更改一个或多个 NIS+ 对象或条目的所有者。
<b>nisclient</b>	为 NIS+ 主体初始化 NIS+ 凭证。
<b>nisdefaults</b>	显示当前在名称空间中活动的七个缺省值。
<b>niserror</b>	显示 NIS+ 错误消息。
<b>nisgrep</b>	用于搜索 NIS+ 表的实用程序。
<b>nisgrpadm</b>	在 NIS+ 组中创建、删除以及执行杂项管理操作。
<b>nisinit</b>	初始化工作站为 NIS+ 客户机。
<b>nisln</b>	在 NIS+ 对象和表条目之间创建符号链接。
<b>nislog</b>	<b>nislog</b> 命令显示事务日志的内容。
<b>nisls</b>	列出 NIS+ 目录内容。
<b>nismatch</b>	用于搜索 NIS+ 表的实用程序。
<b>nismkdir</b>	创建非根 NIS+ 目录。
<b>nismkuser</b>	创建新的 NIS+ 用户帐户。
<b>nispopulate</b>	在 NIS+ 域中植入 NIS+ 表。
<b>nisrm</b>	从名称空间除去 NIS+ 对象。
<b>nisrmdir</b>	从名称空间除去 NIS+ 对象。
<b>nisrmuser</b>	除去 NIS+ 用户帐户。
<b>nisserver</b>	设置 NIS+ 服务器。

<b>nissetup</b>	初始化 NIS+ 域。
<b>nisshowcache</b>	打印出共享高速缓存文件的内容。
<b>nisstat</b>	报告 NIS+ 服务器统计信息。
<b>nistbladm</b>	管理 NIS+ 表。
<b>nistest</b>	使用条件表达式返回 NIS+ 名称空间的状态。
<b>nisupdkeys</b>	更新 NIS 目录对象中的公用密钥。
<b>revnetgroup</b>	反转在 NIS 映射中的网络组文件中的用户和主机清单。
<b>rm_niscachemgr</b>	停止 <b>rpc.nisd</b> 守护程序并注释在 <b>/etc/rc.nfs</b> 文件中的条目。
<b>rm_nisd</b>	停止 <b>nis_cachemgr</b> 守护程序并注释在 <b>/etc/rc.nfs</b> 文件中的条目。
<b>rm_nispasswd</b>	停止 <b>rpc.nispasswd</b> 守护程序并注释在 <b>/etc/rc.nfs</b> 文件中的条目。
<b>rmkeyserv</b>	停止 <b>keyserv</b> 守护程序并注释 <b>keyserv</b> 守护程序在 <b>/etc/rc.nfs</b> 文件中的条目。
<b>rmyp</b>	除去 NIS 的配置。
<b>rpc.nispasswd</b>	NIS+ 密码更新守护程序。
<b>ypbind</b>	使客户机进程能绑定或连接到 NIS 服务器。
<b>ypcat</b>	打印出 NIS 映射。
<b>ypinit</b>	在 NIS 服务器中设置 NIS 映射。
<b>ypmatch</b>	显示 NIS 映射中的给定键的值。
<b>ypasswd</b>	更改 NIS 中的网络密码。
<b>ypasswdd</b>	从 <b>ypasswd</b> 命令接收和执行请求。
<b>yppoll</b>	显示当前在服务器中使用的 NIS 映射的顺序号（标识号）。
<b>yppush</b>	提示 NIS 从属服务器复制更新的 NIS 映射。
<b>ypserv</b>	在本地 NIS 映射中查找信息。
<b>ypset</b>	引导客户机和特定的服务器连接。
<b>ypupdated</b>	更新 NIS 映射中的信息。
<b>ypwhich</b>	标识 NIS 服务器或作为给定映射的主控服务器的服务器。
<b>pxfr</b>	将 NIS 映射从 NIS 服务器传输到本地主机。

## 命令列表：网络管理

**mosy**

将管理信息的结构和标识（SMI）和管理信息库（MIB）模块的 ASN.1 定义转换成用于 **snmpinfo** 命令的对象定义文件。

**snmpd**

启动简单网络管理协议（SNMP）代理守护程序作为后台处理。

**snmpinfo**

请求或修改简单网络管理协议（SNMP）代理程序管理的管理信息库（MIB）变量的值。

## 命令列表：STREAMS

**autopush**

配置自动推进的 STREAMS 模块的列表。

**scls**

产生模块和驱动程序名的列表。

**strace**

打印 STREAMS 跟踪消息。

**strchg**

更改流配置。

**strload**

装入和配置便携式流环境（PSE）。

**strconf**

查询流配置。

**strclean**

清空 STREAMS 错误记录器。

**strerr**（守护程序）

接收来自 STREAMS 日志驱动程序的错误日志消息。

## 命令列表：传输控制协议 / 因特网协议

**arp**

显示和修改地址解析。

**chnamsv**

更改主机上的基于 TCP/IP 的名称服务配置。

**chptrsv**

在客户机或服务器上更改打印服务配置。

**f**

显示用户信息。

**finger**

显示用户信息。

**fingerd**

为 **finger** 命令提供服务器功能。

**ftp**

在本地和远程主机之间传输文件。

**ftpd**

为因特网 FTP 协议提供服务器功能。

**gated**

为 RIP、EGP、HELLO 和 SNMP 协议提供网关路由功能。

**gettable**

从主机获取 NIS 格式的主机表。

**host**

<b>hostent</b>	将主机名解析成因特网地址或将因特网地址解析成主机名。
<b>hostid</b>	在系统配置数据库中直接控制地址映射条目。
<b>hostname</b>	设置或显示当前本地主机的标识符。
<b>htable</b>	设置或显示当前主机系统的名称。
<b>ifconfig</b>	将主机文件转换成被网络库例程使用的格式。
<b>inetd</b>	为正在使用 TCP/IP 的网络配置或显示网络接口参数。
<b>ipreport</b>	为网络提供因特网服务管理。
<b>iptrace</b>	从指定的包跟踪文件中生成包跟踪报告。
<b>lpd</b>	提供因特网协议的接口级包跟踪。
<b>lsnamsv</b>	在网络中提供远程打印服务器。
<b>lsprtsv</b>	显示存储在数据库中的名称服务信息。
<b>mkhhosts</b>	显示存储在数据库中的打印服务信息。
<b>mknamsv</b>	生成主机表文件。
<b>mkprtsv</b>	为客户机配置主机上的基于 TCP/IP 的名称服务。
<b>mktcpip</b>	配置主机上的基于 TCP/IP 的打印服务。
<b>named</b>	为在主机上启动 TCP/IP 设置必需值。
<b>namerslv</b>	为域名协议提供服务器功能。
<b>netstat</b>	为系统配置数据库中的本地解析器例程直接操作域名服务器条目。
<b>nslookup</b>	显示网络状态。
<b>ping</b>	查询因特网域名服务器。
<b>rcp</b>	发送一个回送信号请求给网络主机。
<b>remsh</b>	在本地主机和远程主机之间或者在两个远程主机之间传输文件。
<b>rexec</b>	在远程主机上或登录到远程主机来执行指定的命令。
<b>rexecd</b>	在远程主机上一次执行一个命令。
<b>rlogin</b>	为 <b>rexec</b> 命令提供服务器功能。
<b>rlogind</b>	将本地主机和远程主机连接起来。
<b>rmnamsv</b>	为 <b>rlogin</b> 命令提供服务器功能。
	取消配置主机上的基于 TCP/IP 的名称服务。

<b>rmprtsv</b>	在客户机和服务器上取消配置打印服务。
<b>route</b>	手动控制路由表。
<b>routed</b>	管理网络路由表。
<b>rsh</b>	在远程主机上或登录到远程主机来执行指定的命令。
<b>rshd</b>	为远程命令执行提供服务器功能。
<b>ruptime</b>	显示网络上每个主机的状态。
<b>ruser</b>	直接控制三个独立系统数据库中控制外来主机访问程序的条目。
<b>rwho</b>	显示哪些用户登录到本地网络上的主机。
<b>rwhod</b>	为 <b>rwho</b> 和 <b>ruptime</b> 命令提供服务器功能。
<b>securetcpip</b>	启用操作系统网络安全功能。
<b>setclock</b>	为网络中的主机设置时间和日期。
<b>slattach</b>	附加串行线路作为网络接口。
<b>sliplogin</b>	配置标准输入终端线路作为到远程主机的“串行线路因特网协议”(SLIP)链接。
<b>talk</b>	与另一个用户对话。
<b>talkd</b>	为 <b>talk</b> 命令提供服务器功能。
<b>tcpdump</b>	打印包头。
<b>telinit</b>	初始化并控制进程。
<b>telnet</b>	使用 TELNET 接口将本地主机连接到远程主机。
<b>telnetd</b>	为 TELNET 协议提供服务器功能。
<b>tftp</b>	使用次要文件传输协议(TFTP)在主机间传输文件。
<b>tftpd</b>	为次要文件传输协议提供服务器功能。
<b>timed</b>	在系统启动时调用时间服务器守护程序。
<b>timedc</b>	返回关于 <b>timed</b> 守护程序的信息。
<b>tn</b>	使用 TELNET 接口将本地主机连接到远程主机。
<b>tn3270</b>	使用 TELNET 接口将本地主机连接到远程主机。
<b>traceroute</b>	打印 IP 包至某个网络主机的路由。
<b>trpt</b>	执行 TCP 套接字的协议跟踪。

**utftp**

使用次要文件传输协议 (TFTP) 在主机间传输文件。

## 命令列表: 网络计算系统 (NCS)

<b>lb_admin</b>	监视和管理位置代理注册。
<b>llbd</b>	管理本地位置代理数据库的信息。
<b>nrglbd</b>	管理全局位置代理数据库。

---

## 文件和目录

### 命令列表: 目录

<b>cd</b>	更改当前目录。
<b>chgrp</b>	更改文件或目录的组所有权。
<b>chmod</b>	更改许可权方式。
<b>chroot</b>	更改命令的根目录。
<b>delete</b>	除去 (取消链接) 文件或目录。
<b>dircmp</b>	比较两个目录以及它们公共文件的内容。
<b>dirname</b>	除了指定路径的最后部分, 其余内容全都写入标准输出。
<b>dosdir</b>	列出 DOS 文件目录。
<b>fdformat</b>	格式化软盘。
<b>ls</b>	显示目录的内容。
<b>mkdir</b>	创建一个或多个新目录。
<b>mvdir</b>	移动 (重命名) 一个目录
<b>pathchk</b>	检查路径名。
<b>pwd</b>	显示工作目录的路径名。
<b>rm</b>	除去 (取消链接) 文件或目录。
<b>rmdir</b>	除去目录。
<b>which_fileset</b>	搜索 <b>/usr/lpp/bos/AIX_file_list</b> 文件, 查找指定文件名或命令。

## 命令列表：编辑器

### **ctags**

制作标记文件以帮助定位源文件中的对象。

### **ed**

按行编辑文本。

### **edit**

为新用户提供简单的行编辑器。

### **ex**

以屏幕显示交互式编辑行。

### **red**

按行编辑文本。

### **sed**

提供流编辑器。

### **tvi**

以全屏显示方式提供可信编辑器。

### **vedit**

以全屏显示方式编辑文件。

### **vi**

以全屏显示方式编辑文件。

### **view**

以只读方式启动 vi 编辑器。

## 命令列表：文件

### **ar**

维护链接编辑器使用的索引库。

### **backup**

备份文件和文件系统。

### **cat**

连接或显示文件。

### **chgrp**

更改文件或目录的组所有权。

### **chlang**

更改 **/etc/environment** 文件中的语言（LANG）环境变量。

### **chmod**

更改许可权方式。

### **chtz**

更改 **/etc/environment** 文件中的语言（TZ）环境变量。

### **cksum**

更改文件的校验和以及字节计数。

### **copy**

复制文件。

### **cp**

复制文件。

### **cpio**

将文件复制到归档存储器和目录，以及从归档存储器和目录复制文件。

### **dd**

转换和复制文件。

### **defragfs**

增加文件系统的邻近可用空间。

### **delete**

除去（取消链接）文件或目录。

<b>dosdel</b>	删除 DOS 文件。
<b>dosread</b>	复制 DOS 文件。
<b>doswrite</b>	将此操作系统文件复制到 DOS 文件。
<b>file</b>	确定文件类型。
<b>find</b>	用匹配表达式查找文件。
<b>link</b>	执行 <b>link</b> 子例程。
<b>ln</b>	链接文件。
<b>mv</b>	移动文件
<b>nulladm</b>	创建指定的文件，授予文件所有者和组读写许可权，授予其他用户读许可权。
<b>pax</b>	抽取、写以及列出归档文件成员；复制文件和目录层次结构。
<b>pg</b>	将文件格式化以供显示。
<b>restore</b>	从本地设备复制先前由 <b>backup</b> 命令创建的备份文件系统或文件。
<b>rm</b>	除去（取消链接）文件或目录。
<b>rmvfs</b>	除去 <b>/etc/vfs</b> 文件中的条目。
<b>split</b>	将文件分割成几个部分。
<b>sum</b>	显示文件的校验和以及块计数。
<b>tar</b>	处理归档。
<b>tee</b>	显示程序的输出并将其复制到一个文件中。
<b>touch</b>	更新文件的访问时间与修改时间。
<b>umask</b>	显示或设置文件方式创建掩码。
<b>unlink</b>	执行 <b>unlink</b> 子例程。

## 命令列表: 文件内容

<b>awk</b>	用文件匹配模式查找行，然后对它们执行指定的操作。
<b>bdiff</b>	使用 <b>diff</b> 命令来查找特大文件中的差异。
<b>bfs</b>	扫描文件。
<b>cmp</b>	比较两个文件。

<b>colrm</b>	从文件中抽取列。
<b>comm</b>	选择或拒绝两个排序文件的公共行。
<b>comp</b>	编写消息。
<b>compress</b>	压缩和扩展数据。
<b>csplit</b>	按上下文分割文件。
<b>cut</b>	从文件每一行写出选定的字节、字符或字段。
<b>diff</b>	比较文本文件。
<b>diff3</b>	比较三个文件。
<b>difcmp</b>	比较两个目录以及它们公共文件的内容。
<b>egrep</b>	在文件中搜索一种模式。
<b>expand</b>	将制表符更改成空格并写入标准输出。
<b>fgrep</b>	在文件中搜索一个文字串。
<b>fold</b>	由于输出设备限定宽度，故折叠长行。
<b>genxit</b>	为了利于 <b>Iconv</b> 库使用，生成代码集转换表。
<b>grep</b>	在文件中搜索一种模式。
<b>head</b>	显示一或多个文件的开始几行或几字节。
<b>iconv</b>	将字符的编码从一种代码页编码方案转换为另一种代码页编码方案。
<b>join</b>	结合两个文件的数据字段。
<b>localeddef</b>	为产生语言环境数据库，处理语言环境和字符映射文件。
<b>look</b>	在已排序文件中查找行。
<b>more</b>	在显示屏幕上每次一屏显示连续的文本。
<b>paste</b>	合并几个文件的行或一个文件中的后续行。
<b>pcat</b>	解压缩文件并将它们写入标准输出。
<b>pack</b>	压缩文件。
<b>page</b>	在显示屏幕上每次一屏显示连续的文本。
<b>rev</b>	逆转文件每一行中的字符。
<b>sdiff</b>	比较两个文件并以并排的格式显示差别。
<b>sort</b>	

	对文件进行排序、合并已排序文件和检查文件以确定它们是否已排序。
<b>spell</b>	查找英语拼写错误。
<b>spellin</b>	创建拼写列表。
<b>spellout</b>	验证单词不在拼写列表中。
<b>tab</b>	将空格转换成制表符。
<b>tail</b>	从指定点开始将文件写入标准输出。
<b>tr</b>	翻译字符。
<b>trbsd</b>	翻译字符 (BSD 版)。
<b>tsort</b>	为有序对的无序列表排序 (一种拓扑排序)。
<b>uncompress</b>	压缩和扩展数据。
<b>unexpand</b>	和恢复的制表符一起写入标准输出。
<b>uniq</b>	删除文件中重复的行。
<b>unpack</b>	扩展文件。
<b>untab</b>	将制表符转换成空格。
<b>wc</b>	计算文件中的行数、字数和字节数。
<b>what</b>	显示文件中的标识信息。
<b>zcat</b>	压缩和扩展数据。

## 命令列表: 文本格式化

<b>addbib</b>	创建或扩展文献目录数据库。
<b>apropos</b>	用关键字查找定位命令。
<b>canonls</b>	为 Canon LASER SHOT 用 LIPS III 方式处理 <b>troff</b> 命令输出。
<b>catman</b>	为手册创建 cat 文件。
<b>checkcw</b>	为 <b>troff</b> 命令准备定宽文本。
<b>checkeq</b>	检查用备忘录宏格式过的文档。
<b>checkmm</b>	检查用备忘录宏格式过的文档。
<b>checknr</b>	检查 <b>nroff</b> 和 <b>troff</b> 文件。
<b>col</b>	

	为具有逆向换行和正向 / 逆向半换行的标准输出文本而设置的过滤器。
<b>colcrt</b>	
<b>cw</b>	为 CRT 预览过滤 <b>nroff</b> 命令输出。
<b>deroff</b>	为 <b>troff</b> 命令准备定宽文本。
<b>diction</b>	从文件里除去 <b>nroff</b> 、 <b>troff</b> 、 <b>tbl</b> 和 <b>eqn</b> 命令构造。
<b>diffmk</b>	突出显示不明了或冗长的句子。
<b>enscript</b>	标出文件之间的差异。
<b>eqn</b>	为了便于打印，将文本文件转换成 PostScript 格式。
<b>expand</b>	为 <b>troff</b> 命令格式化数学文本。
<b>explain</b>	将制表符更改成空格并写入标准输出。
<b>fmt</b>	提供交互式同义词典。
<b>grap</b>	在发送之前格式化邮件消息。
<b>greek</b>	对 <b>pic</b> 命令将要处理的图进行排版。
<b>hp</b>	将来自电传打字机 37 工作站的英语输出转换为适用于其他工作站的输出。
<b>hplj</b>	为 HP2640 和 HP2621 系列的终端处理特殊功能。
<b>hyphen</b>	为 HP Laser Jet Series 打印机对 <b>troff</b> 命令输出进行后处理。
<b>ibm3812</b>	查找加连字符的单词。
<b>ibm3816</b>	为 3818 页式打印机和 3812 2 型页式打印机对 <b>troff</b> 命令输出进行后处理。
<b>ibm5587G</b>	为 3816 页式打印机和 3812 2 型页式打印机对 <b>troff</b> 命令输出进行后处理。
<b>indxbib</b>	为安装 (32x32/24x24) 墨粉盒的 5587G 打印机对 <b>troff</b> 命令输出进行后处理。
<b>lookbib</b>	给文献目录构建一个逆向索引。
<b>macref</b>	查找文献目录的参考。
<b>makedev</b>	产生宏文件的交叉引用清单。
<b>managefonts</b>	创建适用于 <b>troff</b> 命令及其预处理器阅读的二进制描述文件。
<b>mant</b>	为了更新或更改系统中已安装的字体系列集合，给用户提供一个基于菜单的简单界面。
	对帮助页进行排版。

<b>mm</b>	打印用备忘录宏格式过的文档。
<b>mmt</b>	对文档进行排版。
<b>mvt</b>	对英语视图和幻灯片进行排版。
<b>ndx</b>	为文件生成一个主题页面索引。
<b>neqn</b>	为 <b>nroff</b> 命令格式化数学文本。
<b>newform</b>	更改文本文件的格式。
<b>nl</b>	计算文件中的行数。
<b>nroff</b>	为在类打字机设备和行式打印机上进行打印而格式化文本。
<b>pic</b>	为绘图预处理 <b>troff</b> 命令的输入。
<b>proff</b>	为带个人打印机数据流的打印机格式化文本。
<b>ps630</b>	将 Diablo 630 打印文件转换为 PostScript 格式。
<b>ps4014</b>	将 Tektronix 4014 文件转换为 PostScript 格式。
<b>psc</b>	将 <b>troff</b> 中间格式转换成 PostScript 格式。
<b>psdit</b>	将 <b>troff</b> 中间格式转换成 PostScript 格式。
<b>psplot</b>	将绘图格式的文件转换成 PostScript 格式。
<b>psrev</b>	将 PostScript 文件的页面顺序逆转，并选择进行打印的页面范围。
<b>psroff</b>	将文件从 <b>troff</b> 格式转换成 PostScript 格式。
<b>ptx</b>	生成一个置换索引。
<b>refer</b>	在文档中查找并插入文献参考。
<b>roffbib</b>	打印文献目录数据库。
<b>soelim</b>	在 <b>nroff</b> 命令文件中处理 <b>.so</b> 请求。
<b>sortbib</b>	对文献目录数据库排序。
<b>spell</b>	查找英语拼写错误。
<b>spellin</b>	创建拼写列表。
<b>spellout</b>	验证单词不在拼写列表中。
<b>style</b>	分析文档的表面特征。
<b>subj</b>	从文档生成一个主题列表。
<b>tbl</b>	

	为 <b>nroff</b> 和 <b>troff</b> 命令格式化表。
<b>tc</b>	为 Tektronix 4015 系统解释 <b>troff</b> 命令输出中的文本。
<b>troff</b>	为在排版设备上打印而对文本进行格式化。
<b>ul</b>	加下划线。
<b>vgrind</b>	格式化易于阅读的程序清单。
<b>xpreview</b>	在 X 显示器上显示 <b>troff</b> 文件。

## 文本格式化宏软件包

<b>man</b>	为帮助页提供格式化工具。
<b>me</b>	提供格式化工具以创建不同风格的技术论文。
<b>mm</b>	为商业文档，如备忘录、信函和报告，提供格式化工具。
<b>mptx</b>	格式化由 <b>ptx</b> 命令产生的置换索引。
<b>ms</b>	为各种样式的文章、论文和书籍提供格式化工具。
<b>mv</b>	简化视图及投影幻灯片的排版。

## 常规操作

### 命令列表：设备和终端

<b>adfutil</b>	仅为具有配置数据库的 PS/2® 适配器通过 AIX 5.1 提供合并 Micro Channel® 信息的能力。
<b>bterm</b>	以双向总线（BIDI）方式仿真终端。
<b>cancel</b>	取消对行式打印机的请求。
<b>captoinfo</b>	将 termcap 文件转换成 terminfo 描述符文件。
<b>cfgmgr</b>	通过运行配置规则对象类中指定的程序来配置设备。
<b>chcons</b>	重定向系统控制台到指定设备或文件，在系统的下一次启动时生效。
<b>chdev</b>	更改设备的特征。
<b>chdisp</b>	更改低功能终端（LFT）子系统使用的显示器。
<b>chfont</b>	更改显示器的缺省字体。
<b>chkbd</b>	更改在系统启动时高功能终端子系统使用的缺省键盘映射。

<b>clear</b>	清除终端屏幕。
<b>devnm</b>	命名设备。
<b>diag</b>	执行硬件问题确定。
<b>digest</b>	将 ASCII 格式的 <b>/etc/qconfig</b> 文件转换成 <b>/etc/qconfig.bin</b> 文件，该文件是一个由 <b>qdaemon</b> 命令使用的队列配置的二进制版本。
<b>dscreen</b>	启动“动态屏幕”实用程序。
<b>enable</b>	启用打印机队列
<b>fdformat</b>	格式化软盘。
<b>fcopy</b>	复制到软盘或从软盘复制。
<b>fold</b>	由于输出设备限定宽度，故折叠长行。
<b>format</b>	格式化软盘。
<b>getty</b>	设置端口的特征。
<b>hplj</b>	为 HP Laser Jet Series 打印机对 <b>troff</b> 命令输出进行后处理。
<b>ibm3812</b>	为 3816 页式打印机和 3812 2 型页式打印机对 <b>troff</b> 命令输出进行后处理。
<b>ibm3816</b>	为 3816 页式打印机和 3812 2 型页式打印机对 <b>troff</b> 命令输出进行后处理。
<b>ibm5587G</b>	为安装 (32x32/24x24) 墨粉盒的 5587G 打印机对 <b>troff</b> 命令输出进行后处理。
<b>iconv</b>	将字符的编码从一种代码页编码方案转换为另一种代码页编码方案。
<b>infocmp</b>	管理 <b>terminfo</b> 描述。
<b>iostat</b>	报告中央处理器 (CPU) 的统计信息和 tty、磁盘、CD-ROM 的输入 / 输出统计信息。
<b>keycomp</b>	将键盘映射表文件编译成一个输入方法键盘映射文件。
<b>lp</b>	向行式打印机发送请求。
<b>lpr</b>	将打印作业列队。
<b>lpstat</b>	显示行式打印机的状态信息。
<b>lptest</b>	生成行式打印机波纹模式。
<b>lsattr</b>	显示系统中设备的属性特征以及可能的属性值。
<b>lscfg</b>	显示设备的诊断信息。

<b>lsconn</b>	显示给定设备或某类设备可以接受的连接。
<b>lscons</b>	将控制台设备的名称写入标准输出。
<b>lsdev</b>	显示系统中的设备及其特征。
<b>lsdisp</b>	列出系统上当前可用的显示器。
<b>lsfont</b>	列出可用于显示的字体。
<b>lskbd</b>	列出当前可用于低功能终端 (LFT) 子系统的键盘映射。
<b>lsparent</b>	显示接受指定连接类型或设备的可能的父设备。
<b>mkdev</b>	往系统中添加设备。
<b>mkfont</b>	往系统中添加与显示相关的字体代码。
<b>mknod</b>	生成专用的文件。
<b>mt</b> (BSD)	将子命令提供给一个流磁带设备。
<b>panel20</b>	诊断 HIA 和 5080 控制单元之间的活动。
<b>pdelay</b>	启用或报告延迟登录端口的可用性。
<b>pdisable</b>	禁用登录端口。
<b>penable</b>	启用或者报告登录端口的可用性。
<b>phold</b>	禁用或者报告保留的登录端口的可用性。
<b>pioattred</b>	提供一种在虚拟打印机上格式化和编辑属性的方法。
<b>piobe</b>	打印机后端的打印作业管理器。
<b>pioburst</b>	为打印机输出生成裁纸页 (首页和尾页)。
<b>piocnvt</b>	扩展或压缩一个预定义定义或虚拟打印机定义。
<b>piodigest</b>	将虚拟打印机定义属性值摘要到内存映像中，并将该内存映像保存到文件。
<b>piofontin</b>	从多语言字体软盘中复制字体。
<b>pioformat</b>	驱动打印机格式化程序。
<b>piofquote</b>	转换指定给 PostScript 打印机的特定控制字符。
<b>pioout</b>	打印机后端的设备驱动程序接口程序。
<b>piopredef</b>	创建预定义的打印机数据流定义。
<b>portmir</b>	

	允许一个 TTY 流（监视器）连接到另一个 TTY 流（目标），并且监视发生在那个流上的用户会话。
<b>pr</b>	向标准输出写文件。
<b>pshare</b>	启用或者报告共享登录端口的可用性。
<b>pstart</b>	启用或者报告登录端口（正常、共享和延迟）的可用性。
<b>pstat</b>	解释不同系统表的内容并写入标准输出。
<b>reset</b>	初始化终端。
<b>rmdev</b>	从系统里除去设备。
<b>rmt</b>	允许远程访问磁带设备。
<b>script</b>	制作终端会话的输入脚本。
<b>setmaps</b>	设置终端映射或代码集映射。
<b>splp</b>	更改或显示打印机驱动程序设置。
<b>stty</b>	设置、复位和报告工作站操作参数。
<b>stty-cxma</b>	发送和报告 128 端口异步控制器的终端选项。
<b>swapon</b>	为页面调度和交换指定附加设备。
<b>swcons</b>	暂时将系统控制台输出重定向到一个指定的设备或文件。
<b>sysdumpdev</b>	更改运行系统中的主要或辅助转储设备指派。
<b>tabs</b>	在终端上设置制表符停止位。
<b>tapechk</b>	对流式磁带设备执行一致性校验。
<b>tcopy</b>	复制磁带。
<b>tctl</b>	将命令提供给一个流磁带设备。
<b>termdef</b>	查询终端特征。
<b>tput</b>	查询 <b>terminfo</b> 数据库中的终端描述符文件。
<b>tset</b>	初始化终端。
<b>tsm</b>	提供终端状态管理。
<b>tty</b>	将终端全路径名写入标准输出。

## 命令列表：文档和培训

**apropos**

	用关键字查找定位命令。
<b>catman</b>	为手册创建 cat 文件。
<b>explain</b>	提供交互式同义词典。
<b>help</b>	为新用户提供信息。
<b>learn</b>	对使用文档、编辑器、宏和其他功能提供计算机辅助教学课程和实践。
<b>man</b>	在线显示帮助页条目。

## 命令列表：文件系统

<b>automount</b>	自动安装 NFS 文件系统。
<b>chfs</b>	更改文件系统的属性。
<b>chps</b>	更改调页空间的属性。
<b>chvfs</b>	更改 <i>/etc/vfs</i> 文件中的条目。
<b>crfs</b>	添加一个文件系统。
<b>crvfs</b>	在 <i>/etc/vfs</i> 文件中创建条目。
<b>defragfs</b>	增加文件系统的邻近可用空间。
<b>df</b>	报告关于文件系统空间的信息。
<b>dfsck</b>	检查文件系统的一致性并交互式修复文件系统。
<b>dosformat</b>	格式化 DOS 软盘。
<b>dumpfs</b>	转储文件系统信息。
<b>ff</b>	为文件系统列出文件名和统计信息。
<b>fsck</b>	检查文件系统的一致性并交互式修复文件系统。
<b>fsdb</b>	调试文件系统。
<b>istat</b>	检查索引节点号。
<b>lsfs</b>	显示文件系统的特征。
<b>mkfs</b>	制作文件系统。
<b>mklost+found</b>	为 <b>fsck</b> 命令创建一个丢失和查找目录。
<b>mkproto</b>	构造原型文件系统。
<b>mount</b>	

	制造可以使用的文件系统。
<b>ncheck</b>	从索引节点号生成路径名。
<b>proto</b>	为文件系统构造原型文件。
<b>rmfs</b>	除去一个文件系统、其驻留的任何逻辑卷，以及在 <b>/etc/filesystems</b> 文件中的相关节。
<b>rrestore</b>	从远程机器的设备中复制以前的备份文件系统到本地机器。
<b>skulker</b>	除去不需要的文件以清除文件系统。
<b>umount</b>	卸装以前安装的文件系统、目录或文件。
<b>unmount</b>	卸装以前安装的文件系统、目录或文件。
<b>update</b>	定期更新超级块。

## 命令列表：游戏

	测试算术技巧。
<b>bj</b>	启动扑克牌（二十一点）游戏。
<b>craps</b>	启动骰子游戏。
<b>fish</b>	玩钓鱼卡游戏。
<b>fortune</b>	从“财富游戏”数据库显示随机财富。
<b>hangman</b>	启动刽子手猜字游戏。
<b>moo</b>	启动猜数字游戏。
<b>number</b>	显示数字的写表单。
<b>quiz</b>	测试知识。
<b>ttt</b>	启动 tic-tac-toe 游戏。
<b>turnoff</b>	关闭 <b>usr/games</b> 目录下文件的许可权代码。
<b>turnon</b>	打开 <b>usr/games</b> 目录下文件的许可权代码。
<b>wump</b>	启动“猎取 wumpus”游戏。

## 命令列表：许可证使用管理

<b>drm_admin</b>	管理基于数据复制管理器（Data Replication Manager, DRM）的服务器，如 <b>glbd</b> – 全局位置代理的副本（GLB）。
<b>glbd</b>	

<b>lb_admin</b>	管理全局位置代理数据库。
<b>lb_find</b>	监视和管理位置代理注册。
<b>llbd</b>	获取全局位置代理 (GLB) 服务器守护程序及其属性的列表。
<b>monitord</b>	管理本地位置代理数据库的信息。
<b>nrglbd</b>	与许可证使用管理服务器通信，并为每一个可数的登录申请一个 AIX V4 并发使用许可证。
	管理全局位置代理数据库。

## 命令列表：逻辑卷

<b>chlv</b>	只更改逻辑卷的特征。
<b>chpv</b>	更改卷组中的物理卷特征。
<b>chvg</b>	设置卷组的特征。
<b>cplv</b>	将逻辑卷的内容复制到新的逻辑卷。
<b>exportvg</b>	从一套物理卷中导出卷组的定义。
<b>extendlv</b>	通过从卷组里增加未分配的物理分区来增大逻辑卷的大小。
<b>extendvg</b>	将逻辑卷添加到卷组。
<b>importvg</b>	从一套物理卷中导入一个新的卷组定义。
<b>lslv</b>	显示关于逻辑卷的信息。
<b>lspv</b>	显示关于一个卷组中物理卷的信息。
<b>lsvg</b>	显示关于卷组的信息。
<b>migratenv</b>	从一个物理卷中将已分配的物理分区移到一个或多个其他的物理卷。
<b>mirrorvg</b>	将存在于一个给定卷组中的所有逻辑卷做成镜像。
<b>mklv</b>	创建一个逻辑卷。
<b>mklvcopy</b>	提供逻辑卷内的数据副本。
<b>mkvg</b>	创建一个卷组。
<b>mkvgdata</b>	创建一个包含关于卷组信息的文件，以用于 <b>savevg</b> 和 <b>restvg</b> 命令的使用。
<b>redefinevg</b>	重定义设备配置数据库中的给定卷组的物理卷集合。
<b>reducevg</b>	除去卷组中的物理卷。

<b>reorgvg</b>	重新组织卷组的物理分区分配。
<b>restvg</b>	恢复用户卷组及其所有的容器和文件，这些文件在由 <b>savevg</b> 命令创建的备份映像的 <b>/tmp/vgdata/vgname/vgname.data</b> 文件中指定。
<b>rmlv</b>	从卷组中除去逻辑卷。
<b>rmlvcopy</b>	从逻辑卷除去副本。
<b>savevg</b>	查找并备份所有属于指定卷组的文件。
<b>synclvodm</b>	使逻辑卷控件块、设备配置数据库、物理卷中的卷组描述符区域同步，或者重建它们。
<b>syncvg</b>	同步非当前逻辑卷的副本。
<b>unmirrorvg</b>	除去存在于卷组或指定磁盘中的镜像。
<b>varyoffvg</b>	释放卷组。
<b>varyonvg</b>	激活卷组。

## 命令列表：网络安装管理（NIM）

<b>lsnim</b>	显示关于网络安装管理（NIM）环境的信息。
<b>nim</b>	执行网络安装管理（NIM）对象的操作。
<b>nimclient</b>	容许网络安装管理（NIM）操作从一个 NIM 客户机执行。
<b>nimconfig</b>	初始化网络安装管理（NIM）客户机数据包。
<b>niminit</b>	显示关于网络安装管理（NIM）环境的信息。

---

## 命令列表：数值数据

<b>bc</b>	提供任意精度算术语言的解释器。
<b>dc</b>	为任意精度整数运算提供交互式的台式计算器。
<b>factor</b>	对数字进行因子分解。
<b>number</b>	显示数字的写表单。
<b>units</b>	将一种计量单位转换成为另一种等价的计量单位。

---

## 命令列表：性能调整

<b>acctcms</b>	根据记帐记录产生命令使用率摘要。
<b>acctcom</b>	显示选定进程的记帐记录摘要。
<b>accton</b>	执行进程记帐过程。
<b>filemon</b>	监视和报告文件系统的性能。
<b>fileplace</b>	显示文件块在逻辑或物理卷中的位置。
<b>gprof</b>	显示调用图概要文件数据。
<b>iostat</b>	报告中央处理器 (CPU) 的统计信息和 tty、磁盘、CD-ROM 的输入 / 输出统计信息。
<b>lsattr</b>	显示系统中设备的属性特征以及可能的属性值。
<b>lsv</b>	显示关于逻辑卷的信息。
<b>mmtu</b>	显示、添加和删除最大传输单元 (MTU) 值，它用于发现路径 MTU。
<b>netpm</b>	监视活动并报告网络使用情况的统计信息。
<b>netstat</b>	显示网络状态。
<b>nfsstat</b>	显示关于网络文件系统 (NFS) 和远程过程调用 (RPC) 的统计信息。
<b>nice</b>	运行指定优先级的命令。
<b>no</b>	配置网络选项。
<b>nulladm</b>	创建指定的文件，授予文件所有者和组读写许可权，授予其他用户读许可权。
<b>ps</b>	显示进程的当前状态。
<b>renice</b>	更改正在运行进程的优先级。
<b>reorgvg</b>	重新组织卷组的物理分区分配。
<b>rmss</b>	以不同的实内存大小仿真系统。
<b>sar</b>	收集、报告或存储系统活动信息。
<b>stripnm</b>	显示指定对象代码的符号信息。
<b>svmon</b>	捕获并分析虚拟内存的快照。
<b>time</b>	打印命令的执行时间。
<b>timex</b>	以秒为单位，报告一条命令的所用时间、用户时间和系统执行时间。
<b>tprof</b>	指定要进行概要分析的用户程序并执行它，然后生成报告。
<b>trcnm</b>	生成内核名称列表。
<b>trcrpt</b>	格式化来自跟踪日志的报告。
<b>trcstop</b>	停止跟踪功能。
<b>vmstat</b>	报告虚拟内存统计信息。

## 命令列表：进程和命令

<b>apply</b>	为一组参数提供一条命令。
<b>cron</b>	自动运行命令。
<b>cronadm</b>	列出或除去 crontab 或 at 作业。
<b>crontab</b>	提交、列出或除去 cron 作业文件。
<b>env</b>	显示当前环境或为命令的执行设置环境。
<b>fuser</b>	使用文件或文件结构标识进程。
<b>install</b>	安装命令。
<b>installbsd</b>	安装命令 (install 命令的 BSD 版本)。
<b>ipcs</b>	报告进程间通信设备状态。
<b>kill</b>	发送信号给正在运行的进程。
<b>killall</b>	取消消除调用进程之外的所有进程。
<b>lastcomm</b>	显示关于上次执行的命令的信息。
<b>nice</b>	运行指定优先级的命令。
<b>nohup</b>	不挂断地运行命令。
<b>ps</b>	显示进程的当前状态。
<b>renice</b>	更改正在运行进程的优先级。
<b>sleep</b>	暂停执行一个时间间隔。
<b>time</b>	打印命令的执行时间。
<b>timex</b>	以秒为单位，报告一条命令的所用时间、用户时间和系统执行时间。

<b>wait</b>	等待直到进程标识终止。
<b>whatis</b>	描述命令执行何种功能。
<b>xargs</b>	构造参数列表并运行命令。

## 命令列表：队列

<b>at</b>	稍后运行命令。
<b>atq</b>	显示等待运行的作业队列。
<b>atrm</b>	除去 <b>at</b> 命令假脱机作业。
<b>batch</b>	当系统负载水平允许时运行作业。
<b>chprtsv</b>	在客户机或服务器上更改打印服务配置。
<b>chque</b>	更改队列名。
<b>chqueuedev</b>	更改打印机或绘图仪队列设备名。
<b>chvirprt</b>	更改虚拟打印机的属性值。
<b>digest</b>	将 ASCII 格式的 <b>/etc/qconfig</b> 文件转换成 <b>/etc/qconfig.bin</b> 文件，该文件是一个由 <b>qdaemon</b> 命令使用的队列配置的二进制版本。
<b>disable</b>	禁用打印机队列。
<b>enq</b>	将文件列队。
<b>lpq</b>	检验假脱机队列。
<b>lpr</b>	将打印作业列队。
<b>lprm</b>	从行式打印机假脱机队列除去作业。
<b>lsallq</b>	列出所有配置的队列的名称。
<b>lsallqdev</b>	将所有配置的打印机和绘图仪队列设备名在一个指定的队列中列出。
<b>lsprtsv</b>	显示存储在数据库中的打印服务信息。
<b>lsque</b>	显示队列节名。
<b>lsqueuedev</b>	显示设备节名。
<b>lsvirprt</b>	显示虚拟打印机的属性值。
<b>mkprtsv</b>	配置主机上的基于 TCP/IP 的打印服务。
<b>mkque</b>	往系统中添加打印机队列。
<b>mkqueuedev</b>	往系统中添加打印机队列设备。
<b>mkvirprt</b>	创建虚拟打印机。
<b>piodmgr</b>	将对象数据管理 (ODM) 数据库压缩进 <b>var/spool/lpd/pio/@local/smit</b> 目录中。
<b>piolsvp</b>	列出系统上的虚拟打印机。
<b>piomgpdev</b>	管理打印机伪设备。
<b>piomkapqd</b>	建立 SMIT 对话以创建打印队列和打印机。
<b>piomkpq</b>	生成打印机队列。
<b>piomsg</b>	向用户发送打印机后端消息。
<b>qadm</b>	为打印假脱机系统执行系统管理功能。
<b>qcan</b>	取消打印作业。
<b>qchk</b>	显示打印队列状态。
<b>qdaemon</b>	调度由 <b>enq</b> 命令列队的作业。
<b>qhld</b>	保留假脱机打印作业。
<b>qmov</b>	将假脱机打印作业移到另一队列。
<b>qpri</b>	在打印队列中对某项作业划分优先级。
<b>qprt</b>	启动打印作业。
<b>qstatus</b>	为打印机假脱机系统提供打印状态。
<b>rembak</b>	发送一个打印作业到远程服务器上的队列。
<b>rmprtsv</b>	在客户机和服务器上取消配置打印服务。
<b>rmque</b>	从系统中除去打印队列。
<b>rmqueuedev</b>	从系统中除去打印机或绘图仪队列。
<b>rmvirprt</b>	除去虚拟打印机。

## 命令列表：屏幕输出

<b>banner</b>	用大字体将 ASCII 字符串写入标准输出。
<b>cal</b>	显示日历。
<b>calendar</b>	将提示消息写入标准输出。
<b>echo</b>	将字符串写入标准输出。
<b>leave</b>	在您不得不离开时提醒您。
<b>more</b>	在显示屏幕上每次一屏显示连续的文本。
<b>news</b>	将系统消息项写入标准输出。
<b>page</b>	在显示屏幕上每次一屏显示连续的文本。
<b>tail</b>	从指定点开始将文件写入标准输出。
<b>vacation</b>	返回一条消息给发送方表示邮件接收方正在度假。

## 命令列表：安全性和系统访问

<b>acledit</b>	编辑文件访问控制信息。
<b>aclget</b>	显示文件访问控制信息。
<b>aclput</b>	设置文件访问控制信息。
<b>audit</b>	控制系统审计。
<b>auditbin</b>	管理审计信息箱。
<b>auditcat</b>	写入审计记录箱。
<b>auditpr</b>	格式化箱或流审计记录到显示设备或打印机。
<b>auditselect</b>	根据已定义的标准选择审计记录进行分析。
<b>auditstream</b>	为阅读审计记录创建一条通道。
<b>chfn</b>	更改用户的通用信息。
<b>chgroup</b>	更改组的属性。
<b>chgrp</b>	更改文件或目录的组所有权。
<b>chgrpmem</b>	更改组的管理员或成员。
<b>chmod</b>	更改许可权方式。
<b>chown</b>	更改与文件关联的用户。
<b>chrole</b>	更改角色属性。
<b>chsec</b>	更改在安全性节文件中的属性。
<b>chsh</b>	更改用户的登录 shell。
<b>chtcb</b>	更改或查询文件的可信的计算根属性。
<b>chuser</b>	更改指定用户的属性。
<b>groups</b>	显示组成员。
<b>grpck</b>	验证组定义的正确性。
<b>last</b>	显示关于先前登录的信息。
<b>lastlogin</b>	更新 <b>/var/adm/acct/sum/loginlog</b> 文件，以显示每个用户登录的最近日期。
<b>lssec</b>	列出在安全节文件内的属性。
<b>lock</b>	保留终端。
<b>login</b>	启动用户会话。
<b>logname</b>	显示登录名。
<b>logout</b>	停止端口上的所有进程。
<b>lsgroup</b>	显示组的属性。
<b>lslicense</b>	显示可以同时登录的最大用户数。
<b>lsrole</b>	显示角色属性。
<b>lsuser</b>	显示用户帐户的属性。
<b>makekey</b>	生成加密密钥。
<b>mkgroup</b>	生成新的组。
<b>mkpasswd</b>	创建用户数据库的散列后备版本。
<b>mkrole</b>	创建新的角色。
<b>mkuser</b>	创建新的用户帐户。
<b>mkuser.sys</b>	定制新的用户帐户。

<b>newgrp</b>	更改主组标识。
<b>nulladm</b>	创建活动的记帐数据文件。
<b>passwd</b>	更改用户的密码。
<b>pwdadm</b>	管理用户的密码。
<b>pwdck</b>	验证本地认证信息的正确性。
<b>rmgroup</b>	除去组。
<b>rmrole</b>	除去角色。
<b>rmuser</b>	除去用户帐户。
<b>Rsh</b>	调用 Bourne shell 的受限版本。
<b>setgroups</b>	为会话重新设置辅助组标识。
<b>setsenv</b>	重新设置用户的受保护状态环境。
<b>shell</b>	以用户的缺省凭证和环境执行 shell。
<b>su</b>	更改与会话关联的用户标识。
<b>sysck</b>	在安装和更新过程中检查库存信息。
<b>tcbck</b>	审计系统的安全状态。
<b>usrck</b>	验证用户定义的正确性。
<b>xss</b>	提高无人工作站的安全性。

## 命令列表: **shell**

<b>alias</b>	定义或显示别名。
<b>basename</b>	返回字符串参数的基文件名。
<b>bg</b>	在后台运行作业。
<b>bsh</b>	调用 Bourne shell。
<b>chsh</b>	更改用户的登录 shell。
<b>command</b>	执行一个简单命令。
<b>csh</b>	调用 C shell。
<b>expr</b>	将自变量评估为表达式。
<b>false</b>	返回一个零出口值（真）或一个非零出口值（假）。
<b>fc</b>	处理命令历史列表。
<b>fg</b>	在前台运行作业。
<b>getopt</b>	分析命令行标志和参数。
<b>hash</b>	记忆或报告命令路径名。
<b>jobs</b>	显示当前会话中的作业状态。
<b>ksh</b>	调用 Korn shell。
<b>line</b>	从标准输入读取一行。
<b>patch</b>	对文件应用更改。
<b>read</b>	从标准输入读取一行。
<b>rsh</b>	在远程主机上或登录到远程主机来执行指定的命令。
<b>Rsh</b>	调用 Bourne shell 的受限版本。
<b>sh</b>	调用缺省 shell。
<b>shell</b>	以用户的缺省凭证和环境执行 shell。
<b>tee</b>	显示程序的输出并将其复制到一个文件中。
<b>test</b>	评估条件表达式。
<b>true</b>	返回一个零出口值（真）或一个非零出口值（假）。
<b>tsh</b>	在可信的 shell 中解释命令。
<b>type</b>	写入命令类型的描述。
<b>ulimit</b>	设置或报告用户资源限制。
<b>unalias</b>	除去别名定义。
<b>xargs</b>	构造自变量列表并运行命令。
<b>yes</b>	重复输出肯定响应。

## 命令列表：系统记帐和统计信息

<b>accton</b>	执行进程记帐过程。
<b>date</b>	显示或设置日期或时间。
<b>diag</b>	执行硬件问题确定。
<b>dp</b>	对日期进行分析并重定格式。
<b>du</b>	总结磁盘使用情况。
<b>dump</b>	转储对象代码的选定部分。
<b>errclear</b>	从错误日志删除条目。
<b>errdead</b>	从系统转储中抽取错误记录。
<b>errdemon</b>	启动错误记录守护程序并将记录条目写入错误日志。
<b>errinstall</b>	在错误记录消息集中安装消息。
<b>errlogger</b>	记录操作员消息。
<b>errmsg</b>	添加消息到错误日志消息目录中。
<b>erprt</b>	处理已记录的错误报告。
<b>errstop</b>	终止错误记录守护程序。
<b>errupdate</b>	更新错误记录模板库。
<b>getconf</b>	将系统配置变量值写入标准输出。
<b>id</b>	显示指定用户的系统标识。
<b>iostat</b>	报告中央处理器 (CPU) 的统计信息和 tty、磁盘、CD-ROM 的输入 / 输出统计信息。
<b>ipcs</b>	报告进程间通信设备状态。
<b>ipreport</b>	从指定的包跟踪文件中生成包跟踪报告。
<b>iptrace</b>	提供因特网协议的接口级包跟踪。
<b>last</b>	显示关于先前登录的信息。
<b>locale</b>	写当前语言环境或所有公共语言环境的信息。
<b>logger</b>	向系统日志中写入条目。
<b>pac</b>	准备打印机 / 绘图仪记帐记录。
<b>pstat</b>	解释不同系统表的内容并写入标准输出。
<b>sa</b>	总结记帐记录。
<b>sa1</b>	将二进制数据收集并保存在 <i>/var/adm/sa/sadd</i> 文件中。
<b>sa2</b>	将每日报告写入 <i>/var/adm/sa/sarrrd</i> 文件。
<b>sadc</b>	提供系统活动报告软件包。
<b>sar</b>	收集、报告或存储系统活动信息。
<b>snap</b>	搜集系统配置信息。
<b>sysdumpstart</b>	提供命令行界面以便开始将内核转储至主要或辅助转储设备。
<b>sysline</b>	在终端的状态行上显示系统状态。
<b>syslogd</b>	记录系统消息。
<b>tput</b>	查询 <b>terminfo</b> 数据库中的终端描述符文件。
<b>uname</b>	显示当前操作系统名称。
<b>uptime</b>	显示系统运行了多少时间。
<b>users</b> (BSD)	显示当前系统上的用户的压缩列表。
<b>vmstat</b>	报告虚拟内存统计信息。
<b>w</b>	打印当前系统活动摘要。
<b>watch</b>	观察一个可能是不可信的程序。
<b>who</b>	识别当前登录的用户。
<b>whoami</b>	显示登录名。
<b>whois</b>	根据用户标识或别名标识一个用户。

### acct/\* 命令

<b>ac</b>	打印连接时间记录。
<b>acctcms</b>	根据记帐记录产生命令使用率摘要。
<b>acctcom</b>	显示选定进程的记帐记录摘要。
<b>acctcon1</b>	执行连接时间记帐。

<b>acctcon2</b>	执行连接时间记帐。
<b>acctdisk</b>	执行磁盘使用率记帐。
<b>acctdusg</b>	执行磁盘使用率记帐。
<b>acctmerg</b>	将总的记帐文件合并成一个中间文件或一份日报。
<b>acctprc1</b>	执行进程记帐过程。
<b>acctprc2</b>	执行进程记帐过程。
<b>accton</b>	执行进程记帐过程。
<b>acctwttmp</b>	控制连接时间记帐记录，以便更改格式和保持记录的正确性。
<b>chargefee</b>	收取用户使用计算机资源的费用。
<b>ckpacct</b>	检查数据文件大小以便进程记帐。
<b>diskusg</b>	根据用户标识生成磁盘记帐数据。
<b>dodisk</b>	初始化磁盘使用率记帐。
<b>fwttmp</b>	控制连接时间记帐记录，以便更改格式和保持记录的正确性。
<b>lastlogin</b>	报告系统上的每个用户的最近登录日期。
<b>monacct</b>	执行每月或定期记帐。
<b>nulladm</b>	创建活动的记帐数据文件。
<b>prctmp</b>	显示会话记录文件。
<b>prdaily</b>	创建前一天记帐数据的 ASCII 报告。
<b>prtacct</b>	以 <b>tacct</b> 格式来格式化和显示文件。
<b>remove</b>	从 <b>var/adm/acct</b> 子目录删除文件。
<b>runacct</b>	运行每日记帐。
<b>shutacct</b>	关闭正在处理的记帐。
<b>startup</b>	在系统启动时打开记帐功能。
<b>turnacct</b>	为 <b>accton</b> 命令提供接口以打开或关闭进程记帐。
<b>wtmpfix</b>	控制连接时间记帐记录，以便更改格式和保持记录的正确性。

## 命令列表：系统资源

<b>chps</b>	更改调页空间的属性。
<b>chserver</b>	更改子服务器对象类中的子服务器定义。
<b>chssys</b>	更改子系统对象类中的子系统定义。
<b>compress</b>	压缩和扩展数据。
<b>lslicense</b>	显示可以同时登录的用户范围。
<b>lspcs</b>	显示调页空间的特征。
<b>lssrc</b>	获取子系统、子系统组或子服务器的状态。
<b>mknotify</b>	往“通知”对象类中添加通知方法定义。
<b>mkps</b>	往系统中添加附加调页空间。
<b>mkserver</b>	往子服务器对象类中添加子服务器定义。
<b>mkssys</b>	往子系统对象类中添加子系统定义。
<b>pack</b>	压缩文件。
<b>pagesize</b>	显示系统页面大小。
<b>pcat</b>	解压缩文件并将它们写入标准输出。
<b>rmnotify</b>	从“通知”对象类中除去通知方法定义。
<b>rmps</b>	从系统中除去调页空间及其驻留的任何逻辑卷。
<b>rmserver</b>	从子服务器类型对象类中除去子服务器定义。
<b>rmssys</b>	从子系统对象类中除去子系统定义。
<b>srcmstr</b>	启动系统资源控制器。
<b>startsrc</b>	启动子系统、子系统组或子服务器。
<b>stopsrc</b>	停止子系统、子系统组或子服务器。
<b>swapon</b>	为页面调度和交换指定附加设备。
<b>tracesoff</b>	关闭对子系统、子系统组或子服务器的跟踪。
<b>traceson</b>	打开对子系统、子系统组或子服务器的跟踪。
<b>uncompress</b>	压缩和扩展数据。
<b>zcat</b>	压缩和扩展数据。

## 命令列表：软件安装

<b>bootlist</b>	更改可用于系统的 IPL 设备列表或列表里设备的顺序。
<b>bootparamd</b>	为无盘客户机提供引导信息。
<b>bosboot</b>	创建引导设备。
<b>chitab</b>	更改 <i>/etc/inittab</i> 文件中的记录。
<b>ckprereq</b>	验证所有必备软件可用且处于适当的修订级别。
<b>fastboot</b>	重新启动系统。
<b>fasthalt</b>	停止处理器。
<b>halt</b>	停止处理器。
<b>init</b>	初始化并控制进程。
<b>installp</b>	用兼容的安装软件包安装可用软件产品。
<b>inudocm</b>	显示包含补充信息的文件的内容。
<b>inurecv</b>	恢复由 <b>inusave</b> 命令保存的所有文件。
<b>inurest</b>	执行简单归档并恢复 <b>installp</b> 命令和 shell 脚本的操作。
<b>inusave</b>	保存安装过程中已安装或更新的文件。
<b>inuumsg</b>	显示具体错误或由软件产品安装过程提供的诊断消息。
<b>logger</b>	向系统日志中写入条目。
<b>lppchk</b>	验证可安装软件产品的文件。
<b>lsitab</b>	列出 <i>/etc/inittab</i> 文件中的记录。
<b>lsipp</b>	列出软件产品。
<b>mkboot</b>	创建引导映像、引导记录和服务记录。
<b>mkitab</b>	在 <i>/etc/inittab</i> 文件中做记录。
<b>rc</b>	执行正常的启动初始化。
<b>reboot</b>	重新启动系统。
<b>refresh</b>	请求刷新子系统或子系统组。
<b>rmitab</b>	除去 <i>/etc/inittab</i> 文件中的记录。
<b>shutdown</b>	结束系统操作。
<b>smit</b>	执行系统管理。
<b>sync</b>	更新索引节点表并将缓冲文件写入硬盘。
<b>sysck</b>	在安装和更新过程中检查库存信息。

## 命令列表：用户界面

### AIXwindows:

<b>custom</b>	允许用户定制 X 应用程序。
<b>dtscript</b>	建立在 X Window System 环境中使用的简单对话框。
<b>mwm</b>	运行 AIXwindows 窗口管理器。
<b>uil</b>	启动 AIXwindows 系统用户界面语言编译器的命令。
<b>xbind</b>	配置虚拟键绑定

### 增强 X-Windows:

<b>addX11input</b>	往 ODM 数据库添加 X11 输入扩展记录。
<b>aixterm</b>	初始化增强的 X-Windows 终端仿真器。
<b>bdftopcf</b>	将位图分布格式字体转换成可移植编译格式的字体编译器。
<b>deleteX11input</b>	从 ODM 数据库删除 X11 输入扩展记录。
<b>listX11input</b>	列出加入到 ODM 数据中的 X11 输入扩展记录。
<b>mkfontdir</b>	从字体文件目录中创建一个 <b>fonts.dir</b> 文件。
<b>resize</b>	设置 <b>TERMCAP</b> 环境变量并将终端设置为当前窗口大小。
<b>rgb</b>	从标准输入读取行并将它们插入到数据库以将颜色名和特定 RGB 值关联起来。
<b>startx</b>	初始化一个 X 会话。

<b>uil</b>	启动 AIXwindows 系统的用户界面语言编译器。
<b>X</b>	启动 X 服务器。
<b>xauth</b>	编辑和显示用于连接 X 服务器的授权信息。
<b>xclock</b>	连续显示当前时间。
<b>xcmsdb</b>	装入、查询或除去存储在屏幕根窗口上属性中的“屏幕颜色个性化数据”(Screen Color Characterization Data)。
<b>xdm</b>	支持 XDMMP 的 X 显示管理器。
<b>xfs</b>	为 X Window System 显示服务器提供字体。
<b>xhost</b>	控制谁能访问当前主机上的增强 X-Windows。
<b>xinit</b> (增强 X-Windows)	
<b>xinit</b> (X11R5)	初始化 X Window System。
<b>xlock</b>	锁定本地 X 显示器，直到输入密码。
<b>xlsfonts</b>	显示用于 X 的字体列表。
<b>xmodmap</b>	修改 X 服务器中的键映射。
<b>xpr</b>	格式化窗口转储文件以便输出到打印机上。
<b>xrdb</b>	执行 X 服务器资源数据库实用程序。
<b>xset</b> (X-Windows)	为 X-Windows 环境设置选项。
<b>xsetroot</b>	<b>x</b> 命令的根窗口参数设置实用程序。
<b>xterm</b>	为 X Window System 提供终端仿真器。
<b>xwd</b>	转储增强 X-Windows 的图像。
<b>xwud</b>	检索增强 X-Windows 窗口的转储图像。

## 命令列表: 宏

<b>add_netopt</b>	添加网络选项结构到网络选项列表。
<b>assert</b>	验证程序断言。
<b>auth_destroy</b>	破坏认证信息。
<b>clnt_call</b>	调用与 <i>clnt</i> 参数相关的远程过程。
<b>clnt_control</b>	更改或检索关于客户机对象的各种信息。
<b>clnt_destroy</b>	破坏客户机的 RPC 句柄。
<b>clnt_freeres</b>	释放由 RPC/XDR 系统分配的数据。
<b>clnt_geterr</b>	从客户机句柄复制错误信息。
<b>DTOM</b>	将在一个 <b>mbuf</b> 结构内部任何位置的地址转换为 <b>mbuf</b> 结构头。
<b>del_netopt</b>	从网络选项列表中删除网络选项结构。
<b>feof, ferror, clearerr 或 fileno</b>	检查流的状态。
<b>M_HASCL</b>	确定 <b>mbuf</b> 结构是否具有附加集群。
<b>MTOCL</b>	将指向 <b>mbuf</b> 结构的指针转换成指向附加集群头的指针。
<b>MTOD</b>	将指向 <b>mbuf</b> 结构的指针转换成为指向存储在 <b>mbuf</b> 结构中的数据的指针。
<b>M_XMEMD</b>	返回 <b>mbuf</b> 交叉内存描述符的地址。
<b>man</b>	为帮助页提供格式化工具。
<b>m_copy</b>	为 <b>mbuf</b> 结构列表的一部分或全部创建一个副本。
<b>m_cget</b>	分配页面大小的 <b>mbuf</b> 结构集群。
<b>me</b>	提供格式化工具以创建不同风格的技术论文。
<b>m_getclust</b>	从 <b>mbuf</b> 缓冲池中分配 <b>mbuf</b> 结构，并附加页面大小的集群。
<b>mm</b>	为商业文档，如备忘录、信函和报告，提供格式化工具。
<b>mptx</b>	格式化由 <b>ptx</b> 命令产生的置换索引。
<b>ms</b>	为各种样式的文章、论文和书籍提供格式化工具。
<b>mv</b>	简化视图及投影幻灯片的排版。
<b>svc_destroy</b>	破坏远程过程调用 (RPC) 服务传输句柄。
<b>svc_freeargs</b>	释放由 RPC/XDR 系统分配的数据。

<b>svc_getargs</b>	译码 RPC 请求的自变量。
<b>svc_getcaller</b>	获取过程调用者的网络地址。
<b>varargs</b>	处理可变长度参数的列表。
<b>xdr_destroy</b>	破坏由 <i>xdrs</i> 参数指向的 XDR 流。
<b>xdr_getpos</b>	返回描述在数据流中当前位置的无符号整数。
<b>xdr_inline</b>	返回由 <i>xdrs</i> 参数指向流缓冲区的指针。
<b>xdr_setpos</b>	更改 XDR 流中的当前位置。

## 编程工具

### 命令列表：调试器

<b>adb</b>	提供一般用途的调试程序。
<b>dbx</b>	为调试和运行程序提供环境。
<b>od</b>	以指定格式显示文件。
<b>prof</b>	显示对象代码概要数据。
<b>savecore</b>	保存操作系统的内核转储。
<b>syscall</b>	执行指定的子例程调用。
<b>trace</b>	记录选定的系统事件。
<b>trcdead</b>	从系统转储映像中抽取跟踪缓冲区。
<b>trcnm</b>	生成内核名称列表。
<b>trcrpt</b>	格式化来自跟踪日志的报告。
<b>trcstop</b>	停止跟踪功能。
<b>trcupdate</b>	添加、替代或删除跟踪报告格式模板。

### 命令列表：消息

<b>dspcat</b>	显示所有或部分消息编目。
<b>dspmsg</b>	显示消息编目中选定的消息。
<b>gencat</b>	创建和修改消息编目。
<b>mkcatdefs</b>	预处理消息源文件。
<b>mkstr</b>	创建错误消息文件。
<b>runcat</b>	通过管道将输出数据从 <b>mkcatdefs</b> 命令传输到 <b>gencat</b> 命令。
<b>xstr</b>	

从 C 程序中提取字符串以实现共享字符串。

## 命令列表: 源程序

<b>admin</b>	创建并控制 SCCS 文件。
<b>asa</b>	打印 FORTRAN 文件。
<b>cdc</b>	更改 SCCS 增量中的注释。
<b>comb</b>	组合 SCCS 增量。
<b>ctags</b>	制作标记文件以帮助定位源文件中的对象。
<b>delta</b>	在 SCCS 文件中创建一个变化量。
<b>get</b>	创建 SCCS 文件的一个指定版本。
<b>prs</b>	显示源代码控制系统 (SCCS) 文件。
<b>rmdel</b>	从 SCCS 文件中除去变化量。
<b>sact</b>	显示当前 SCCS 文件编辑状态。
<b>sccs</b>	SCCS 命令的管理程序。
<b>sccsdiff</b>	比较 SCCS 文件的两个版本。
<b>sccshelp</b>	提供 SCCS 消息或命令的信息。
<b>unget</b>	取消前一个 <b>get</b> 命令。
<b>unifdef</b>	从文件中除去 ifdef 行。
<b>val</b>	验证 SCCS 文件。
<b>vc</b>	用标识关键字代替已分配的值。
<b>vgrind</b>	格式化易于阅读的程序清单。
<b>whereis</b>	找到程序的源、二进制文件或手册。
<b>which</b>	定位包括别名和路径 (仅对于 <b>csh</b> (C shell) 命令) 的程序文件。

## 命令列表: 对象文件

<b>ld</b>	链接对象代码。
<b>lorder</b>	为在对象库中的成员文件寻找最佳顺序。
<b>make</b>	维护最新的程序版本。
<b>nm</b>	显示对象代码的符号表。

<b>prof</b>	显示对象代码概要数据。
<b>size</b>	显示“扩展公共对象代码格式”（XCOFF）对象代码的节大小。
<b>slibclean</b>	除去内核和库存储器中当前未使用的模块。
<b>strings</b>	在对象文件或二进制文件中查找可打印的字符串。
<b>strip</b>	通过除去被绑定程序和符号调试程序使用的信息，减小“扩展公共对象代码格式”（XCOFF）对象代码的大小。

## 命令列表：杂项语言

<b>bc</b>	提供任意精度算术语言的解释器。
<b>bs</b>	编译和解释中等大小的程序。
<b>m4</b>	预处理文件，扩展宏定义。
<b>sno</b>	提供 SNOBOL 解释器。

## 命令列表：C 工具

<b>cb</b>	将 C 源代码转换成一种易于阅读的格式。
<b>cflow</b>	生成外部引用的 C 流程图。
<b>cpp</b>	执行文件包含和 C 语言源文件的宏替换。
<b>cxref</b>	创建 C 程序交叉引用清单。
<b>execerror</b>	将错误消息写入标准错误。
<b>indent</b>	重新格式化 C 语言程序。
<b>ipcrm</b>	除去消息队列、信号集或共享内存标识符。
<b>lex</b>	生成 C 语言程序，该程序和输入流的简单词法分析的模式相匹配。
<b>lint</b>	检查 C 语言程序中的潜在问题。
<b>m4</b>	预处理文件，扩展宏定义。
<b>mkstr</b>	创建错误消息文件。
<b>regcmp</b>	将模式编译成 C 语言 <b>char</b> 声明。
<b>tic</b>	将 <b>terminfo</b> 描述符文件由源程序翻译成已编译格式。
<b>xstr</b>	从 C 程序中提取字符串以实现共享字符串。
<b>yacc</b>	从由上下文无关语法规则组成的输入生成 LR(1) 语法分析程序。

## 命令列表: 汇编程序和编译程序

汇编程序:

**as**

汇编一个源文件。

### **FORTRAN:**

**asa**

打印 FORTRAN 文件。

**fpr**

打印 FORTRAN 文件。

**fsplit**

将 FORTRAN 源代码分割成为单独的例程文件。

**struct**

将 FORTRAN 程序转换成 RATFOR 程序。

## 命令列表: 对象数据管理器 (ODM)

**odmadd**

向已创建的对象类添加对象。

**odmchange**

更改指定对象类中的选定对象的内容。

**odmcreate**

产生对于 ODM 应用程序开发必不可少的 .c (源) 和 .h (包含) 文件并创建空的对象类。

**odmdelete**

从指定的对象类中删除选定的对象。

**odmdrop**

除去对象类。

**odmget**

从指定的对象类中检索对象到 **odmadd** 格式。

**odmshow**

在屏幕上显示对象类定义。

**restbase**

从引导映像读取基本定制信息，并将其恢复到系统引导阶段 1 期间使用的“设备配置”数据库。

**savebase**

将“设备配置”数据库中的基本定制设备信息保存到引导设备中。

---

## 附录 C. 声明

本信息是为在美国提供的产品和服务编写的。

IBM 可能在其他国家或地区不提供本文档中讨论的产品、服务或功能特性。有关您当前所在区域的产品和服务的信息，请向您当地的 IBM 代表咨询。任何对 IBM 产品、程序或服务的引用并非意在明示或暗示只能使用 IBM 的产品、程序或服务。只要不侵犯 IBM 的知识产权，任何同等功能的产品、程序或服务，都可以代替 IBM 产品、程序或服务。但是，评估和验证任何非 IBM 产品、程序或服务，则由用户自行负责。

IBM 公司可能已拥有或正在申请与本文档描述的内容有关的各项专利。提供本文档并未授予用户使用这些专利的任何许可。您可以用书面方式将许可查询寄往：

IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive  
Armonk, NY 10504-1785  
U.S.A.

**本条款不适用英国或任何这样的条款与当地法律不一致的国家或地区：** International Business Machines Corporation “按现状” 提供本出版物，不附有任何种类的（无论是明示的还是暗含的）保证，包括但不限于暗含的有关非侵权、适销和适用于某种特定用途的保证。某些国家或地区在某些交易中不允许免除明示或暗含的保证。因此本条款可能不适用于您。

本信息中可能包含技术方面不够准确的地方或印刷错误。此处的信息将定期更改；这些更改将编入本资料的新版本中。IBM 可以随时对本出版物中描述的产品和 / 或程序进行改进和 / 或更改，而不另行通知。

本程序的被许可方如果要了解有关程序的信息以达到如下目的：(i) 允许在独立创建的程序和其他程序（包括本程序）之间进行信息交换，以及 (ii) 允许对已经交换的信息进行相互使用，请与下列地址联系：

IBM Corporation  
Dept. LRAS/Bldg. 003  
11400 Burnet Road  
Austin, TX 78758-3498  
U.S.A.

只要遵守适当的条件和条款，包括某些情形下的一定数量的付费，都可获得这方面的信息。

本资料中描述的许可程序及其所有可用的许可资料均由 IBM 依据 IBM 客户协议、IBM 国际软件许可协议或任何同等协议中的条款提供。

有关双字节 (DBCS) 信息的许可查询，请与您所在国家或地区的 IBM 知识产权部门联系，或用书面方式将查询寄往：

IBM World Trade Asia Corporation  
Licensing  
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku  
Tokyo 106, Japan

IBM 可以按它认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息而无需对您承担任何责任。

涉及非 IBM 产品的信息可从这些产品的供应商、其出版说明或其他可公开获得的资料中获取。IBM 没有对这些产品进行测试，也无法确认其性能的精确性、兼容性或任何其他关于非 IBM 产品的声明。有关非 IBM 产品性能的问题应当向这些产品的供应商提出。

本信息中对非 IBM Web 站点的任何引用都只是为了方便起见才提供的，不以任何方式充当对那些 Web 站点的保证。那些 Web 站点中的资料不是 IBM 产品资料的一部分，使用那些 Web 站点带来的风险将由您自行承担。

本信息包含日常商业运作所用到的数据和报表示例。为了尽可能完整地演示它们，示例中包括了个人、公司、品牌和产品的名称。所有这些名称均系虚构，如有实际的企业名称和地址与此雷同，纯属巧合。

版权许可：

本信息包括源语言形式的样本应用程序，这些样本说明不同操作平台上的编程方法。如果是为了开发、使用、营销或分发与编写样本程序的操作平台的应用程序编程接口一致的应用程序，您可以任何形式复制、修改和分发这些样本程序，而无需向 IBM 付费。这些示例并未在所有条件下作全面测试。因此，IBM 不能保证或暗示这些程序的可靠性、可维护性或功能。如果是为了开发、使用、营销或分发符合 IBM 应用程序编程接口的应用程序，则您可以任何形式复制、修改和分发这些样本程序，而无需向 IBM 付费。

此处包含的任何性能数据都是在受控环境中测得的。因此，在其他操作环境中获得的数据可能会有明显的不同。有些测量可能是在开发级的系统上进行的，因此不保证与一般可用系统上进行的测量结果相同。此外，有些测量是通过推算而估计的，实际结果可能会有差异。本文档的用户应当验证其特定环境的适用数据。

---

## 商标

以下术语是 International Business Machines Corporation 在美国和 / 或其他国家或地区的商标：

AIX

AIX 5L

HACMP

IBM

Micro Channel

PS/2

PTX

Quietwriter

Java 和所有基于 Java 的商标和徽标是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和 / 或其他国家或地区的注册商标。

UNIX 是 The Open Group 在美国和 / 或其他国家或地区的注册商标。

Microsoft、Windows、Windows NT 和 Windows 徽标是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家或地区的商标。

其他公司、产品或服务名称可能是其他公司的商标或服务标记。

# 索引

## [ A ]

安全性

命令的功能列表 279

锁定工作站屏幕

使用 xss 命令 196

## [ B ]

帮助

描述命令功能 77

绑定

到 NIS 服务器

使用 ypbind 守护程序 224

配置虚拟键

使用 xmbind 命令 167

编程语言

命令的功能列表

各种 287

汇编程序 288

C 287

FORTRAN 288

编辑器

命令的功能列表 263

编译器

命令的功能列表 288

标识服务器

用于给定映射，主控服务器

使用 ypwhich 命令 238

标识号，显示

NIS 映射

使用 yppoll 命令 232

别名

定位 82

## [ C ]

参数列表

构造

使用 xargs 命令 130

查询 / 控制程序，启动

xntpdc 守护程序

使用 xntpdc 命令 175

查找信息

在 NIS 映射中

使用 ypserv 守护程序 234

程序

从 Imakefile 创建 Makefile 167

程序 (续)

监视

使用 watch 命令 73

程序清单

格式化

使用 vgrind 命令 10

重复响应

生成 223

从属服务器，NIS

提示复制 NIS 映射

使用 yppush 命令 233

## [ D ]

打印

活动摘要

使用 w 命令 68

NIS 映射

使用 ypcat 命令 226

调试器

命令的功能列表 285

队列

命令的功能列表 278

对象代码

命令的功能列表 286

## [ F ]

仿真

xterm 命令 199

## [ G ]

更新 NIS 映射

使用 ypupdated 守护程序 237

工作负荷管理

请参阅 WLM 98

工作站屏幕

锁定

使用 xss 命令 196

关键字

SCCS

替代值 7

管理 X 显示器集合

通过 XDMCP 支持

使用 xdm 命令 139

## [ H ]

行数  
    计数  
        用 wc 命令 74  
宏  
    功能列表 284  
    文本格式化 269  
汇编程序  
    命令的功能列表 288

## [ J ]

记帐系统  
    更正格式问题 116  
键绑定  
    配置虚拟  
        使用 xbind 命令 167  
键映射  
    修改  
        使用 xmodmap 命令 171  
将项添加到  
    产品、lpp、历史数据库  
        使用 vpdadd 命令 54  
供应商数据库  
    使用 vpdadd 命令 54  
脚本  
    ewallevent 71  
    wallevent 71  
接收和执行请求  
    从 yppasswd 命令  
        使用 yppasswdd 守护程序 230  
解析器  
    用 yacc 命令创建 221  
进程  
    命令的功能列表 277  
进程暂停  
    暂停执行 69  
卷组  
    激活  
        使用 varyonvg 命令 5  
    释放  
        使用 varyoffvg 命令 4

## [ K ]

客户机  
    指导到特定服务器  
        使用 ypset 命令 235

## [ L ]

连接  
    到 NIS 服务器  
        使用 ypbind 守护程序 224  
路径名  
    可执行文件  
        查找 82  
逻辑卷  
    命令的功能列表 275

## [ M ]

命令  
    vacation 1  
    vpdadd 54  
    vschgserver 58  
    vsdelnode 59  
    vsdnode 62  
    vsdsklst 63  
    w 68  
    wall 70  
    who 84  
    wlmassign 93  
    wlmcntrl 96  
    wlmon 98  
    wlmpref 98  
    wlmstat 102  
    wsm 112  
    wsmaccess 113  
    X 118  
    xargs 130  
    xdm 139  
    xbind 167  
    xmodmap 171  
    xntpd 175  
    xterm 198  
    ypcat 226  
    ypinit 227  
    yppasswd 229  
    yppoll 232  
    yppush 233  
    ypset 235  
    ypwhich 238  
    ypxfr 239  
命令行  
    运行  
        使用 xargs 命令 130  
目录  
    命令的功能列表 262

## [ N ]

内存管理

    报告虚拟内存统计信息 47

## [ P ]

培训

    命令的功能列表 272

配置

    虚拟键绑定

        使用 xmbind 命令 167

屏幕输出

    命令的功能列表 279

屏幕锁定

    控制

        使用 XSS 命令 196

屏幕颜色个性化数据

    查询

        使用 xcmsdb 命令 138

从根窗口除去

        使用 xcmsdb 命令 138

从根窗口装入

        使用 xcmsdb 命令 138

## [ R ]

软件安装

    命令的功能列表 283

## [ S ]

设备

    命令的功能列表 269

时间

    显示当前的

        使用 xclock 命令 136

实时消息

    发送给其他用户

        使用 write 命令 107

守护程序

    ypbind 224

    yppasswd 230

    ypserv 234

    ypupdated 237

授权信息

    编辑和显示

        使用 xauth 命令 134

数值数据

    命令的功能列表 276

顺序号, 显示

    NIS 映射

        使用 yppoll 命令 232

锁定 X 显示器直到输入密码

        使用 xlock 命令 163

## [ T ]

通信工具

    命令的功能列表 251

通信信道

    安全地接收邮件

        使用 xget 命令 155

    通过安全通道发送邮件

        使用 xsend 命令 191

图像

    检索

        使用 xwud 命令 220

    显示

        使用 xwud 命令 220

    转储

        使用 xwd 命令 219

## [ W ]

网络管理程序。

    命令的功能列表 259

网络计时协议命令

    xntpd 173

网络计时协议守护程序

    启动 xntpdc

        使用 xntpdc 命令 175

网络密码

    在 NIS 中更改

        使用 yppasswd 命令 229

网络信息服务 224

文本格式化

    宏软件包列表 269

    命令的功能列表 266

文档

    命令的功能列表 272

文件

    定位节 81

    可执行文件

        定位 82

    扩展 241

    命令的功能列表 263

    压缩 242

    SCCS

        显示标识信息 76

    验证 3

文件内容  
命令的功能列表 264  
文件系统  
命令的功能列表 273

## [ X ]

系统  
打印活动摘要  
使用 w 命令 68  
系统访问 280  
命令的功能列表 279  
系统记帐  
命令的功能列表 281  
系统统计信息  
命令的功能列表 281  
系统资源  
命令的功能列表 282  
消息  
从远程系统发送  
使用 writesrv 命令 111  
从远程系统接收  
使用 writesrv 命令 111  
对处理的提示  
使用 whatnow 命令 78  
发送给其他用户  
使用 write 命令 107  
列出收件人地址  
使用 whom 命令 91  
命令的功能列表 285  
写给所有用户  
使用 wall 命令 70  
验证收件人地址  
使用 whom 命令 91  
性能调整  
命令的功能列表 277  
虚拟键绑定  
配置  
使用 xmbind 命令 167  
虚拟内存  
报告统计信息 47

## [ Y ]

已登录, 用户  
识别  
用 who 命令 84  
映射别名表  
显示  
使用 ypwhich 命令 238

用户  
将消息写给所有  
使用 wall 命令 70  
识别那些登录的  
用 who 命令 84  
显示登录名 87  
用户名目录  
搜索标识  
用 whois 命令 90  
搜索别名  
用 whois 命令 90  
邮件  
发送 vacation 消息  
使用 vacation 命令 1  
通过安全的通信信道接收  
使用 xget 命令 155  
通过安全通信信道发送  
使用 xsend 命令 191  
游戏  
猎取 wumpus 117  
命令的功能列表 274  
源程序  
命令的功能列表 286

控制客户机  
到特定服务器  
使用 ypset 命令 235  
终端  
命令的功能列表 269  
终端仿真器  
为 X Window System 提供的  
使用 xterm 命令 198  
主机  
控制访问  
使用 xhost 命令 156  
主控服务器  
标识给定映射  
使用 ypwhich 命令 238  
转储文件  
格式化成打印机输出  
使用 xpr 命令 182  
资源数据库  
为 X 服务器执行实用程序  
使用 xrdb 命令 188  
自变量列表  
构造  
使用 xargs 命令 130  
字符串, 共享  
使用 xstr 命令 196

字符数  
    计数  
        用 wc 命令 74  
字数  
    计数  
        用 wc 命令 74  
字体  
    为 X Windows 显示服务器提供 153  
字体服务器  
    添加 128  
字体路径元素  
    除去 130  
字体目录  
    添加 129

## A

acct/\* 命令 281  
ARPANET  
    whois 命令的用户 90  
ATE 程序  
    命令的功能列表 250  
用 xmodem 传输文件 169  
xmodem 命令 169

## B

BNU  
    命令的功能列表 250

## E

ewallevent 脚本 71

## I

idcmds 251, 254, 259, 272, 277, 279

## M

MH  
    命令的功能列表 253  
MH 命令  
    调用可视界面以便一起使用  
        使用 vmh 命令 27

## N

NCS 命令  
    功能列表 262

NFS 命令  
    功能列表 254  
NIS 服务器  
    绑定到  
        使用 ypbind 守护程序 224  
    传输 NIS 映射  
        使用 ypxfr 命令 239  
    设置 NIS 映射 227  
    使用 ypinit 命令 227  
NIS 命令  
    功能列表 256  
    ypcat 226  
    ypinit 227  
    ypmatch 228  
    yppasswd 229  
    yppoll 232  
    yppush 233  
    ypset 235  
    ypwhich 238  
    ypxfr 239  
NIS 守护程序  
    ypbind 224  
    yppasswdd 230  
    ypserv 234  
    ypupdated 237  
NIS 网络密码  
    更改  
        使用 yppasswd 命令 229  
NIS 映射  
    查找信息  
        使用 ypserv 守护程序 234  
    传输到 NIS 服务器  
        使用 ypxfr 命令 239  
    打印  
        使用 ypcat 命令 226  
    更新  
        使用 ypupdated 守护程序 237  
    使用 ypinit 命令 227  
    提示 NIS 从属服务器进行复制  
        使用 yppush 命令 233  
    显示标识号  
        使用 yppoll 命令 232  
        在 NIS 服务器上设置 227

## O

ODM (对象数据管理器)  
    命令的功能列表 288

## S

### SCCS

- 关键字
- 替代值 7
- 文件
- 显示标识信息 76
- 验证 3

### SCCS 命令

- val 3
- vc 7
- what 76

shell

- 在 C 中定位可执行文件 82

shell 脚本

- 重复响应
- 生成 223

STREAMS 命令

- 功能列表 259

## T

### TCP/IP 命令

- 功能列表 259

## V

vacation 命令 1

vacation 消息

- 发送给邮件收件人
- 使用 vacation 命令 1

varyoffvg 命令 4

varyonvg 命令 5

vgrind 命令 10

vi 编辑器

- 定义宏 15
- 定制 12
- 滚动 22
- 过程
  - 滚动 22
- 命令方式 12
- 启动 27
- 设置命令
  - 使用 13
- 文本输入方式 12
- 映射键 16
- 中断和结束 26
- 子命令 20
- 最后行方式 12

vi 命令 11

- 限制 12

view 命令 27

- vmh 命令 27
- vmo 命令 29
- vpdadd 命令 54
- vsdchgserver 命令 58
- vsdelnode 命令 59
- vsdnode 命令 62
- vsdsklst 命令 63

## W

- w 命令 68
- wall 命令 70
- wallevent 脚本 71
- watch 命令 73
- wc 命令 74
- whatis 命令 77
- whatnow 命令 78
- which\_fileset 命令 83
- who 命令 84
- whodo 命令 88
- whois 命令
  - 描述 90
  - 示例 90

### ARPANET

- 使用 90

### WLM

- 分析 98
- wlmassign 命令 93
- wlmcheck 命令 94
- wlmcntrl 命令 96
- wlmmon 98
- wlmperf 98
- wlmstat 命令 102
- wol 命令 106
- write 命令 107
- writesrv 命令 111
- wsm 112
- wsmaccess 113
- wtmpfix 命令 116

## X

X 服务器

- 启动
  - 使用 X 命令 118
- 修改键映射
  - 使用 xmodmap 命令 171

x 命令 118

X 显示器

- 管理集合
  - 使用 xdm 命令 139

X 显示器 (续)  
    锁定直到输入密码  
        使用 xlock 命令 163  
    显示 troff 文件  
        使用 xpreview 命令 184  
xargs 命令 130  
xauth 命令 134  
xclock 命令 136  
    设置缺省值 137  
xcmbsdb 命令 138  
xdm 命令 139  
XDMCP  
    管理 X 显示器集合的支持  
        使用 xdm 命令 139  
xfs 命令 153  
xget 命令 155  
xhost 命令 156  
xinit 命令 157  
xlock 命令 163  
xlsfonts 命令 165  
xmbind 命令 167  
xmodem 命令 169  
xmodem 协议 169  
xmodmap 命令 171  
xmwlml 命令 168  
xntpd 守护程序 173  
xntpdc 命令 175  
xpr 命令 182  
xpreview 命令 184  
xprofiler 186  
xrdb 命令 188  
xsend 命令 191  
xsetroot 命令 195  
xss 命令 196  
xstr 命令 196  
xterm 命令 198  
    安全性 208  
    菜单 207  
    操作 209  
    程序错误 213  
    仿真 199  
    环境 212  
    控制序列  
        定义 213  
        VT100 方式 213  
        xterm 描述限制 218  
    鼠标跟踪 218  
    提供终端仿真器  
        用于 X Window System 198  
        指针用法 206  
        资源 202  
        字符类 208

xwd 命令 219  
xwud 命令 220  
X-Windows  
    设置根窗口参数 195  
    设置环境选项 192  
x\_add\_fs\_fpe 命令 128  
x\_add\_nfs\_fpe 命令 129  
x\_rm\_fpe 命令 130

**Y**

yacc 命令 221  
ypbind 守护程序 224  
ypcat 命令 226  
ypinit 命令 227  
ypmatch 命令 228  
yppasswd 命令 229  
    接收和执行请求  
        使用 yppasswdd 守护程序 230  
yppasswdd 守护程序 230  
yppoll 命令 232  
yppush 命令 233  
    从属服务器, NIS  
        提示复制 NIS 映射 233  
ypserv 守护程序 234  
ypset 命令 235  
ypupdated 守护程序 237  
ypwhich 命令 238  
ypxfr 命令 239

**Z**

zcat 命令 241  
zdump 命令 242  
zic 命令 243





**IBM**

中国印刷

S151-0038-03

